

HyperX ProCast-microfoon

PROFESSIONELE CONDENSATORMICROFOON.

De HyperX ProCast is een professionele condensatormicrofoon met een XLR-aansluiting¹, gebouwd voor mensen die hun brood verdienen met hun stem. Leg meer details vast in je opnames dankzij de cardioïde met goud gesputterde condensatorcapsule met groot diafragma. De meegeleverde schokdemper tegen trillingen van de ProCast en het opklikbare HyperX Shield-popfilter werken samen om ongewenste geluiden in je opnames te verminderen. Hij beschikt ook over een schakelbaar 80Hz-hoogdoorlaatfilter en -10dB PAD, wat er verder voor zorgt dat je in verschillende situaties precies datgene opneemt wat je wilt. Met ondersteuning voor 3/8" en 5/8" draden is de stijlvolle ProCast compatibel met de meeste armen en statieven, waarmee het een gemakkelijke manier is om je streaming- of opname-setup te verbeteren.



Functies

Grote condensator voor uitstekende geluidsprestaties

Het ontwerp van de ProCast zorgt voor betere details in de hoge frequenties in vergelijking met elektret- en dynamische microfoons en betere prestaties in de lage frequenties in vergelijking met condensatoren met een kleiner diafragma.

Professionele XLR-aansluiting

De ProCast vereist 48 V aan phantom-voeding, dus verbind hem via een XLR-kabel met professionele interfaces of preamps als je je opname wilt starten.²

Ingebouwde trillingsdemper

Isoleer de microfoon en onderdruk het geluid van onbedoeld gerommel en stoten met de elastische koordophanging.

Compatibel met de meeste microfoonarmen en -statieven

De veelzijdige microfoon is geschikt voor zowel 3/8-inch- als 5/8-inch-draadopstellingen en is compatibel met de meeste microfoonstatieven en -armen*.

Cardioïde polair patroon voor solo-opnamen

Het cardioïde polair patroon benadrukt geluiden vóór de microfoon, waardoor het perfect is voor voice-overs, streaming, zang, podcasts of andere single-source audio-opnames.

Inclusief afneembaar metalen HyperX Shield-popfilter

Klik het HyperX Shield op de meegeleverde antischokbevestiging van de ProCast om die plosieve luchtpluimen uit te filteren die het gevolg zijn van p-geluiden.

Verfijn je audio-opnamen

De schakelbare 80Hz filter van de ProCast helpt ongewenste lage frequenties zoals ruis en trillingen te verminderen. Dankzij de passieve demping kan de microfoon hoge geluidsdrukbronnen aan.

Prachtig professioneel ontwerp

Het slanke, unieke HyperX-ontwerp combineert vorm en functie, waardoor de ProCast even elegant als praktisch is.



Productnamen	Productnaam: HyperX ProCast-microfoon
Productnummers	Productnummer: 699Z0AA
Garantie	Fabrieksgarantie: 2 jaar
Uiterlijk	Primaire kleur van het product: Zwart
Batterij en voeding	Impedantie: Uitgangsimpedantie: 16 0
Inhoud van de doos	Inhoud van de doos: Condensermicrofoon, HyperX Shield-popfilter, montageadapter, snelle-installatiegids
Compatibiliteit	Verklaring over compatibiliteit: XLR
Connectiviteit en communicatie	USB-specificatie: Evenwichtige 3-pins XLR male
Afmetingen	Hoogte (metrisch): 209 mm Breedte (metrisch): 102 mm Lengte (metrisch): 134 mm
Multimedia- en invoerapparaten	Verbindingstype: Evenwichtige 3-pins XLR male Polair patroon: Cardioïde Signaal-ruisverhouding: 75 dB Frequentierespons (microfoon): 20 Hz-20 kHz Gevoeligheid (microfoon): -38 ± 3 dBV (1 V/Pa at 1 kHz) Geluid (RMS) (microfoon): -118 dBV (A-weging) B65 Microfoon op standaard, element: Goud-gesputterde extern-gepolariseerde condensator
Gewichten	Gewicht (metrisch): 376 g Opmerking over gewicht (metrisch): Gewicht (shock-montage en popfilter): 127 g – totaal gewicht: 503 g

MESSAGING, VOETNOTEN

¹ Interface, voorversterker, XLR-kabel en microfoonarm/-statief zijn niet inbegrepen.

² Wij raden een interface met ten minste 60 dB versterking aan.