



HP USB-C G5 Essential-dockingstation

Udvid alt, hvad der kan udvides

Få alt det, du skal bruge for at klare dine opgaver i denne kompakte dockingstation, der hjælper dig med at holde dit skrivebord ryddeligt. Med ét USB-C®-kabel¹ kan du bruge alle dine porte til alt dit eksterne udstyr, tilsluttet op til tre skærme med høj opløsning,² få stabil Ethernet-tilslutning og meget mere ... samtidig med at din laptop bliver ladet op¹. Hold orden på dit skrivebord og dermed i dit hoved med denne HP USB-C G5 Essential Dock.



*Product image may differ from actual product

Problemfri produktivitet

Du kan få endnu flere muligheder ved hjælp af ét USB-C®-kabel¹. Denne uundværlige dockingstation leverer strøm til og understøtter 4 USB-A-porte til alt dit tilbehør, op til 3 skærme med høj opløsning² og stabil Ethernet-forbindelse — samtidig med at den forsyner din laptop med 65 W strøm.

Flere porte, færre begrænsninger

Denne uundværlige dockingstation er udviklet til at fungere med alt det tilbehør, du bruger, når du arbejder¹. Den er kompatibel med de fleste USB-C®- eller Thunderbolt™-aktiverede pc'er,³ og de mange porte giver mulighed for at benytte alt dit tilbehør.

Vær altid opdateret

Giv dine medarbejdere de bedste muligheder ved hjælp af tilsluttet firmwareopdatering, som kan bruges i hele din flåde af dockingstationer⁴.

Nem administration

Sørg for, at dine medarbejdere har den IT-support, de skal bruge for at være produktive med uundværlige administrationsværktøjer. Administrer din flåde af dockingstationer med den fulde funktionalitet fra PXE Boot⁵, MAC-adresse gennemløb⁶, Wake-on-LAN⁷ og skift mellem LAN/WLAN.

HP USB-C G5 Essential-dockingstation

Tilsluttet firmwareopdatering

It kan klare firmwareopdatering af dockingstationen, samtidig med at den er tilsluttet værts-pc'en.⁴

PXE-opstart

Start computere op via et netværksinterface, som gør det muligt for IT at sætte medarbejderens enhed op.⁵

Skift mellem LAN/WLAN

Du undgår afbrydelser i din forbindelse, fordi din dockingstation automatisk deaktiverer WLAN-antennen, når du tilslutter via LAN-kabel. Når LAN-forbindelsen bliver, skifter din enhed automatisk fra netværksforbindelser med ledning til Wi-Fi®.

MAC-adresse gennemløb

Takket være MAC-adresse gennemløb med fuld funktionalitet kan IT nem identificere og registrere flåden af notebooks, når de er tilsluttet via dockingstationens LAN.⁶

Wake-on-LAN

IT kan foretage systemopdateringer og lave systembilleder via fjernadgang, også når computeren er slukket eller i dvale.⁷

HP USB-C G5 Essential-dockingstation



Produktnummer	72C71AA
Understøttede platforme	Testet og understøttes på udvalgte, kommercielle HP-notebook-pc'er. Få flere oplysninger om HP-notebooks kompatibilitet på: https://pcb.inc.hp.com/webapp/#/us-en ved at søge efter notebook; Testet og understøttes på følgende bærbare pc'er fra tredjeparter: Apple MacBook Air Retina 2020, Google Pixelbook Go, Google Pixelbook Go Z, Apple MacBook Pro M1 2020, MacBook Air M1 2020 og Dell Latitude 7420.
UPC-nummer	(ABB) 197029013002; (ABY) 197029013064
Produktmateriale	Plast
Porte og stik	Foran: 1 SuperSpeed USB Type-C®? 5 Gbps signalhastighed (op til 15 W strømforsyning via USB) Side: 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed (opladning); 1. Kombineret lydстик Bagest: 2 DisplayPort™ 1.4; 1 HDMI 2.0, 1 RJ-45, 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed (opladning)
Strømadapterport	1 x 4,5 mm
Strømforsyning	Strømadapter på 120 W ⁶
Forbindelsestype	1 USB Type-C® kabel foran til tilslutning til værtssystem (op til 65 W strømforsyning via USB)
Fysisk sikkerhed	1 stik til Kensington-lås
Administrationsfunktioner	PXE Boot; Wake-on-LAN (WoL); MAC Address Pass Through (MAPT); Skift mellem LAN/WLAN; Tilsluttet firmwareopdatering ^{2,3,4,5}
Strøm til system	Op til 65 W via USB Type-C®? (både HP- og ikke-HP-værtsenheder) ¹
Strømforsyningsprofiler (PD)	12 V/5 A; 5 V/3 A; 9 V/3 A; 15 V/4,33 A/20 V/3,25 A
Kabellængde	1 m
Understøtter ekstern skærm	For værter, der understøtter DisplayPort™ 1.4 med Display Stream Compression: 3x FHD ved 60 Hz; 3x QHD ved 60 Hz; 3x 4K UHD ved 60 Hz; For værter, der understøtter DisplayPort™ 1.3/1.4: 3x FHD ved 60 Hz; 3x QHD ved 60 Hz; 2x 4K UHD ved 60 Hz; For værter, der understøtter DisplayPort™ 1.2: 3x FHD ved 60 Hz; 2x QHD ved 60 Hz; 1x 4K UHD ved 60 Hz ⁸
Tænd/sluk-knap, type	Mekanisk tænd/sluk-knap med LED-indikator til at tænde eller vække værtssystemet
Produktfarve	Sort
Understøttede operativsystemer	Windows 11 21H2; Windows 11 22H2; Windows 10 21H2; Windows 10 22H2; ChromeOS™ v103 og nyere; macOS Monterey 12.4 og nyere; macOS Big Sur 11.6
Minimumsystemkrav	USB type-C® (USB-strømforsyning, Alt Mode DisplayPort™)
Pakkens indhold	HP USB-C G5 Essential-dockingstation Strømforsyning på 120 W AC-strømledning Installationsvejledning Garantikort
Mål (B x D x H)	122 x 122 x 45 mm
Vægt	0,68 kg

HP USB-C G5 Essential-dockingstation

Fodnoter, meddelelser

¹ For at opnå USB-C® alt mode-funktionalitet skal pc'en understøtte DisplayPort™ Alt Mode-protokol via dens USB-C®- eller Thunderbolt™-port. Opladning og portreplikation understøttes på notebooks, der har implementeret USB-C® Alt Mode-branchestandarder. Tænd/sluk-knappen til at tænde eller vække systemet med, fungerer kun på HP- eller HP-understøttede notebooks. PXE Boot-funktionaliteten afhænger af, om værtssystemets firmware har en ledig EFI-driver. Opdateringer af tilsluttet firmware kræver internetforbindelse, og at du ikke bruger din dockingstation i forbindelse med opdateringen. HP leverer ikke Ethernet- og lyd drivere på Mac-pc'er.

² Understøtter 3 x FHD @ 60 Hz, 2 x QHD @ 60 Hz, 3 x 4K (kræver en DisplayPort 1.4-maskine med Display Stream Compression. Hvis systemet ikke understøtter Display Stream Compression, skal systemet understøtte DisplayPort 1.4 med høj opløsningstilstand aktiveret i systemet).

³ Understøttede funktioner afhænger af operativsystem og laptop-pc.

⁴ Opdateringer af tilsluttet firmware kræver internetforbindelse, og at du ikke bruger din dockingstation i forbindelse med opdateringen.

⁵ PXE Boot-funktionalitet afhænger af, om værtssystemets firmware har en tilgængelig EFI-driver.

⁶ Din laptop-pc understøtter muligvis MAC address pass-through fra Slukket, Dvale eller Dvaletilstand, eller kun når computeren er tændt eller i dvale. Nogle funktioner fungerer ikke på ikke-HP-understøttede eller ikke-HP-laptop-pc'er. • MAC Address pass-through understøtter S0, S3, S4, S5 varm og kold docking.

⁷ Din laptop-pc understøtter muligvis Wake-on-LAN fra Slukket, Dvale eller Dvaletilstand, eller kun når computeren er tændt eller i dvale. Wake-on-LAN fungerer ikke på ikke-HP-understøttede eller ikke-HP-laptop-pc'er. Wake-on-LAN fra varm og kold docking.

Fodnoter, tekniske specifikationer

¹ For at opnå USB-C® alt mode-funktionalitet skal pc'en understøtte DisplayPort™ Alt Mode-protokol via dens USB-C®- eller Thunderbolt™-port. Opladning og portreplikation understøttes på notebooks, der har implementeret USB-C® Alt Mode-branchestandarder. Tænd/sluk-knappen til at tænde eller vække systemet med, fungerer kun på HP- eller HP-understøttede notebooks. PXE Boot-funktionaliteten afhænger af, om værtssystemets firmware har en ledig EFI-driver. Opdateringer af tilsluttet firmware kræver internetforbindelse, og at du ikke bruger din dockingstation i forbindelse med opdateringen. HP leverer ikke Ethernet- og lyd drivere på Mac-pc'er.

² PXE Boot-funktionalitet afhænger af, om værtssystemets firmware har en tilgængelig EFI-driver.

³ Din laptop-pc understøtter muligvis Wake-on-LAN fra Slukket, Dvale eller Dvaletilstand, eller kun når computeren er tændt eller i dvale. Wake-on-LAN fungerer ikke på ikke-HP-understøttede eller ikke-HP-laptop-pc'er. Wake-on-LAN fra varm og kold docking.

⁴ Din laptop-pc understøtter muligvis MAC address pass-through fra Slukket, Dvale eller Dvaletilstand, eller kun når computeren er tændt eller i dvale. Nogle funktioner fungerer ikke på ikke-HP-understøttede eller ikke-HP-laptop-pc'er. MAC Address Pass Through S0, S3, S4, S5 fra varm og kold docking.

⁵ Opdateringer af tilsluttet firmware kræver internetforbindelse, og at du ikke bruger din dockingstation i forbindelse med opdateringen.

⁶ Fungerer kun med 120 W eller mere. Mere watt giver ikke mere strøm til systemet.

⁷ Låsen skal købes separat.

⁸ Versioner og farveformater, der understøttes af Display Stream Compression (DSC), afhænger af grafikegenskaberne. DSC (Display Stream Compression) er deaktiveret, når skærmen er sluttet til VGA-porten eller til en ekstern DP2 VGA-dongle.

