



TS-864eU-8G	
CPU	Processeur Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread, capable de passer à 2,9 GHz
Architecture de processeur	x86 64 bits
Processeurs graphiques	Intel® UHD Graphics
Unité de calcul flottant	Yes
Moteur de chiffrement	Yes (AES-NI)
Transcodage accéléré matériellement	Yes
Mémoire système	8 Go SODIMM DDR4 Depuis 2024/01
Mémoire maximale	16 Go (2 x 8 Go)
Emplacement mémoire	8 Go
Mémoire flash	4 Go (protection de double démarrage OS)
Baie lecteur	8 x disques 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Compatibilité lecteur	Baies de 3,5 pouces : Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces
Remplaçable à chaud	Yes (Non pris en charge M.2 SSD)
Emplacement M.2	Optionnel via un adaptateur PCIe
Prise en charge de l' accélération Cache SSD	Yes
Port Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M)	2(2,5G/1G/100M)
Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5 G/1G/100M)	Facultatif via un adaptateur réseau
Port Ethernet 10 Gigabit	Facultatif via un adaptateur réseau Optionnel via carte d'expansion PCIe

Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
Emplacement PCIe	1 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x2 Dimensions des cartes pour le slot PCIe 1 : 97 x 68,9 x 18,76 mm / 3,82 x 2,71 x 0,74 pouces.
Port USB 2.0	2
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)	2 x USB 3.2 Type-A Gen 2
Sortie HDMI™	1, HDMI™ 1.4b
Facteur de forme	Rackmount 2U de profondeur courte
Indicateurs LED	HDD 1-8, Statut, LAN, Expansion, Alimentation
Boutons	Alimentation, Réinitialisation
Dimensions (H x L x P)	88,6 × 432 × 297,4 mm
Poids (net)	7.78 kg
Poids (brut)	9.27 kg
Température de fonctionnement	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Température Stockage	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
Humidité relative	HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27°C (80,6°F)
Bloc d' alimentation	300W, 100-240V
Consommation électrique : mode veille disque	24.776 W
Consommation électrique : mode de fonctionnement, typique	51.022 W Testé avec des disques entièrement remplis.
Ventilateur	3 x 60mm, 12VDC
Avertissement système	Buzzer
Garantie standard	3
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max.	1500

Remarque : Veuillez noter qu'il est nécessaire d'utiliser exclusivement des modules de mémoire QNAP afin de garantir les performances et la stabilité du système. Pour les appareils NAS dotés de plusieurs emplacements de mémoire, veuillez choisir des modules QNAP présentant des spécifications identiques et suivre les instructions du manuel utilisateur pour les installer correctement.

Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

QNAP se réserve le droit de remplacer une partie des pièces ou accessoires si l'original n'est plus disponible auprès de son fabricant/fournisseur. Tout remplacement sera entièrement testé et vérifié pour répondre aux directives strictes de compatibilité et de stabilité et offrira des performances identiques à l'original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les images du produit sont uniquement à titre d' illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.

Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.