

EW3862

Multipresa a torre 11 posizioni con 2 porte USB-A e 2 porte USB-C, spina Schuko 16A

- 11 Prese elettriche Schuko per alimentare 11 diversi dispositivi elettrici
- 2 porte USB normali tipo A e 2 porte USB tipo C (5V/3A PD) per caricare i più moderni ed aggiornati Tablet/Smartphone e dispositivi elettronici
- Abilita e disabilita tutte le prese elettriche e le porte USB in una volta sola con l'interruttore di accensione/spegnimento ON/OFF
- Design a forma di Torre che non occupa spazio e ideale per la scrivania: tutte le prese elettriche e le porte USB sono facilmente accessibili
- Ricarica sicura: la multipresa è dotata di protezione da sovraccarico e da sovratensione

DESCRIPTION

Con la multipresa di alimentazione a Torre EW3862 è possibile collegare 11 dispositivi elettrici e 4 dispositivi USB contemporaneamente. Le porte USB hanno una capacità totale di 2,4 A e dispongono di protezione da sovraccarico e sovratensione. È possibile disporre il Power Tower Block sulla scrivania e i 4 piedini antiscivolo in gomma assicurano che la multipresa rimanga in posizione. E' possibile abilitare o disabilitare tutte le prese di corrente e le porte USB contemporaneamente con l'interruttore acceso/spento.

11 prese di corrente e 4 porte USB

La presa di alimentazione a torre EW3862 dispone di 11 prese di corrente per il collegamento di 11 dispositivi elettrici/elettronici. Le 2 porte USB normali tipo A (5V/4,5A) e soprattutto 2 porte USB tipo C (5V/3A) sono adatte per caricare i più moderni ed aggiornati Tablet/Smartphone e dispositivi elettronici. Le 2 porte USB tipo A sono adatte per caricare smartphone e tablet con un carico massimo per porta di 2,4A in una volta mentre le porte USB tipo C di ultima generazione supporta la ricarica rapida (PD Quick Charge 3.0).

Abilitare o disabilitare tutte le prese di corrente e le porte USB con 1 interruttore On/Off.

Usare l'interruttore per abilitare o disabilitare contemporaneamente l'intera presa di corrente. Questa è un'ottima funzionalità per risparmiare sulla bolletta della luce e per motivi di sicurezza. Si impedisce l'uso dell'alimentazione in standby. È più sicuro disabilitare tutti i dispositivi elettrici contemporaneamente, piuttosto che avere tutti i dispositivi abilitati in ogni momento.

Design salvaspazio ideale per scrivania

L'EW3862 presenta un design cubico a torre salvaspazio e occupa solo uno spazio limitato sulla scrivania. Tutte le prese di corrente e le porte USB sono facilmente accessibili. È dotato di un cavo lungo 2,0m. Inoltre la spina Schuko 16A è dotata di angolatura a 90° che la rende ideale per essere inserita in prese di corrente a muro presenti in spazi ristretti e angusti !

Dispositivo sicuro

Le porte USB e le prese di corrente sono dotate di protezione da sovraccarico e sovratensione.

TECHNICAL

- Outlets: 11 x 16A AC Schuko -
- Total DC Output: 17,5W
- Protection: Overload and Surge
- Switch On/Off
- Desk mount: Yes. With 4 non-slip rubber feet
- Wall mount: Yes. With 2 wall mount hole
- Input: AC 110-230V - 50-60Hz
- 2 USB type C (5V=3,5A) - Max power: 17,5W - Max Ampere per Port: 2,4A
- 2 USB type A (5V=3,5A) - Max power: 17,5W - Max Ampere per Port: 2,4A
- Cable: H05VV-F 3G 1.0mm² - 2,0 m
- Plug: 16A Schuko
- Max Voltage: 230V/3600W
- Dimensions: 109x109x221mm

• Weight: 765 gr

LOGISTIC



MULTIPLE PLUGS CAN BE USED AT THE SAME TIME WITHOUT OBSTRUCTION



PLUG COMPATIBILITY



TOWER DESIGN SAVE SPACE



MULTI-PROTECTION

