

Stacja dokowania HP USB-C 100 W G6

Wzbogać swoje miejsce pracy o stację dokującą, która na nowo definiuje swoją klasę

Pożegnaj się z plątaniną kabli, dzięki nowemu najlepszemu rozwiązaniu dla Twojego biurka – stacji dokującej HP USB-C® 100 W G6. Jeden USB-C¹ łączy laptopa² z całym Twoim sprzętem. Więcej portów, mniej zamieszania i wszystko działa tak, abyś mógł pozostać w strefie.



*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu



Korzystaj z technologii, jakiej potrzebujesz

Skorzystaj z kompatybilności z większością laptopów wyposażonych w złącze USB-C¹ i Thunderbolt™², z obsługą wideo, danych i zasilania, dzięki czemu możesz natychmiast połączyć się i pracować produktywnie bez obawy o konfigurację.



Rozwiązanie jednoprzewodowe

Pojedynczy USB-C¹ umożliwia natychmiastowe podłączenie laptopa i dostarczenie nawet 100 W mocy². Ponadto posiada wiele portów, aby łatwo podłączyć wszystkie swoje urządzenia. Jest szybki, prosty i stworzony tak, aby Twój dzień był płynny i nie tracił rytmu.



Intuicyjna, kompaktowa konstrukcja

Przemyślana konstrukcja pasuje do każdej przestrzeni. Bądź na bieżąco z aktualizacjami statusu urządzeń, dzięki intuicyjnemu podświetleniu LED i powiadomieniom na wyświetlaczu ekranowym. Ta kompaktowa stacja dokująca jest wyposażona w przewód USB-C® skierowany do tyłu, który uwalnia biurko od plątaniny kabli.

Zrównoważony rozwój w akcji

Budowany z myślą o trwałości

Stworzony³ z wymiennymi częściami, aby zmaksymalizować cykl życia stacji dokującej⁴. Wyposażony w moduł poboru mocy, który pozwala monitorować zużycie energii. Dostarczany w opakowaniu bez plastiku.⁵

Stacja dokowania HP USB-C 100 W G6

Obejmuje

Więcej portów. Więcej możliwości.

Więcej portów oznacza większe możliwości. Za pomocą portu HDMI 2.1, dwóch portów DisplayPort™ 1.4, dwóch portów USB-C® i trzech portów USB-A możesz podłączyć wszystkie swoje urządzenia.⁶

Zgodność z technologią myHP

Skorzystaj z innowacji sprzętowych i programowych HP dzięki aplikacji myHP. To wszechstronne rozwiązanie daje dostęp do ustawień stacji dokującej i innych urządzeń.⁷

Trzyletnia ograniczona gwarancja

Zyskaj dodatkową ochronę z 3-letnią ograniczoną gwarancją obejmującą wsparcie techniczne, usługi diagnostyczne oraz wymianę sprzętu.⁸



Stacja dokowania HP USB-C 100 W G6

Specyfikacje



Numer produktu	BS7S5AA
Numer UPC	199251520709
Porty i złącza	Przód: 1 port USB-C® o przepustowości 10 Gb/s (dane i zasilanie 15 W przez USB) Prawa strona: 1 port USB-A o przepustowości 10 Gb/s (z funkcją ładowania); 1 gniazdo blokady zabezpieczającej Nano Z tyłu: 2 porty USB-A o przepustowości 5 Gb/s (z funkcją ładowania); 1 port HDMI 2.1; 2 porty DisplayPort™ 1.4; 1 port RJ-45 (2,5 GbE); 1 port USB-C® o przepustowości 10 Gb/s (dane i zasilanie 15 W przez USB)
Zabezpieczenia fizyczne	1 gniazdo blokady zabezpieczającej Nano ⁷
Rodzaj połączenia	Port USB-C®
Zarządzanie bezpieczeństwem	HP Sure Start ² ;
Certyfikowane oprogramowanie do współpracy	DisplayPort™
Zasilanie systemu	Do 100 W za pośrednictwem portu USB-C® (zarówno urządzenia HP, jak i innych producentów)
Profile dostarczania energii (PD)	12 V / 5 A; 15 V/5 A; 20 V/5 A; 5 V / 3 A; 9 V/3 A
Natężenie (maks.)	6,15 A
Napięcie operacyjne	19,5 V
Złącza wideo	złącze HDMI; DisplayPort-out™
Rozdzielczość (maksymalna)	Maks. 4K
Obsługiwane rozdzielczości	Komputery All-in-One: 1 × 4K (3840 × 2160 @ 120 Hz) ¹ , 2 × rozdzielczość QHD (2560 × 1440 @ 120 Hz) ¹ , 3 × FHD (1920 × 1080 @ 120 Hz) ¹ ; Komputery o wysokiej rozdzielczości z trybem DisplayPort™ Alt: 1 × 4K (3840 × 2160 @ 120 Hz) ¹ , 2 × 4K (3840 × 2160 @ 120 Hz) ¹ , 3 × 4K (3840 × 2160 @ 60 Hz) ¹
Częstotliwość odświeżania (maksymalna)	120 Hz
Długość kabla	1 m
Obsługa monitora zewnętrznego	Maks. 3 wyświetlacze zewnętrzne i 1 monitor komputerowy lub maks. 3 wyświetlacze zewnętrzne
Typ przycisku zasilania	Mechaniczny przycisk zasilania ze wskaźnikiem LED RGB do włączania lub wybudzania systemu hosta ⁴
LED	Przedni pasek LED: Diody RGB (biały, niebieski, bursztynowy, zielony, czerwony); Przycisk zasilania; diody LED RGB (biała, niebieska, bursztynowa, zielona, czerwona) ⁵
Rodzaj kabla	1 tylny port USB-C® do podłączenia do systemu hosta (zasilanie USB do 100 W)
Kolor produktu	Intensywnie czarny
Dołączone oprogramowanie	myHP;
Dołączone sterowniki	Sterownik karty sieciowej Realtek (ARM); Sterownik karty sieciowej Realtek (Windows)
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11; Windows 10; macOS; Linux; ThinPro; ChromeOS
Technologia bezprzewodowa	Karta sieciowa WLAN Realtek RTL8721DM 802.11a/b/g/n; Bluetooth®
Gwarancja	Trzyletnia ograniczona gwarancja HP
Zawartość opakowania	Stacja dokująca HP USB-C 100 W G6 ; Zasilacz 120 W; Informacje o produkcie; Karta gwarancyjna
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Chinach, Tajlandii i Meksyku
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	12,1 x 12,1 x 5,1 cm
Waga	680 g
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	39,6 × 9,5 × 17,1 cm
Waga w opakowaniu (brutto)	1193 g
Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.)	120 × 100 × 15 cm
Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu	Opakowanie bez plastiku; Co najmniej 35% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Zapakowany w co najmniej 35% z tektury falistej pochodzącej z recyklingu ^{8,9}
Zakres temperatur podczas eksploatacji	
Temperatura przechowywania	Od -20 do 60°C
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	-15 do 3048 m;
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	-15 do 12 192 m;
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	10-90% bez kondensacji
Zakres wilgotności po wyłączeniu	5-95% bez kondensacji



Stacja dokowania HP USB-C 100 W G6

Przypisy

Przypisy dotyczące wiadomości

- ¹ W przypadku funkcji USB-C® host musi obsługiwać protokół trybu alternatywnego DisplayPort™ przez port USB-C®. Laptopy z technologią Thunderbolt™ będą działać z prędkością USB-C®. Funkcje ładowania i replikacji portów są obsługiwane w laptopach z wdrożonymi specyfikacjami branżowymi USB-C®. W laptopach HP przycisk zasilania służy do włączania lub wybudzania systemu. HP nie dostarcza sterowników Ethernet i audio dla komputerów Mac®.
- ² Na podstawie wewnętrznych testów HP w wybranych modelach komputerów przenośnych innych niż HP, zgodnych ze standardami branżowymi USB-C®. Niektóre funkcje trybu Alt nie są obsługiwane, np. przycisk zasilania. Wejdź na stronę pomocy technicznej HP, aby określić moc (w watach) swojego komputera przenośnego HP i specyfikację portów. Wejdź na stronę pomocy technicznej swojego komputera przenośnego firmy innej niż HP, aby określić jego moc (w watach) i specyfikację portów.
- ³ Wyniki testów HP Total Test Process nie stanowią gwarancji funkcjonowania w przyszłości w takich samych warunkach. Uszkodzenie w warunkach testowych HP Total Test Process oraz wszelkie uszkodzenia przypadkowe wymagają wykupienia opcjonalnego pakietu ochrony HP przed przypadkowymi zniszczeniami.
- ⁴ Wymiana dostępna w centrum obsługi klienta HP. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z centrum obsługi klienta HP lub odwiedź stronę hp.com/go/orderdocuments.
- ⁵ Opakowania HP tego produktu są zgłaszane przez dostawców jako wolne od plastiku. Opakowanie odnosi się do pudełka produktu podstawowego i wszystkich materiałów znajdujących się w środku, z wyłączeniem wszelkich dodatkowych pudełek dostarczonych przez osoby trzecie, opakowań zbiorczych oraz opakowań na akcesoria i części zamienne.
- ⁶ Przewód zasilający w zestawie.
- ⁷ Wymaga systemu Windows 10 lub nowszego.
- ⁸ HP uwzględniła trzyletnią ograniczoną gwarancję z całodobową (24x7) pomocą techniczną online. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z centrum obsługi klienta HP lub odwiedź stronę hp.com/go/orderdocuments.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

- ¹ Wymaga obsługi DisplayPort™ 1.4 z kompresją Display Stream Compression.
- ² Na podstawie wewnętrznej analizy HP obejmującej stację dokującą wyposażoną w oprogramowanie układowe z funkcją automatycznej walidacji i automatycznej naprawy, spełniające wymagania NIST 800-173, umożliwiające wyłączenie portu RJ-45 oraz znajdujące się na liście autoryzowanych rozwiązań BIOS MAPT. Rozwiązanie HP Sure Start w stacji dokującej HP Thunderbolt i USB-C® G6 obsługuje weryfikację integralności oprogramowania układowego i przywracanie podczas uruchamiania i odłączania stacji dokującej. Nie obejmuje zabezpieczeń w czasie rzeczywistym i w czasie wykonywania ani integracji z Microsoft SCCM, które są typowe dla rozwiązań HP Sure Start w komputerach przenośnych HP.
- ³ Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 22H2 i nowsze, Win 10 IoT Enterprise LTSC 2021, Windows 11 23H2 i nowsze, ChromeOS M133 i nowsze, Ubuntu Linux 22.04 LTS z jądrem 5.15, ThinPro OS 8.0 i MacOS Sonoma 14. Nie wszystkie funkcje działają ze wszystkimi systemami operacyjnymi. Zapytaj przedstawiciela handlowego o zgodność z komputerem. Testy systemów operacyjnych Linux, ChromeOS, MacOS i ThinPro są obecnie w toku i mają zostać zakończone po premierze.
- ⁴ Przycisk zasilania stacji dokującej może obsługiwać komputery przenośne firm innych niż HP, które mają zaimplementowaną specyfikację dostarczania zasilania przez USB w celu obsługi rozszerzonych komunikatów.
- ⁵ Informacje na temat zachowania światła LED można znaleźć w podręczniku użytkownika. Podręcznik użytkownika można znaleźć na <https://support.hp.com/>.
- ⁶ Rozdzielczość oraz obsługa sygnału wideo zależą od maksymalnej wydajności komputera przenośnego.
- ⁷ Zgodność z następującymi blokadami HP: 63B28AA – blokada linkowa 63B31AA HP Nano Combination , - blokada linkowa HP Essential Nano Combination
- ⁸ Procentowa zawartość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu bazuje na definicji określonej w normie IEEE 1680.1-2018.
- ⁹ Opakowania HP tego produktu są zgłaszane przez dostawców jako wolne od tworzyw sztucznych. Opakowanie odnosi się do pudełka produktu podstawowego i wszystkich materiałów znajdujących się w środku, z wyłączeniem wszelkich dodatkowych pudełek dostarczonych przez osoby trzecie, opakowań zbiorczych oraz opakowań na akcesoria i części zamienne.

