



TBS-h574TX-i5U-16G

CPU	Intel® Core™ i5-1235U, 10C (2P+8E)/12T, 4,4 GHz
Architecture de processeur	x86 64 bits
Processeurs graphiques	Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Unité de calcul flottant	Yes
Moteur de chiffrement	Yes
Transcodage accéléré matériellement	Yes
Mémoire système	16 Go intégrés (non extensible)
Mémoire maximale	16 Go intégrés (non extensible)
Mémoire flash	5 Go (protection de double démarrage OS)
Baie lecteur	5 x E1.S jusqu'à 15mm (5x PCIe Gen 3 x2) Adaptateur pré-installé pour supporter M.2 2280 pour chaque emplacement
Compatibilité lecteur	E1.S ou M.2 2280 PCIe NVMe Les dissipateurs thermiques de M.2 ne doivent pas dépasser une hauteur de 4,5 mm
Remplaçable à chaud	Yes
Emplacement M.2	5 x emplacements M.2 2280 PCIe Gen 3 (via adaptateur préinstallé) Le système est livré sans SSD. Pour la liste de compatibilité des SSD, veuillez visiter https://www.qnap.com/compatibility/
Prise en charge de l'accélération Cache SSD	Yes
Port Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M)	1
Port Ethernet 10 Gigabit	1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)
Wake on LAN (WOL)	Yes

Jumbo Frame	Yes
Port Thunderbolt	2 (Thunderbolt™ 4) Supporte uniquement les connexions Thunderbolt pour les hôtes Windows & Mac et les dispositifs de stockage USB. Les dispositifs de stockage externes Thunderbolt de tiers ne sont pas pris en charge.
Port USB 2.0	1
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)	2
Sortie HDMI™	1, HDMI™ 1.4b
Facteur de forme	Terminal à plat
Indicateurs LED	Statut, copie USB, SSD 1-5
Boutons	Statut, Copie USB, Réinitialisation
Dimensions (H x L x P)	60 × 215 × 199 mm
Poids (net)	2.24 kg
Température de fonctionnement	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Température Stockage	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
Humidité relative	HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27°C (80,6°F)
Bloc d'alimentation	Adaptateur 120W (sortie 19VDC, entrée 100-240VAC)
Consommation électrique : mode de fonctionnement, typique	46 W
Ventilateur	Ventilateur système : 2 x 40 mm
Avertissement système	Buzzer
Garantie standard	3
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max.	1500

Remarque : Veuillez noter qu'il est nécessaire d'utiliser exclusivement des modules de mémoire QNAP afin de garantir les performances et la stabilité du système. Pour les appareils NAS dotés de plusieurs emplacements de mémoire, veuillez choisir des modules QNAP présentant des spécifications identiques et suivre les instructions du manuel utilisateur pour les installer correctement.

Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

QNAP se réserve le droit de remplacer une partie des pièces ou accessoires si l'original n'est plus disponible auprès de son fabricant/fournisseur. Tout remplacement sera entièrement testé et vérifié pour répondre aux directives strictes de compatibilité et de stabilité et offrira des performances identiques à l'original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les images du produit sont uniquement à titre d'illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les

moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.
Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.