



TS-h966TX-8G

CPU	Processeur Intel® Core™ i3 à 6 cœurs, jusqu'à 4,4 GHz
Architecture de processeur	x86 64 bits
Processeurs graphiques	Intel® UHD Graphics
Moteur de chiffrement	Yes (AES-NI)
Démarrage sécurisé	Yes
Transcodage accéléré matériellement	Yes
Mémoire système	8 Go SODIMM DDR5
Mémoire maximale	64 Go (2 x 32 Go)
Emplacement mémoire	2 x SODIMM DDR5
Mémoire flash	4 Go (protection de double démarrage OS)
Baie lecteur	5 emplacements SATA 6Gb/s de 3,5 pouces + 4 emplacements U.2 PCIe NVMe de 2,5 pouces
Compatibilité lecteur	Baies de 3,5 pouces : SATA de 3,5 pouces disques durs SSD SATA de 2,5 pouces disques durs Baies de 2,5 pouces : SSD U.2 PCIe NVMe de 2,5 pouces disques durs
Remplaçable à chaud	Yes
Prise en charge de l' accélération Cache SSD	Yes
Port Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M)	1(2,5G/1G/100M/10M)
Port Ethernet 10 Gigabit	1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)
Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes

Port Thunderbolt	2 (Thunderbolt™ 4)
Port USB 2.0	1
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)	2
Sortie HDMI™	1 x HDMI™ (up to 4K@60Hz)
Facteur de forme	Tour
Indicateurs LED	3.5-inch HDD, 2.5" U.2 SSD, État, LAN, État du port USB
Boutons	Alimentation, Réinitialisation, Copie USB
Dimensions (H x L x P)	182,7 × 224,6 × 223,6 mm
Poids (net)	3.57 kg
Poids (brut)	5.08 kg
Température de fonctionnement	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Température Stockage	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
Humidité relative	HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27°C (80,6°F)
Bloc d' alimentation	Adaptateur 150W, AC 100 à 240 V
Consommation électrique : mode veille disque	38.619 W
Consommation électrique : mode de fonctionnement, typique	55.186 W Testé avec des disques entièrement remplis.
Ventilateur	1 x 140mm, 12VDC
Avertissement système	Buzzer
Emplacement Kensington Sécurité	Yes
Garantie standard	3 ans
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max.	2000

Remarque : Veuillez noter qu'il est nécessaire d'utiliser exclusivement des modules de mémoire QNAP afin de garantir les performances et la stabilité du système. Pour les appareils NAS dotés de plusieurs emplacements de mémoire, veuillez choisir des modules QNAP présentant des spécifications identiques et suivre les instructions du manuel utilisateur pour les installer correctement.

Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

QNAP se réserve le droit de remplacer une partie des pièces ou accessoires si l'original n'est plus disponible auprès de son fabricant/fournisseur. Tout remplacement sera entièrement testé et vérifié pour répondre aux directives strictes de compatibilité et

de stabilité et offrira des performances identiques à l'original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les images du produit sont uniquement à titre d'illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.

Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.