



Philips

多媒体音箱 2.1

- Mylar 高音扬声器
- 2.75 英寸驱动器
- 耳机输出，音频输入
- 40 瓦

SPA7220/93

丰富强劲的音效

无与伦比的聆听体验

40 瓦功率输出，可带来深沉、圆润的音调，并且可防止失真。两分频高音扬声器和低音扬声器设计可产生高频、低频和中频，最大化输出，同时实现更均衡的音效。

优点

丰富的复合音质

- 两分频高音扬声器 + 低音扬声器设计
- Mylar 高音扬声器，带来高保真音质
- 聚丙烯驱动器材料
- 阻尼效果出色的驱动器可降低震动和声音失真
- 40 瓦 RMS 输出功率

流行设计

- 优雅迷人的高光表面

简约

- 扬声器正面配有方便的 AUX-in 和耳机输出
- 兼容所有媒体
- 在卫星音箱上轻松控制音量

PHILIPS

特点

两分频扬声器系统

带两个驱动器的两分频扬声器可从高音扬声器中产生高频，从低音扬声器中产生低频和中频。与常用的单向结构相比，其中单个扬声器必须产生所有频率，该扬声器可最大化输出，同时实现更均衡的音效。因此，借助飞利浦这一全新的扬声器系列，您可通过清晰的高音和稳定的低音畅享卓越的音效体验，而且其价格极具竞争力。

Mylar 高音扬声器

高音扬声器采用独特的 Mylar 聚酯材料，可确保绝佳的音质。全范围高频完美重现，音乐逼真生动，电影音效如同原声再现。高音扬声器是双向设计必不可少的组成部分，与低音炮的协同作用下，可极大地改善高频，带来更清晰、更空旷和更精准的声音。提高清晰度意味着您可识别音乐中各种不同的元素。欣赏单独的乐器，更清晰地聆听每个音符，享受令人振奋的细节。

聚丙烯驱动器材料

驱动器采用柔软的聚丙烯 (PP) 材料，可获得更佳的高频音效。其有助于推出并产生更纯净的音效，清晰度更佳，音效更为均衡。采用该轻便材料，更易于集成高音扬声器，并可以减少振动。

规格

请注意，这是一份预售单页。该单页的内容是我们掌握的针对上述日期和国家/地区的最全面资料。单页内容如有变更，恕不另行通知。飞利浦不承担与该单页内容相关的任何责任。

音响系统

总输出功率	40 瓦
功率	220 伏 50 赫兹
波段	20Hz-20kHz
输入阻抗	20 千欧
信噪比	>75dB
THD	<1%

音响系统 L/R 声道

额定输出功率	20 瓦 x2
音响功放器	AB 类放大器
声道分离	>45 分贝
输入灵敏度	320 毫伏

左/右扬声器

扬声器驱动器	2.75 英寸全频 + 1 英寸聚酯薄膜高音扬声器
驱动器功率范围	1-30 瓦 x2
波段	80 赫兹-20 千赫

AUX-in 和耳机输出



现在，您可以通过这些扬声器正面的 AUX-in 和耳机输出插孔更轻松、方便地欣赏喜爱的音乐和娱乐节目。通常，如果要连接电脑以外的其他设备，必须从电脑上的 3.5 毫米插孔上拔出插头，这并非总能轻松搞定。但是，使用位于扬声器正面的 Aux-in 和耳机输出连接，您可以快速轻松地直接聆听几乎所有设备中的音乐。

阻尼效果出色的驱动器

单一扬声器驱动器通常会在隔音膜边缘导致特定的分割震动，并且经常造成某些声音失真。使用聚脂薄膜（一种统一单体）和一种更轻便的材料（通常用在驱动器音锥周围）可解决这一问题。通过用完全对称的环形环绕音锥，所产生的阻尼效果可抑制异步震动，带来更均衡、更自然的音效。

额定阻抗	4 欧姆
灵敏度	86 分贝 (2.83 伏/1 米)

连接

线缆长度	电线、音频线、卫星音箱线：1.3 米
连接器	3.5 毫米立体声

功率

电源 LED 指示灯	琥珀色
------------	-----

包装内容

低音炮	是
快速安装向导	是
遥控器	有线
3.5 毫米立体声线缆	锁定功能
卫星音箱数量	2

