

MANUAL DE USUARIO

Cargador universal slim para portátil

ATENCIÓN:

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto. TooQ no se hace responsable de cualquier daño directo o indirecto causado por la incorrecta utilización.

PRECAUCIÓN:

1. Este dispositivo es para uso exclusivo en el interior, no ponga o utilice el adaptador bajo altas temperaturas y ambientes de alta humedad.
2. Es normal que el dispositivo se caliente durante el uso.
3. Evite caídas y choques, los componentes electrónicos pueden ser dañados.
4. No intente desmontar o abrir la cubierta bajo ninguna circunstancia para evitar daños materiales o personales.
5. No intente forzar los conectores, elija el **conector correcto (tamaño y tensión)** e introdúzcalo a la conexión de corriente de su portátil cuidadosamente.
6. Por favor compruebe a través del manual de usuario del portátil que el tamaño del conector y su voltaje son compatibles con su portátil. La incorrecta selección de voltaje de salida puede dañar su portátil.
7. Cuando el cargador no esté en uso, por favor, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

CARACTERÍSTICAS:

1. Cargador automático universal slim para portátiles y otros dispositivos, 100W con 1 USB de 2A.
2. 9 Conectores intercambiables DC para asegurar una máxima compatibilidad de portátiles.
3. Multitensión con voltajes de salida auto regulables 18,5V/20V. Ver tabla de especificaciones de los conectores.
4. Voltaje de entrada: 100-240V.
5. Incluye el avanzado chip de control MCU (Micro Computer Unit). Enchufar y listo.
6. Máxima seguridad: diseño antiestático nivel 100.000, carcasa a prueba de fuego y altas temperaturas.
7. Test MTBF (Mean Time Between Failure) de 70.000 horas superado, calidad garantizada.
8. Permite cargar dispositivos MP3, teléfonos móviles, cámaras digitales, videocámaras y otros dispositivos con salida USB a través del puerto USB del cargador.
9. Protección de seguridad: protección contra subidas de temperaturas (OTP), protección contra sobretensión (OVP), protección contra sobre corriente (OCP), y protección contra cortocircuito (SCP).
10. PFC activo incorporado. Eficiencia > 90%.

ESPECIFICACIONES:

Entrada: AC 100-240V~ 2A 50-60Hz

Salida: Adaptador DC 18,5-20V 5A (MAX) 100W

USB1: DC 5V 2A (MAX) 10W

Contenido:

1. Cargador AC
2. 9 Conectores DC para portátiles
3. Cable de alimentación AC
4. Manual de usuario

ESPECIFICACIONES DE LOS CONECTORES DC

CONNECTOR	SPECIFICATIONS	COMPATIBILITY
E	4.5*3.0 mm	HP, Envy
G	7.9*5.5 mm	IBM, Lenovo
H	7.4*5.0 mm	HP, Compaq
J	4.8*1.7 mm	HP, Compaq, Delta, Asus, Nec, HP Elite, Envy
L	5.5*2.5 mm	IBM, Dell, Compaq, HP, Delta, Toshiba, Gateway, Nec
P	4.5*3.0 mm	Dell Ultrabook
Q	7.4*5.0 mm	Dell
S	5.5*2.1 mm	Asus, Acer
U	11*4.6 mm	Lenovo Ultrabook

Instrucciones de uso:

1. Conecte el cable de alimentación AC a una toma de corriente.
2. Cargar un portátil:
 - a. Elija el conector DC correspondiente a su portátil (tanto el tamaño como la tensión) y conéctelo al puerto DC hembra y listo. (Por favor, consulte el manual de su portátil para asegurarse de que ha seleccionado el conector de voltaje correcto)
 - b. Conecte el conector al portátil
3. Utilización de la función USB:

Conecte el cable del móvil, MP3, tablets u otro dispositivo a los Puertos USB del adaptador (Los cables USB no están incluidos)

TooQ
CREATE ▾ INSPIRE

P/N: TQLC-102BS02AT

TOOQ is registered trademark of TOOQ technology, Corp.
All Rights Reserved.
www.tooq.com

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Carregador universal slim para portátil

ATENÇÃO:

Leia com atenção este manual antes de usar o produto. A TooQ não se responsabiliza por qualquer dano direto ou indireto causado por uma incorreta utilização.

CUIDADO:

1. Este dispositivo é para uso dentro de casa, não submeter nem utilizar o adaptador a alta temperatura e ambientes com muita humidade.
2. É normal que o dispositivo aqueça durante o uso.
3. Evite quedas e colisões, os componentes eletrónicos poderão resultar danificados.
4. Não desmonte nem abra a tampa sob quaisquer circunstâncias para evitar danos ou ferimentos.
5. Não tente forçar os conectores, escolher o conector correto e inserir a ligação de energia do seu portátil com cuidado.
6. Por favor, confira com o manual do usuário do seu portátil que o tamanho do conector e tensão são compatíveis com o seu portátil. A incorreta seleção da tensão de saída pode danificar o seu portátil.
7. Quando o carregador não estiver em uso, desligue o cabo de alimentação da tomada.

CARACTERÍSTICAS:

1. Carregador automatico universal slim para portáteis ou outros dispositivos. 100W com 1 USB de 2A.
2. 9 Conectores intercambiáveis DC para garantir uma máxima compatibilidade com os diferentes portáteis.
3. Multi tensão com voltagens de saída autoreguláveis: 18,5V/20V. Ver tabela de especificações dos conectores.
4. Voltagem de entrada: AC 100-240V.
5. Inclui o avançado chip de control MCU (Micro Computer Unit).
6. Máxima segurança: design anti estático nível 100.000, carcaça à prova de fogo e altas temperaturas.
7. Test MTBF (Mean Time Between Failure) de 70.000 horas superado, qualidade garantida.
8. Permite carregar dispositivos MP3, telemóveis, camaras digitais, camaras de vídeo ou outros dispositivos com saída USB a través da porta USB do carregador.
9. Proteção de segurança: proteção contra subidas de temperaturas (OTP), proteção contra sobre tensão (OVP), proteção contra sobre corrente (OCP), e proteção contra curto-circuito (SCP).
10. PFC ativo incorporado. Eficiência > 90%.

ESPECIFICAÇÕES:

Entrada: AC 100-240V ~ 2A 50-60Hz

Saída: Adaptador DC 18,5-20V 5A (MAX) 100W

USB1: DC 5V 2A (MAX) 10W

Conteúdo:

1. Carregador AC/DC
2. 9 Conectores DC para portáteis
3. Cabo de alimentação AC
4. Manual de usuario

ESPECIFICAÇÕES DOS CONECTORES DC

CONNECTOR	SPECIFICATIONS	COMPATIBILITY
E	4.5*3.0 mm	HP, Envy
G	7.9*5.5 mm	IBM, Lenovo
H	7.4*5.0 mm	HP, Compaq
J	4.8*1.7 mm	HP, Compaq, Delta, Asus, Nec, HP Elite, Envy
L	5.5*2.5 mm	IBM, Dell, Compaq, HP, Delta, Toshiba, Gateway, Nec
P	4.5*3.0 mm	Dell Ultrabook
Q	7.4*5.0 mm	Dell
S	5.5*2.1 mm	Asus, Acer
U	11*4.6 mm	Lenovo Ultrabook

Instruções de uso:

1. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica.
2. Carregar um portátil:
 - a. Escolha o conector DC para o seu portátil e ligue-o à porta DC fêmea, depois, selecione a tensão para o seu portátil. (Por favor, consulte o manual do seu portátil para certificar-se que selecionou a voltagem correta)
 - b. Ligue o conector ao portátil
3. Utilização da função USB:

Ligue o cabo do telemóvel, leitor MP3 ou outro dispositivo à porta USB do adaptador (Os cabos USB não estão incluídos)

TooQ
CREATE ▾ INSPIRE

P/N: TQLC-102BS02AT

TOOQ is registered trademark of TOOQ technology, Corp.
All Rights Reserved.
www.tooq.com

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Chargeur universel pour ordinateur portable

NOTES:

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit. TooQ ne se responsabilise pas des dommages directs ou indirects causés par une mauvaise utilisation.

ATTENTION:

1. Ce dispositif est destiné à être utilisé à l'intérieur. Ne pas soumettre ou utiliser l'adaptateur à hautes températures et des environnements très humides.
2. Il est normal que le dispositif chauffe pendant l'utilisation.
3. Éviter les chutes et les collisions, les composants électroniques peuvent être endommagés.
4. Ne pas démonter ou ouvrir le couvercle en aucun cas pour éviter des dommages ou des blessures.
5. Ne pas essayer de forcer les connecteurs, choisir le bon connecteur et insérez le connecteur d'alimentation de votre ordinateur portable avec soin.
6. Veuillez vérifier avec le mode d'emploi de votre ordinateur portable si la taille du connecteur et si la tension sont compatibles avec votre ordinateur portable. La sélection incorrecte de la tension de sortie peut endommager votre ordinateur portable.
7. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débranchez le cordon d'alimentation.

CARACTERISTIQUES:

1. Chargeur automatique Universel slim pour portables ou autres dispositifs.
2. 9 connecteurs interchangeables DC pour garantir une compatibilité maximale de portables.
3. Multi-tension avec voltages de sortie auto réglables : 18,5V/20V.
4. Voltage d'entrée: AC 100-240V.
5. Incluse, la puce de contrôle avancée MCU (Micro Computer Unit). Allumer et prêt.
6. Sécurité maximale: dessin anti statique niveau 100.000, Boîte ignifugée et protection pour hautes températures.
7. Test MTBF (Mean Time Between Failure) de 70.000 heures surmonté, qualité garantie.
8. Permet charger les dispositifs MP3, téléphones portables, cameras digitales, vidéo cameras ou autres dispositifs comportant une sortie USB grâce au port USB du chargeur.
9. Protection de sécurité: protection contre élévation de la température, protection contre surtension, protection contre sur courant, et protection contre court-circuit e temps de charge.
10. PFC actif incorporé. Efficacité > 90%.

SPECIFICATIONS:

Entrée: AC 100-240V~ 2A 50-60Hz

Sortie: Adaptateur DC 18,5-20V 5A (MAX) 100W

USB: DC 5V 2A (MAX) 10W

Contenu:

1. Chargeur AC/DC
2. 9 Connecteurs DC pour portables
3. Câble d'alimentation AC.
4. Manuel d'emploi

SPÉCIFICATIONS DES CONNECTEURS DC

CONNECTOR	SPECIFICATIONS	COMPATIBILITY
E	4.5'3.0 mm	HP, Envy
G	7.9'5.5 mm	IBM, Lenovo
H	7.4'5.0 mm	HP, Compaq
J	4.8'1.7 mm	HP, Compaq, Delta, Asus, Nec, HP Elite, Envy
L	5.5'2.5 mm	IBM, Dell, Compaq, HP, Delta, Toshiba, Gateway, Nec
P	4.5'3.0 mm	Dell Ultrabook
Q	7.4'5.0 mm	Dell
S	5.5'2.1 mm	Asus, Acer
U	11'4.6 mm	Lenovo Ultrabook

Manuel d'usage:

1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique.
2. Charger un ordinateur portable:
 - a. Choisissez le connecteur DC pour votre ordinateur portable et le connecter au port femelle DC, puis sélectionnez la tension pour votre ordinateur portable. (Veuillez consulter le mode d'emploi de votre ordinateur portable pour vous assurer que vous avez sélectionné la tension correcte).
 - b. Branchez le connecteur à l'ordinateur portable.
3. Utilisation de la fonction USB:

Branchez le câble du téléphone portable, lecteur MP3 ou tout autre appareil à l'adaptateur de port USB (câbles USB ne sont pas inclus).

TooQ
CREATE ▾ INSPIRE

P/N: TQLC-102BS02AT

TOOQ is registered trademark of TOOQ technology, Corp.
All Rights Reserved.
www.tooq.com

INSTRUCTION MANUAL

Universal Slim Charger for Laptop

CAUTION:

Read detailed application instructions before using. Tooq can not be held responsible for any damage, either direct or indirect, caused by improper use.

WARNING:

1. Designed to be used exclusively in enclosed room . Never expose to high temperatures or high humidity environments.
2. It is normal for the charger to become warm during charging.
3. Avoid falls or bumps, which might lead to breaking the internal components.
4. Do not try to open the case to preventing damage to buildings and injury to persons.
5. Avoid bending or forcing connectors, or trying to connect non-compatible connectors.
- 6 Make sure the connector is the correct type before you start.
7. Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use.

FEATURES:

1. Automatic Universal Charger for laptops and other devices 100W con 1 USB de 2A.
2. 9 interchangeable DC connectors to ensure maximum compatibility of laptops.
3. Multivoltage with self-regulating output voltages 18,5V/20V.
4. Input Voltage: 100-240V.
5. Includes the advanced MCU control chip (Micro Computer Unit). Plug in and go.
6. Maximum safety: anti-static design 100.000 level, fireproof housing and high temperatures.
7. Allows you to charge MP3 devices, mobile phones, digital cameras, camcorders and other devices with USB output through the USB port of the charger.
8. Test MTBF (Mean Time Between Failure) of 70.000 hours exceeded, guaranteed quality.
9. Safety protection: protection against temperature rises higher , protection against overvoltage, protection against overcurrent, and protection against short circuit and charging time.
10. Built-in active PFC. Efficiency> 90%.

SPECIFICATIONS:

Input: AC 100-240V~ 2A 50-60Hz

Output: Adaptador DC 18,5-20V 5A (MAX) 100W

USB: DC 5V 2A (MAX) 10W

Package Includes:

1. AC charger
2. 9 Notebook/Netbook Connector
3. AC Power supply cable
4. User's manual

SPECIFICATIONS OF DC CONNECTORS

CONNECTOR	SPECIFICATIONS	COMPATIBILITY
E	4.5'3.0 mm	HP, Envy
G	7.9'5.5 mm	IBM, Lenovo
H	7.4'5.0 mm	HP, Compaq
J	4.8'1.7 mm	HP, Compaq, Delta, Asus, Nec, HP Elite, Envy
L	5.5'2.5 mm	IBM, Dell, Compaq, HP, Delta, Toshiba, Gateway, Nec
P	4.5'3.0 mm	Dell Ultrabook
Q	7.4'5.0 mm	Dell
S	5.5'2.1 mm	Asus, Acer
U	11'4.6 mm	Lenovo Ultrabook

Instructions for use:

1. Plug the AC adapter into a mains wall socket.
2. Charge a laptop:
 - a. Choose the correct tip for your Notebook/Netbook (Check the compatibility).
 - b. Connect the conetor to the laptop.
3. USB Charging:

Plug the USB cable from your Smartphone, MP3, tablets or other devices into the USB port of the charger (USB cable and car charger not included).

TooQ
CREATE ▾ INSPIRE

P/N: TQLC-102BS02AT

TOOQ is registered trademark of TOOQ technology, Corp.
All Rights Reserved.
www.tooq.com