

Gama de producto
WG-RACK

Tipo

RM-WG-T7
RM-WG-T7i

Modelos compatibles **WATCHGUARD
FIREBOX T80**

DIMENSIONES	1.3/2U
COLOR	WatchGuard Red
DIMENSIONES DEL PAQUETE	80 x 520 x 270 mm 3.14 x 20.47 x 10.63 in
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	46 x 482 x 217 mm (alto x ancho x profundo) 1.81 x 18.98 x 8.54 in



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Coloque la fuente de alimentación en el rack y sujétela con dos bridas.
2. Retire las cuatros patas de goma del WatchGuard.
3. Retire el perno desde el lado del dispositivo con la llave Torx.
4. Coloque su WatchGuard en el rack y fíjelo con el perno suministrado y apriételo ligeramente.
5. Sujete el sobrante del cable de alimentación con la tercera brida.
6. Conecte los cables desde su dispositivo hasta los conectores. Consejo: comience por la fila de abajo.
7. Opcional: use dos bridas para mantener unidos los cables.
8. Coloque su WG-Rack en el rack de 19 pulgadas.

Asegure una ventilación adecuada conforme a las pautas del fabricante del dispositivo de red.
Tenga en cuenta que esta unidad tiene una altura de algo más de 1U.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Cant.	Descripción
1	WG-Rack + RJ45 conectores
5	Bridas
1	Llave Torx
1	Perno 3x6mm
10	Cables - 0.5 metro

La versión industrial se suministra con acoplamiento y cables blindados.



Considere el medio ambiente y reciclar si procede.

Los kits de Rackmount.IT cumplen con RoHS, están desarrollados y fabricados en los Países Bajos y están hechos con piezas de primera calidad.

En caso de problemas, póngase en contacto con su revendedor o sales@rackmount.it.

Revision 5 - 09-06-2021

EMEA Office
Nonneveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
9201 Metric Blvd - Unit A
Austin - TX 78758
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT