



תחנת עגינה HP Thunderbolt של 120 ואט G4

תחנת העגינה שעושה את הכל

הגבר את הבטיחות, הפרודוקטיביות והקישוריות שלך עם תחנת עגינה 4 Thunderbolt™. היא מגבה על הרשת ועל המכשירים שלך מרגע שאתה נכנס, תומכת בתאימות בין מערכות הפעלה מרובות¹, ויכולה לתמוך לכל היותר בארבעה מסכי 4K². תחנת עגינה זו שאידיאלית ל-ITDMs ולעובדים היברידיים, מקלה גם על ניהול מכשירים בבית או במשרד.



Product image may differ from actual product*

ניהול התקנים בקלות

נהל את הצי המעורב שלך ביעילות רבה יותר עם תמיכה קוויי Intel® vPro™ שמאפשרת למנהלי מערכות מורשים גישה מרחוק וניהול של מחשבים ניידים מאופשורי vPro™ באמצעות חיבורים קוויים כדי לבצע עדכונים. מנהלי IT יכולים גם לתכנן עדכוני קושחה של תחנות העגינה בכל עת, אפילו אחרי שהשתמש מתנתק באמצעות מתקין בלחיצה אחת⁶.

הכוח להיות פרודוקטיבי.

בצע משימות מרובות, צור ושתף פעולה מהר יותר עם תחנת עגינה שתומכת בארבעה מסכי 4K באמצעות טכנולוגיה Thunderbolt™ 4 סופר מהירה² ויש לה מהירות כפולה ממהירות האתרנט להורדות מהירות יותר⁵. תחנת עגינה זו מספקת מתח של עד 100W - שמספיקים לטעינת מרבית המחשבים הניידים.

תאימות מורחבת. קישוריות קלה.

התמקד בעבודתך ולא בתאימות שלך¹ עם תחנת עגינה שעובדת כיחידה אחת עם מרבית המחשבים הניידים ומערכות ההפעלה. בין שאתה משתמש במערכת הפעלה Windows, Mac או Chrome - בדיקה קפדנית ואישורים מבטיחים כבל USB-C אחד⁴ מחבר את המכשיר שלך ואת הציוד ההיקפי ללא בעיות.

תחנת העגינה שמגבה על המכשירים המחוברים שלך.

הוגש בטוח ומאוטט מרגע שאתה נכנס. תחנת העגינה HP Thunderbolt G4 עם Dock HP Sure Start³ מונעת מהאקרים להשתמש בתחנת העגינה כדי לתקוף את הרשת ואת המחשב הנייד המחובר אליה. כל מה שמחובר לתחנת עגינה זו מוגן ועומד בדרישות NIST 800-193 במלואן.

תחנת עגינה HP Thunderbolt של 120 וואט G4

יכולת ניהול מכשירים מודרני

עם טכנולוגיית ניהול אקטיבי Intel® vPro™, מנהלי מערכת מורשים יכולים לגשת מרחוק למחשבים ניידים באמצעות חיבורים קוויים, גם אם הם כבויים, כדי לבצע עדכונים.

ניהול נכסים אלקטרוניים עבור תחנות העגינה שלך

ספק ל-IT שלך יכולת לנהל ולעקוב אחר תחנות העגינה שלך לפי שם מוצר, מספר סידורי וכתובת MAC מכל מקום בעזרת כלי לניהול נכסים של תג אלקטרוני (eTag) קל לשימוש⁶.

אריזת מוצר מתחשבת

HP מחויבת להפחית את כמות הפלסטיק במטמנות על ידי שימוש באריזות ניתנות למחזור, מבוססות סיבים מרכש בר קיימה⁷ שעומדות בדרישות המחזור, על מנת שלא יגיעו למטמנות⁸ כשהלקוחות סיימו להשתמש בהן.

אנחנו בודקים כדי לאפשר לך לבחור

בדיקות קפדניות⁹ עוזרות להבטיח תאימות תחנת עגינה בין מחשבים ניידים נבחרים של HP ומחשבים ניידים נבחרים של Apple®, Dell ו-Lenovo עם יציאות טעינה של USB-C®⁹.

עוד יציאות. יותר גמישות.

יותר יציאות פירושן יותר יכולות. עם HDMI, TB4™, שתי USB-C®, שתי DisplayPorts™, ארבע יציאות USB-A 3.2 ויציאה RJ45, באפשרותך לחבר מספר מכשירים דוגמת מקלדת ועכבר¹⁰.

אחריות מוגבלת למשך 1 שנים

קבל תוספת שלווה נפש עם אחריות מוגבלת לשנה אחת שכוללת תמיכה טכנית, שירותי דיאגנוסטיקה והחלפת חומרה.

תחנת עגינה HP Thunderbolt של 120 ואט G4



מקלט	4J0A2AA
מספר UPC	196068757403; (ABT) 196068757427 (ABB)
יציאות ומתברים	רכיבים עיקריים: נודיות ולחצן הפעלה להפעלה או התעוררות של מערכת המארחות, רכיבים קודמים: 1 x נתונים/יציאת USB-C, USB 3.2 Gen 2 10 Gbps Data) (טעינה) רכיבים צדדיים: צד ימין: חריץ למנעול Kensington סטנדרטי 2 יציאות USB 3.2 מדור 1 - יציאה אחת בכל צד (טעינה) (Gbps 5) 2 יציאות USB 3.2 מדור 1 (יציאות טעינה מעוגן) (5Gbps) יציאת HDMI 2.0 אחת 2 יציאות DisplayPort 1.4 אחת יציאת AC 2.0 אחת יציאת אתרנט אחת: 2 כרטיסי NIC פנימיים לתמיכה באתרנט 1Gb ו-2.5Gb יציאה אחת alt של USB-C DP יציאה אחת Thunderbolt™ 4
הערה אודות יציאה ומתברים	לחצן הפעלה לתחנת העגינה אינו פונקציונלי כאשר הוא מחובר למחשבים ניידים של HP שאינם נתמכים או למחשבים ניידים שאינם מחשבים ניידים של HP.
ניהול אבטחה	חריץ למנעול Kensington סטנדרטי
אספקת מתח	קלט 100 עד 240V 1.7A 50 עד 60Hz. הפלט הוא 19.5 וולט ב-6.15 אמפר
הערות טכניות	מאפיינים של יכולת ניהול ברשת: vPRO (קווי או אלחוטי); eTag; עדכוני קושחה מנותקים; אחת/שני: PXE; התעוררות ברשת LAN (ממצב כבוי, שינה או מצב שינה ⁽¹⁾); מעבר כתובת MAC (ממצב הפעלה, כבוי, שינה או מצב שינה ⁽¹⁾); עבודה ברשת WLAN- LAN Switching; תמיכה בנתח אתרנט 1Gb ו-2.5Gb; למארח (USB-C PD): עד 100 וואט באמצעות USB-C / 230 וואט למארח באמצעות ספק מתח של 280 וואט באמצעות תמיכה בצד חיצוני של כבל משולב: עד 4 סופילים של אספקת מתח (PD); PD 3.0: 5 וולט/5 אמפר, 9 וולט/5 אמפר, 12 וולט/5 אמפר, 15 וולט/5 אמפר, 20 וולט/5 אמפר; טמפרטורה (הפעלה): 0° עד 35° צלזיוס (32° עד 95° פרהייט) 10% עד 90% גובה מרבי לא דחוס (בפעולה): אורך כבל של 15 מ' עד 3,048 מ' (-) 50 גל עד 10,000 גל; 0.8 מ'
מערכת הפעלה נתמכות	MacOS; Chrome; Windows 10; Windows 11
אחריות	אחריות מוגבלת למשך שנה אחת
תכולת האריזה	עיברה, ספק מתח, כבל מתח, אחריות
ארץ ייצור	מיוצר בסין ובטייוואן
ממדים (ר x ע x ג)	68 x 98 x 98 מ"מ
משקל	760 ג'
מידות האריזה (רוחב x עומק x גובה)	148.5 x 143 x 275 מ"מ

תחנת עגינה HP Thunderbolt של 120 ואט G4

הערות שוליים להעברת הודעות

¹ תאימות לאחור עם מצב alt USB-C®, היציאות יעבדו במהירויות של מצב alt USB-C® שחלויים במפרטי המארז.

² עבור פונקציונליות מצב חלופי USB-C®, המחשב המארז חייב לתמוך ב-3™ Thunderbolt™ או 4™ Thunderbolt™.

³ HP Sure Start בתחנת העגינה HP Thunderbolt G4 תומכת באימות בשלמות ובהתאוששות החומרה. היא אינה כוללת הגנות בזמן אמת ובזמן הפעולה או שילוב של Microsoft SCCM שנמצאים בדרך כלל ב-HP Sure Start במחשבים ניידים של HP.

⁴ עבור פונקציונליות USB-C®, המחשב המארז מוכרח לתמוך בפרוטוקול מצב Alt DisplayPort™ דרך יציאת USB-C® שלו. טעינה ושכפול יציאות נתמכים במחשבים ניידים שהטמיעו את מפרטי התעשייה של USB-C®. לחצן הפעלה כדי להפעיל או לעורר את המערכת, התעוררות ברשת LAN מתחנת עגינה חמה או קרה, התעוררות ברשת LAN מ-S4/S5, ומעבר דרך כתובת MAC S0, S3, S4, S5 מאפייני תחנת עגינה חמה או קרה פועלים רק במחשבים ניידים של HP או במחשבים ניידים הנתמכים על-ידי HP. HP אינה מספקת מנהלי התקן של אתרנט ושמע במחשבי Mac.

⁵ דורש תשתית לתמיכה במהירויות אתרנט של 2.5 ג'יגהבייט.

⁶ בדרשת התקנה של תשתית Windows Management Instrumentation. נדרש Windows 10 ומעלה.

⁷ קופסה חיצונית/אריזת כריות גלית מיוצרות מסיבים מאושרים וממוחזרים ממקורות מתחדשים ב-100%, כריות הסיבים מיוצרות מ-100% סיבי עץ ממוחזרים וחומר אורגני. כל כריות הפלסטיק מיוצרות מיותר מ-90% פלסטיק ממוחזר. לא כולל שקיות פלסטיק ויריעות קצף פלסטיק.

⁸ מתקני מחזור לא זמינים בכל האזורים.

⁹ בהתבסס על בדיקות פנימיות של HP בדגמי מחשבים ניידים נבחרים שאינם של HP התואמים לתקני התעשייה של USB-C®. לתאימות של מחשב נייד של HP בקר באתר <https://pcb.inc.hp.com/webapp/#/!us-en> וחפש מחשב נייד. מאפייני מצב Alt מסוימים אינם נתמכים, כגון לחצן הפעלה, מעבר דרך כתובת MAC, התעוררות ברשת LAN והתעוררות ברשת LAN של OOB. בקר באתר התמיכה של HP כדי לקבוע את המתח בוואט של המחשב הנייד של HP ואת מפרטי היציאות. בקר בדף התמיכה של המחשב הנייד שאיננו של HP כדי לקבוע את המתח ואת

מפרטי היציאות שלו.

¹⁰ מגיע עם כבל חשמל.

