

Actualización de información de PowerEdge R7525: hoja técnica

Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** NOTE indica información importante que lo ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN: CAUTION** indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **AVISO: WARNING** indica la posibilidad de daños en la propiedad, lesiones personales o la muerte.

Tabla de contenido

Capítulo 1: Visión general.....	4
Historial de revisiones.....	4
Capítulo 2: Actualización de información.....	5
Directrices para la instalación de tarjetas de expansión.....	5
Especificaciones de PSU.....	82
Comunicación serie.....	83

Visión general

La información de este documento reemplaza la información en las secciones pertinentes del Manual de instalación y servicio, la Guía de referencia de BIOS y UEFI, y las Especificaciones técnicas.

Para obtener la información completa, consulte los documentos disponibles en .

Temas:

- [Historial de revisiones](#)

Historial de revisiones

En esta sección, se proporciona una descripción de los cambios del documento.

Tabla 1. Historial de revisiones del documento

Revisión del documento	Fecha	Descripción de cambios
1.	Noviembre de 2022	1. Se actualizó la información de la PSU 2. Se actualizó la comunicación en serie en el BIOS 3. Se corrigió el error de configuración de la tarjeta elevadora 4

Actualización de información

Temas:

- [Directrices para la instalación de tarjetas de expansión](#)
- [Especificaciones de PSU](#)
- [Comunicación serie](#)

Directrices para la instalación de tarjetas de expansión

La siguiente tabla describe las tarjetas de expansión compatibles:

Tabla 2. Configuraciones de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansión

Tarjeta elevadora para tarjetas de expansión	Ranuras PCIe	Conexión del procesador	Altura	Longitud	Anchura de la ranura
Tarjeta elevadora 1	Ranura 1	Procesador 1	Altura completa (FH)	Longitud media (HL)	x8
					x16
	Ranura 2				x8
					x16
Tarjeta elevadora 2	Ranura 3	Procesador 1	Perfil bajo (LP)	Longitud media (HL)	x16
	Ranura 6	Procesador 2			
Tarjeta elevadora 3	Ranura 4	Procesador 2	Altura completa (FH)	Longitud media (HL)	x8
	Ranura 5				x16
Tarjeta elevadora 4	Ranura 7	Procesador 2	Altura completa (FH)	Longitud media (HL)	x8
					x16
					x8
	Ranura 8				x16

Tabla 3. Configuraciones de tarjeta elevadora PCIe

N.º de config.	Configuración de RSR	N.º de CPU	Tipo de PERC compatible	Almacenamiento posterior posible	x8 CPU 1	x16 CPU 1	x8 CPU 2	x16 CPU 2
0	SIN RSR	2	Ninguno	No	0	0	0	0
1	R1B	1	PERC frontal	No	2	0	0	0
2	R1B + R4B	2	Adaptador de PERC/ PERC frontal	No	2	0	2	0
3-1	R1A + R2A + R3A + R4A (FL)	2	Adaptador de PERC/ PERC frontal	No	0	2	0	3

Tabla 3. Configuraciones de tarjeta elevadora PCIe (continuación)

N.º de config.	Configuración de RSR	N.º de CPU	Tipo de PERC compatible	Almacenamiento posterior posible	x8 CPU 1	x16 CPU 1	x8 CPU 2	x16 CPU 2
3-2	R1A + R2A + R3A + R4A (HL)	2	Adaptador de PERC/ PERC frontal	No	0	2	0	3
4	R1B + R2A + R3B + R4B	2	Adaptador de PERC/ PERC frontal	No	2	1	4	1
6	R1C + R2A + R3A + R4C	2	Adaptador PERC	No	0	3	0	4
7	R1D + R2A + R3B + R4D	2	Ninguno	No	0	1	2	1
8-1	R1A + R2A + R4A (FL)	2	Adaptador PERC	Sí	0	2	0	2
8-2	R1A + R2A + R4A (HL)	2	Adaptador PERC	Sí	0	2	0	2
9	R1B + R2A + R4B	2	Adaptador PERC	Sí	2	1	2	1
10	R2A + R4B	2	Adaptador PERC	Sí	0	1	2	1
11	R1D + R2A + R3B + R4B	2	Ninguno	No	0	1	4	1
12-1	R1D + R2A + R3A + R4A (FL)	2	Ninguno	No	0	1	0	3
12-2	R1D + R2A + R3A + R4A (HL)	2	Ninguno	No	0	1	0	3
13-1	R1A + R2A + R3A (FL)	2	Adaptador de PERC/ PERC frontal	No	0	2	0	2
13-2	R1A + R2A + R3A (HL)	2	Adaptador de PERC/ PERC frontal	No	0	2	0	2
14	R1B + R2A + R3B	2	Adaptador de PERC/ PERC frontal	No	2	1	2	1
15	R1D + R4D	1	Ninguno	No	0	0	0	0

 **NOTA:** Las ranuras de la tarjeta de expansión no son intercambiables en caliente.

La siguiente tabla proporciona las pautas de instalación de las tarjetas de expansión para asegurar un enfriamiento adecuado y un buen encaje mecánico. Las tarjetas de expansión con la prioridad más alta se deben instalar primero utilizando la prioridad de ranura indicada. Las demás tarjetas de expansión se deben instalar en orden de prioridad de tarjeta y de ranura.

Tabla 4. Configuración 0: sin tarjeta elevadora

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P,S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P,S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S2) ADPT, 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Ranura interna	1

Tabla 5. Configuración 1: R1B

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
FOXCONN (PERC frontal) H755	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H755 MXC	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745 V3	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745 V2	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H345, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H345	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H355	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i	Ranura interna	1

Tabla 5. Configuración 1: R1B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA345	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA345, V2	Ranura interna	1
Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56	1, 2	2
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2	1, 2	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP	1, 2	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	1, 2	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, FH	1, 2	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, FH2	1, 2	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	1, 2	2
QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28	1, 2	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	1, 2	2
Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28	1, 2	2
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002	1, 2	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1	1, 2	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, LPE35002	1, 2	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	1, 2	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	1, 2	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28	1, 2	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1	1, 2	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28	1, 2	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1	1, 2	2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000	1, 2	2
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1	1, 2	2
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002	1, 2	2
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1	1, 2	2
QLogic (HBA: FC16) FH, SP, 2690, V2	1, 2	2
QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, S28, F1	1, 2	2
QLogic (HBA: FC16) FH, DP, 2692, V2	1, 2	2
QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1	1, 2	2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, V2	1, 2	2
QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP	1, 2	2
QLogic (NIC: 10 Gb) QP	1, 2	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+	1, 2	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2	1, 2	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP	1, 2	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP	1, 2	2

Tabla 5. Configuración 1: R1B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Broadcom (NIC: 10 Gb) DP, 57416, FH	1, 2	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) DP, 57412, FH	1, 2	2
QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT	1, 2	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	1, 2	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT	1, 2	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	1, 2	2
Intel (NIC: 1 Gb) QP, V3	1, 2	2
Intel (NIC: 1 Gb) QP, F1	1, 2	2
Broadcom (NIC: 1 Gb) QP, V2	1, 2	2
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P,S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P,S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V2	1, 2	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V3	1, 2	2
FOXCONN (adaptador externo) H840	1, 2	2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e	1, 2	2

Tabla 5. Configuración 1: R1B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb SAS-HBA FH	1, 2	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, SAS-HBA V2 FH	1, 2	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, SAS-HBA	1, 2	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	1, 2	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	1, 2	1
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1725B	1, 2	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1725B	1, 2	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1725B	1, 2	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735	1, 2	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735, O	1, 2	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735	1, 2	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735, O	1, 2	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735	1, 2	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735, O	1, 2	2
Intel (SSD PCIe) NVMe, 750 Gb, P4800X	1, 2	2
Intel (SSD PCIe) NVMe, 375 Gb, P4800X	1, 2	2
Intel (SSD PCIe) PCIe, 375 Gb, P4800X	1, 2	2

Tabla 6. Configuración 2: R1B+ R4B

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Inventec (serie) ASSY, CRD, SER, FH, SVR, 15G	8	1
FOXCONN (PERC frontal) H755N	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H755N MXC	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H755	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H755 MXC	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745 V3	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745 V2	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745	Ranura interna	1

Tabla 6. Configuración 2: R1B+ R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
FOXCONN (PERC frontal) H345, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H345	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H355	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA345	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA345, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755	2	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC	2	1
Inventec (adaptador PERC) H745 V2	2	1
Inventec (adaptador PERC) H745	2	1
FOXCONN (adaptador PERC) H355	2	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2	2	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345	2	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i	2	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2	2	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345	2	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2	2	1
Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56	1, 2, 7, 8	4
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, FH	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, FH2	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	1, 2, 7	3
QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, LPE35002	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	1, 2, 7	3
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28	1, 2, 7	3
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1	1, 2, 7	3
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28	1, 2, 7	3
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1	1, 2, 7	3

Tabla 6. Configuración 2: R1B+ R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1	1, 2, 7	3
QLogic (HBA: FC16) FH, SP, 2690, V2	1, 2, 7	3
QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, S28, F1	1, 2, 7	3
QLogic (HBA: FC16) FH, DP, 2692, V2	1, 2, 7	3
QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1	1, 2, 7	3
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, V2	1, 2, 7	3
QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP	1, 2, 7	3
QLogic (NIC: 10 Gb) QP	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 10 Gb) DP, 57416, FH	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 10 Gb) DP, 57412, FH	1, 2, 7	3
QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 1 Gb) QP, V3	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 1 Gb) QP, F1	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 1 Gb) QP, V2	1, 2, 7	3
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2	Ranura interna	1

Tabla 6. Configuración 2: R1B+ R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V2	1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V3	1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) H840	1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e	1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb SAS-HBA FH	1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, SAS-HBA V2 FH	1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, SAS-HBA	1, 2, 7	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15 G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	1, 2, 7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	1, 2, 7, 8	1
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1725B	1, 2, 7, 8	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1725B	1, 2, 7, 8	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1725B	1, 2, 7, 8	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735	1, 2, 7, 8	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735, O	1, 2, 7, 8	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735	1, 2, 7, 8	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735, O	1, 2, 7, 8	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735	1, 2, 7, 8	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735, O	1, 2, 7, 8	4

Tabla 6. Configuración 2: R1B+ R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Intel (SSD PCIe) NVMe, 750 Gb, P4800X	1, 2, 7, 8	4
Intel (SSD PCIe) NVMe, 375 Gb, P4800X	1, 2, 7, 8	4
Intel (SSD PCIe) PCIe, 375 Gb, P4800X	1, 2, 7, 8	4

Tabla 7. Configuración 3-1: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud completa)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
NVIDIA (GPU) T4, 16 Gb 70W, L	3, 6	2
NVIDIA (GPU) A2 16 Gb, LP, V2	3, 6	2
NVIDIA (GPU) M10, 32 Gb, 225 W	2, 5, 7	3
NVIDIA (GPU) A100, 40 Gb, 250 W	2, 5, 7	3
NVIDIA (GPU) A10, 24 Gb, 150 W	2, 5, 7	3
NVIDIA (GPU) A10, 24 Gb, V2	2, 5, 7	3
NVIDIA (GPU) A30, 24 Gb, 165 W	2, 5, 7	3
NVIDIA (GPU) A30, 24 Gb, V2	2, 5, 7	3
NVIDIA (GPU) A40, 48 Gb, 300 W	2, 5, 7	3
NVIDIA (GPU) A40, 48 Gb, V2	2, 5, 7	3
NVIDIA (GPU) V100, 16 Gb, 250 W	2, 5, 7	3
NVIDIA (GPU) V100S, 32 Gb, 250 W, PCIe	2, 5, 7	3
AMD (GPU) MI100, 32 Gb, 300 W	2, 5, 7	3
AMD (GPU) MI210, 64 Gb, 300 W	2, 5, 7	3
NVIDIA (GPU) RTX6000, 24 Gb	2, 5, 7	3
NVIDIA (GPU) RTX8000 40 Gb	2, 5, 7	3
NVIDIA (GPU) RTX5000, 16 Gb	2, 5, 7	3
NVIDIA (GPU) A16, 64 Gb, 250 W	2, 5, 7	3
NVIDIA (GPU) A16, 64 Gb, V2	2, 5, 7	3
NVIDIA (GPU) A100, 80 Gb, 300 W	2, 5, 7	3
NVIDIA (GPU) A100, 80 Gb, V2	2, 5, 7	3
Xilinx (aceleradores: FPGA) XLNX, 225 W, PSV, FH	2, 5, 7	3
FOXCONN (PERC frontal) H755N	Ranura interna	2
FOXCONN (PERC frontal) H755N MXC	Ranura interna	2
FOXCONN (PERC frontal) H755	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H755 MXC	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745 V3	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745 V2	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H345, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H345	Ranura interna	1

Tabla 7. Configuración 3-1: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud completa) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
FOXCONN (PERC frontal) H355	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA345	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA345, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC	3	1
Inventec (adaptador PERC) H745 V2	3	1
Inventec (adaptador PERC) H745	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H355	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2	3	1
Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) DP, QSF	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC: 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) SFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, LPE35002	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2

Tabla 7. Configuración 3-1: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud completa) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16), LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, LP, V2	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, LP, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC: 1 Gb) LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100) PCIe, CX6, SP, L, ML	3, 6	2
Mellanox (NIC: VPI HDR) LP, 1P, Q56	3, 6	2
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4 P, S28	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4 P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2 P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2 P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2 P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1

Tabla 7. Configuración 3-1: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud completa) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V2	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V3	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb SAS-HBA FH	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, SAS-HBA V2 FH	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, SAS-HBA	3, 6	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	3, 6	1
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1725B	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1725B	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1725B	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735, O	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735	3, 6	2

Tabla 7. Configuración 3-1: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud completa) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735, O	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735, O	3, 6	2
Intel (SSD PCIe) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6	2
Intel (SSD PCIe) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6	2
Intel (SSD PCIe) PCIe, 375 Gb, P4800X	3, 6	2

Tabla 8. Configuración 3-2: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud media)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Inventec (serial) SVR, 15G	4, 8	1
NVIDIA (GPU) T4, 16 Gb, 70W, V2	2, 5, 7	3
NVIDIA (GPU) T4, 16 Gb, 70 W, L	3, 6	2
NVIDIA (GPU) A2, 16 Gb, 60 W	2, 5, 7	3
NVIDIA (GPU) A2, 16 Gb, V2	2, 5, 7	3
NVIDIA (GPU) A2, 16 Gb, LP, V2	3, 6	2
FOXCONN (PERC frontal) H755N	Ranura interna	2
FOXCONN (PERC frontal) H755N MXC	Ranura interna	2
FOXCONN (PERC frontal) H755	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H755 MXC	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745 V3	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745 V2	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H345, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H345	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H355	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA345	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA345, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC	3	1
Inventec (adaptador PERC) H745 V2	3	1
Inventec (adaptador PERC) H745	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H355	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345	3	1

Tabla 8. Configuración 3-2: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud media) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2	3	1
Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56	2, 5, 7	3
Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2P, Q56	3, 6	2
NAPATECH (NIC: 100 Gb) DP, QSFP28	2, 5, 7	3
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSFP	2, 5, 7	3
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q28	2, 5, 7	3
Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC: 100 Gb) FH,2P,QSF	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2	2, 5, 7	3
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP	2, 5, 7	3
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	2, 5, 7	3
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	2, 5, 7	3
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	2, 5, 7	3
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, FH	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH2	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28	2, 5, 7	3
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	2, 5, 7	3
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 4 P, S28	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 4 P, S28	2, 5, 7	3

Tabla 8. Configuración 3-2: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud media) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	2, 5, 7	3
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28	2, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002	2, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1	2, 5, 7	3
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH	2, 5, 7	3
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	2, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	2, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28	2, 5, 7	3
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1	2, 5, 7	3
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28	2, 5, 7	3
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1	2, 5, 7	3
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32), LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000	2, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1	2, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31K0, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002	2, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1	2, 5, 7	3
Emulex (HBA FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, FH, V2	2, 5, 7	3
QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, S28, F1	2, 5, 7	3
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) DP, 26692, FH, V2	2, 5, 7	3
QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1	2, 5, 7	3
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2

Tabla 8. Configuración 3-2: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud media) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
QLogic (HBA: FC16), LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, V2	2, 5, 7	3
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP	2, 5, 7	3
QLogic (NIC: 10 Gb) QP	2, 5, 7	3
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+	2, 5, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2	2, 5, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL	2, 5, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, FH	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, FH	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT	2, 5, 7	3
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	2, 5, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT	2, 5, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V3	2, 5, 7	3
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V2	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, L	3, 6	2
Mellanox (NIC: VPI HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, F, ML	2, 5, 7	3
Mellanox (NIC: HDR VPI) HDRV, 1P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR VPI) FH, HDRV, 1P, Q56	2, 5, 7	3

Tabla 8. Configuración 3-2: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud media) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V2, 18F	2, 5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V3, 18F	2, 5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840	3, 6, 2, 5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e	3, 6, 2, 5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA FH	2, 5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, FH	2, 5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2

Tabla 8. Configuración 3-2: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud media) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA	3, 6, 2, 5, 7	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	2, 5, 7	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	2, 5, 7	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1725B	3, 6, 2, 5, 7	5
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1725B	3, 6, 2, 5, 7	5
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1725B	3, 6, 2, 5, 7	5
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735	3, 6, 2, 5, 7	5
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735, O	3, 6, 2, 5, 7	5
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735	3, 6, 2, 5, 7	5
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735, O	3, 6, 2, 5, 7	5
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735	3, 6, 2, 5, 7	5
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735, O	3, 6, 2, 5, 7	5
Intel (SSD PCIe) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 2, 5, 7	5
Intel (SSD PCIe) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 2, 5, 7	5
Intel (SSD PCIe) PCIe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 2, 5, 7	5

Tabla 9. Configuración 4: R1B + R2A + R3B + R4B

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Inventec (serial) SVR, 15G	4, 8	1
FOXCONN (PERC frontal) H755N	Ranura interna	2
FOXCONN (PERC frontal) H755N MXC	Ranura interna	2
FOXCONN (PERC frontal) H755	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H755 MXC	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745 V3	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745 V2	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H345, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H345	Ranura interna	1

Tabla 9. Configuración 4: R1B + R2A + R3B + R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
FOXCONN (PERC frontal) H355	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA345	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA345, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC	3	1
Inventec (adaptador PERC) H745 V2	3	1
Inventec (adaptador PERC) H745	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H355	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2	3	1
Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56	4, 5, 1, 2, 7, 8	6
Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSFP, L	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC: 100 Gb) LP, 2P, QSFP	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (NIC: 25 Gb) DPSFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, 25G, SFP	4, 5, 1, 2, 7	5
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	4, 5, 1, 2, 7	5
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH	4, 5, 1, 2, 7	5
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH2	4, 5, 1, 2, 7	5
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	4, 5, 1, 2, 7	5
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2

Tabla 9. Configuración 4: R1B + R2A + R3B + R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	4, 5, 1, 2, 7	5
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32 LP, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32), LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA FC16) 1P, LPE31K0, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, FH, V2	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, S28, F1	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2

Tabla 9. Configuración 4: R1B + R2A + R3B + R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
QLogic (HBA: FC16) FH, DP, V2	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16), LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, V2	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, VT, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (NIC: 10 Gb) QP	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+	4, 5, 1, 2, 7	5
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2	4, 5, 1, 2, 7	5
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL	4, 5, 1, 2, 7	5
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	4, 5, 1, 2, 7	5
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, FH	4, 5, 1, 2, 7	5
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, FH	4, 5, 1, 2, 7	5
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	4, 5, 1, 2, 7	5
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT	4, 5, 1, 2, 7	5
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	4, 5, 1, 2, 7	5
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V3	4, 5, 1, 2, 7	5
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	4, 5, 1, 2, 7	5
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V2	4, 5, 1, 2, 7	5
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, L	3, 6	2
Mellanox (NIC: VPI HDR) LP, 1P, Q56	3, 6	2

Tabla 9. Configuración 4: R1B + R2A + R3B + R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V2, 18F	4, 5, 1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V3, 18F	4, 5, 1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA FH	4, 5, 1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, FH	4, 5, 1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2

Tabla 9. Configuración 4: R1B + R2A + R3B + R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	4, 5, 1, 2, 7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	4, 5, 1, 2, 7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1725B	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1725B	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1725B	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735, O	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735, O	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735, O	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
Intel (SSD PCIe) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
Intel (SSD PCIe) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
Intel (SSD PCIe) PCIe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8

Tabla 10. Configuración 6: R1C + R2A + R3A + R4C

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Inventec (serial) FH, SVR, 15G	4, 8	1
NVIDIA (GPU) T4, 16 Gb, 70W, V2	1, 2, 7, 8	4
NVIDIA (GPU) T4, 16 Gb 70W, L	3, 6	2
NVIDIA (GPU) A2, 16 Gb, 60 W	1, 2, 7, 8	4
NVIDIA (GPU) A2, 16 Gb, V2	1, 2, 7, 8	4
NVIDIA (GPU) A2 16 Gb, LP, V2	3, 6	2
FOXCONN (PERC) H755, ADPT	5, 3	1
FOXCONN (PERC) H755, ADPT, MXC	5, 3	1
Inventec (PERC) H745, 4 Gb, ADPT, V2	5, 3	1
Inventec (PERC) H745, 4 Gb, ADPT	5, 3	1

Tabla 10. Configuración 6: R1C + R2A + R3A + R4C (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
FOXCONN (PERC) H355, ADPT	5, 3	1
FOXCONN (PERC) H345, ADPT, V2	5, 3	1
FOXCONN (PERC) H345, ADPT	5, 3	1
FOXCONN (PERC) HBA355i, ADPT	5, 3	1
FOXCONN (PERC) HBA355i, ADPT, V2	5, 3	1
FOXCONN (PERC) HBA345, ADPT	5, 3	1
FOXCONN (PERC) HBA345, ADPT, V2	5, 3	1
Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56	1, 2, 5, 7, 8	5
Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2P, Q56	3, 6	2
NAPATECH (NIC: 100 Gb) DP, QSFP28	1, 2, 5, 7	4
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSFP	1, 2, 5, 7	4
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q28	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC: 100 Gb) FH,2P,QSF	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2	1, 2, 5, 7	4
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	1, 2, 5, 7	4
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	1, 2, 5, 7	4
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, FH	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH2	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28	1, 2, 5, 7	4
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	1, 2, 5, 7	4

Tabla 10. Configuración 6: R1C + R2A + R3A + R4C (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 4 P, S28	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 4 P, S28	1, 2, 5, 7	4
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	1, 2, 5, 7	4
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28	1, 2, 5, 7	4
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1	1, 2, 5, 7	4
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28	1, 2, 5, 7	4
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1	1, 2, 5, 7	4
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32), LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31K0, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, FH, V2	1, 2, 5, 7	4
QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, S28, F1	1, 2, 5, 7	4
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2

Tabla 10. Configuración 6: R1C + R2A + R3A + R4C (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
QLogic (HBA: FC16) DP, 26692, FH, V2	1, 2, 5, 7	4
QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1	1, 2, 5, 7	4
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16), LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, V2	1, 2, 5, 7	4
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP	1, 2, 5, 7	4
QLogic (NIC: 10 Gb) QP	1, 2, 5, 7	4
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, FH	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, FH	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT	1, 2, 5, 7	4
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V3	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V2	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, L	3, 6	2

Tabla 10. Configuración 6: R1C + R2A + R3A + R4C (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Mellanox (NIC: VPI HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, F, ML	1, 2, 5, 7	4
Mellanox (NIC: HDR VPI) HDRV, 1P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR VPI) FH, HDRV, 1P, Q56	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V2, 18F	1, 2, 5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V3, 18F	1, 2, 5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840	3, 6, 1, 2, 5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e	3, 6, 1, 2, 5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA FH	1, 2, 5, 7	2

Tabla 10. Configuración 6: R1C + R2A + R3A + R4C (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, FH	1, 2, 5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA	3, 6, 1, 2, 5, 7	2
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	1, 2, 5, 7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	1, 2, 5, 7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1725B	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1725B	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1725B	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735, O	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735, O	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735, O	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
Intel (SSD PCIe) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
Intel (SSD PCIe) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
Intel (SSD PCIe) PCIe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7

Tabla 11. Configuración 7: R1D + R2A + R3B + R4D

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Inventec (serial) FH, SVR, 15G	4	1
Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56	5, 4	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC: 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2	5, 4	2

Tabla 11. Configuración 7: R1D + R2A + R3B + R4D (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
QLogic (NIC: 25 Gb) DPSFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, 25G, SFP	5, 4	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	5, 4	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH	5, 4	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH2	5, 4	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	5, 4	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28	5, 4	2
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	5, 4	2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28	5, 4	2
Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002	5, 4	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1	5, 4	2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH	5, 4	2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32 LP, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	5, 4	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	5, 4	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28	5, 4	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1	5, 4	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28	5, 4	2

Tabla 11. Configuración 7: R1D + R2A + R3B + R4D (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1	5, 4	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000	5, 4	2
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1	5, 4	2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31K0, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002	5, 4	2
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1	5, 4	2
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, FH, V2	5, 4	2
QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, S28, F1	5, 4	2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) FH, DP, V2	5, 4	2
QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1	5, 4	2
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, V2	5, 4	2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, VT, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP	5, 4	2
QLogic (NIC: 10 Gb) QP	5, 4	2
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+	5, 4	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2	5, 4	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL	5, 4	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	5, 4	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, FH	5, 4	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, FH	5, 4	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT	5, 4	2
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2

Tabla 11. Configuración 7: R1D + R2A + R3B + R4D (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	5, 4	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT	5, 4	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	5, 4	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V3	5, 4	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	5, 4	2
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V2	5, 4	2
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, L	3, 6	2
Mellanox (NIC: VPI HDR) LP, 1P, Q56	3, 6	2
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1

Tabla 11. Configuración 7: R1D + R2A + R3B + R4D (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V2, 18F	5, 4	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V3, 18F	5, 4	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840	3, 6, 5, 4	2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e	3, 6, 5, 4	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA FH	5, 4	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, FH	5, 4	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA	3, 6, 5, 4	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	5, 4	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	5, 4	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1725B	3, 6, 5, 4	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1725B	3, 6, 5, 4	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1725B	3, 6, 5, 4	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735	3, 6, 5, 4	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735, O	3, 6, 5, 4	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735	3, 6, 5, 4	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735, O	3, 6, 5, 4	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735	3, 6, 5, 4	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735, O	3, 6, 5, 4	4

Tabla 11. Configuración 7: R1D + R2A + R3B + R4D (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Intel (SSD PCIe) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 5, 4	4
Intel (SSD PCIe) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 5, 4	4
Intel (SSD PCIe) PCIe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 5, 4	4

Tabla 12. Configuración 8-1: R1A + R2A + R4A (FL)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
FOXCONN (PERC frontal) H755	Ranura interna	1
FOXCONN (frontal) H755, MXC	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) VH745, V3	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H345, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H355	Ranura interna	1
FOXCONN (PERCHBA355i frontal	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC	3	1
Inventec (adaptador PERC) H745 V2	3	1
Inventec (adaptador PERC) H745	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H355	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2	3	1
Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) DP, QSF	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC: 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) SFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2

Tabla 12. Configuración 8-1: R1A + R2A + R4A (FL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, LPE35002	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, LP, V2	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, LP, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC: 1 Gb) LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100) PCIe, CX6, SP, L, ML	3, 6	2
Mellanox (NIC: VPI HDR) LP, 1P, Q56	3, 6	2
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1

Tabla 12. Configuración 8-1: R1A + R2A + R4A (FL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V2	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V3	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb SAS-HBA FH	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, SAS-HBA V2 FH	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, SAS-HBA	3, 6	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1725B	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1725B	3, 6	2

Tabla 12. Configuración 8-1: R1A + R2A + R4A (FL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1725B	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735, O	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735, O	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735, O	3, 6	2
Intel (SSD PCIe) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6	2
Intel (SSD PCIe) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6	2
Intel (SSD PCIe) PCIe, 375 Gb, P4800X	3, 6	2

Tabla 13. Configuración 8-2: R1A + R2A + R4A (HL)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Inventec (serial) FH, SVR, 15G	8	1
FOXCONN (PERC frontal) H755	Ranura interna	1
FOXCONN (frontal) H755, MXC	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) VH745, V3	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H345, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H355	Ranura interna	1
FOXCONN (PERCHBA355i frontal	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC	3	1
Inventec (adaptador PERC) H745 V2	3	1
Inventec (adaptador PERC) H745	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H355	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2	3	1
Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56	2, 7	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2P, Q56	3, 6	2

Tabla 13. Configuración 8-2: R1A + R2A + R4A (HL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
NAPATECH (NIC: 100 Gb) DP, QSFP28	2, 7	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSFP	2, 7	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q28	2, 7	2
Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC: 100 Gb) FH,2P,QSF	2, 7	2
Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2	2, 7	2
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP	2, 7	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	2, 7	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	2, 7	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	2, 7	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, FH	2, 7	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH2	2, 7	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	2, 7	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28	2, 7	2
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	2, 7	2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 4 P, S28	2, 7	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 4 P, S28	2, 7	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	2, 7	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28	2, 7	2
Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002	2, 7	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1	2, 7	2

Tabla 13. Configuración 8-2: R1A + R2A + R4A (HL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH	2, 7	2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	2, 7	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	2, 7	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28	2, 7	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1	2, 7	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28	2, 7	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1	2, 7	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000	2, 7	2
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1	2, 7	2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31K0, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002	2, 7	2
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1	2, 7	2
Emulex (HBA FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, FH, V2	2, 7	2
QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, S28, F1	2, 7	2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, FH, V2	2, 7	2
QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1	2, 7	2
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, V2	2, 7	2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP	2, 7	2
QLogic (NIC: 10 Gb) QP	2, 7	2
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP	3, 6	2

Tabla 13. Configuración 8-2: R1A + R2A + R4A (HL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+	2, 7	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2	2, 7	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL	2, 7	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	2, 7	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, FH	2, 7	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, FH	2, 7	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT	2, 7	2
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	2, 7	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT	2, 7	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	2, 7	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V3	2, 7	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	2, 7	2
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V2	2, 7	2
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, L	3, 6	2
Mellanox (NIC: VPI HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, F, ML	2, 7	2
Mellanox (NIC: HDR VPI) HDRV, 1P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR VPI) FH, HDRV, 1P, Q56	2, 7	2
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1

Tabla 13. Configuración 8-2: R1A + R2A + R4A (HL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V2, 18F	2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V3, 18F	2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840	3, 6, 2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e	3, 6, 2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA FH	2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, FH	2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA	3, 6, 2, 7	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	2, 7	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	2, 7	1

Tabla 13. Configuración 8-2: R1A + R2A + R4A (HL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1725B	3, 6, 2, 7	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1725B	3, 6, 2, 7	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1725B	3, 6, 2, 7	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735	3, 6, 2, 7	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735, O	3, 6, 2, 7	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735	3, 6, 2, 7	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735, O	3, 6, 2, 7	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735	3, 6, 2, 7	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735, O	3, 6, 2, 7	4
Intel (SSD PCIe) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 2, 7	4
Intel (SSD PCIe) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 2, 7	4
Intel (SSD PCIe) PCIe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 2, 7	4

Tabla 14. Configuración 9: R1B + R2A +R4B

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Inventec (serial) FH, SVR, 15G	8	1
FOXCONN (PERC frontal, ASSY, CRD, CTL, H755, FRONTAL	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal, ASSY, CRD, CTL, H755, FRT, MXC	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal ASSY, CRD, CTL, H745, 4 Gb, FPERC, V3	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal ASSY, CRD, CTL, H345, FPERC, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal, ASSY, CRD, CTL, H355, FPERC	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal, PWA, CTL, HBA355I, FRONTAL	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal, PWA, CTL, HBA355I, FRONTAL, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC	3	1
Inventec (adaptador PERC) H745 V2	3	1
Inventec (adaptador PERC) H745	3	1

Tabla 14. Configuración 9: R1B + R2A +R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
FOXCONN (adaptador PERC) H355	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2	3	1
Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56	1, 2, 7, 8	4
Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2	1, 2, 7	3
QLogic (NIC: 25 Gb) DPSFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, 25G, SFP	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH2	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28	1, 2, 7	3
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1	1, 2, 7	3

Tabla 14. Configuración 9: R1B + R2A +R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH	1, 2, 7	3
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32 LP, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28	1, 2, 7	3
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1	1, 2, 7	3
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28	1, 2, 7	3
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1	1, 2, 7	3
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1	1, 2, 7	3
Emulex (HBA FC16) 1P, LPE31K0, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1	1, 2, 7	3
Emulex (HBA FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, FH, V2	1, 2, 7	3
QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, S28, F1	1, 2, 7	3
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) FH, DP, V2	1, 2, 7	3
QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1	1, 2, 7	3
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, V2	1, 2, 7	3
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, VT, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP	1, 2, 7	3
QLogic (NIC: 10 Gb) QP	1, 2, 7	3
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP	3, 6	2

Tabla 14. Configuración 9: R1B + R2A +R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, FH	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, FH	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT	1, 2, 7	3
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V3	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V2	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, L	3, 6	2
Mellanox (NIC: VPI HDR) LP, 1P, Q56	3, 6	2
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1

Tabla 14. Configuración 9: R1B + R2A +R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V2, 18F	1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V3, 18F	1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840	3, 6, 1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e	3, 6, 1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA FH	1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, FH	1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA	3, 6, 1, 2, 7	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	1, 2, 7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	1, 2, 7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1725B	3, 6, 1, 2, 7, 8	6

Tabla 14. Configuración 9: R1B + R2A +R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1725B	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1725B	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735, O	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735, O	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735, O	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
Intel (SSD PCIe) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
Intel (SSD PCIe) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
Intel (SSD PCIe) PCIe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 1, 2, 7, 8	6

Tabla 15. Configuración 10: R2A + R4B

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Inventec (serial) FH, SVR, 15G	8	1
FOXCONN (PERC frontal) H755	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H755, MXC	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745, V3	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H345, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H355	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC	3	1
Inventec (adaptador PERC) H745 V2	3	1
Inventec (adaptador PERC) H745	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H355	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345	7, 8	2
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2	3, 6	2

Tabla 15. Configuración 10: R2A + R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28	7	1
Broadcom (NIC: 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2	7	1
QLogic (NIC: 25 Gb) DPSFP, LP, V2	7	1
Intel (NIC: 25 Gb) DP, 25G, SFP	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	7	1
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	7	1
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH	7	1
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH2	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, 57414, LP2	7	1
Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28	7	1
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	7	1
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28	7	1
Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28	7	1
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002	7	1
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH	3, 6	2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32 LP, 2P, V1.1	7	1
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP	7	1
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	7	1

Tabla 15. Configuración 10: R2A + R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	7	1
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28	7	1
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1	7	1
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28	7	1
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28, F1	7	1
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31K0, L	7	1
Emulex (HBA: FC16) LP, 1P, SF+, F1	7	1
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31K2, L	7	1
Emulex (HBA: FC16) LP, 2P, SF+, F1	7	1
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, FH, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2	7	1
QLogic (HBA: FC16) LP, 1P, S28, F1	7	1
QLogic (HBA: FC16) FH, DP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2	7	1
QLogic (HBA: FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, V2	7	1
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, VT, LP, V2	7	1
QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) QP	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP	7	1
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2	7	1
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	7	1
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	7	1
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL	7	1
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	3, 6	2

Tabla 15. Configuración 10: R2A + R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, FH	7	1
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, FH	7	1
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT	7	1
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	7	1
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT	7	1
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	7	1
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	7	1
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V3	7	1
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V2	3, 6	2
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, L	Ranura interna	1
Mellanox (NIC: VPI HDR) LP, 1P, Q56	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1

Tabla 15. Configuración 10: R2A + R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V2, 18F	7	1
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V3, 18F	7	1
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840	3, 6, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e	3, 6, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA FH	7	1
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, FH	7	1
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA	3, 6, 7	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1725B	3, 6, 7, 8	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1725B	3, 6, 7, 8	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1725B	3, 6, 7, 8	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735	3, 6, 7, 8	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735, O	3, 6, 7, 8	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735	3, 6, 7, 8	4

Tabla 15. Configuración 10: R2A + R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735, O	3, 6, 7, 8	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735	3, 6, 7, 8	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735, O	3, 6, 7, 8	4
Intel (SSD PCIe) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 7, 8	4
Intel (SSD PCIe) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 7, 8	4
Intel (SSD PCIe) PCIe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 7, 8	4

Tabla 16. Configuración 11: R1D + R2A + R3B + R4B

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Inventec (serial) FH, SVR, 15G	4, 8	1
Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56	4, 5, 7, 8	4
Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC: 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2	4, 5, 7	3
QLogic (NIC: 25 Gb) DPSFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, 25G, SFP	4, 5, 7	3
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	4, 5, 7	3
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH	4, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH2	4, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	4, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28	4, 5, 7	3
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	4, 5, 7	3
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2

Tabla 16. Configuración 11: R1D + R2A + R3B + R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28	4, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002	4, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1	4, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002, FH	4, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	4, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	4, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28	4, 5, 7	3
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1	4, 5, 7	3
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28	4, 5, 7	3
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1	4, 5, 7	3
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000	4, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1	4, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31K0, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002	4, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1	4, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, FH, V2	4, 5, 7	3
QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, S28, F1	4, 5, 7	3
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) FH, DP, V2	4, 5, 7	3
QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1	4, 5, 7	3
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, V2	4, 5, 7	3

Tabla 16. Configuración 11: R1D + R2A + R3B + R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, VT, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP	4, 5, 7	3
QLogic (NIC: 10 Gb) QP	4, 5, 7	3
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+	4, 5, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2	4, 5, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL	4, 5, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	4, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, FH	4, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, FH	4, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT	4, 5, 7	3
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	4, 5, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT	4, 5, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	4, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V3	4, 5, 7	3
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	4, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V2	4, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, L	3, 6	2
Mellanox (NIC: VPI HDR) LP, 1P, Q56	3, 6	2
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1

Tabla 16. Configuración 11: R1D + R2A + R3B + R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V2, 18F	4, 5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V3, 18F	4, 5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840	3, 6, 4, 5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e	3, 6, 4, 5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA FH	4, 5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, FH	4, 5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA	3, 6, 4, 5, 7	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	4, 5, 7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1

Tabla 16. Configuración 11: R1D + R2A + R3B + R4B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	4, 5, 7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1725B	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1725B	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1725B	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735, O	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735, O	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735, O	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
Intel (SSD PCIe) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
Intel (SSD PCIe) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
Intel (SSD PCIe) PCIe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 4, 5, 7, 8	6

Tabla 17. Configuración 12-1: R1D + R2A + R3A + R4A (FL)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Xilinx (aceleradores: FPGA) de 225 W, PSV, FH	5, 7	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC: 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2

Tabla 17. Configuración 12-1: R1D + R2A + R3A + R4A (FL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31K0, EM, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 10G, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) LP, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, L	3, 6	2
Mellanox (NIC: VPI HDR) LP, 1P, Q56	3, 6	2
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2	Ranura interna	1

Tabla 17. Configuración 12-1: R1D + R2A + R3A + R4A (FL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V2	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V3	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb SAS-HBA FH	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, SAS-HBA V2 FH	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, SAS-HBA	3, 6	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1725B	3, 6	2

Tabla 17. Configuración 12-1: R1D + R2A + R3A + R4A (FL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1725B	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1725B	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735, O	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735, O	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735, O	3, 6	2
Intel (SSD PCIe) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6	2
Intel (SSD PCIe) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6	2
Intel (SSD PCIe) PCIe, 375 Gb, P4800X	3, 6	2

Tabla 18. Configuración 12-2: R1D + R2A + R3A + R4A (HL)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Inventec (serial) SVR, 15G	4, 8	1
Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56	5, 7	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2P, Q56	3, 6	2
NAPATECH (NIC: 100 Gb) DP, QSFP28	5, 7	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSFP	5, 7	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q28	5, 7	2
Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC: 100 Gb) FH,2P,QSF	5, 7	2
Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2	5, 7	2
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP	5, 7	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	5, 7	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	5, 7	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	5, 7	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2

Tabla 18. Configuración 12-2: R1D + R2A + R3A + R4A (HL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, FH	5, 7	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH2	5, 7	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	5, 7	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28	5, 7	2
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	5, 7	2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 4 P, S28	5, 7	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 4 P, S28	5, 7	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	5, 7	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28	5, 7	2
Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002	5, 7	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1	5, 7	2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH	5, 7	2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	5, 7	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	5, 7	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28	5, 7	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1	5, 7	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28	5, 7	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1	5, 7	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2

Tabla 18. Configuración 12-2: R1D + R2A + R3A + R4A (HL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000	5, 7	2
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1	5, 7	2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31K0, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002	5, 7	2
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1	5, 7	2
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, FH, V2	5, 7	2
QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, S28, F1	5, 7	2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) DP, 26692, FH, V2	5, 7	2
QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1	5, 7	2
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, V2	5, 7	2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP	5, 7	2
QLogic (NIC: 10 Gb) QP	5, 7	2
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+	5, 7	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2	5, 7	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL	5, 7	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	5, 7	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, FH	5, 7	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, FH	5, 7	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT	5, 7	2
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	5, 7	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT	5, 7	2

Tabla 18. Configuración 12-2: R1D + R2A + R3A + R4A (HL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	5, 7	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V3	5, 7	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	5, 7	2
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V2	5, 7	2
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, L	3, 6	2
Mellanox (NIC: VPI HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, F, ML	5, 7	2
Mellanox (NIC: HDR VPI) HDRV, 1P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR VPI) FH, HDRV, 1P, Q56	5, 7	2
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1

Tabla 18. Configuración 12-2: R1D + R2A + R3A + R4A (HL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V2, 18F	5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V3, 18F	5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840	3, 6, 5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e	3, 6, 5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA FH	5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, FH	5, 7	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA	3, 6, 5, 7	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	5, 7	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	5, 7	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1725B	3, 6, 5, 7	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1725B	3, 6, 5, 7	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1725B	3, 6, 5, 7	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735	3, 6, 5, 7	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735, O	3, 6, 5, 7	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735	3, 6, 5, 7	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735, O	3, 6, 5, 7	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735	3, 6, 5, 7	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735, O	3, 6, 5, 7	4

Tabla 18. Configuración 12-2: R1D + R2A + R3A + R4A (HL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Intel (SSD PCIe) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 5, 7	4
Intel (SSD PCIe) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 5, 7	4
Intel (SSD PCIe) PCIe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 5, 7	4

Tabla 19. Configuración 13-1: R1A + R2A + R3A (FL)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
FOXCONN (PERC frontal) H755N	Ranura interna	2
FOXCONN (PERC frontal) H755N MXC	Ranura interna	2
FOXCONN (PERC frontal) H755	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H755 MXC	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745 V3	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745 V2	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H345, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H345	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H355	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA345	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA345, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC	3	1
Inventec (adaptador PERC) H745 V2	3	1
Inventec (adaptador PERC) H745	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H355	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2	3	1
Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) DP, QSF	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC: 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) SFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, 2P, S28, F1	3, 6	2

Tabla 19. Configuración 13-1: R1A + R2A + R3A (FL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, LPE35002	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
Qlogic (HBA: FC16) 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, LP, V2	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2

Tabla 19. Configuración 13-1: R1A + R2A + R3A (FL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, LP, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC: 1 Gb) LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100) PCIe, CX6, SP, L, ML	3, 6	2
Mellanox (NIC: VPI HDR) LP, 1P, Q56	3, 6	2
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V2	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V3	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb SAS-HBA FH	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, SAS-HBA V2 FH	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, SAS-HBA	3, 6	2

Tabla 19. Configuración 13-1: R1A + R2A + R3A (FL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Inventec (BOSS-S2) 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1725B	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1725B	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1725B	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735, O	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735, O	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735, O	3, 6	2
Intel (SSD PCIe) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6	2
Intel (SSD PCIe) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6	2
Intel (SSD PCIe) PCIe, 375 Gb, P4800X	3, 6	2

Tabla 20. Configuración 13-2: R1A + R2A + R3A (HL)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Inventec (Serie ASSY, CRD, SER, FH, SVR, 15G	4	1
FOXCONN (PERC frontal) H755N	Ranura interna	2
FOXCONN (PERC frontal) H755N MXC	Ranura interna	2
FOXCONN (PERC frontal) H755	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H755 MXC	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745 V3	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745 V2	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H345, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H345	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H355	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2	Ranura interna	1

Tabla 20. Configuración 13-2: R1A + R2A + R3A (HL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
FOXCONN (PERC frontal) HBA345	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA345, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC	3	1
Inventec (adaptador PERC) H745 V2	3	1
Inventec (adaptador PERC) H745	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H355	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2	3	1
Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56	2, 5	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2P, Q56	3, 6	2
NAPATECH (NIC: 100 Gb) DP, QSFP28	2, 5	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSFP	2, 5	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q28	2, 5	2
Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC: 100 Gb) FH,2P,QSF	2, 5	2
Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2	2, 5	2
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP	2, 5	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	2, 5	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	2, 5	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	2, 5	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, FH	2, 5	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH2	2, 5	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	2, 5	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP	3, 6	2

Tabla 20. Configuración 13-2: R1A + R2A + R3A (HL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28	2, 5	2
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	2, 5	2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 4 P, S28	2, 5	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 4 P, S28	2, 5	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	2, 5	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28	2, 5	2
Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002	2, 5	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1	2, 5	2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH	2, 5	2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	2, 5	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	2, 5	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28	2, 5	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1	2, 5	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28	2, 5	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1	2, 5	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000	2, 5	2
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1	2, 5	2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31K0, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002	2, 5	2
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1	2, 5	2
Emulex (HBA FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2

Tabla 20. Configuración 13-2: R1A + R2A + R3A (HL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Emulex (HBA: FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, FH, V2	2, 5	2
QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, S28, F1	2, 5	2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) DP, 26692, FH, V2	2, 5	2
QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1	2, 5	2
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, V2	2, 5	2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP	2, 5	2
QLogic (NIC: 10 Gb) QP	2, 5	2
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+	2, 5	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2	2, 5	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL	2, 5	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	2, 5	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, FH	2, 5	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, FH	2, 5	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT	2, 5	2
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	2, 5	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT	2, 5	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	2, 5	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V3	2, 5	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	2, 5	2

Tabla 20. Configuración 13-2: R1A + R2A + R3A (HL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V2	2, 5	2
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, L	3, 6	2
Mellanox (NIC: VPI HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, F, ML	2, 5	2
Mellanox (NIC: HDR VPI) HDRV, 1P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR VPI) FH, HDRV, 1P, Q56	2, 5	2
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V2, 18F	2, 5	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V3, 18F	2, 5	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840	3, 6, 2, 5	2

Tabla 20. Configuración 13-2: R1A + R2A + R3A (HL) (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e	3, 6, 2, 5	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA FH	2, 5	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, FH	2, 5	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA	3, 6, 2, 5	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	2, 5	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	2, 5	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1725B	3, 6, 2, 5	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1725B	3, 6, 2, 5	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1725B	3, 6, 2, 5	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735	3, 6, 2, 5	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735, O	3, 6, 2, 5	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735	3, 6, 2, 5	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735, O	3, 6, 2, 5	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735	3, 6, 2, 5	4
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735, O	3, 6, 2, 5	4
Intel (SSD PCIe) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 2, 5	4
Intel (SSD PCIe) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 2, 5	4
Intel (SSD PCIe) PCIe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 2, 5	4

Tabla 21. Configuración 14: R1B + R2A + R3B

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Inventec (Serie ASSY, CRD, SER, FH, SVR, 15G)	4	1
FOXCONN (PERC frontal) H755N	Ranura interna	2

Tabla 21. Configuración 14: R1B + R2A + R3B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
FOXCONN (PERC frontal) H755N MXC	Ranura interna	2
FOXCONN (PERC frontal) H755	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H755 MXC	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745 V3	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745 V2	Ranura interna	1
Inventec (PERC frontal) H745	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H345, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H345	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) H355	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA345	Ranura interna	1
FOXCONN (PERC frontal) HBA345, V2	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC	3	1
Inventec (adaptador PERC) H745 V2	3	1
Inventec (adaptador PERC) H745	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H355	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) H345	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345	3	1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2	3	1
Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56	4, 5, 1, 2	4
Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC: 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2	4, 5, 1, 2	4
QLogic (NIC: 25 Gb) DPSFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, 25G, SFP	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC: 25 GB) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2

Tabla 21. Configuración 14: R1B + R2A + R3B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH2	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC: 25 GB) FH, 2P, SFP, F1	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCIe, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28	4, 5, 1, 2	4
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32 LP, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28	4, 5, 1, 2	4
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1	4, 5, 1, 2	4
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28	4, 5, 1, 2	4
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1	4, 5, 1, 2	4
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA FC16) 1P, LPE31K0, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2

Tabla 21. Configuración 14: R1B + R2A + R3B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, FH, V2	4, 5, 1, 2	4
QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, S28, F1	4, 5, 1, 2	4
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) FH, DP, V2	4, 5, 1, 2	4
QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1	4, 5, 1, 2	4
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, V2	4, 5, 1, 2	4
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, VT, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP	4, 5, 1, 2	4
QLogic (NIC: 10 Gb) QP	4, 5, 1, 2	4
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, FH	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, FH	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCIe, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT	4, 5, 1, 2	4
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	3, 6	2

Tabla 21. Configuración 14: R1B + R2A + R3B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V3	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, V2	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCIe, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, L	3, 6	2
Mellanox (NIC: VPI HDR) LP, 1P, Q56	3, 6	2
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V2, 18F	4, 5, 1, 2	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, V3, 18F	4, 5, 1, 2	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) H840	3, 6, 4, 5, 1, 2	2

Tabla 21. Configuración 14: R1B + R2A + R3B (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e	3, 6, 4, 5, 1, 2	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA FH	4, 5, 1, 2	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, FH	4, 5, 1, 2	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb-SAS-HBA	3, 6, 4, 5, 1, 2	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	4, 5, 1, 2	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	4, 5, 1, 2	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1725B	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1725B	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1725B	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 1,6 Tb, PM1735, O	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 3,2 Tb, PM1735, O	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
SAMSUNG (SSD PCIe) NVMe, 6,4 Tb, PM1735, O	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
Intel (SSD PCIe) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
Intel (SSD PCIe) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
Intel (SSD PCIe) PCIe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 4, 5, 1, 2	6

Tabla 22. Configuración 15: R1D + R4D

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1

Tabla 22. Configuración 15: R1D + R4D (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28	Ranura interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, V2	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+	Ranura interna	1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S2) 15G	Ranura interna	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Ranura interna	1

Especificaciones de PSU

El sistema PowerEdge R7525 es compatible con hasta dos fuentes de alimentación (PSU) de CA o CC.

AVISO: Instrucciones SOLO para electricistas cualificados

Los sistemas que utilizan fuentes de alimentación de -(48-60) V de CC o 240 V de CC están diseñados para ubicaciones de acceso restringido de acuerdo con los artículos 110-5, 110-6, 110-11, 110-14 y 110-17 del Código Eléctrico Nacional, el Instituto de Estándares Nacionales Estadounidenses (ANSI)/la Asociación de Protección contra Incendios Nacional (NFPA) 70.

Las fuentes de alimentación de 240 V de CC se deberán conectar a la toma de corriente de CC de 240 V desde unidades de distribución de alimentación certificadas, si corresponde en el país de uso.

Los cables de fuente de alimentación/puentes y los conectores/entradas/enchufes asociados deben tener una clasificación eléctrica adecuada que haga referencia a la etiqueta de clasificación en el sistema cuando se utilicen para la conexión.

Tabla 23. Especificaciones de la PSU de PowerEdge R7525

PSU	Clase (solo CA)	Disipación de calor (máxima)	Frecuencia	Voltaje	Corriente
700 W con modo mixto	Titanium	2625 BTU/h	50/60 Hz	200-240 V CA	4,1 A
	N/A		CC	240 V CC	3,4 A
800 W con modo mixto	Platinum	3000 BTU/h	50/60 Hz	100 -240 V de CA	9,2 - 4,7 A
	N/A		CC	240 V CC	3,8 A
1100 W con modo mixto	Titanium	4125 BTU/h	50/60 Hz	100-240 V CA	De 12 A a 6,3 A
	N/A		CC	240 V CC	5,2 A
1100 W (-48 V de CC)	N/A	4265 BTU/h	CC	De -48 a -60 V de CC	27 A
1400 W con modo mixto	Platinum	5250 BTU/h	50/60 Hz	100 a 240 V de CA	12 - 8 A
	N/A		CC	240 V CC	6,6 A
1800 W con modo mixto	Titanium	6000 BTU/h	50/60 Hz	200-240 V CA	10 A
	N/A		CC	240 V CC	8,2 A
2400 W con modo mixto	Platinum	9000 BTU/h	50/60 Hz	100 a 240 V de CA	16 a 13,5 A
	N/A		CC	240 V CC	11,2 A
2800 W con modo mixto	Titanium	10500 BTU/h	50/60 Hz	200-240 V CA	15, 6 A
	N/A		CC	240 V CC	13,6 A

NOTA: Si un sistema con PSU de 1400 W de CA funciona en línea baja de 100-120 V de CA, la clasificación de energía por PSU se reduce a 1050 W.

NOTA: Si un sistema con PSU de 2400 W de CA funciona en línea baja de 100-120 V de CA, la clasificación de energía por PSU se reduce a 1400 W.

NOTA: Cuando seleccione o actualice la configuración del sistema, para garantizar un consumo de energía óptimo, verifique el consumo de energía del sistema con Dell Energy Smart Solution Advisor, disponible en [Dell.com/ESSA](https://www.dell.com/ESSA).

Comunicación serie

Para ver la pantalla **Comunicación en serie**, encienda el sistema, presione F2 y haga clic en **Menú principal de configuración del sistema > BIOS del sistema > Comunicación en serie**.

Tabla 24. Detalles de Comunicación en serie

Opción	Descripción
Comunicación serie	Permite seleccionar los dispositivos de comunicación en serie (dispositivo en serie 1 y dispositivo en serie 2) en el BIOS. También se puede habilitar la redirección de consola del BIOS y especificar la dirección de puerto. Esta opción se establece en Desactivada cuando no hay ningún puerto serial externo conectado. Esta opción se establece en Automática cuando hay un puerto serial externo conectado.
Dirección del puerto serial	Permite establecer la dirección del puerto para los dispositivos de serie. Esta opción se establece en COM1 cuando no hay ningún puerto serial externo conectado. Esta opción se establece en Dispositivo en serie 1=COM2, dispositivo en serie 2=COM1 cuando hay un puerto serial externo conectado. NOTA: Solo puede utilizar Dispositivo serial 2 para la función Serial Over LAN (SOL) (Comunicación en serie en la LAN). Para utilizar la redirección de consola mediante SOL, configure la misma dirección de puerto para la redirección de consola y el dispositivo serie.

Tabla 24. Detalles de Comunicación en serie (continuación)

Opción	Descripción
	NOTA: Cada vez que se inicia el sistema, el BIOS sincroniza la configuración del MUX serie guardada en iDRAC. La configuración del MUX serie se puede modificar independientemente en iDRAC. La carga de la configuración predeterminada del BIOS desde la utilidad de configuración del BIOS no siempre revierte la configuración del MUX serie a la configuración predeterminada del dispositivo en serie 1.
Conector serial externo	Permite asociar el conector en serie externo a Dispositivo en serie 1, Dispositivo en serie 2 o al Dispositivo de acceso remoto. Esta opción se establece en Dispositivo en serie 1 y aparece atenuada cuando no hay ningún puerto serial externo conectado. Esta opción se establece en Dispositivo en serie 1, Dispositivo en serie 2 o Dispositivo de acceso remoto cuando hay un puerto serial externo conectado. NOTA: Solo Dispositivo serie 2 se puede utilizar para Comunicación en serie en la LAN (SOL). Para utilizar la redirección de consola mediante SOL, configure la misma dirección de puerto para la redirección de consola y el dispositivo serie. NOTA: Cada vez que se inicia el sistema, el BIOS sincroniza la configuración del MUX serie guardada en iDRAC. La configuración del MUX serie se puede modificar independientemente en iDRAC. La carga de la configuración predeterminada del BIOS desde la utilidad de configuración del BIOS no siempre revierte esta configuración a la configuración predeterminada del dispositivo en serie 1.
Velocidad en baudios a prueba de errores	Permite especificar la velocidad en baudios a prueba de errores para la redirección de consola. El BIOS intenta determinar la velocidad en baudios automáticamente. Esta velocidad en baudios a prueba de errores solo se utiliza si falla el intento y no se debe cambiar el valor. De manera predeterminada, esta opción está configurada como 115200.
Tipo de terminal remoto	Establece el tipo de terminal de consola remota. Esta opción está establecida en VT100/VT220 de manera predeterminada.
Redireccionamiento posterior al arranque	Permite habilitar o deshabilitar la redirección de la consola del BIOS cuando se carga el sistema operativo. Esta opción está establecida en Habilitada de manera predeterminada.