

## Hub USB 3.0 à 10 ports avec ports de charge et synchronisation - 2x 1,5 A

Product ID: ST103008U2C



Ce hub USB 3.0 à 10 ports augmente les capacités de votre système en permettant la charge rapide des appareils mobiles et en facilitant l'accès à vos périphériques USB. Il est parfait en entreprise comme au bureau à domicile.

### Chargez rapidement vos appareils mobiles

En tant que station de charge, le hub propose deux ports de charge et de synchronisation de 1,5 A faciles d'accès, pour recharger rapidement vos smartphones, tablettes et autres appareils mobiles. Connectez également tous vos périphériques indispensables aux ports de données restants. Le hub, prenant en charge la spécification de charge de pile USB 1.2, vous permet de recharger la plupart des appareils mobiles, dont les appareils Apple et Android™ comme le Samsung Galaxy™.

## **Augmentez votre productivité grâce à dix ports USB 3.0**

Conçu pour être évolutif, ce hub à 10 ports augmente votre productivité en gardant tous vos appareils USB à votre portée. Grâce à ses vitesses de transfert USB 3.0 jusqu'à 5 Gb/s, il prend en charge des appareils à large bande passante comme des boîtiers de disque dur externe, des clés USB, des webcams haute résolution, des caméras vidéo, etc.

## **Conçu pour une utilisation facile**

Son format élégant et compact facilite le placement du hub USB 3.0 (ou USB 3.1 Gen 1) sur votre bureau ou votre espace de travail. Désormais, vos appareils USB seront bien plus accessibles. Et grâce à l'espace généreux entre les ports USB 3.0, vous n'aurez plus à lutter pour brancher et débrancher les appareils que vous utilisez le plus.

Le concentrateur USB 3.0 a une compatibilité multiplateforme et est pris en charge de façon native par presque tous les systèmes d'exploitation dont Windows® et Mac, pour une configuration facilitée sans aucune installation de pilote nécessaire.

Le modèle ST103008U2C bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Chargez facilement et rapidement vos appareils mobiles ou synchronisez-les avec votre ordinateur
- Utilisez-le comme station de charge ou hub de données dans les espaces de bureau partagés
- Mettez à niveau les capacités de votre ordinateur portable ou de bureau en lui ajoutant 10 ports USB 3.0
- Facilitez l'accès aux ports USB

### Features

- Augmentez les capacités de votre système en transformant un port USB 3.0 en dix
- Chargez rapidement votre smartphone ou votre tablette en utilisant deux ports de synchronisation et de charge avec sortie 1,5 A
- Chargez toute une gamme d'appareils mobiles, y compris Apple et Samsung Galaxy, avec prise en charge des spécifications de charge de pile USB 1.2
- Inclut un adaptateur d'alimentation universel 48 W
- Compatibilité multiplateforme ne nécessitant aucun pilote
- Boîtier noir slim et élégant
- Bouton d'alimentation démarrer/arrêter intégré
- Débit SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 5 Gb/s
- Indicateurs à LED du statut des ports
- Prend en charge l'installation plug-and-play, l'échange à chaud et le hot-plugging
- Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et 1.x

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years
	Connexion hôte USB-C	Non
	ID du chipset	VLI - VL812
	Interface	USB 3.0
	Nombre de ports	10
	Normes de l'industrie	Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2 USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
	Port(s) à charge rapide	Oui
	Port(s) appareil USB-C	Non
	Type de bus	USB 3.0
<b>Performance</b>	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gb/s
<b>Connecteur(s)</b>	Types de connecteur	8 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle 2 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Configurations du système et du câblage	Ordinateur hôte avec port USB 3.0 libre
	Remarque	La connexion à un port hôte USB 2.0 peut limiter la performance  <b>Ports de synchronisation et de charge avec icône de charge rapide :</b> Si votre ordinateur hôte est éteint, en mode veille ou débranché, le hub désactive le mode de synchronisation des données et active automatiquement le mode de charge rapide  Si votre ordinateur hôte est allumé, un port de synchronisation et de charge assure la charge standard des appareils branchés, ainsi que la synchronisation simultanée des données
<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	10 - Statut du port (bleu)
<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	48

	Courant de sortie	4 A
	Courant d'entrée	1.5 A
	Tension de sortie	12 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	N
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 10 % ~ 90 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.9 in [24 mm]
	Largeur du produit	2.4 in [60 mm]
	Longueur du produit	7.9 in [201 mm]
	Poids du produit	4.9 oz [140 g]
	Type	Desktop
	Type de boîtier	Plastique
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	1.9 lb [0.9 kg]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Hub USB 3.0 à 10 ports, 2 ports de charge et de synchronisation</li> <li>1 - Câble hôte USB 3.0</li> <li>1 - adaptateur d'alimentation universel</li> <li>4 - cordons d'alimentation (Amérique du Nord/EU/GB/AU)</li> </ul>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.