

Station d'accueil Thunderbolt 3 compatible ordinateur portable USB-C

Product ID: TB3CDK2DPUE



Pour la première fois, il existe une station d'accueil PC Thunderbolt 3 plug-and-play qui s'adapte automatiquement à votre ordinateur portable Thunderbolt 3 ou USB-C (USB 3.1 Gen 1 et Gen 2) pour des performances et une compatibilité optimales. Cette technologie révolutionnaire offre aux professionnels des IT la solution dont ils ont besoin : une station d'accueil pour ordinateurs portables Mac et Windows équipés d'un port USB Type-C.

Fonctionnalité d'écran Full 4K

Grâce à cette station d'accueil Thunderbolt 3 double DisplayPort dédiée, vous pouvez transformer votre ordinateur portable TB3 ou USB 3.1 (Type-C) en un poste de travail à deux écrans, y compris une double résolution 4K à 60 Hz sur les ordinateurs portables Thunderbolt 3.

Ordinateurs portables Thunderbolt 3

Ordinateurs portables USB-C
(USB 3.1 Gen 1 et 2)

Deux écrans 4K à 60 Hz
(4096 x 2160)

Un écran 4K à 30 Hz
(4096 x 2160)
ou
deux écrans 1080p
(1920 x 1080 | 1920 x 1200)

***Veillez noter que les ordinateurs portables hôtes
sans prise en charge MST ne prennent en charge qu'un seul écran***

Facile à installer et à déployer

Il vous suffit de connecter la station d'accueil à votre ordinateur portable avec le câble Thunderbolt 3 fourni pour vous mettre immédiatement au travail. Grâce à une installation plug-and-play simple, la station d'accueil est prête à fonctionner dès que vous la connectez, ce qui vous fait gagner du temps et vous évite d'installer des pilotes ou des logiciels supplémentaires.

Pour une plus grande flexibilité d'installation, vous pouvez utiliser des supports de fixation StarTech.com (SSPMSUDWM et SSPMSVESA) spécialement conçus pour nos stations d'accueil et nos hubs. Installez votre station d'accueil TB3 sur un bureau, un mur ou d'autres surfaces afin de vous offrir la configuration personnalisée dont vous avez besoin.

Si vous avez besoin d'une sécurité accrue, le slot K intégré utilise un câble de sécurité à code classique pour protéger votre station d'accueil.

De nombreux ports

Cette station d'accueil universelle Thunderbolt 3 (TB3) dispose de nombreux ports USB 3.0 pour accueillir jusqu'à cinq périphériques USB et inclut un port GbE ainsi qu'une prise en charge audio :

- 3 ports USB-A (dont 1 port de charge rapide)
- 2 ports USB-C (dont 1 port de charge rapide)
- 1 port Gigabit Ethernet
- 1 port audio/micro 3,5 mm

Les ports USB-C et l'un des ports USB-A prennent en charge des vitesses de transfert de données jusqu'à 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2), lorsque l'ordinateur portable hôte prend en charge la même vitesse.

Alimentation de votre ordinateur portable lors du chargement de périphériques USB-C et USB-A

En utilisant un seul câble, la station d'accueil alimente et charge votre ordinateur portable grâce à la fonction Power Delivery 60 W en utilisant l'adaptateur d'alimentation 135 W fourni. Les ports USB-A et USB-C de charge rapide permettent de charger votre smartphone, votre tablette ou d'autres périphériques USB, que vous travailliez ou que vous soyez en déplacement, et même si vous déconnectez votre ordinateur portable.

Remarque : Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre ordinateur portable prend en charge le DP Alt Mode, ainsi que l'alimentation USB Power Delivery. Si vous avez des questions sur la compatibilité et les fonctionnalités de l'hôte, nos conseillers techniques seront heureux de répondre à toutes vos questions.

Ce modèle bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Ingénieurs
- Créateurs de contenu
- Graphistes
- Production audiovisuelle
- Configurations BYOD (Bring Your Own Device)
- Hébergement
- Environnements d'adresses libres
- Bureaux personnels
- Établissements scolaires

Spécifications techniques

- S'adapte de manière intelligente aux ordinateurs portables compatibles Thunderbolt™ 3 et USB-C™ (USB 3.1 Gen 1 et 2)
- Configuration facile sans pilotes à installer, y compris double affichage sans adaptateur supplémentaire requis
- Connectez deux écrans 4K à 60 Hz à votre ordinateur portable Thunderbolt 3 ou deux écrans 1080p (2K) ou un seul écran 4K à 30 Hz à votre ordinateur portable USB-C
- S'adapte à une grande variété de configurations grâce au câble rallongé (0,7 m) inclus
- Connectez de nombreux périphériques grâce aux 3 ports USB-A et aux 2 ports USB-C
- Chargez rapidement vos périphériques USB-A et USB-C grâce aux ports de charge rapide

Matériel	Warranty	3 Years
	Écrans pris en charge	2
	K-Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Nombre de ports	3
	Normes de l'industrie	Version DP 1.2a Conforme aux normes HDCP 1.4 et HDCP 2.2
	Port(s) à charge rapide	Oui
	Prise en charge 4K	Oui
	Type de bus	Thunderbolt 3 USB-C
Performance	4Kn Support	Oui
	Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
	Type et débit	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
		USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s USB 3.0 - 5 Gb/s		
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows 10 Windows 8 macOS Mojave (10.14) macOS High Sierra (10.13) macOS Sierra (10.12)
Alimentation	Courant de sortie	3.0A 6.75A
		Courant d'entrée
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
Conditions environnementales	Humidité	0% to 95% (non-condensing) at 25°C
	Température de fonctionnement	0 to 35°C
	Température de stockage	-40 to 65°C
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir et gris sidéral
	Hauteur du produit	3 cm [1.2 in]
	Largeur du produit	22 cm [8.7 in]

	Longueur de câble	7 cm [2.8 in]
	Longueur du produit	80 mm [3.1 in]
	Poids du produit	250 g [8.8 oz]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Package Height	11 cm [4.3 in]
	Package Length	16 cm [6.3 in]
	Package Width	27.2 cm [10.7 in]
	Poids brut	0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (UK, EU)
		1 - Câble Thunderbolt 3 (0,7 m)
		1 - Guide de démarrage rapide

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis