



Hvis det er kraft og funksjonalitet du ønsker, er dette flerfunksjonproduktet fra HP det du trenger. Høye hastigheter på 26 spm, konsistent flott utskriftskvalitet, nettverksfunksjonalitet, en ny faksløsning og en rekke tilleggsfunksjoner betyr store produktivitetsforbedringer.

Det ideelle verktøyet for små og mellomstore bedrifter og små arbeidsgrupper i større foretak som trenger en kraftig HP MFP til mange og store kopierings- og utskriftsjobber, og samtidig spare tid, plass og penger.

Oppnå mer med en høytytelses HP MFP som gir svært høye utskrifts- og kopieringshastigheter.

Vær mer produktiv med utskrifts- og kopieringshastigheter på opptil 26 spm. Første side ut er klar når du er det, på mindre enn 10 sekunder fra strømsparingsmodus, takket være hurtigoppstartsteknologi. Kopieringsjobber starter også raskt. CCD-skanneren med høy dybdefokus og umiddelbar LED-belysning skanner høykvalitetsbilder, 3D-objekter og bok/heftesider uten synlige svarte linjer ved innbindingen. Skriv ut krevende jobber med skriverdriverne for HP PCL 5, HP PCL 6 og HP PostScript Level 3-emulering.

Få funksjonaliteten du trenger med dette flerfunksjonsproduktet fra HP, som holder tritt med din hastighet.

Forbedre kommunikasjonen med en faksløsning som inkluderer privat mottak og FaxTel¹, og digitalt lager for opptil 600 sider. Gled deg over færre avbrudd med maksimal papirkapasitet på 500 ark². Få jobben raskere unna med sortering av kopier, dobbeltsidig utskrift og elektronisk stifting³. Del ressurser med rask og pålitelig nettverksdrift. Håndter enkelt store og komplekse jobber med rask retur til utskriftsjobbens program, takket være en 450 MHz prosessor og 64 MB minne som kan utvides til 320 MB.

Du kan stole på at dette pålitelige flerfunksjonsproduktet fra HP gir flotte resultater og enkel, problemfri utskrift.

Enkel utskrift og konsistent flotte resultater med intelligensen som er innebygd i originale HP LaserJet-tonerkassetter. Du kan lett ha opptil 15 HP-laserenheter i drift med HP Easy Printer Care Software 2.0⁴. Opplev utvidet støtte for mange operativsystemer, inkludert Windows Vista. Få mer fra skriveren med USB 2.0 Hi-Speed-port som gir tilgang til løsninger fra tredjepart. Beskytt MFPen mot tyveri ved å bruke Kensington-låsen som følger med.

¹ Det er nødvendig med et håndsett for å bruke FaxTel-funksjonen

² HP LaserJet M2727nf MFP leveres som standard med én 250-arks innskuff, og med mulighet for en ekstra 250-arks skuff (Q7556A)
HP LaserJet M2727nfs MFP leveres som standard med to 250-arks innskuffer

³ Inkludert bare på HP LaserJet M2727nfs MFP

⁴ Programfunksjoner og tilgjengelighet kan variere etter land
Gå til www.hp.com/learn/suresupply hvis du vil ha mer informasjon.



HP LaserJet M2727nf MFP



HP LaserJet M2727nfs
MFP

Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	Monokrom laser			
Utskriftshastighet	Opptil 26 spm. Første side ut, svart: < 10,0 sek. Oppvarmingstid: mindre enn 38 sek. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare og dokumentets kompleksitet.			
Prosesor	450 MHz. Motorola Coldfire® V5e			
Minne	64 MB. Kan utvides til 320 MB via ett 144-pinners DDR2 DIMM-spor			
Utskrift	Kvalitet	REt, HP FastRes, HP ProRes 1200, HP TrueRes		
	Oppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi		
	Skriverspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-emulering		
	Økonomisk utskrift	EconoMode-innstillingen for utskriftskvalitet skriver ut tekst med mindre toner, dobbeltsidig utskrift og N-opp-utskrift (sparer papir)		
	Skrifttyper/skrifter	45 skalerbare TrueType, 35 PostScript		
	Utskriftsmargen (mm)	Topp: 4 mm. Venstre: 4 mm. Høyre: 4 mm. Bunn: 4 mm		
Faksing	Modemhastighet	33,6 kbps (3 sek. per side)		
	Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder	Telecom: ES 203 021, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico), PTC-200 (New Zealand), AS/ACIF S002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina)		
	Faksminne	Opptil 600 sider		
	Faksoppløsning	Standard: 203 x 98 dpi. Fin: 203 x 196 dpi. Superfin: 300 x 300 dpi (ikke raster)		
	Hurtigoppringing	Opptil 120 (119 gruppeanrop). 16		
Skanning	Type	Glassplate, ADM. Fargeskanning: Ja		
	Skanneoppløsning	Optisk: Opptil 1200 dpi. Forbedret: Opptil 19200 dpi		
	Bitdybde	24-bits		
	Gråtonenivåer	256		
	Twain-versjon	TWAIN-kompatibel Versjon 1.9		
	Område som kan skannes	Minste mediestørrelse: Ingen minimum. Største mediestørrelse: 216 x 297 mm		
	Margen for skannet materiale	Venstre: 4. Topp: 4. Høyre: 4. Bunn: 4		
Kopiering	Kopieringshastighet	Opptil 26 kpm (enkeltark på skanneseng, flere kopier, ADM-kopieringshastighet er opptil 17,5 kpm)		
	Kopieringsoppløsning	600 x 600 dpi		
	Flere eksemplarer	Opptil 99		
	Forminskning/forstørring	25 til 400 %		
Mediehåndtering	Inn:	Kapasitet	Vekt	Størrelse
	Magasin 1	ark: 50, transparenter: 10, konvolutter: 10	60 til 163 g/m ²	A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, DL, 16K, postkort (JIS), dobbelt postkort (JIS); 76 x 127 til 216 x 356 mm
	Magasin 2	ark: 250	60 til 120 g/m ²	A5, B5 (JIS), A4; 148 x 210 til 216 x 356 mm
	Magasin 3	ark: 250	60 til 120 g/m ²	A5, B5 (JIS), A4; 148 x 210 til 216 x 356 mm
	ADM	ark: 50	60 til 90 g/m ²	A4, A5, 127 x 127 til 216 x 381 mm
	Ut:	Ark: Opptil 125. Konvolutter: Opptil 10. Transparentfilm: Opptil 10		
	Dobbeltsidig utskrift:	Automatisk (standard)		

Bestillingsinformasjon

CB532A	HP LaserJet M2727nf MFP, strømledning(er), HP LaserJet Q7553A svart tonerkasset, Komme i gang-veiledning, informasjon om kundestøtte, CDer med programvare for enheten og elektronisk brukerhåndbok, kontrollpaneloverlegg, Readiris PRO tekstgjenkjenningsprogramvare, støtte for ADM, telefonledning(er)
CB533A	HP LaserJet M2727nfs MFP Som HP LaserJet M2727nf MFP, plus stiftenehet og ekstra 250-arks innskuff



Tekniske spesifikasjoner

Medietyper	Papir (tykt, farget, tungt, brevhode, lett, vanlig, fortrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt), konvolutter, transparenter, etiketter, kartong
Grensesnitt og tilkobling	10/100Base-T Ethernet, Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonene). Tilleggsutstyr: Ingen
Operativsystemkompatibilitet	Windows® 2000; Windows® Server 2003; Sertifisert for Windows Vista™; Windows® XP Home; Windows® XP Media Center; Windows® XP Professional; Windows® XP Professional x64; Windows® XP Tablet PC; Mac OS X v10.3 eller høyere; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; RED HAT Linux 6.x eller høyere; SUSE Linux 6.x eller høyere; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC®); AIX 3.2.5 eller høyere; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Terminal Services. De nyeste driverne er tilgjengelig fra http://www.hp.com
Kompatibilitet med nettkoperativsystem	Via innebygd 10/100 Ethernet-tilkobling, støtter TCP/IP-baserte løsninger: Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ Ready, Windows Vista™-64; Novell® NetWare NDPS-tjenester via TCP/IP bare på 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (bare TCP/IP "raw") og Novell® LPD-gateway; Mac OS 10.3 eller høyere; støtte for Bonjour discovery; RED HAT Linux 6.x eller høyere; SUSE Linux 6.x eller høyere; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (bare SPARC®-systemer); IBM® AIX 3.2.5 eller høyere; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Windows® Terminal Services
Minstekrav til systemet	Windows® 2000, Windows® Server 2003: en Pentium® II-prosessor eller kraftigere, 64 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA 800 x 600 med 16-bits fargeskjerm, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port (bare utskriftsdriver, skannedriver); Windows® XP-32 Home, Windows® XP-32 Professional: en Pentium® II-prosessor (Pentium® III eller høyere anbefales), 128 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA 800 x 600 med 16-bits fargeskjerm, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port; Windows® XP-x64: en Pentium® II-prosessor (Pentium® III eller høyere anbefales), 128 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA 800 x 600 med 16-bits fargeskjerm, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port; Windows Vista™-32 Home, Windows Vista™-32 Professional: 1 GHz prosessor, 512 MB minne, se brukerhåndboken for minstekrav til harddiskplass, SVGA-skjerm 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port; Windows Vista™-64: 1 GHz prosessor, 512 MB minne, se brukerhåndboken for minstekrav til harddiskplass, SVGA-skjerm 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port. Mac OS X v10.3 eller høyere; G3- (500 MHz), G4-, G5- eller Intel®-prosessorer; 512 MB minne; 100 MB harddiskplass; USB- eller nettkopiering; CD-ROM-stasjon
Standardprogramvare	HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9- eller WIA- skannedrivere, HP LaserJet Fax, HP installeringsveiviser for faks, Readiris PRO tekstgjenkjenningsprogramvare (installeres ikke med annen programvare, egen installering kreves), skriverdrivere (HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering), installeringsprogram/avininstalleringsprogram, HP Director (Macintosh). Drivere på internett: Installeringsprogram, utskriftsdrivere, HP Send Fax, HP Scan-programvare, HP Toolbox FX for administrasjon og støtte, Readiris PRO tekstgjenkjenningsprogramvare, HP Programvareoppdatering, HP Web Jetadmin, Enterprise Installer
Kontrollpanel	2-linjers LCD-tekstskjerm, alfanumeriske knapper, navigeringsknapper pluss 3 LEDer (oppsett, venstre, enter, høyre, avbryt), faksknapper pluss 1 LED (start faks, telefonbok, volum, oppløsning, ring på nytt, direktetaster, skift), kopieringsknapper pluss 2 LEDer (start kopiering, 2-sidig, forstør/forminsk, lysere/mørkere, sorter, kvalitet, papir, antall kopier, gjeldende innstillinger), 2 skanneknapper (start skann, skann til).
Strøm	Krav: Inngangsspenning 110-127 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 4,5 amp; 220 til 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,6 amp. Forbruk: 410 watt maksimum (aktiv/utskrift), 410 watt maksimum (aktiv/kopiering eller skanning), 13 watt maksimum (klar/hvile), 0,1 watt maksimum (av)
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: M2727nf: 500 x 406 x 457 mm; M2727ns: 500 x 406 x 546 mm. Med emballasje: M2727nf: 596 x 496 x 595 mm; M2727ns: 596 x 496 x 785 mm
Vekt	Uten emballasje: M2727nf: 17,2 kg; M2727ns: 20,5 kg. Med emballasje: M2727nf: 22 kg; M2727ns: 25,91 kg
Skriveradministrasjon	HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, innebygd webserver (bare Mac)
Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 15 til 32,5° C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 32,5° C. Fuktighet ved drift: 10 til 80 % RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 10 til 80 % RF. Lagringstemperatur: -20 til 40° C. Fuktighet ved lagring: 0 til 95 % RF. Støynivå iht. ISO 9296: lydstryke: LwAd 6,4 B(A) (utskrift med 27 spm), 6,9 B(A) (ADM-kopiering/utskrift med 27 spm), lydlos (klar). Lydtrykk: LpAm 50,4 dB(A) (aktiv/utskrift), 55,4 dB(A) (aktiv/kopiering eller skanning)
Sertifiseringer	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 - Class B; EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2/ICES-003, Issue 3; GB9254-1998. Overholdelse av forskrifter: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (Laser/LED-produkt i klasse 1); GB4943-1995. ENERGY STAR: Ja
Garanti	Ett års begrenset garanti

Bestillingsinformasjon

Tilbehør	
CB421A	HP 64 MB DDR2 144-pinners SDRAM DIMM
CB422A	HP 128 MB DDR2 144-pinners SDRAM DIMM
CB423A	HP 256 MB DDR2 144-pinners SDRAM DIMM

Rekvisita	
Q7553A	HP LaserJet Q7553A svart tonerkassett med HP Smart Printing-teknologi 3000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752
Q7553X	HP LaserJet Q7553X svart tonerkassett med HP Smart Printing-teknologi 7000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752

Utskriftsmedier	
CHP110	HP kontorpapir 80 g/m ² – A4 / 210 x 297 mm / 500 ark
CHP810	HP resirkulert papir 80 g/m ² – A4 / 210 x 297 mm / 500 ark
CHP210	HP Printing Paper 80 g/m ² – A4 / 210 x 297 mm / 500 ark

Tilkobling	
C6518A	HP USB-kabel, 2m
C6520A	HP USB-kabel, 3 m

Service og kundestøtte	
H5471E	HP Care Pack, enhetsutskifting, 3 år
UD910E	HP Care Pack, utskifting neste arbeidsdag, 2 år
H5478E	HP Care Pack, respons på stedet neste arbeidsdag, 3 år
UD911E	HP Care Pack, respons på stedet neste arbeidsdag, 3 år
H2649PE	HP Care Pack, etter garantiperioden, respons på stedet neste arbeidsdag, 1 år
H5739PE	HP Care Pack, etter garantiperioden, enhetsutskifting, 1 år

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.no>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 09/07 4AA1-4462NOE

