



Aradığınız güç ve işlevsellikse, bu HP MFP, aradığınız cihaz demektir. Dakikada 26 sayfalık yüksek hız, tutarlı bir şekilde mükemmel baskı kalitesi, ağ oluşturma, yeni bir faks çözümü ve bir dizi ek özellik üretkenlikte daha fazla ilerleme anlamına gelir.

Yüksek yoğunlukta çok kopyalamalı/çok yazdırmalı işler oluştururken, zaman alan ve paradan tasarruf etmek için güçlü bir HP MFP'ye ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler ve daha büyük şirketlerdeki küçük çalışma ekipleri için ideal bir araçtır.

Çok yüksek yazdırma ve kopyalama hızı sağlayan yüksek performanslı bir HP MFP ile daha fazlasını elde edin.

Dakikada 26 sayfaya kadar yazdırma ve kopyalama hızıyla daha üretken olabilirsiniz. Beklemesiz Anında Açılma Teknolojisi sayesinde PowerSave modunda, 10 saniyeden kısa bir sürede ilk baskınız hazırken kopyalama işleri de hızlı bir şekilde başlar. Anında açılan LED aydınlatmalı çok derin odaklı CCD tarayıcı, ciltte görünür siyah çizgiler olmadan kaliteli görüntüleri, 3 boyutlu ve çift sayfalık yazıları çeker. Zorlu baskı işlerini HP PCL 5, HP PCL 6 ve HP postscript level 3 emülasyon yazıcı sürücülerıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Hızınıza yetişen bu tam özellikli HP MFP ile ihtiyacınız olan işlevselliğe erişin.

Özel alma ve FaxTel¹ ile 600 sayfaya kadar dijital saklama özelliği içeren bir faks çözümü ile iletişimi geliştirebilirsiniz. 500 yapraklık maksimum girdi kapasitesi² ile daha az müdahalenin tadını çıkarabilirsiniz. Kopya harmanlama, çift taraflı yazdırma, ve elektronik zımbalayıcı³ ile işler daha hızlı tamamlanır. Hızlı, güvenilir ağ ile kaynakları paylaşabilirsiniz. 450 MHz işlemci ve 320 MB'ye genişletilebilen 64 MB bellek sayesinde yazdırma işinin uygulamasına hızlı dönüş yaparak büyük, karmaşık işleri kolayca yönetebilirsiniz.

Kusursuz sonuçlar, kolay ve sorunsuz yazdırma için oldukça güvenilir olan bu HP MFP'ye güvenin.

Orijinal HP LaserJet kartuşlarda dahili olarak bulunan yetenek sayesinde kolay yazdırma ve tutarlı bir şekilde mükemmel sonuçlar almanın tadını çıkarabilirsiniz. HP Easy Printer Care Software 2.0⁴ ile en fazla 15 HP lazer cihazının sorunsuzca çalışmasını kolayca sağlayabilirsiniz. Windows Vista dahil çok sayıda işletim sistemi için genişletilmiş destek alabilirsiniz. HP'ye ait olmayan çözümlere erişim sağlayan USB 2.0 Yüksek Hızlı bağlantı noktası ile yazıcınızdan daha fazlasını elde edersiniz. Cihazla birlikte gelen Kensington Kilidi ile MFP'nizi çalınmaya karşı koruyabilirsiniz.

¹ FaxTel özelliğini kullanmak için bir ahize gerekir

² HP LaserJet M2727nf MFP standart olarak bir 250 yapraklık giriş tepsi ve ek bir 250 yapraklık tepsi seçeneği ile birlikte gelir (Q7556A) HP LaserJet M2727nfs MFP, standart olarak iki adet 250 yapraklık giriş tepsiyle birlikte gelir

³ Yalnızca HP LaserJet M2727nfs MFP'de bulunur

⁴ Program özellikleri ve piyasada bulunabilirlik ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir
Daha fazla bilgi için: www.hp.com/learn/suresupply adresini ziyaret edin.



HP LaserJet M2727nf MFP



HP LaserJet M2727nfs
MFP

Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	Siyah Beyaz Lazer			
Baskı hızı	26 dk/syf kadar. İlk sayfa çıkışı siyah: 10 sn.'den az Isınma süresi: daha az 38 sn Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.			
İşlemci	450 MHz. Motorola Coldfire® V5e			
Bellek	64 MB. Bir adet 144 pinli DDR2 DIMM yuvası yoluyla 320 MB'a genişletilebilir			
Baskı	Kalite	REt, HP FastRes, HP ProRes 1200, HP TrueRes		
	Çözünürlük	1200 x 1200 dpi'ye kadar		
	Yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 Emülasyonu		
	Ekonomik baskı	Economode baskı kalitesi ayarı, metinleri daha az tonerle basar; çift taraflı baskı ve N-up baskı (Kağıt tasarrufu yapar)		
	Yazı karakterleri/yazı tipleri	45 ad. ölçeklenebilir TrueType, 35 ad. Postscript		
	Baskı marjları (mm)	Üst: 4 mm. Sol: 4 mm. Sağ: 4 mm. Alt: 4 mm		
Faks	Modem hızı	33,6 Kbps (sayfa başına 3 saniye)		
	Telekom uyumluluğu	Telekom: ES 203.021, FCC Kısım 68, Sanayi Kanada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Meksika), PTC-200 (Yeni Zelanda), AS/ACIF S002: 2001 (Avustralya), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malezya), IG 0005-11 (Tayvan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Çin)		
	Faks belleği	600 sayfaya kadar		
	Faks çözünürlüğü	Standart: 203 x 98 dpi. Fine: 203 x 196 dpi. Superfine: 300 x 300 dpi (yarım ton yok)		
	Hızlı çevirme	En fazla 120 (119 grup tuşlama). 16		
Tarama	Türü	Masaüstü, ADF. Renkli tarama: Evet		
	Tarama çözünürlüğü	Optik: En fazla 1200 dpi. Geliştirilmiş: 19.200 dpi'ye kadar		
	Bit derinliği	24 bit		
	Gri Ölçeği Düzeyleri	256		
	İkili sürüm	TWIN uyumlu Sürüm 1.9		
	Taranabilir alan	Asgari ortam boyutu: Asgari yok. Maksimum ortam boyutu: 216 x 297 mm		
	Taranan öğeler için kenar boşlukları	Sol: 4. Üst: 4. Sağ: 4. Alt: 4		
Kopyalama	Kopyalama hızı	En fazla 26 cpm (düz tek sayfa, çok kopya, ADF kopyalama hızı en fazla 17,5 cpm)		
	Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi		
	Birden çok kopya	99'e kadar		
	Küçültme/Büyütme	%25-400		
Ortam kullanımı	Girdi:	Kapasite	Ağırlık	Boyut
	Tepsi 1	yaprak: 50, asetat: 10, zarf: 10	60 - 163 g/m ²	A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, DL, 16K, Kartpostal (JIS), Çift Kartpostal (JIS); 76 x 127 - 216 x 356 mm
	Tepsi 2	yaprak: 250	60 - 120 g/m ²	A5, B5, (JIS), A4; 148 x 210 - 216 x 356 mm
	Tepsi 3	yaprak: 250	60 - 120 g/m ²	A5, B5, (JIS), A4; 148 x 210 - 216 x 356 mm
	OBB	yaprak: 50	60 - 90 g/m ²	A4, A5, 127 x 127 - 216 x 381 mm
	Çıktı:	Yaprak: 125'e kadar. Zarf: 10'ye kadar. Saydam: 10'ye kadar		
	İki taraflı baskı:	Otomatik (standart)		

Sipariş bilgileri

CB532A	HP LaserJet M2727nf MFP, güç kabloları, HP LaserJet Q7553A Siyah Yazdırma Kartuşu, Başlangıç Kılavuzu, destek el ilanı, cihaz yazılımı ve elektronik Kullanıcı Kılavuzu içeren CD'ler, kontrol paneli çerçevesi, Readiris PRO metin algılama yazılımı, ADF giriş desteği, telefon kabloları
CB533A	HP LaserJet M2727nfs MFP HP LaserJet M2727nf MFP gibi, ek olarak zımbalayıcı ve ek 250 yapraklık giriş tepsi



Teknik özellikler

Ortam tipleri	Kağıt (mektupluk, renkli, kalın, antetli, ince, normal, basılı, delikli, geriye kazanılmış, pürüzlü), zarflar, saydamlar, etiketler, kartlar
Arabirim ve bağlanabilirlik	10/100Base-T Ethernet, Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 teknik özellikleriyle uyumlu). İsteğe Bağlı: Yok
İşletim sistemi uyumluluğu	Windows® 2000; Windows® Server 2003; Windows Vista™ için onaylı; Windows® XP Home; Windows® XP Media Center; Windows® XP Professional; Windows® XP Professional x64; Windows® XP Tablet PC; Mac OS X v10.3 veya üstü; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; □ RED HAT Linux 6.x veya üstü; □ □ SUSE Linux 6.x veya üstü; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC®); AIX 3.2.5 veya üstü; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Terminal Services. En yeni sürücüler http://www.hp.com adresinde mevcuttur
Ağ işletim sistemleri uyumluluğu	Yerleşik 10/100 Ethernet bağlantısı üzerinden TCP/IP temelli çözümleri destekler: Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ Ready, Windows Vista™-64; TCP/IP ile sadece 3.2, 4.2, 5.x, 6.x üzerinde Novell® NetWare NDPS Servisleri; HP Gateway (sadece TCP/IP raw) ve Novell® LPD ağ geçidi; Mac OS 10,3 veya üstü; Bonjour araştırması desteklenmektedir; □ RED HAT Linux 6.x veya üstü; □ □ SUSE Linux 6.x veya üstü; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (sadece SPARC® sistemler); IBM® AIX 3.2.5 veya üstü; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Windows® Terminal Services
Minimum sistem gereksinimleri	Windows® 2000, Windows® Server 2003: Pentium® II işlemci veya daha yükseği, 64 MB RAM, 250 MB sabit disk yeri, 16 bit renkli ekranlı SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 veya üstü (tam kurulum), CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası (yalnızca yazıcı sürücüsü, tarama sürücüsü); Windows® XP-32 Home, Windows® XP-32 Professional: Pentium® II işlemci (Pentium® III veya daha yükseği önerilir), 128 MB RAM, 250 MB sabit disk yeri, 16 bit renkli ekranlı SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 veya üstü (tam kurulum), CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası; Windows® XP-x64: Pentium® II işlemci (Pentium® III veya daha yükseği önerilir), 128 MB RAM, 250 MB sabit disk yeri, 16 bit renkli ekranlı SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 veya üstü (tam kurulum), CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası; Windows Vista™-32 Home, Windows Vista™-32 Professional: 1 GHz işlemci, 512 MB RAM, minimum sabit sürücü alanı için kullanım kılavuzuna bakın, 16 bit renkli ekranlı SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 veya üstü (tam kurulum), CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası; Windows Vista™-64: 1 GHz işlemci, 512 MB RAM, minimum sabit sürücü alanı için kullanım kılavuzuna bakın, 16 bit renkli ekranlı SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 veya üstü (tam kurulum), CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası. Mac OS X v10.3 veya üstü; G3 (500 MHz), G4, G5 veya Intel® işlemciler; 512 MB RAM; 100 MB sabit disk alanı; USB veya ağ bağlantı noktası; CD-ROM sürücüsü
Standart yazılım	HP Araç Kutusu FX, HP LaserJet Tarama, TWAIN 1.9 veya VIA tarayıcı sürücülerini, HP LaserJet Faks, HP Faks Kurma Sihirbazı, Readiris PRO metin tanıma yazılımı (diğer yazılımlarla birlikte yüklenmez; ayrıca yüklenmesi gerekir), yazıcı sürücülerini (HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emülasyonu), yükleyici/kaldırıcı, HP Director (Macintosh). Web'deki sürücüler: Yükleyici, yazdırma sürücülerini, HP Faks Gönderme, HP Tarama yazılımı, yönetim ve destek için HP Araç Kutusu FX, Readiris PRO metin algılama yazılımı, HP Yazılım Güncelleştirme, HP Web Jetadmin, Kurumsal Yükleyici
Kontrol paneli	2 satırlı LCD metin ekranı, alfa sayısal düğmeler, gezinme düğmeleri ve 3 LED (Kur, sol, gir, sağ, iptal), faks düğmeleri ve 1 LED (faksı başlat, telefon defteri, ses düzeyi, çözünürlük, yeniden ara, tek dokunuşlu tuşlar, geçiş), kopyalama düğmeleri ve 2 LED (kopyalamayı başlat, çift taraflı, küçült/büyüt, daha açık/daha koyu, harmanla, kalite, kağıt, kopya sayısı, geçerli ayarlar), 2 tarama düğmesi (taramayı başlat, tarama hedefi).
Güç	Gereksinimler: Girdi voltajı 110 - 127 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 4,5 amper; 220 - 240 VAC arası (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,6 amp. Tüketim: Maksimum 410 watt (etkin/yazdırırken), maksimum 410 watt (etkin/kopyalarken veya tararken), maksimum 13 watt (hazır/uykuda), maksimum 0,1 watt (kapalı)
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında: M2727nf: 500 x 406 x 457 mm; M2727nfs: 500 x 406 x 546 mm. Ambalajlı: M2727nf: 596 x 496 x 595 mm; M2727nfs: 596 x 496 x 785 mm
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında: M2727nf: 17,2 kg; M2727nfs: 20,5 kg. Ambalajlı: M2727nf: 22 kg; M2727nfs: 25,91 kg
Yazıcı yönetimi	HP Araç Kutusu FX, HP Web Jetadmin, dahili Web sunucusu (yalnızca Mac için)
Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 15 - 32,5° C. Önerilen çalıştırma sıcaklığı: 15 - 32,5° C. Çalıştırma nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem. Önerilen çalıştırma nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem. Depolama sıcaklığı: -20 - 40° C. Depolama nemi: % 0 - 95 RH. ISO 9296 uyarınca gürrütlü düzeyi: ses gücü: LwAd 6.4 B(A) (dakikada 27 sayfa yazdırırken), 6.9 B(A) (dakikada 27 sayfa hızında ADF kopyalama/yazdırma sırasında), sessiz (hazır). Ses basıncı: LpAm 50,4 dB(A) (etkin, basarken), 55,4 B(A) (etkin, fotokopi veya tarama sırasında)
Sertifikalar	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 - Sınıf B; EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Sınıf B 2/ICES-003, Baskı 3; GB9254-1998. Yasal standartlar: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (Sınıf 1 Lazer/LED Ürünü); GB4943-1995. ENERGY STAR: Evet
Garanti	1 yıllık sınırlı garanti

Sipariş bilgileri

Aksesuarlar	
CB421A	HP 64MB DDR2 144pin SDRAM DIMM
CB422A	HP 128MB DDR2 144pin SDRAM DIMM
CB423A	HP 256MB DDR2 144pin SDRAM DIMM
Sarf Malzemeleri	
Q7553A	Akıllı Baskı Teknolojili HP LaserJet Q7553A Siyah Baskı Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 3.000 standart sayfa
Q7553X	Akıllı Baskı Teknolojili HP LaserJet Q7553X Siyah Baskı Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 7.000 standart sayfa
Sarf malzemeleri	
CHP110	HP Ofis Kağıdı 80 g/m²A4/210 x 297 mm/500 ypr
CHP810	HP Geri Dönüştürülmüş Kağıt 80 g/m²A4/210 x 297 mm/500 ypr
CHP210	HP Baskı Kağıdı 80 g/m²A4/210 x 297 mm/500 ypr
Bağlanabilirlik	
C6518A	HP USB Kablosu, 2m
C6520A	HP USB Kablosu, 3m
Servis ve destek	
H5471E	HP Destek Paketi, Birim Değişikliği, 3 yıl
UD910E	HP Destek Paketi, Sonraki İş Günü Değişim, 2 yıl
H5478E	HP Destek Paketi, Sonraki İş Günü Yerinde yanıt, 3 yıl
UD911E	HP Destek Paketi, Sonraki İş Günü Yerinde yanıt, 3 yıl
H2649PE	HP Destek Paketi, Garanti Sonrası, Sonraki İş Günü Yerinde yanıt, 1 yıl
H5739PE	HP Destek Paketi, Garanti Sonrası, Birim Değişikliği, 1 yıl
Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin http://www.hp.com	

<http://www.hp.com/tr>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 09/07 4AA1-4462TR2

