

XPS 13 Plus 9320/XPS 9320

Installatie en specificaties



Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen

 **OPMERKING:** Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van het product.

 **WAARSCHUWING:** WAARSCHUWINGEN duiden potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertellen u hoe het probleem kan worden vermeden.

 **GEVAAR:** LET OP duidt het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

Hoofdstuk 1: Uw XPS 13 Plus 9320 instellen.....	4
Hoofdstuk 2: Weergaven van XPS 13 Plus 9320.....	6
Links.....	6
Rechts.....	6
Bovenzijde.....	7
Voorzijde.....	8
Onderzijde.....	9
Hoofdstuk 3: Specificaties van de XPS 13 Plus 9320.....	10
Afmetingen en gewicht.....	10
Processor.....	10
Chipset.....	11
Besturingssysteem.....	11
Geheugen.....	11
Externe poorten.....	11
Interne slots.....	12
Draadloze module.....	12
Audio.....	13
Storage.....	14
Toetsenbord.....	14
Camera.....	14
Touchpad.....	15
Voedingsadapter.....	15
Batterij.....	16
Beeldscherm.....	17
GPU - geïntegreerd.....	18
Bedienings- en storageomgeving.....	18
Hoofdstuk 4: Sneltoetsen voor het toetsenbord van XPS 13 Plus 9320.....	20
Hoofdstuk 5: Hulp verkrijgen en contact opnemen met Dell.....	21

Uw XPS 13 Plus 9320 instellen

OPMERKING: De afbeeldingen in dit document kunnen verschillen van uw computer; dit is afhankelijk van de configuratie die u hebt besteld.

1. Sluit de voedingsadapter aan en druk op de aan-uitknop.



OPMERKING: De batterij kan tijdens de verzending in de energiebesparingsmodus gaan om de batterijlading te sparen. Controleer of de voedingsadapter met de computer is verbonden wanneer u deze voor het eerst inschakelt.

2. Voltooi de installatie van Windows.

Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Het volgende wordt aangeraden door Dell bij het installeren:

- Maak verbinding met een netwerk voor Windows-updates.
 - OPMERKING:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voert u het wachtwoord voor toegang tot het draadloze netwerk in wanneer dit wordt gevraagd.
- Als u verbonden bent met internet, meldt u zich aan met een Microsoft-account of maakt u er een. Als u geen verbinding hebt met internet, maakt u een offline-account.
- Voer uw contactgegevens in het scherm **Support en bescherming** in.

3. Ga naar Dell apps en gebruik deze vanuit het menu Start in Windows (aanbevolen).

Tabel 1. Zoek naar Dell apps

Bronnen	Omschrijving
	Mijn Dell Gecentraliseerde locatie voor essentiële Dell applicaties, help-artikelen en andere belangrijke informatie over uw computer. Het geeft ook meldingen over de garantiestatus, aanbevolen accessoires en software-updates, indien beschikbaar.
	SupportAssist

Tabel 1. Zoek naar Dell apps (vervolg)

Bronnen	Omschrijving
	SupportAssist identificeert proactief en voorspellend hardware- en softwareproblemen op uw computer en automatiseert het betrokkenheidsproces met de technische support van Dell. Het verhelpt prestatie- en stabilisatieproblemen, voorkomt beveiligingsrisico's en controleert en detecteert hardwarefouten. Zie voor meer informatie de <i>gebruikershandleiding SupportAssist voor gebruikers van thuis-pc's</i> op www.dell.com/serviceabilitytools. Klik op SupportAssist en klik vervolgens op SupportAssist voor thuis-pc's.  OPMERKING: Klik in SupportAssist op de vervaldatum van de garantie om de garantie te verlengen of uw garantie te upgraden.
	Dell Update Hiermee wordt uw computer bijgewerkt met essentiële correcties en de meest recente apparaatdrivers zodra deze beschikbaar zijn. Voor meer informatie over het gebruik van Dell Update, zoekt u in de Knowledge Base-bron op www.dell.com/support.
	Dell Digital Delivery Download software die is gekocht, maar niet vooraf geïnstalleerd op uw computer. Voor meer informatie over het gebruik van Dell Digital Delivery, zoekt u in de Knowledge Base-resource op www.dell.com/support.

Weergaven van XPS 13 Plus 9320

Links



1. Thunderbolt 4 USB Type C-poort met voeding

Ondersteunt USB 4 Gen 3 Type-C, DisplayPort 2.0 en Thunderbolt 4 en stelt u ook in staat om verbinding te maken met een extern beeldscherm met behulp van een beeldschermadapter. Levert dataoverdrachtssnelheden tot 20 Gbps voor USB 4 Gen 3 en tot 40 Gbps voor Thunderbolt 4. Ondersteunt Power Delivery die hiermee in twee richtingen voeding tussen apparaten levert. Biedt een uitgangsvermogen tot 5 V/3 A dat sneller opladen mogelijk maakt.

OPMERKING: U kunt een Dell dockingstation op de Thunderbolt 4-poorten aansluiten. Raadpleeg het Knowledge Base-artikel 000124295 op www.dell.com/support voor meer informatie.

OPMERKING: Deze computer heeft twee Thunderbolt 4-poorten. Sluit de USB Type-C-voedingsadapter aan op één van de twee USB Type-C-poorten.

OPMERKING: Een adapter voor USB type-C naar DisplayPort (apart verkocht) is vereist om verbinding te maken met een DisplayPort-apparaat.

Rechts



1. Thunderbolt 4 USB Type C-poort met voeding

Ondersteunt USB 4 Gen 3 Type-C, DisplayPort 2.0 en Thunderbolt 4 en stelt u ook in staat om verbinding te maken met een extern beeldscherm met behulp van een beeldschermadapter. Levert dataoverdrachtssnelheden tot 20 Gbps voor USB 4 Gen 3 en tot 40 Gbps voor Thunderbolt 4. Ondersteunt Power Delivery die hiermee in twee richtingen voeding tussen apparaten levert. Biedt een uitgangsvermogen tot 5 V/3 A dat sneller opladen mogelijk maakt.

OPMERKING: U kunt een Dell dockingstation op de Thunderbolt 4-poorten aansluiten. Raadpleeg het Knowledge Base-artikel 000124295 op www.dell.com/support voor meer informatie.

OPMERKING: Deze computer heeft twee Thunderbolt 4-poorten. Sluit de USB Type-C-voedingsadapter aan op één van de twee USB Type-C-poorten.

OPMERKING: Een adapter voor USB type-C naar DisplayPort (apart verkocht) is vereist om verbinding te maken met een DisplayPort-apparaat.

Bovenzijde



1. Microfoons (2)

Deze bieden digitale geluidsinvoer voor geluidsopnamen, telefoongesprekken, enz.

OPMERKING: De microfoons zijn optioneel, afhankelijk van de bestelde configuratie.

2. Capacitief touchpaneel

Toont media- en beeldschermbedieningstoetsen of standaardfunctietoetsen, met de toetsen **esc** en **delete**.

Houd de toets **fn** op het fysieke toetsenbord ingedrukt om over te schakelen naar de volgende set toetsen.

Druk op de toets **fn** op het fysieke toetsenbord en de toets **esc** op het capacitief touchpaneel om over te schakelen naar de volgende set toetsen en de modus van het paneel te vergrendelen.

3. Aan/uit-knop met vingerafdruklezer

Druk op deze knop om de computer in te schakelen als deze is uitgeschakeld of in de slaapstand staat.

Wanneer de computer is ingeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop om de slaapstand in te schakelen; houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt om de computer geforceerd uit te zetten.

Plaats uw vinger op de aan-/uitknop om u aan te melden met de vingerafdruklezer.

OPMERKING: U kunt het gedrag van de aan/uit-knop aanpassen in Windows. Voor meer informatie zie *Me and My Dell* op support.dell.com/manuals.

4. Gebied voor rechtsklikken

Indrukken om met de rechtermuisknop te klikken.

5. Gebied voor linksklikken

Indrukken om met de linkermuisknop te klikken.

6. Haptisch touchpad

Beweeg uw vinger over de touchpad om de muisaanwijzer te verplaatsen. Tik voor een linkermuisklik en tik met twee vingers voor een rechtermuisklik.

7. Service-LED

De service-LED wordt gebruikt bij probleemoplossing door een Dell servicevertegenwoordiger. Het LED-lampje brandt oranje of wit.

Voorzijde



1. Infraroodzender

Zendt infraroodlicht uit, zodat de infraroodcamera diepte en beweging kan registreren.

OPMERKING: De infraroodzender is niet beschikbaar als de camera niet in de bestelde configuratie is opgenomen.

2. Infraroodcamera

Verbeterd de beveiliging wanneer de camera wordt gekoppeld met gezichtsherkenning van Windows Hello.

3. RGB- en infraroodcamera

Hiermee kunt u videochatten, foto's maken en video's in RGB en infrarood opnemen.

OPMERKING: De RGB- en infraroodcamera is optioneel, afhankelijk van de bestelde configuratie.

4. Statuslampje voor camera

Gaat branden wanneer de camera wordt gebruikt.

OPMERKING: Het statuslampje van de camera is niet beschikbaar als de camera niet in de bestelde configuratie is opgenomen.

5. Omgevingslichtsensor

De sensor detecteert het omgevingslicht en past de toetsenbordverlichting en de helderheid van het beeldscherm automatisch aan.

6. Infraroodzender

Zendt infraroodlicht uit, zodat de infraroodcamera diepte en beweging kan registreren.

OPMERKING: De infraroodzender is niet beschikbaar als de camera niet in de bestelde configuratie is opgenomen.

Onderzijde



1. Linkerluidspreker

Biedt audio-output.

2. Servicetaglabel

De Servicetag is een unieke alfanumerieke identifier door middel waarvan de servicetechnici van Dell de hardware-componenten van uw computer kunnen identificeren en toegang kunnen krijgen tot informatie over de garantie.

3. Rechterluidspreker

Biedt audio-output.

Specificaties van de XPS 13 Plus 9320

Afmetingen en gewicht

De volgende tabel bevat de hoogte, de breedte, de diepte en het gewicht van uw XPS 13 Plus 9320.

Tabel 2. Afmetingen en gewicht

Omschrijving	Waarden
Hoogte:	
Hoogte voorzijde	15,28 mm (0,60 inch)
Hoogte achterzijde	15,95 mm (0,63 inch)
Breedte	295,30 mm (11,63 inch)
Diepte	199,04 mm (7,84 inch)
Gewicht  OPMERKING: Het gewicht van uw computer kan verschillen; dit is afhankelijk van de bestelde configuratie en productievariabiliteit.	1,27 kg (2,80 lb)

Processor

De volgende tabel bevat de details van de processors die worden ondersteund door uw XPS 13 Plus 9320.

Tabel 3. Processor

Omschrijving	Optie één	Optie twee	Optie drie	Optie vier	Optie vijf
Processortype	12 ^e generatie Intel Core i5-1240P	12 ^e generatie Intel Core i7-1260P	12 ^e generatie Intel Core i5-1250P vPro	12 ^e generatie Intel Core i7-1270P vPro	12 ^e generatie Intel Core i7-1280P vPro
Processorwattage	28 W	28 W	28 W	28 W	28 W
Aantal processorcores	12	12	12	12	14
Aantal processorthreads	16	16	16	16	20
Processorsnelheid	Tot 4,4 GHz	Tot 4,7 GHz	Tot 4,4 GHz	Tot 4,8 GHz	Tot 4,8 GHz
Processorcache	12 MB	18 MB	12 MB	18 MB	24 MB
Geïntegreerde grafische kaart	Intel Iris X ^e grafische kaart	Intel Iris X ^e grafische kaart	Intel Iris X ^e grafische kaart	Intel Iris X ^e grafische kaart	Intel Iris X ^e grafische kaart

Chipset

De volgende tabel bevat de details van de chipset die wordt ondersteund door uw XPS 13 Plus 9320.

Tabel 4. Chipset

Beschrijving	Waarden
Chipset	Geïntegreerd in de processor
Processor	12 ^e generatie Intel Core i5/i7
DRAM-busbreedte	128-bits
Flash-EEPROM	64 MB
PCIe-bus	Tot Gen4

Besturingssysteem

Uw XPS 13 Plus 9320 ondersteunt de volgende besturingssystemen:

- Windows 11 Home, 64-bits
- Windows 11 Pro, 64-bits
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bits

Geheugen

De volgende tabel bevat de geheugenspecificaties van uw XPS 13 Plus 9320.

Tabel 5. Geheugenspecificaties

Omschrijving	Waarden
Geheugenslots	Geen geheugenslots  OPMERKING: Het geheugen is geïntegreerd op de systeemkaart
Geheugentype	LPDDR5
Geheugensnelheid	5200 MHz
Maximale geheugenconfiguratie	32 GB
Minimale geheugenconfiguratie	8 GB
Ondersteunde geheugenconfiguraties	• 8 GB, 4 x 2 GB, LPDDR5, 5200 MHz, dual channel • 16 GB, 4 x 4 GB, LPDDR5, 5200 MHz, dual channel • 32 GB, 4 x 8 GB, LPDDR5, 5200 MHz, dual channel

Externe poorten

De volgende tabel bevat de externe poorten van uw XPS 13 Plus 9320.

Tabel 6. Externe poorten

Omschrijving	Waarden
USB-poorten	Twee Thunderbolt 4 USB Type C-poorten met Power Delivery OPMERKING: Sluit de USB Type-C-voedingsadapter aan op één van de twee USB Type C-poorten. OPMERKING: U kunt een Dell dockingstation op deze poort aansluiten. Raadpleeg het Knowledge Base-artikel 000124295 op www.dell.com/support voor meer informatie.
Audiopoort	Twee Thunderbolt 4 USB Type C-poorten met Power Delivery OPMERKING: Een USB Type C naar AUX-adapter (los verkrijgbaar) is een ideale oplossing voor het aansluiten van uw computer op hoofdtelefoons, luidsprekers of een microfoon. De adapter beschikt ook over een USB C-poort met voeding.
Videopoort/-poorten	Twee Thunderbolt 4 USB Type C-poorten met Power Delivery OPMERKING: Een adapter voor USB type-C naar DisplayPort (apart verkocht) is vereist om verbinding te maken met een DisplayPort-apparaat.
Mediakaartlezer	Niet ondersteund
Voedingsadapterpoort	DC-IN via een van de twee Thunderbolt 4-USB Type C-poorten OPMERKING: U kunt een Dell dockingstation op deze poort aansluiten. Raadpleeg het Knowledge Base-artikel 000124295 op www.dell.com/support voor meer informatie.
Slot voor beveiligingskabel	Niet ondersteund

Interne slots

De volgende tabel geeft de interne slots weer van uw XPS 13 Plus 9320.

Tabel 7. Interne slots

Omschrijving	Waarden
M.2	Eén M.2-slot voor M.2 2230 of M.2 2280 SSD OPMERKING: Zoek in de Knowledge Base Resource op www.dell.com/support voor meer informatie over de kenmerken van de verschillende soorten M.2-kaarten.

Draadloze module

De volgende tabel bevat de specificaties van de WLAN-module (Wireless Local Area Network) die op uw XPS 13 Plus 9320 worden ondersteund.

Tabel 8. Specificaties van de draadloze module

Omschrijving	Waarden
Modelnummer	Intel AX211
Overdrachtssnelheid	Tot 2400 Mbps

Tabel 8. Specificaties van de draadloze module (vervolg)

Omschrijving	Waarden
Ondersteunde frequentiebanden	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz
Draadloze standaarden	• Wi-Fi 802.11a/b/g • Wifi 4 (Wifi 802.11n) • Wifi 5 (Wifi 802.11ac) • Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)
Versleuteling	• 64-bits/128-bits WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.2

Audio

De volgende tabel bevat de audiospecificaties van uw XPS 13 Plus 9320.

Tabel 9. Audiospecificaties

Omschrijving	Waarden				
Audiocontroller	USB-C digitale audio				
Stereoconversie	Ondersteund				
Interne audio-interface	SoundWire-interface				
Externe audio-interface	Twee Thunderbolt 4 USB Type C-poorten met Power Delivery  OPMERKING: Een USB Type C naar AUX-adapter (los verkrijgbaar) is een ideale oplossing voor het aansluiten van uw computer op hoofdtelefoons, luidsprekers of een microfoon. De adapter beschikt ook over een USB C-poort met voeding.				
Aantal luidsprekers	• Twee tweeter-luidsprekers • Twee wooferluidsprekers				
Interne luidsprekerversterker	Realtek ALC1319D				
Externe volumeregelaars	Sneltoetsenbediening voor het toetsenbord				
Luidsprekerweergave:					
	<table> <tr> <td>Gemiddelde luidsprekeruitvoer</td><td> • 2 W + 2 W (tweeter) • 2 W + 2 W (woofer) </td></tr> <tr> <td>Piekuitvoer van de luidspreker</td><td> • 2,5 W + 2,5 W (tweeter) • 2,5 W + 2,5 W (woofer) </td></tr> </table>	Gemiddelde luidsprekeruitvoer	• 2 W + 2 W (tweeter) • 2 W + 2 W (woofer)	Piekuitvoer van de luidspreker	• 2,5 W + 2,5 W (tweeter) • 2,5 W + 2,5 W (woofer)
Gemiddelde luidsprekeruitvoer	• 2 W + 2 W (tweeter) • 2 W + 2 W (woofer)				
Piekuitvoer van de luidspreker	• 2,5 W + 2,5 W (tweeter) • 2,5 W + 2,5 W (woofer)				
Subwoofer-uitgang	Niet ondersteund				
Microfoon	Dual digital array-microfoons				

Storage

In dit gedeelte vindt u de opties voor storage op uw XPS 13 Plus 9320.

Uw XPS 13 Plus 9320 ondersteunt één M.2 2230 of M.2 2280 SSD.

Tabel 10. Storagespecificaties

Storagetype	Interfacetype	Capaciteit
M.2 2230 SSD	PCIe Gen3 x4 NVMe, tot 32 Gbps	256 GB
M.2 2280, SSD (zelfversleutelende schijf)	PCIe Gen3 x4 NVMe, tot 32 Gbps	512 GB
M.2 2230 SSD	PCIe Gen4 x4 NVMe, tot 64 Gbps	256 GB
M.2 2280 SSD	PCIe Gen4 x4 NVMe, tot 64 Gbps	Tot 2 TB
M.2 2280, SSD (zelfversleutelende schijf)	PCIe Gen4 x4 NVMe, tot 64 Gbps	512 GB

Toetsenbord

De volgende tabel bevat de specificaties van het toetsenbord van uw XPS 13 Plus 9320.

Tabel 11. Toetsenbordspecificaties

Omschrijving	Waarden
Type toetsenbord	Standaardtoetsenbord met achtergrondverlichting i OPMERKING: De bovenste rij van het toetsenbord is een capacitef touchpanel. Het kan standaard functieknoppen of media- en beeldschermbedieningsknoppen weergeven.
Toetsenbordindeling	QWERTY
Aantal toetsen	• Verenigde Staten en Canada: 64 toetsen • Verenigd Koninkrijk: 65 toetsen • Japan: 68 toetsen
Toetsenbordformaat	X = 19,05 mm toetspitch Y = 18,05 mm toetspitch
Sneltoetsen voor het toetsenbord	Op sommige toetsen op het toetsenbord staan twee symbolen. Deze toetsen kunnen worden gebruikt om andere tekens te typen of om secundaire functies uit te voeren. Druk op Shift en de gewenste toets om het andere teken in te voeren. Druk op Fn en de gewenste toets om secundaire functies uit te voeren. i OPMERKING: U kunt het primaire gedrag van de functietoetsen (F1-F12) wijzigen door Werking functietoets te wijzigen in het BIOS-setupprogramma.

Camera

De volgende tabel bevat de specificaties van de camera van uw XPS 13 Plus 9320.

Tabel 12. Specificaties camera

Omschrijving		Waarden
Aantal camera's		Twee
Type camera		• HD RGB-camera • IR-camera
Cameralocatie		Voorzijde
Type camerasensor		CMOS-sensor-technologie
Cameraresolutie:		
	Stilstaande beelden	0,92 megapixels
	Video	1280 x 720 bij 30 fps
Resolutie infraroodcamera:		
	Stilstaande beelden	0,25 megapixel
	Video	640 x 400 bij 30 fps
Diagonale kijkhoek:		
	Camera	75,8 graden
	Infraroodcamera	75,8 graden

Touchpad

De volgende tabel bevat de specificaties van de touchpad van uw XPS 13 Plus 9320.

Tabel 13. Specificaties touchpad

Omschrijving		Waarden
Touchpad-resolutie:		
	Horizontaal	1300
	Verticaal	722
Afmetingen van touchpad:		
	Horizontaal	112,30 mm (4,42 inch)
	Verticaal	64,15 mm (2,53 inch)
Touchpadbewegingen		Voor meer informatie over touchpadbewegingen die in Windows beschikbaar zijn, raadpleeg het Microsoft Knowledge Base-artikel op support.microsoft.com .

Voedingsadapter

De volgende tabel bevat de voedingsadapterspecificaties van uw XPS 13 Plus 9320.

Tabel 14. Specificaties voedingsadapter

Omschrijving		Waarden
Type		60 W (USB Type-C)
Voedingsadapterdimensies:		
	Hoogte	65,99 mm
	Breedte	21,99 mm
	Diepte	54,99 mm
Ingangsspanning		100 V wisselstroom – 240 V wisselstroom
Ingangsfrequentie		50 Hz – 60 Hz
Ingangsstroom (maximum)		1,7 A
Uitgangsstroom (continu)		3 A
Nominale uitgangsspanning		• 20 V gelijkstroom • 15 V gelijkstroom • 9 V gelijkstroom • 5 V gelijkstroom
Temperatuurbereik:		
	Operationeel	0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)
	Storage	-20 °C tot 70 °C (-4 °F tot 158 °F)
 WAARSCHUWING: De gebruikstemperatuur en opslagtemperatuur kunnen verschillen per onderdeel, dus het gebruik of opslag van het apparaat buiten dit bereik kan van invloed zijn op de prestaties van specifieke onderdelen.		

Batterij

De volgende tabel bevat de specificaties van de batterij van uw XPS 13 Plus 9320.

Tabel 15. Batterijspecificaties

Omschrijving		Waarden
Type batterij		3-cels, 55 Wh 'slimme' lithium-ionbatterij
Batterijspanning		11,55 V GELIJKSTROOM
Gewicht van de batterij (maximum)		0,219 kg (0,483 lb)
Afmetingen van de batterij:		
	Hoogte	238,40 mm (9,39 inch)
	Breedte	4,86 mm (0,19 inch)
	Diepte	97,41 mm (3,84 inch)
Temperatuurbereik:		
	Operationeel	0 °C tot 65 °C (32 °F tot 149 °F)

Tabel 15. Batterijspecificaties (vervolg)

Omschrijving		Waarden
	Storage	-20 °C tot 65 °C (-4 °F tot 149 °F)
Werkduur van de batterij		Hangt af van de werkomstandigheden en kan aanzienlijk worden verkort onder bepaalde energie-intensieve omstandigheden.
Oplaadtijd van de batterij (ongeveer) i OPMERKING: Beheer de oplaadtijd, duur, begin- en eindtijd enzovoort met behulp van de Dell Power Manager applicatie. Zie <i>Me and My Dell</i> op www.dell.com voor meer informatie over de Dell Power Manager.		3 uur (wanneer de computer is uitgeschakeld)
Knoopbatterij		Niet van toepassing
⚠ WAARSCHUWING: De gebruikstemperatuur en opslagtemperatuur kunnen verschillen per onderdeel, dus het gebruik of opslag van het apparaat buiten dit bereik kan van invloed zijn op de prestaties van specifieke onderdelen.		
⚠ WAARSCHUWING: Dell beveelt aan dat u de batterij regelmatig oplaadt voor optimaal energieverbruik. Als uw batterij helemaal leeg is, sluit u de voedingsadapter aan, schakelt u de computer in en start u de computer opnieuw op om het energieverbruik te verminderen.		

Beeldscherm

De volgende tabel bevat de beeldschermspecificaties van uw XPS 13 Plus 9320.

Tabel 16. Beeldschermspecificaties

Omschrijving		Optie één	Optie twee	Optie drie	Optie vier
Type beeldscherm		Ultra High Definition (UHD+), Eyesafe weergave met weinig blauw licht-technologie	Full High Definition (FHD+), Eyesafe weergave met weinig blauw licht-technologie	Full High Definition (FHD+), Eyesafe weergave met weinig blauw licht-technologie	3.5K Organic Light Emitting Diode (OLED), Eyesafe weergave met weinig blauw licht-technologie
Technologie beeldschermdeelvenster		Brede kijkhoek (WVA)	Brede kijkhoek (WVA)	Brede kijkhoek (WVA)	Brede kijkhoek (WVA)
Afmetingen van het beeldschermdeelvenster (actief gebied):					
	Hoogte	288 mm (11,34 inch)	288 mm (11,34 inch)	288 mm (11,34 inch)	288 mm (11,34 inch)
	Breedte	180 mm (7,09 inch)	180 mm (7,09 inch)	180 mm (7,09 inch)	180 mm (7,09 inch)
	Diagonaal	339,60 mm (13,37 inch)	339,60 mm (13,37 inch)	339,60 mm (13,37 inch)	339,60 mm (13,37 inch)
Standaardresolutie van het beeldschermdeelvenster		3840 x 2400	1.920 x 1.200	1.920 x 1.200	3456 x 2160
Helderheid (typisch voorbeeld)		500 nits	500 nits	500 nits	400 nits
Megapixels		9,216	2,304	2,304	7.464
Kleurengamma		DCI-P3 90%	sRGB 100%	sRGB 100%	DCI-P3 100%

Tabel 16. Beeldschermspecificaties (vervolg)

Omschrijving	Optie één	Optie twee	Optie drie	Optie vier
Pixels per inch (PPI)	338,67	169,3	169,3	304
Contrastverhouding (standaard)	1650:1	2000:1	2000:1	1000000:1
Reactietijd (min.)	35 ms	35 ms	35 ms	2 ms
Vernieuwingsfrequentie	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horizontale kijkhoek	+/- 85 graden	+/- 85 graden	+/- 85 graden	+/- 85 graden
Verticale kijkhoek	+/- 85 graden	+/- 85 graden	+/- 85 graden	+/- 85 graden
Pixelpitch	0,075 mm	0,150 mm	0,150 mm	0,083 mm
Energieverbruik (maximaal)	5,01 W	2,15 W	2,53 W	7 W
Antireflectie vs. antireflecterend	Antireflecterend	Antireflectie	Antireflecterend	Antireflecterend
Aanraakopties	Ja	Nee	Ja	Ja

GPU - geïntegreerd

De volgende tabel bevat de specificaties van de geïntegreerde grafische processor (GPU) die wordt ondersteund door uw XPS 13 Plus 9320.

Tabel 17. GPU - geïntegreerd

Controller	Geheugengrootte	Processor
Intel Iris Xe grafische kaart	Gedeeld systeemgeheugen	12 ^e generatie Intel Core i5/i7

Bedienings- en storageomgeving

Deze tabel bevat de specificaties voor het besturingssysteem en de storage van uw XPS 13 Plus 9320.

Luchtcontaminatieniveau: G1 zoals gedefinieerd door ISA-S71.04-1985

Tabel 18. Computeromgeving

Omschrijving	Operationeel	Storage
Temperatuurbereik	0°C tot 35°C (32°F tot 95°F)	-40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F)
Relatieve vochtigheid (maximum)	10% tot 90% (niet-condenserend)	0% tot 95% (niet-condenserend)
Trilling (maximaal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Schokken (maximaal)	110 G†	160 G†
Bereik hoogte	-15,2 m tot 3048 m (-49,87 ft tot 10.000 ft)	-15,2 m tot 10668 m (-49,87 ft tot 35.000 ft)

 **WAARSCHUWING:** De gebruikstemperatuur en opslagtemperatuur kunnen verschillen per onderdeel, dus het gebruik of opslag van het apparaat buiten dit bereik kan van invloed zijn op de prestaties van specifieke onderdelen.

* Gemeten met een willekeurig trillingsspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst.

† gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms.

Sneltoetsen voor het toetsenbord van XPS 13 Plus 9320

OPMERKING: De tekens op het toetsenbord kunnen verschillen, afhankelijk van de taalconfiguratie van het toetsenbord. De toetsen die worden gebruikt voor snelkoppelingen blijven in alle taalconfiguraties gelijk.

Op sommige toetsen op het toetsenbord staan twee symbolen. Deze toetsen kunnen worden gebruikt om andere tekens te typen of om secundaire functies uit te voeren. Het symbool dat wordt weergegeven op het onderste deel van de toets verwijst naar het teken dat wordt getypt wanneer de toets wordt ingedrukt. Als u de toets samen met **shift** indrukt, typt u het symbool dat in het bovenste deel van de toets is weergegeven. Als u bijvoorbeeld **2** indrukt, wordt **2** getypt. Als u op **Shift + 2** drukt, wordt **@** getypt.

De bovenste rij van het toetsenbord is een capacitief touchpaneel. De mechanische toets **fn** schakelt tussen de toetsen **F1-F12** en toetsen voor multimediasbediening. Als u de toets **fn** loslaat, gaat u terug naar de vorige modus.

Als u op de toets **fn** drukt en de toets **esc** indrukt, wordt de 'modus' van het capacitieve touchpaneel vergrendeld. Als de computer opnieuw wordt gestart, is de standaardmodus de laatste modus die door de gebruiker is ingesteld voordat de computer opnieuw is gestart.

De toets **fn** wordt ook gebruikt met geselecteerde toetsen op het toetsenbord om andere secundaire functies aan te roepen.

Tabel 19. Lijst met sneltoetsen voor het toetsenbord

Functietoets	Gedrag
fn	Schakelen tussen modi van het capacitief touchpaneel
fn + B	Pauzeren
fn + S	Vergrendeling van schuifknop in-/uitschakelen
fn + R	Systeemaanvraag
fn + ctrl + B	Break
fn + esc	Vergrendel de modus van het capacitief touchpaneel
fn + pijl naar links	Home
fn + pijl naar rechts	Einde

Hulp verkrijgen en contact opnemen met Dell

Bronnen voor zelfhulp

U kunt informatie en hulp voor producten en services van Dell krijgen door middel van deze bronnen voor zelfhulp.

Tabel 20. Bronnen voor zelfhulp

Bronnen voor zelfhulp	Bronlocatie
Informatie over producten en services van Dell	www.dell.com
Mijn Dell app	
Tips	
Contact opnemen met de ondersteuning	In Windows Zoeken typt u <code>Contact Support</code> en drukt u op Enter.
Online help voor besturingssysteem	www.dell.com/support/windows
Toegang krijgen tot de beste oplossingen, diagnostische gegevens, drivers en downloads en meer informatie over uw computer via video's, handleidingen en documenten.	Het servicetag of de Express-servicecode van uw Dell computer bieden een unieke identificatiemethode. Om relevante ondersteuningsbronnen voor uw Dell computer te bekijken, kunt u het beste de servicetag of Express-servicecode invoeren op www.dell.com/support. Voor meer informatie over het vinden van de servicetag voor uw computer raadpleegt u Zoek de servicetag voor uw computer.
Knowledge Base-artikelen van Dell voor allerlei computerproblemen	1. Ga naar www.dell.com/support. 2. Selecteer op de menubalk boven aan de ondersteuningspagina de optie Support > Knowledge Base. 3. Typ in het zoekveld op de pagina Knowledge Base het trefwoord, onderwerp of modelnummer en klik of tik dan op het zoekpictogram om de gerelateerde artikelen weer te geven.

Contact opnemen met Dell

Ga naar www.dell.com/contactdell als u contact wilt opnemen met Dell voor verkoop, technische support of aan de klantenservice gerelateerde zaken.

 **OPMERKING:** De beschikbaarheid hiervan verschilt per land/regio en product. Sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land/regio.

 **OPMERKING:** Wanneer u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u de contactgegevens vinden over uw aankoopfactuur, de verzendbrief, de rekening of in uw Dell productcatalogus.