

HyperX ProCast-mikrofon

KONDENSATORMIKROFON I DEN PROFESSIONELLE KLASSE.

HyperX ProCast er en kondensatormikrofon i den professionelle klasse med en XLR-forbindelse¹, som er skabt til dem, der lever af sin stemme. Få flere detaljer med i dine optagelser takket være den hjerteformede guldfarvede membran og store kondensatorkapsel. ProCasts' medfølgende stødabsorberende beslag og HyperX Shield-popfilter, som er nemt at sætte på, arbejder sammen for at formindske uønsket rumlen og poppende lyde, når du optager. Den har også et 80 Hz high-pass-filter, som kan skiftes, og -10 dB PAD, som yderligere sikrer, at dine optagelser bliver nøjagtigt, som du vil have dem, i en lang række scenarier. Den stilfulde ProCast understøtter 3/8"- og 5/8"-gevind, så den passer til stort set alle arme og fødder, så det er nemt for dig få mere ud af streaming og optagelse.



Primære egenskaber

Stor kondensator, der sikrer udsøgt lyd

ProCasts design gør det muligt for dig at opnå flere højfrekvensdetaljer sammenlignet med plastikmagnet mikrofoner og dynamiske mikrofoner, og du får forbedret ydeevne ved lavfrekvens ved hjælp af mindre diaphragmakondensatorer.

XLR-tilslutning i den professionelle klasse

ProCast kræver 48 V fantomeffekt, så derfor skal den tilsluttes via XLR-kabel til professionelle grænseflader eller forforstærkere, inden du begynder at optage.²

Indbygget stødabsorberende beslag med anti-vibration

Isoler mikrofonen og undertryk lyden af utilsigtede rumlen og bumlen med den elastiske suspension.

Kompatibel med de fleste mikrofonstativer eller bom-arme

Den alsidige mikrofon passer til installationer med 3/8"- og 5/8"-gevind, så den kan monteres på de fleste mikrofonstativer eller svingarme.

Cardioidt, polært mønster til solooptagelse

Det cardioide polærmønster koncentrerer lyden foran mikrofonen, hvilket gør den perfekt til voiceovers, streaming, tale, podcast eller andre enkeltkilde lydoptagelser.

Aftageligt HyperX Shield-popfilter i metal medfølger.

Du skal blot sætte HyperX Shield til det medfølgende ProCasts stødabsorbering for at filtrere støj fra lukkelyde, der stammer fra p-lyde, fra.

Finjuster dine lydoptagelser

ProCasts 80 Hz-filter, der kan skiftes ud, medvirker til at reducere frekvenser i den lave ende, som f.eks. rumlen og vibrationer. Den passive dæmpning gør det muligt for mikrofonen at klare højt lydtryk fra lydkilder.

Løjnefaldende design

Det elegante og enestående HyperX-design er en kombination af form og funktion, der gør ProCast mindst lige så elegant, som den er praktisk.



Produktnavne

Produkt navn: HyperX ProCast-mikrofon

Produkt numre

Produkt nummer: 699Z0AA

Garanti

Producent garanti: 2 år

Forekomster

Primære produkt farve: Sort

Batteri og strømforsyning

Impedans: Udgangsimpedans: 16 Ω

Kassens indhold

Pakkens indhold: Kondensatormikrofon, HyperX Shield-popfilter, monteringsadapter, startvejledning

Kompatibilitet

Kompatibilitetserklæring: XLR

Forbindelse og kommunikation

USB-specifikation: Balanceret XLR-han med tre ben

Mål

Højde (metrisk): 209 mm
Bredde (metrisk): 102 mm
Længde (metrisk): 134 mm

Multimedie- og inputenheder

Forbindelsestype: Balanceret XLR-han med tre ben
Polært mønster: Kardioid
Signal-støj forhold: 75 dB
Frekvensområde (mikrofon): 20 Hz - 20 kHz
Følsomhed (mikrofon): -38 ± 3 dBV (1 V/Pa at 1 kHz)
Støj (RMS) (mikrofon): -118 dBV (A-vægtning) B65
Element til Boom-mikrofon: Guldfarvet, udvendigt polariseret kondensator

Vægt

Vægt (metrisk): 376 g
Bemærkning om vægt (metrisk): Vægt (stødabsorbering og popfilter): 127 g – Samlet vægt: 503 g

FODNOTER, MEDDELELSER

¹ Grænseflade, for-forstærker, XLR-kabel og boom-arm/mikrofonholder medfølger ikke.

² Vi anbefaler en grænseflade med mindst 60 dB forstærkning