

Mikrofon HyperX ProCast

PROFESIONÁLNÍ KONDENZÁTOROVÝ MIKROFON.

HyperX ProCast je profesionální kondenzátorový mikrofon s XLR připojením¹ navržený pro lidi, kteří se žijí svým hlasem. Zachytí v nahrávkách více detailů díky kardioidní kondenzátorové kapsli s velkou pozlacenou membránou. Antivibrační odpružený držák mikrofonu ProCast a nacvakávací pop filtr HyperX Shield společně pomáhají snižovat nežádoucí dunění a praskání v nahrávkách. Mikrofon navíc disponuje přepínatelným 80Hz vysokopásmovým filtrem a funkcí -10dB PAD, které zajistí precizní nahrávání v rozmanitých podmínkách. Díky podpoře 3/8" a 5/8" závitů je stylový mikrofon ProCast kompatibilní s většinou ramen a stojanů. Představuje tak ideální způsob, jak pozvednout streamování nebo nahrávání na novou úroveň.



Klíčové funkce

Velký kondenzátorový mikrofon pro špičkový zvuk

Konstrukce ProCast umožňuje lepší zachycení vysokofrekvenčních detailů ve srovnání s elektretovými a dynamickými mikrofony a lepší nízkofrekvenční výkon oproti menším membránovým kondenzátorovým mikrofonom.

Připojení XLR na profesionální úrovni

ProCast vyžaduje 48V fantomové napájení a je nutné ho proto před zahájením záznamu připojit pomocí XLR kabelu k profesionálnímu rozhraní nebo předzesilovačům.²

Integrovaný antivibrační odpružený držák

Pružný lankový závěs zajišťuje izolaci mikrofonu a potlačení zvuku neúmyslných otřesů a nárazů.

Kompatibilní s většinou ramen a stojanů pro mikrofon

Všestranný mikrofon a adaptér mají 3/8" a 5/8" závity a jsou kompatibilní s většinou stojanů a ramen pro mikrofony.

Kardioidní směrová charakteristika pro sólové nahrávání

Kardioidní směrová charakteristika zdůrazňuje zvuky před mikrofonem, takže je ideální pro mluvený komentář, streamování, vokály, podcasty nebo jiné zvukové záznamy z jednoho zdroje.

Včetně odnímatelného kovového pop filtru HyperX Shield

HyperX Shield stačí přicvaknout k přiloženému antivibračnímu držáku mikrofonu ProCast a odfiltruješ veškeré plozivní zvuky, které vznikají při vyslovování písmene p.

Dolad' zvukové záznamy k dokonalosti

Přepínatelný 80Hz filtr mikrofonu ProCast pomáhá snižovat nechtěné nízké frekvence, jako je dunění a vibrace. Pasivní útlum umožňuje mikrofonu zvládnout zdroje zvuku s vysokou hladinou akustického tlaku.

Ohromující profesionální design

Elegantní, jedinečný design HyperX dokonale spojuje formu a funkci. Mikrofon ProCast je tak stejně stylový, jako je praktický.



Názvy produktů	Název produktu: Mikrofon HyperX ProCast
Číslo produktu	Produktové číslo: 699Z0AA
Záruka	Záruka výrobce: 2 roky
Vzhled	Primární barva produktu: Černá
Baterie a napájení	Impedance: Výstupní impedance: 16 0
Obsah krabice	Obsah balení: Kondenzátorový mikrofon, pop filtr HyperX Shield, adaptér držáku, úvodní příručka
Kompatibilita	Prohlášení o kompatibilitě: XLR
Připojitelnost a komunikace	Specifikace USB: Vyvážený 3kolíkový konektor XLR
Rozměry	Výška (metrické jednotky): 209mm Šířka (metrické jednotky): 102mm Délka (metrické jednotky): 134 mm
Multimediální a vstupní zařízení	Typ připojení: Vyvážený 3kolíkový konektor XLR Polární vzor: Kardioidní Poměr signálu k šumu: 75 dB Frekvenční odezva (mikrofon): 20Hz až 20 kHz Citlivost (mikrofon): -38 ±3 dBV (1 V/Pa při 1 kHz) Hluk (RMS) (mikrofon): -118 dBV (škála A) B65 Prvek mikrofonu Boom: Pozlacený, externě polarizovaný kondenzátor
Hmotnosti	Hmotnost (metrická): 376g Poznámka k hmotnosti (metrické jednotky): Hmotnost (odpružený držák a pop filtr): 127 g – Celková hmotnost: 503 g

POZNÁMKY POD ČAROU SE ZPRÁVAMI

¹ Rozhraní, předzesilovač, kabel XLR a rameno/stojan pro mikrofon nejsou součástí balení.

² Doporučujeme používat rozhraní nabízející zesílení alespoň 60 dB.