

HyperX ProCast -mikrofoni

AMMATTITASON KONDENSAATTORIMIKROFONI.

HyperX ProCast on ammattitasoinen kondensaattorimikrofoni XLR-liitännällä.¹ Se tehtiin heille, jotka hankkivat elantonsa äänellään. Ikuista tallennuksiisi enemmän yksityiskohtia kardioidisuuntakuvoisen kultasputteroidun suurikalvoisen kondensaattorikapselin avulla. ProCastin mukana tuleva tärinää vaimentava pidike ja mikrofoniin kiinni napsautettava HyperX Shield -pop-suodatin yhdessä vähentävät äänitteiden ei-toivottua ryminää ja häiritseviä klusiileja. Siinä on myös päälle kytkettävä 80 hertsin ylipäästösuodatin ja -10 dB:n PAD, jotka varmistavat edelleen, että tallennat vain sen mitä haluat eri tilanteissa. Tyylikkäässä ProCastissa on tuki 3/8 ja 5/8 tuuman kierteille, joten se sopii useimpiin mikrofonivarsiiin ja -telineisiin. Siten se on helppo keino nostaa lähetyksesi tai tallennuskalustosi seuraavalle tasolle.



Tärkeimmät ominaisuudet

Suuri kondensaattori tarjoaa erinomaisen äänenlaadun

ProCastin muotoilu parantaa korkeita taajuuksia verrattuna elektreetti- ja dynaamisiin mikrofoneihin ja mahdollistaa paremmat matalat taajuudet verrattuna pienemmän kalvon kondensaattorimikrofoneihin.

Ammattitason XLR-liitin

ProCast edellyttää 48 voltin haamuvirtaa, joten kytke se XLR-kaapelilla ammattitasoisiin liitäntöihin tai esivahvistimiin, jotta voit aloittaa tallennuksen.

Kiinteä tärinää vaimentava pidike

Eristä mikrofoni ja tukahduta tahattomien tärinöiden ja kolahdusten tuottama melu joustavalla köysiripustuksella.

Yhteensopiva useimpien tukivarsien ja mikrofonielineiden kanssa

Monipuolinen mikrofoni ja sovitin sopivat 3/8 tuuman ja 5/8 tuuman kierteisiin, joten se on yhteensopiva useimpien mikrofonielineiden tai tukivarsien kanssa.

Kardioidisuuntakuvio äänittämiseen yksin

Kardioidisuuntakuvio korostaa ääniä mikrofoniin edessä, joten se sopii täydellisesti selostuksiin, striimaamiseen, lauluun, podcasteihin tai muihin yhden äänilähteen äänityksiin.

Pakkaus sisältää irrotettavan metallisen HyperX Shield -pop-suodattimen

Napsauta HyperX Shield kiinni ProCastin mukana tulevaan vaimennuspidikkeeseen suodattaaksesi pois häiritsevät klusiilit, jotka syntyvät p-äänteistä.

Hienosäädä äänitteitäsi

ProCastin vaihdettava 80 Hz:n suodatin auttaa vähentämään ei-toivottuja matalia taajuuksia, kuten ryminää ja tärinää. Passiivisen vaimennuksen ansiosta mikrofoni pystyy käsittämään korkean äänenpaineen äänilähteitä.

Upea ammattimainen muotoilu

Tässä tyylikkäässä HyperX-muotoilussa yhdistyvät tyyli ja käytännöllisyys – ProCast on yhtä elegantti kuin käytännöllinenkin.



Tuotenimet	Tuotenimi: HyperX ProCast -mikrofoni
Tuotenumerot	Tuotenumero: 699Z0AA
Takuu	Valmistajan takuu: 2 vuotta
Ulkoasu	Tuotteen ensisijainen väri: Musta
Akku ja virta	Impedanssi: Lähtöimpedanssi: 16 Ω
Laatikon sisältö	Pakkauksen sisältö: Kondensaattorimikrofoni, HyperX Shield -pop-suodatin, asennussovitin, pikaopas
Yhteensopivuus	Yhteensopivuuslausunto: XLR
Liitettävyys ja tietoliikenne	USB:n määrittäminen: Tasapainotettu 3-nastainen XLR-urosliitin
Mitat	Korkeus (metriä): 209 mm Leveys (metriä): 102 mm Pituus (metriä): 134 mm
Multimedia- ja syöttölaitteet	Yhteyden tyyppi: Tasapainotettu 3-nastainen XLR-urosliitin Polaarinen kuvio: Herttasuuntakuvio Signaali-kohinasuhde: 75 dB Taajuusvaste (mikrofoni): 20 Hz–20 kHz Herkkyys (mikrofoni): -38 ± 3 dBV (1V/Pa at 1kHz) Melu (tehollisarvo; mikrofoni): -118dBV (A-painotus) B65 Puomimikrofonin elementti: Kultasputteroitu ulkoisesti polarisoitu kondensaattori
Painot	Paino (grammamitalla): 376 g Painon huomautus (grammamitalla): Paino (vaimennuspidike ja pop-suodatin): 127 g – Paino yhteensä: 503 g

VIESTINNÄN ALAVIITTEET

¹ Käyttöliittymä, esivahvistus, XLR-kaapeli ja tukivarsi/mikrofoniteline eivät sisälly pakkaukseen.

² Suosittelemme liitäntää, jonka vahvistus on vähintään 60 dB.