

HyperX ProCast-mikrofon

KONDENSATORMIKROFON I PROFESSIONELL KLASS.

HyperX ProCast är en kondensatormikrofon i professionell klass med en XLR-anslutning¹ som är designad för de som försörjer sig på sin röst. Registrera fler detaljer i inspelningarna tack vare det guldpläterade stora kardioidmembranet med kondensatorkapsel. ProCasts antivibrationsfäste och HyperX Shield-sprakfilter som ingår arbetar tillsammans för att hjälpa till att reducera oönskade ljud och sprak i inspelningarna. Den har även ett aktiverbart högpasfilter på 80 Hz och -10 dB PAD vilket ytterligare säkerställer att bara det du vill spelas in över en mängd olika scenarier. Med stöd för gängor på 3/8 tum och 5/8 tum är den eleganta ProCast kompatibel med de flesta armar och stativ vilket gör den till ett enkelt sätt att ta både streaming- och inspelningsuppsättningar till nästa nivå.



Huvudfunktioner

Stor kondensator för fantastisk ljudprestanda

ProCasts design skapar bättre högfrekventa detaljer jämfört med elektret- och dynamiska mikrofoner samt förbättrad lågfrekvent prestanda jämfört med mindre membrankondensatorer.

XLR-anslutning i professionell klass

ProCast kräver 48 V fantommatning. Anslut den därför via en XLR-kabel till professionella gränssnitt eller förstärkare för att påbörja inspelningen.²

Vibrationsdämpande fäste

Isolera mikrofonen och dämpa ljudet av oavsiktliga oljud och stötar med den elastiska repupphängningen.

Kompatibel med de flesta bomarmar och mikrofonstativ

Den mångsidiga mikrofonen och adaptern passar gängade system på 3/8 tum och 5/8 tum, vilket gör den kompatibel med de flesta mikrofonstativ och bommar.

Kardioidpolärt mönster för soloinspelningar

Det kardioidpolära mönstret framhäver ljud framför mikrofonen vilket gör den perfekt för röstkommentarer, strömning, sång, poddsändningar eller annan ljudinspelning som endast använder en källa.

Delbart HyperX Shield-sprakfilter i metall ingår

Fäst helt enkelt HyperX Shield på ProCasts medföljande antivibrationsfäste för att filtrera bort luftpustarna som härrör från p-ljud.

Finjustera ljudinspelningarna

ProCasts omkopplingsbara 80 Hz filter hjälper till att reducera oönskade låga frekvenser såsom mullrande och vibrationer. Den passiva dämpningen gör att mikrofonen kan hantera ljudkällor med hög ljudtrycksnivå.

Elegant och professionell design

Den stilrena och unika HyperX-designen för samman form och funktion vilket gör ProCast lika elegant som den är praktisk.



Produktnamn	Produktnamn: HyperX ProCast-mikrofon
Produktnummer	Produktnummer: 699Z0AA
Garanti	Tillverkargaranti: 2 år
Utseende	Primär färg på produkten: Svart
Batteri och ström	Impedans: Utimpedans: 16 Ω
Kartongens innehåll	Medföljer: Kondensatormikrofon, HyperX Shield-sprakfilter, monteringsadapter, snabbstartsguide
Kompatibilitet	Kompatibilitet sförklaring: Xlr
Anslutningar och kommunikation	USB-specifikation: Balanserad 3-polig XLR-hane
Yttermått	Höjd (SI): 209 mm Bredd (SI): 102 mm Längd (SI): 134 mm
Multimedia- och inmatningsenheter	Anslutningstyp: Balanserad 3-polig XLR-hane Polärt mönster: Kardioid Signal-brus-förhållande: 75 dB Frekvensåtergivning (mikrofon): 20 Hz – 20 kHz Känslighet (mikrofon): -38 ±3 dBV (1 V/Pa at 1 kHz) Brus (RMS) (mikrofon): -118 dBV (A-viktning) B65 Bommikrofonelement: Guldpläterad och externt polariserad kondensator
Vikt	Vikt (metrisk): 376 g Notering om vikt (metrisk): Vikt (antivibrationsfäste och sprakfilter): 127 g – total vikt: 503 g

FOTNOTER OM MEDDELANDET JÄNSTER

¹ Gränssnitt, förstärkare, XLR-kabel och bomarm/mikrofonstativ ingår inte.

² Vi rekommenderar ett gränssnitt med minst 60 dB förstärkning.