

HyperX ProCast-mikrofon

PROFESJONELL KONDENSATORMIKROFON.

HyperX ProCast er en profesjonell kondensatormikrofon med en XLR-tilkobling¹ bygget for folk som tjener penger på stemmen sin. Fang opp flere detaljer i opptakene dine takket være en kardioid forgyllt kondensatorkapsel med stor membran. ProCast inkluderer et vibrasjonsdempende støtfeste og et festbart HyperX Shield-popfilter som samarbeider for å redusere uønsket støy i opptakene. Den har også et omkoblingsbart høypassfilter på 80 Hz og -10dB PAD, noe som sikrer at du kun tar opp nøyaktig det du vil i en rekke forskjellige scenarier. Stilige ProCast støtter gjenger på 3/8" og 5/8" og er kompatibel med de fleste armer og stativer. Den gjør det enkelt for deg å ta streaming- eller opptaksoppsettet ditt til neste nivå.



Viktige funksjoner

Stor kondensator for utmerket støyttelse

ProCast har et design som gir bedre høyfrekvente detaljer sammenlignet med elektretmikrofoner og dynamiske mikrofoner, og en bedre lavfrekvent ytelse sammenlignet med mindre diafragma-kondensatorer.

Profesjonell XLR-tilkobling

ProCast krever fantomkraft på 48 V og bør kobles via en XLR-kabel til profesjonelle grensesnitt eller forforsterkere for å starte opptaket.²

Innebygd antivibrasjonsfeste

Isoler mikrofonen og undertrykk utilsiktet bråk og sammenstøt med det elastiske tauoppheget.

Kompatibel med de fleste boomarmer og mikrofonstativer

Den allsidige mikrofonen og adapteren passer til gjengede oppsett på 3/8 tommer og 5/8 tommer, og er derfor kompatibel med de fleste mikrofonstativer eller boomarmer.

Kardioide polare mønstre for soloopptak

Det kardioid polare mønsteret fremhever lydene foran mikrofonen, noe som gjør den perfekt til voiceover, streaming, vokaler, podcaster eller andre lydopptak med én kilde.

Avtakbart HyperX Shield-popfilter i metall følger med

Bare fest HyperX Shield til det medfølgende ProCast-antistøtfestet for å filtrere ut de plosive luftpustene som er et resultat av p-lyder.

Fininnstill lydopptakene dine

Det svitsjbare ProCast-filteret på 80 Hz bidrar til å redusere lave frekvenser som rumling og vibrasjoner. Ved hjelp av passiv demping kan mikrofonen håndtere høye lydtryknivåkilder for lyd.

Et flott og profesjonelt design

Det slanke, unike HyperX-designet kombinerer form og funksjon, og gjør ProCast både elegant og praktisk.



Produkt navn	Produkt navn: HyperX ProCast-mikrofon
Produkt numre	Produkt nummer: 699Z0AA
Garanti	Produsent garanti: 2 år
Utseende	Primær produkt farge: Svart
Batteri og strøm	Impedans: Utgangsimpedans: 16 Ω
Innhold i esken	Innhold i esken: Kondensatormikrofon, HyperX Shield-popfilter, monteringsadapter, hurtigstartsveiledning
Kompatibilitet	Kompatibilitetserklæring: XLR
Tilkobling og kommunikasjon	USB-spesifikasjon: Balansert 3-pinnens XLR hann
Mål	Høyde (metrisk): 209 mm Bredde (metrisk): 102 mm Lengde (metrisk): 134 mm
Multimedie- og inndataenheter	Tilkoblingstype: Balansert 3-pinnens XLR hann Polar mønster: Kardioid Signal-til-støy-forhold: 75 dB Frekvensrespons (mikrofon): 20 Hz–20 kHz Følsomhet (mikrofon): -38 ± 3 dBV (1 V/Pa at 1 kHz) Støy (RMS) (mikrofon): -118 dBV (A-vektning) B65 Boom-mikrofonelement: Forgylt eksternt polarisert kondensator
Vekt	Vekt (metrisk): 376 g Merknad til vekt (metrisk): Vekt (støtdemper og popfilter): 127 g – Totalvekt: 503 g

FOTNOTER

¹ Grensesnitt, forforsterker, XLR-kabel og boom-arm/mikrofonstativ er ikke inkludert.

² Vi anbefaler et grensesnitt med en forsterkning på minst 60 dB.