

# HP USB-C G5 Temel Takma Birimi



## Mümkün Olanı Genişletin

Masanızı düzenli tutan bu kompakt yerleştirme istasyonu ile iş yapmak için ihtiyaç duyduğunuz her şey elinizin altında. Tek bir USB-C® kablosuyla<sup>1</sup> bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm aksesuarlarınıza giden bağlantı noktalarını açın, üç adede kadar yüksek çözünürlüklü ekrana bağlanın,<sup>2</sup> stabil Ethernet bağlantısına sahip olun ve bir yandan da dizüstü bilgisayarınızı şarj etmeye devam edin<sup>1</sup>. Bu HP USB-C G5 Essential Dock ile hem masanızı hem zihninizi temizleyin.



\*Product image may differ from actual product

### Kusursuz Üretkenlik

Tek bir USB-C® kablosuyla zahmetsizce bir adım ileri gidin<sup>1</sup>. Bu temel yerleştirme istasyonu, tüm aksesuarlarınız için 4 USB-A bağlantı noktasına, 3 adede kadar yüksek çözünürlüklü ekrana<sup>2</sup> ve stabil Ethernet bağlantısına sorunsuz bir şekilde güç verir ve bunları destekler; üstelik tüm bunları dizüstü bilgisayarınıza 65 W güç sağlarken yapar.

### Daha fazla Bağlantı Noktası, Daha az Kısıtlama

Bu temel yerleştirme istasyonu çalıştığınız her şeye uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır<sup>1</sup>. Çoğu USB-C® veya Thunderbolt™ özellikli bilgisayarla uyumludur<sup>3</sup> ve çeşitli bağlantı noktalarıyla tüm aksesuarlarınıza giden yolu açar.

### Güncellemelerin gerisinde kalmayın

Yerleştirme istasyonu filonuz için bağlı ürün yazılımı güncellemeleriyle çalışanlarınızın güncel kalmasını sağlayın<sup>4</sup>.

### Temel Yönetilebilirlik

Çalışanlarınızın, temel yönetilebilirlik özellikleriyle üretken bir şekilde çalışmak için ihtiyaç duyduğu BT desteğine ulaşmasını sağlayın. Tam işlevsel PXE önyükleme<sup>5</sup>, MAC adresi geçişi<sup>6</sup>, Yerel Ağda Açma<sup>7</sup> ve LAN/WLAN anahtarlama ile yerleştirme istasyonu filonuzu yönetin.

# HP USB-C G5 Temel Takma Birimi

---

## **Baęlı Ürün Yazılımı Güncellemesi**

Bilgi Teknolojisi, ana bilgisayara baęlıyken takma birimi ürün yazılımı güncellemelerini yönetebilir.<sup>4</sup>

## **PXE Önyüklemesi**

Aę arabirimi aracılıęıyla bilgisayarların önyüklemesini yapın ve BT'nin çalışanların bilgisayarını uzaktan kurmasına imkan saęlayın.<sup>5</sup>

## **LAN/WLAN Geçiři**

Baęlantınızda herhangi bir kesinti yaşamamanız için yerleřtirme istasyonunuz LAN kablosuna baęlanıldıęında WLAN antenini otomatik olarak devre dıřı bırakır. LAN kablosunu çıkardıęınızda, cihazınız otomatik olarak kablolu aę baęlantısından Wi-Fi® baęlantısına geęer.

## **MAC Adresi Geçiři**

Tam işlevsel MAC adresi geçiři sayesinde BT, yerleřtirme istasyonu LAN baęlantısı üzerinden baęlandıęında dizüstü bilgisayar filousunu kolayca belirleyebilir ve izleyebilir.<sup>6</sup>

## **Yerel Aę Üzerinden Açma**

BT, bilgisayar kapalıyken veya uyku modundayken bile sistem güncellemelerini yapabilir ve sistemleri uzaktan izleyebilir.<sup>7</sup>

## HP USB-C G5 Temel Takma Birimi



Ürün numarası	72C71AA
Desteklenen platformlar	Seçilmiş ticari HP dizüstü bilgisayarlarda test edilmiş ve desteklenmiştir. HP dizüstü bilgisayar uyumluluğu için lütfen <a href="https://pcb.inc.hp.com/webapp/#!/us-en">https://pcb.inc.hp.com/webapp/#!/us-en</a> adresini ziyaret edin ve dizüstü bilgisayara göre arama yapın; Aşağıdaki 3. taraf dizüstü bilgisayarlarda test edilmiş ve desteklenmiştir: Apple MacBook Pro 13 2022 (M2), Dell Latitude 7430 2022 (12. Nesil Intel® Core™), Dell XPS 13 2022 (12. Nesil Intel® Core™), Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 2021 (11. Nesil Intel® Core™), Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 2022 (12. Nesil Intel® Core™).
UPC numarası	197029013002
Ürün malzemesi	Plastik
Bağlantı Noktaları ve Konektörler	Ön: 1 adet SuperSpeed USB Type-C®? 5 Gbps sinyal hızı (15 W'a kadar USB Güç Dağıtımı) Yan: 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps sinyal verme hızı (şarj); 1 birleşik ses jakı Arka: 2 DisplayPort™ 1.4; 1 HDMI 2.0; 1 RJ-45; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps sinyal verme hızı (şarj)
Güç adaptörü bağlantı noktası	1 x 4,5 mm
Güç kaynağı	120 W güç adaptörü <sup>6</sup>
Bağlantı türü	Ana bilgisayar sistemine bağlanmak için 1 adet ön USB Type-C® kablo (65 W'a kadar USB Güç Dağıtımı)
Fiziksel güvenlik	1 Standart Kensington kilidi yuvası
Yönetilebilirlik özellikleri	PXE Önyükleme; Yerel Ağ Üzerinden Açma (WoL); MAC Adresi Geçişi (MAPT); LAN/WLAN anahtarlama; Bağlı ürün yazılımı güncelleme <sup>2,3,4,5</sup>
Sistem için güç	USB Type-C® ile 65 W'a kadar? (hem HP hem de HP olmayan ana cihazlar) <sup>1</sup>
Güç dağıtımı (PD) profilleri	12 V/5 A; 5 V/3 A; 9 V/3 A; 15 V/4,33 A/20 V/3,25 A
Kablo uzunluğu	1 m
Harici monitör desteği	Display Stream Compression'a sahip DisplayPort™ 1.4 destekli ana bilgisayarlar için: 3 adet 60 Hz'de FHD; 3 adet 60 Hz'de QHD; 3 adet 60 Hz'de 4K UHD; DisplayPort™ 1.3/1.4 destekli ana bilgisayarlar için: 3 adet 60 Hz'de FHD; 3 adet 60 Hz'de QHD; 2 adet 60 Hz'de 4K UHD; DisplayPort 1.2™ destekli ana bilgisayarlar için: 3 adet 60 Hz'de FHD; 2 adet 60 Hz'de QHD; 1 adet 60 Hz'de 4K UHD <sup>8</sup>
Güç düğmesi türü	Ana bilgisayar sistemini açmak veya yandırmak için LED göstergeli mekanik güç düğmesi
Ürün rengi	Siyah
Desteklenen işletim sistemleri	Windows 11 21H2; Windows 11 22H2; Windows 10 21H2; Windows 10 22H2; macOS Monterey 12.4 ve üzeri; macOS Big Sur 11.6
Sistem Gereksinimleri, Minimum	USB Type-C® (USB Güç İletimi, Alt Mod DisplayPort™)
Kutunun içeriği	HP USB-C G5 Temel Takma Birimi 120 W Güç adaptörü AC güç kablosu Hızlı Kurulum Posterini Garanti kartı
Boyutlar (G x D x Y)	122 x 122 x 45 mm
Ağırlık	0,68 kg

# HP USB-C G5 Temel Takma Birimi

## Mesaj Altbilgileri

- <sup>1</sup> USB-C® alternatif mod işlevi için ana bilgisayar, kendi USB-C® veya Thunderbolt™ bağlantı noktasından DisplayPort™ Alternatif mod protokolünü desteklemelidir. Şarj ve bağlantı noktası yinelemesi, USB-C® Alt Modu sektör teknik özelliklerini uygulayan dizüstü bilgisayarlarda desteklenir. Sistemi açmak veya uyandırmak için güç düğmesi, yalnızca HP veya HP destekli dizüstü bilgisayarlarda çalışır. PXE Önyükleme işlevi, ana bilgisayar sisteminin ürün yazılımının EFI sürücüsü özelliği olup olmamasına bağlıdır. Bağlı ürün yazılımı güncellemeleri İnternet bağlantısı gerektirir ve güncelleme esnasında yerleştirme istasyonunuz kullanılamaz. HP, Mac bilgisayarlarda Ethernet ve ses sürücülerini desteklemez.
- <sup>2</sup> 3 adet 60 Hz'de FHD, 2 adet 60 Hz'de QHD, 3 adet 4K monitörü destekler (Display Stream Compression'a sahip DisplayPort 1.4 bağlantılı makine gerektirir. Sistem Display Stream Compression'ı desteklemiyorsa yüksek çözünürlük modu sistemde etkinleştirilmiş haldeyken DisplayPort 1.4'ü desteklemelidir.)
- <sup>3</sup> Desteklenen özellikler işletim sistemine ve dizüstü bilgisayara göre değişebilir.
- <sup>4</sup> Bağlı ürün yazılımı güncellemeleri İnternet bağlantısı gerektirir ve güncelleme esnasında yerleştirme istasyonunuz kullanılamaz.
- <sup>5</sup> PXE Önyükleme işlevi, ana bilgisayar sistemleri ürün yazılımında EFI sürücüsünün bulunup bulunmadığına bağlıdır.
- <sup>6</sup> Dizüstü bilgisayarınız Kapalı, Uyku veya Hazırda Bekleme Durumlarından veya yalnızca bilgisayar Açık ya da Uyku modundayken MAC adresi geçişini destekleyebilir. Belirli özellikler HP'yi desteklemeyen veya HP dışı dizüstü bilgisayarlarda çalışmaz. MAC adres geçişi, açık ve kapalı yerleştirme istasyonundan S0, S3, S4, S5 işlevlerini destekler.
- <sup>7</sup> Dizüstü bilgisayarınız Kapalı, Uyku veya Hazırda Bekleme Durumlarından veya yalnızca bilgisayar Açık ya da Uyku modundayken Yerel Ağ Üzerinden Açma işlevini destekleyebilir. Yerel Ağ Üzerinden Açma, HP'yi desteklemeyen veya HP dışı dizüstü bilgisayarlarda çalışmaz. Açık veya kapalı yerleştirme istasyonundan Yerel Ağ Üzerinden Açma.

## Teknik Özellikler Altbilgileri

- <sup>1</sup> USB-C® alternatif mod işlevi için ana bilgisayar, kendi USB-C® veya Thunderbolt™ bağlantı noktasından DisplayPort™ Alternatif mod protokolünü desteklemelidir. Şarj ve bağlantı noktası yinelemesi, USB-C® Alt Modu sektör teknik özelliklerini uygulayan dizüstü bilgisayarlarda desteklenir. Sistemi açmak veya uyandırmak için güç düğmesi, yalnızca HP veya HP destekli dizüstü bilgisayarlarda çalışır. PXE Önyükleme işlevi, ana bilgisayar sisteminin ürün yazılımının EFI sürücüsü özelliği olup olmamasına bağlıdır. Bağlı ürün yazılımı güncellemeleri İnternet bağlantısı gerektirir ve güncelleme esnasında yerleştirme istasyonunuz kullanılamaz. HP, Mac bilgisayarlarda Ethernet ve ses sürücülerini desteklemez.
- <sup>2</sup> PXE Önyükleme işlevi, ana bilgisayar sistemleri ürün yazılımında EFI sürücüsünün bulunup bulunmadığına bağlıdır.
- <sup>3</sup> Dizüstü bilgisayarınız Kapalı, Uyku veya Hazırda Bekleme Durumlarından veya yalnızca bilgisayar Açık ya da Uyku modundayken Yerel Ağ Üzerinden Açma işlevini destekleyebilir. Yerel Ağ Üzerinden Açma, HP'yi desteklemeyen veya HP dışı dizüstü bilgisayarlarda çalışmaz. Açık veya kapalı yerleştirme istasyonundan Yerel Ağ Üzerinden Açma.
- <sup>4</sup> Dizüstü bilgisayarınız Kapalı, Uyku veya Hazırda Bekleme Durumlarından veya yalnızca bilgisayar Açık ya da Uyku modundayken MAC adresi geçişini destekleyebilir. Belirli özellikler HP'yi desteklemeyen veya HP dışı dizüstü bilgisayarlarda çalışmaz. MAC adres geçişi, açık ve kapalı yerleştirme istasyonundan S0, S3, S4, S5 işlevlerini destekler.
- <sup>5</sup> Bağlı ürün yazılımı güncellemeleri İnternet bağlantısı gerektirir ve güncelleme esnasında yerleştirme istasyonunuz kullanılamaz.
- <sup>6</sup> 120 W altındaki watt değerleri kullanılamaz. Yalnızca 120 W veya üzeri. Daha fazla watt değeri, sisteme daha fazla güç sağlamaz.
- <sup>7</sup> Kilit ayrı sayılır.
- <sup>8</sup> Display Stream Compression (DSC) destekli sürüm ve renk biçimi, grafik kartı özelliklerine bağlıdır. Ekran VGA bağlantı noktasına veya harici bir DP2 VGA donanım kılıdına bağlı olduğunda, Display Stream Compression (DSC) devre dışı bırakılır.

