



# HP Thunderbolt Dock 280W G4 m/kombinasjonskabel

## Dockingstasjonen som gjør alt

Øk sikkerheten, produktiviteten og tilkoblingsmulighetene med en Thunderbolt™4 dock. Den beskytter nettverk og enheter fra det øyeblikket du logger på, støtter kompatibilitet med flere operativsystemer<sup>1</sup> og kan støtte opptil fire 4K-skjermer<sup>2</sup>. Denne dockingstasjonen er ideell for ITDM-er og hybride arbeidere, og sørger for enkel administrasjon av enheter både hjemme og på kontoret.



\*Product image may differ from actual product

### Dockingstasjonen som beskytter tilkoblede enheter.

Du kan føle deg trygg og sikker fra det øyeblikket du logger på. HP Thunderbolt G4 Dock med HP Sure Start<sup>3</sup> sørger for at hackere ikke kan bruke dockingstasjonen til å angripe nettverket og den tilkoblede bærbare PC-en. Alt som er koblet til denne dockingstasjonen er beskyttet og oppfyller alle NIST 800-193-kravene.

### Utvidet kompatibilitet. Enkel tilkobling.

Fokuser på arbeidet, ikke på kompatibiliteten<sup>1</sup>, med en dockingstasjon som fungerer sømløst med de fleste bærbare PC-er og operativsystemer. Enten du bruker et Windows®-, Mac- eller Chrome-operativsystem, sørger grundig testing og sertifiseringer for at du kan koble til enheter og eksterne enheter uten problemer med én USB-C®-kabel<sup>4</sup>.

### Kraften til å være produktiv.

Du kan multitaske, skape og samarbeide raskere med en dockingstasjon som støtter opptil fire 4K-skjermer gjennom superrask Thunderbolt™ 4-teknologi<sup>2</sup>, og har dobbelt så raskt ethernet for raskere nedlastinger<sup>5</sup>. Denne dockingstasjonen leverer også opptil 230W med strøm – mer enn nok til å lade de fleste bærbare arbeidsstasjons-PC-er.

### Enkel administrasjon av enheter

Administrer en blandet maskinpark på en effektiv måte med kablet Intel® vPro™-støtte som gir autoriserte administratorer fjerntilgang til vPro™-aktiverte bærbare PC-er ved bruk av kablede tilkoblinger, slik at de kan administrere enhetene og utføre oppdateringer. IT-ansvarlige kan også planlegge oppdateringer av dockingfastvaren når som helst, selv etter at brukeren har koblet fra, gjennom et ett-klikks installasjonsprogram<sup>6</sup>.

# HP Thunderbolt Dock 280W G4 m/kombinasjonskabel

---

## Moderne enhetsadministrasjon

Med Intel® vPro™ Active Management-teknologi har autoriserte administratorer fjerntilgang til bærbare PC-er ved bruk av kablede tilkoblinger, selv når enheten er slått av, slik at de kan utføre oppdateringer.

## Elektronisk eiendelsforvaltning for dokkingstasjonene dine

Gi IT muligheten til å administrere og spore dokkingstasjoner etter produktnavn, serienummer og MAC-adresse fra hvor som helst med det tidsbesparende og brukervennlige eiendelsforvaltningsverktøyet Electronic Tag (eTag)<sup>6</sup>.

## Gjennomtenkt produktemballasje

HP har forpliktet seg til å redusere plastavfall i søppelfyllinger ved å bruke resirkulerbar, fiberbasert og bærekraftig produsert emballasje<sup>7</sup> som oppfyller resirkuleringskravene, og holdes unna søppelfyllinger<sup>8</sup> når kundene er ferdig med den.

## Én kabel. To strømalternativer.

Med to strømalternativer (120W / 280W) fra én kabel, kan du drive PC-er med både grunnleggende og høy ytelse med kun én kabel / dokkingstasjon.

## Vi tester, slik at du kan ta det med ro

Grundig testing<sup>9</sup> bidrar til å sikre dokkingkompatibilitet på tvers av utvalgte bærbare HP-PC-er og utvalgte bærbare Apple®-, Dell- og Lenovo-PC-er med USB-C®-strømporter<sup>9</sup>.

## Flere porter. Større fleksibilitet.

Flere porter betyr flere funksjoner. Med en TB4™, HDMI, to USB-C®, to DisplayPorts™, fire USB-A 3.2-porter og en RJ45-port, kan du koble til flere enheter, for eksempel tastatur og mus<sup>10</sup>.

## 1 års begrenset garanti

Få økt sjelefred med en begrenset ettårig garanti som inkluderer teknisk støtte, diagnostiseringstjenester og utskifting av maskinvare.

# HP Thunderbolt Dock 280W G4 m/kombinasjonskabel



Produktnummer	72Y43AA
UPC-nummer	197029062604
Porter og kontakter	<p>Toppkomponenter: LED- og av/på-knapp for å slå på eller vekke vertssystem</p> <p>Front-komponenter: 1 x USB-C data-/strømutgang, (bare USB 3.2 Gen 2 10 Gbps data)</p> <p>Sidekomponenter: Høyre side: 1 x standard Kensington-låsespor 2 x USB 3.2 Gen 1-porter – 1 på hver side (lading) (5 Gbps) Bakkomponenter: 2 x USB 3.2 Gen 1 (ladeporter når dokket) (5 Gbps) 1 x HDMI 2.0-port 2 x DisplayPort 1.4-porter 1 AC adapterport 1 x Ethernet-port: 2 interne NIC-kort med støtte for 1 Gb og 2,5 Gb Ethernet 1 x USB-C DP Alt-modusport 1 x Thunderbolt™ 4-port</p>
Merknad til porter og kontakter	Strømkappen for dokkingstasjonen virker ikke når den er koblet til bærbare HP-PC-er som ikke støttes eller bærbare PC-er fra andre produsenter enn HP.
Sikkerhetsadministrasjon	Standard Kensington-låsespor
Strømforsyning	Inngang 100 til 240 V 1,7A 50 til 60 Hz. Utgang er 19,5V ved 6,15A
Tekniske merknader	Administrerbarhetsfunksjoner for nettverk: vPRO (kablet eller trådløst); eTag; Frakoblet Fastvareoppdateringer; PXE-oppstart; Wake on LAN (fra av-, hvile- eller dvalermodustilstander <sup>9</sup> ); MAC-adressegjennomføring (fra på, av, hvile- eller dvalermodustilstander <sup>10</sup> ); WLAN-LAN-svitsjing; Vedvarende nettverk for skjermer; Støtter 1 Gb og 2,5 G Ethernet-strøm til vert (USB-C PD); Opptil 100 W via USB-C / 230 W til vert som bruker 280 W strømforsyning via kombinasjonskabel Ekstern skjermstøtte: Opptil 4 strømlieferingsprofiler (PD); PD 3.0: 5W/5A, 9W/5A, 12W/5A, 15W/5A, 20W/5A Temperatur (drift): 0 til 35 °C (32 til 95 °F) Relativ fuktighet, ikke-kondenserende (drift): 10 til 90 % Maksimal høyde over havet uten trykk (drift): 15 m til 3048 m (- 50 fot til 10 000 fot) Kabellengde: 0,8 M
Operativsystemer som støttes	Windows 11; Windows 10; MacOS; Chrome
Systemkrav, minimum	Kablet vPRO-administrasjon
Garanti	1 års begrenset garanti
Innhold i esken	Dokking, strømforsyning, strømledning, garanti
Opprinnelsesland	Produsert i Kina og Taiwan
Fysiske mål (B x D x H)	98 x 98 x 68 mm
Vekt	760 g
Pakningsstørrelse (B x D x H)	275 x 143 x 148,5 mm

# HP Thunderbolt Dock 280W G4 m/kombinasjonskabel

## Fotnoter

<sup>1</sup> Bakoverkompatibel med USB-C® alt-modus. Porter vil fungere ved USB-C® alt-modushastigheter, som er avhengig av vertsspesifikasjoner.

<sup>2</sup> For USB-C® alt-modusfunksjonalitet må verts-PC støtte Thunderbolt™ 3 eller Thunderbolt™ 4.

<sup>3</sup> HP Sure Start på HP Thunderbolt G4 dock støtter verifisering og gjenoppretting av fastvareintegritet. Dette inkluderer ikke sanntids- og kjøretidsbeskyttelse eller Microsoft SCCM-integrering som typisk finnes på HP Sure Start i bærbare HP-PC-er.

<sup>4</sup> For USB-C® alt-modusfunksjonalitet må verts-PC støtte DisplayPort™ Alt-modusprotokollen gjennom USB-C®-porten. Lading og portreplikering støttes på bærbare PC-er som har implementert bransjespesifikasjonen USB-C® Alt-modus. Av-/på-knapp for å slå på eller vekke systemet, Wake-on LAN fra varm og kald dokking, Wake-on LAN fra S4/S5, og MAC-adressevidereføring S0, S3, S4, S5 varm- og kalldokkingsfunksjoner fungerer bare på HP eller HP-støttede bærbare PC-er. HP leverer ikke ethernet- og lyd drivere på Mac PC-er.

<sup>5</sup> Krever infrastruktur for å støtte 2,5 Gb ethernet-hastigheter.

<sup>6</sup> Installering av Windows Management Instrumentation kreves. Krever Windows 10 eller nyere.

<sup>7</sup> 100 % av den ytre emballasjen / bølgepappen er laget av sertifiserte og resirkulerte fibre som er bærekraftig produsert. Fiberputer er laget av 100 % resirkulert trefiber og organisk materiale. Eventuelle plastputer er laget av > 90 % resirkulert plast. Plastposer og plastskumplater er ekskludert.

<sup>8</sup> Resirkuleringsfasiliteter er ikke tilgjengelig overalt.

<sup>9</sup> Basert på HPs interne tester utført på utvalgte ikke-HP bærbare PC-modeller kompatible med USB-C®-bransjestandarder. For informasjon om kompatibilitet for bærbare HP PC-er, kan du gå til - <https://pcb.inc.hp.com/webapp/#!/us-en> og søke etter bærbar PC. Visse Alt-modusfunksjoner støttes ikke, som av-/på-knapp, MAC-adressevidereføring, Wake-on LAN og OOB Wake on LAN. Gå til HPs kundestøtteside for å bestemme watt- og portspesifikasjonene for den bærbare HP-PC-en din. Gå til kundestøttesiden til den bærbare ikke-HP-PC-en din for å bestemme watt- og portspesifikasjonene for enheten.

<sup>10</sup> Leveres med strømledning.

