

XPS 13 Plus 9320 / XPS 9320

הגדרה ומפרטים



הערות, התראות ואזהרות

הערה ⓘ מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות.

התראה ⚠ מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה.

אזהרה ⚠ אזהרה מציינת אפשרות לנזקי רכוש, נזקי גוף או מוות.

פרק 1: הגדרת XPS 13 Plus 9320.....	4
------------------------------------	---

פרק 2: מבטים על XPS 13 Plus 9320.....	6
שמאל.....	6
ימין.....	6
ראש הדף.....	7
חזית.....	8
תחתון.....	9

פרק 3: מפרטים של XPS 13 Plus 9320.....	10
מידות ומשקל.....	10
מעבד.....	10
Chipset (ערכת שבבים).....	10
מערכת הפעלה.....	11
זיכרון.....	11
יציאות חיצוניות.....	11
חריצים פנימיים.....	12
מודול אלחוט.....	12
Audio.....	13
אחסון.....	13
מקלדת.....	14
מצלמה.....	14
משטח מגע.....	15
מתאם חשמל.....	15
סוללה.....	16
צג.....	17
GPU - משולב.....	18
סביבת ההפעלה והאחסון.....	18

פרק 4: קיצורי מקשים של XPS 13 Plus 9320.....	19
--	----

פרק 5: קבלת עזרה ופנייה אל Dell.....	20
--------------------------------------	----

הגדרת XPS 13 Plus 9320

הערה ייתכן שהתמונות במסמך זה לא יהיו זהות למחשב שלך, בהתאם לתצורה שהזמנת.

1. חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה.



הערה הסוללה עשויה להיכנס למצב חיסכון בחשמל במהלך המשלוח, כדי לשמור על רמת הטעינה של הסוללה. ודא שמתאם החשמל מחובר למחשב כאשר הוא מופעל בפעם הראשונה.

2. סיום ההתקנה של Windows.

פעל לפי ההוראות שיוצגו במסך כדי להשלים את תהליך ההגדרה. בזמן תהליך ההגדרה, Dell ממליצה:

- להתחבר לרשת עבור העדכונים של Windows.
- הערה** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן סיסמה לקבלת גישה לרשת כשתבקש לעשות זאת.
- אם אתה מחובר לאינטרנט, היכנס באמצעות חשבון ה-Microsoft שלך או צור לך חשבון. אם אינך מחובר לאינטרנט, צור חשבון לא מקוון.
- במסך Support and Protection, הזן את פרטי הקשר שלך.

3. אתר את יישומי Dell בתפריט Start של Windows והשתמש בהם - מומלץ.

טבלה 1. אתר את יישומי Dell

מסאבים	תיאור
	My Dell המוקד המרכזי ליישומים חשובים של Dell, מאמרי עזרה ומידע חשוב נוסף על המחשב שלך. הוא גם מיידע אותך לגבי מצב האחריות, אביזרים מומלצים ועדכוני תוכנה זמינים.
	SupportAssist מזהה באופן יזום וחזוי בעיות חומרה ותוכנה במחשב והופך את תהליך ההתקשרות עם התמיכה הטכנית של Dell לאוטומטי. הוא מטפל בבעיות ביצועים וייצוב, מונע איומי אבטחה, מנטר ומזהה כשלים בחומרה. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של SupportAssist for Home PCs בכתובת www.dell.com/serviceabilitytools . לחץ על SupportAssist ולאחר מכן לחץ על SupportAssist for Home PCs .

טבלה 1. אתר את יישומי Dell (המשך)

משאבים	תיאור
	הערה ב-SupportAssist, לחץ על תאריך התפוגה של האחריות כדי לחדש או לשדרג את האחריות.
	Dell Update מעדכן את המחשב בתיקונים קריטיים ובמנהלי התקנים עדכניים ברגע שהם זמינים. לקבלת מידע נוסף על שימוש ב-Dell Update, חפש במשאב ה-Knowledge Base בכתובת www.dell.com/support.
	Dell Digital Delivery הורד יישומי תוכנה שרכשת אך אינם מותקנים מראש במחשב. לקבלת מידע נוסף על שימוש ב-Dell Digital Delivery, חפש במשאב ה-Knowledge Base בכתובת www.dell.com/support.

מבטים על XPS 13 Plus 9320

שמאל



1. יציאת USB Type-C Thunderbolt 4 עם Power Delivery

תומכת ב-USB4 Type-C מדור שלישי, DisplayPort 2.0, Thunderbolt 4 וגם מאפשרת לך להתחבר לצג חיצוני באמצעות מתאם צג. מספקת קצבי העברת נתונים של עד 20 Gbps עבור USB4 Gen 3 ועד 40 Gbps עבור Thunderbolt 4. תומכות בהעברת חשמל המאפשרת אספקת חשמל דו-צדדית בין התקנים. מספקת עד 5 וולט/3 אמפר פלט מתח שמאפשר טעינה מהירה יותר.

הערה ניתן לחבר תחנת עגינה של Dell ליציאות Thunderbolt 4. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר ה-Knowledge Base 000124295 בכתובת www.dell.com/support.

הערה יש שתי יציאות Thunderbolt 4 במחשב זה. חבר את מתאם החשמל USB Type-C רק לאחת משתי יציאות ה-USB Type-C.

הערה דרוש מתאם USB Type-C ל-DisplayPort (נמכר בנפרד) כדי לחבר מכשיר DisplayPort.

ימין



1. יציאת USB Type-C Thunderbolt 4 עם Power Delivery

תומכת ב-USB4 Type-C מדור שלישי, DisplayPort 2.0, Thunderbolt 4 וגם מאפשרת לך להתחבר לצג חיצוני באמצעות מתאם צג. מספקת קצבי העברת נתונים של עד 20 Gbps עבור USB4 Gen 3 ועד 40 Gbps עבור Thunderbolt 4. תומכות בהעברת חשמל המאפשרת אספקת חשמל דו-צדדית בין התקנים. מספקת עד 5 וולט/3 אמפר פלט מתח שמאפשר טעינה מהירה יותר.

הערה ניתן לחבר תחנת עגינה של Dell ליציאות Thunderbolt 4. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר ה-Knowledge Base 000124295 בכתובת www.dell.com/support.

הערה יש שתי יציאות Thunderbolt 4 במחשב זה. חבר את מתאם החשמל USB Type-C רק לאחת משתי יציאות ה-USB Type-C.

הערה דרוש מתאם USB Type-C ל-DisplayPort (נמכר בנפרד) כדי לחבר מכשיר DisplayPort.



1. מיקרופונים (2)

מספקים קלט צליל דיגיטלי להקלטת שמע, שיחות קוליות וכן הלאה.
הערה המיקרופונים אופציונליים, בהתאם לתצורה שהוזמנה.

2. לוח מגע קיבולי

מציג מקשי בקרה של המדיה והצג או מקשי פונקציה רגילים, עם המקשים **delete** ו-**esc**.
 לחץ לחיצה ארוכה על המקש **fn** במקלדת הפיזית כדי להחליף לקבוצת המקשים הבאה.
 לחץ על המקש **fn** במקלדת הפיזית ועל המקש **esc** בלוח המגע הקיבולי כדי להחליף למערכת המקשים הבאה ולנעול את מצב הלוח.

3. לחצן הפעלה עם קורא טביעות אצבעות

הקש כדי להפעיל את המחשב אם הוא כבוי, במצב שינה או במצב תרדמה.
 כאשר המחשב מופעל, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעביר את המחשב למצב שינה; לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה במשך 10 שניות כדי לאלץ את כיבוי המחשב.
 הנח את אצבעך על לוח לחצן ההפעלה כדי לבצע כניסה עם קורא טביעות האצבעות.

הערה באפשרותך להתאים אישית את התנהגות לחצן ההפעלה ב-Windows. למידע נוסף, ראה *Me and My Dell* (אני וה-Dell שלי) באתר www.dell.com/support/manuals.

4. אזור לחיצה ימנית

הקש ללחיצה ימנית.

5. אזור לחיצה שמאלית

הקש ללחיצה שמאלית.

6. משטח מגע הפטי

העבר את האצבע על משטח המגע כדי להזיז את מצביע העכבר. הקש ללחיצה שמאלית והקש בשתי אצבעות ללחיצה ימנית.

7. נורית שירות

נורית השירות משמשת לפתרון בעיות עם נציג שירות של Dell. הנורית פולטת אור כתום או לבן.



1. פולט אינפרא-אדום

פולט אור אינפרא-אדום, אשר מאפשר למצלמה עם אינפרא-אדום לחוש ולעקוב אחר תנועות. [הערה](#)  פולט האינפרא-אדום אינו זמין אם המצלמה אינה כלולה בתצורה שהוזמנה.

2. מצלמה עם אינפרא-אדום

משפרת את האבטחה כשהיא פועלת בשילוב עם אימות פנים של Windows Hello.

3. מצלמת RGB ואינפרא-אדום

מאפשרת לבצע צ'אטים בווידאו, לצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידאו ב-RGB ובאינפרא-אדום. [הערה](#)  מצלמת RGB ואינפרא-אדום היא אופציונלית, בהתאם לתצורה שהוזמנה.

4. נורית מצב מצלמה

מאירה כאשר המצלמה בשימוש. [הערה](#)  נורית מצב המצלמה אינה זמינה אם המצלמה אינה כלולה בתצורה שהוזמנה.

5. חיישן תאורת סביבה

החיישן מזהה את תאורת הסביבה ומתאים אוטומטית את התאורה האחורית של המקלדת ואת בהירות הצג.

6. פולט אינפרא-אדום

פולט אור אינפרא-אדום, אשר מאפשר למצלמה עם אינפרא-אדום לחוש ולעקוב אחר תנועות. [הערה](#)  פולט האינפרא-אדום אינו זמין אם המצלמה אינה כלולה בתצורה שהוזמנה.



1. **רמקול שמאלי**

מספק פלט שמע.

2. **תווית תג שירות**

תג השירות הוא מזהה אלפאנומרי ייחודי המאפשר לטכנאי השירות של Dell לזהות את רכיבי החומרה במחשב שלך ולקבל גישה למידע בנושא אחריות.

3. **רמקול ימני**

מספק פלט שמע.

מפרטים של XPS 13 Plus 9320

מידות ומשקל

הטבלה הבאה מפרטת את הגובה, הרוחב, העומק והמשקל של XPS 13 Plus 9320.

טבלה 2. מידות ומשקל

תיאור	ערכים
גובה:	
גובה מלפנים	15.28 מ"מ (0.60 אינץ')
גובה אחורי	15.95 מ"מ (0.63 אינץ')
רוחב	295.30 מ"מ (11.63 אינץ')
עומק	199.04 מ"מ (7.84 אינץ')
משקל  הערה: משקל המחשב תלוי בתצורה שהוזמנה ובהבדלים בייצור.	1.27 ק"ג (2.80 ליברות)

מעבד

הטבלה הבאה מפרטת את המעבדים הנתמכים על-ידי XPS 13 Plus 9320.

טבלה 3. מעבד

תיאור	אפשרות ראשונה	אפשרות שנייה	אפשרות שלישית	אפשרות רביעית	אפשרות חמש
סוג מעבד	Intel Core i5-1240P מדור 12	Intel Core i7-1260P מדור 12	Intel Core i5-1250P מדור 12 vPro	Intel Core i7-1270P מדור 12 vPro	Intel Core i7-1280P vPro מדור 12
הספק של המעבד בוואט	28W	28W	28W	28W	28W
מספר ליבות המעבד	12	12	12	12	14
מספר הליכי משנה של המעבד	16	16	16	16	20
מהירות מעבד	עד 4.4GHz	עד 4.7GHz	עד 4.4GHz	עד 4.8GHz	עד 4.8GHz
מטמון המעבד	12MB	18MB	12MB	18MB	24 MB
כרטיס גרפי משולב	כרטיס גרפי Intel Iris Xe ^e	כרטיס גרפי Intel Iris Xe ^e	כרטיס גרפי Intel Iris Xe ^e	כרטיס גרפי Intel Iris Xe ^e	כרטיס גרפי Intel Iris Xe ^e

Chipset (ערכת שבבים)

הטבלה הבאה מפרטת את פרטי ערכת השבבים הנתמכת על-ידי XPS 13 Plus 9320.

טבלה 4. Chipset (ערכת שבבים)

תיאור	ערכים
Chipset (ערכת שבבים)	משולב במעבד
מעבד	Intel Core i5/i7 מדור 12
DRAM bus width (רוחב אפיק DRAM)	128 סיביות
Flash EPROM	64 MB
אפיק PCIe	עד Gen4

מערכת הפעלה

מחשב XPS 13 Plus 9320 תומך במערכות ההפעלה הבאות:

- Windows 11 Home, 64 סיביות
- Windows 11 Pro, 64 סיביות
- Windows 11 Pro National Academic, 64 סיביות

זיכרון

הטבלה הבאה מפרטת את מפרט הזיכרון של XPS 13 Plus 9320.

טבלה 5. מפרטי זיכרון

תיאור	ערכים
חריצי זיכרון	ללא חריצי זיכרון הערה הזיכרון משולב בלוח המערכת
סוג זיכרון	LPDDR5
מהירות זיכרון	5200MHz
תצורת זיכרון מרבי	32GB
תצורת זיכרון מינימלי	8 GB
תצורות זיכרון נתמכות	2GB x 4, 8GB, LPDDR5, 5200MHz, ערוץ כפול 4GB x 4, 16GB, LPDDR5, 5200MHz, ערוץ כפול 8GB x 4, 32GB, LPDDR5, 5200MHz, ערוץ כפול

יציאות חיצוניות

הטבלה הבאה מפרטת את היציאות החיצוניות של XPS 13 Plus 9320.

טבלה 6. יציאות חיצוניות

תיאור	ערכים
יציאות USB	שתי יציאות Thunderbolt 4 USB Type-C עם Power Delivery הערה חבר את מתאם החשמל USB Type-C רק לאחת משתי יציאות ה-USB Type-C.

טבלה 6. יציאות חיצוניות (המשך)

תיאור	ערכים
	הערה באפשרותך לחבר תחנת עגינה של Dell ליציאה זו. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר ה-Knowledge Base 000124295 בכתובת www.dell.com/support.
יציאת שמע	שתי יציאות Thunderbolt 4 USB Type-C עם Power Delivery הערה מתאם USB Type-C ל-AUX (נמכר בנפרד) הוא פתרון אידיאלי לחיבור המחשב לאוזניות, לרמקולים או למיקרופון. המתאם כולל גם יציאת USB-C עם אספקת חשמל.
יציאת/יציאות וידאו	שתי יציאות Thunderbolt 4 USB Type-C עם Power Delivery הערה דרוש מתאם USB Type-C ל-DisplayPort (נמכר בנפרד) כדי לחבר מכשיר DisplayPort.
קורא כרטיסי מדיה	לא נתמך
יציאת מתאם חשמל	DC-IN באמצעות אחת משתי יציאות ה-Thunderbolt 4 USB Type-C הערה באפשרותך לחבר תחנת עגינה של Dell ליציאה זו. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר ה-Knowledge Base 000124295 בכתובת www.dell.com/support.
חריץ כבל אבטחה	לא נתמך

חריצים פנימיים

הטבלה הבאה מפרטת את החריצים הפנימיים של XPS 13 Plus 9320.

טבלה 7. חריצים פנימיים

תיאור	ערכים
M.2	חריץ אחד מסוג M.2 עבור כונן solid-state מסוג M.2 2280 או M.2 2230 הערה לקבלת מידע נוסף על הסוגים השונים של כרטיסי M.2, חפש במשאב Knowledge Base בכתובת www.dell.com/support.

מודול אלחוט

הטבלה הבאה מפרטת את מפרט מודול רשת התקשורת המקומית האלחוטית (WLAN) שנתמך על ידי XPS 13 Plus 9320.

טבלה 8. מפרט המודול האלחוטי

תיאור	ערכים
מספר דגם	Intel AX211
קצב העברה	עד 2400Mbps
פסי תדרים נתמכים	2.4 GHz/5 GHz/6 GHz
תקנים אלחוטיים	- WiFi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)

טבלה 8. מפרט המודול האלחוטי (המשך)

תיאור	ערכים
הצפנה	- WEP באורך 64 סיביות/128 סיביות - AES-CCMP - TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.2

Audio

בטבלה הבאה מוצגים מפרטי השמע של מערכת XPS 13 Plus 9320.

טבלה 9. מפרטי השמע

תיאור	ערכים
בקר שמע	שמע דיגיטלי USB-C
Stereo conversion (המרת סטריאו)	נתמך
ממשק שמע פנימי	ממשק SoundWire
ממשק שמע חיצוני	שתי יציאות Thunderbolt 4 USB Type-C עם Power Delivery הערה מתאם USB Type-C ל-AUX (נמכר בנפרד) הוא פתרון אידיאלי לחיבור המחשב לאוזניות, לרמקולים או למיקרופון. המתאם כולל גם יציאת USB-C עם אספקת חשמל.
מספר הרמקולים	- שני רמקולים לצלילים גבוהים (טוויטר) - שני רמקולים לצלילים נמוכים (וופר)
מגבר רמקול פנימי	Realtek ALC1319D
פקדים חיצוניים של עוצמת קול	בקרי קיצור במקלדת
הספק רמקול:	
יציאת רמקולים ממוצעת	2 ואט + 2 ואט (טוויטר) 2 ואט + 2 ואט (וופר)
שיא פלט רמקול	2.5 ואט + 2.5 ואט (טוויטר) 2.5 ואט + 2.5 ואט (וופר)
פלט סאב-וופר	לא נתמך
מיקרופון	מיקרופונים במערך דיגיטלי כפול

אחסון

סעיף זה מציג את אפשרויות האחסון של XPS 13 Plus 9320.

XPS 13 Plus 9320 תומך בכונן solid-state אחד מסוג M.2 2230 או M.2 2280.

טבלה 10. מפרט אחסון

סוג אמצעי אחסון	סוג ממשק	קיבולת
כונן solid-state מסוג M.2 2230	PCIe NVMe x4 דור 3, עד 32Gbps	256GB

טבלה 10. מפרט אחסון (המשך)

סוג אמצעי אחסון	סוג ממשק	קיבולת
כונן solid-state מסוג M.2 2280 (עם הצפנה עצמית)	PCIe NVMe x4 דור 3, עד 32Gbps	512 GB
כונן solid-state מסוג M.2 2230	PCIe NVMe x4 דור 4, עד 64Gbps	256GB
כונן solid-state מסוג M.2 2280	PCIe NVMe x4 דור 4, עד 64Gbps	עד 2 TB
כונן solid-state מסוג M.2 2280 (עם הצפנה עצמית)	PCIe NVMe x4 דור 4, עד 64Gbps	512 GB

מקלדת

הטבלה הבאה מפרטת את מפרט המקלדת של XPS 13 Plus 9320.

טבלה 11. מפרט המקלדת

תיאור	ערכים
Keyboard type	מקלדת סטנדרטית עם תאורה אחורית הערה  להציג לחצני פונקציה רגילים או לחצני בקרה של מדיה ותצוגה. היא יכולה
פריסת המקלדת	QWERTY
מספר מקשים	• ארצות הברית וקנדה: 64 מקשים • בריטניה: 65 מקשים • יפן: 68 מקשים
גודל המקלדת	X = 19.05 מ"מ רוחב מקש Y = 18.05 מ"מ רוחב מקש
קיצורי מקשים	על כמה מהמקשים במקלדת מופיעים שני סמלים. ניתן להשתמש במקשים אלו כדי להקליד תווים חלופיים או לבצע פונקציות משניות. כדי להקליד את התו החלופי, הקש על Shift ועל המקש הרצוי. כדי לבצע פונקציות משניות, הקש Fn ואת המקש הרצוי. הערה  הפונקציות (F1–F12) על-ידי שינוי ה-Function Key Behavior (התנהגות מקש הפונקציה) בתוכנית הגדרת ה-BIOS.

מצלמה

הטבלה הבאה מפרטת את מפרט המצלמה של XPS 13 Plus 9320.

טבלה 12. מפרט המצלמה

תיאור	ערכים
מספר המצלמות	שניים
סוג המצלמה	• מצלמת RGB באיכות HD • מצלמת אינפרא-אדום
מיקום המצלמה	קדמי

טבלה 12. מפרט המצלמה (המשך)

תיאור	ערכים
סוג חיישן המצלמה	טכנולוגיית חיישן CMOS
רזולוציית מצלמה:	
תמונת סטילס	0.92 מגה-פיקסל
וידאו	1280x720 ב-30fps
רזולוציית מצלמת IR:	
תמונת סטילס	0.25 מגה-פיקסל
וידאו	640 x 400 פיקסלים בקצב 30 fps
זווית תצוגת אלכסון:	
מצלמה	75.8 מעלות
מצלמה עם אינפרא-אדום	75.8 מעלות

משטח מגע

הטבלה הבאה מפרטת את מפרט משטח המגע של XPS 13 Plus 9320.

טבלה 13. מפרט משטח המגע

תיאור	ערכים
רזולוציית משטח המגע:	
אופקית	1300
אנכית	722
מידות משטח המגע:	
אופקית	112.30 מ"מ (4.42 אינץ')
אנכית	64.15 מ"מ (2.53 אינץ')
תנועות משטח המגע	לקבלת מידע נוסף על תנועות משטח המגע שזמינות ב-Windows, עיין במאמר Knowledge Base של Microsoft בכתובת support.microsoft.com .

מתאם חשמל

הטבלה הבאה מספקת את מפרט מתאם החשמל של XPS 13 Plus 9320.

טבלה 14. מפרטים של מתאם החשמל

תיאור	ערכים
סוג	60W (USB Type-C)
מידות מתאם החשמל:	
גובה	65.99 מ"מ

טבלה 14. מפרטים של מתאם החשמל (המשך)

תיאור		ערכים
	רוחב	21.99 מ"מ
	עומק	54.99 מ"מ
Input voltage (מתח כניסה)		100-240 וולט ז"ח
Input frequency (תדר כניסה)		50 הרץ - 60 הרץ
זרם כניסה (מרבי)		1.7 אמפר
זרם מוצא (רציף)		3A
Rated output voltage (מתח יציאה נקוב)		20 וולט ז"י 15VDC 9VDC 5VDC
טווח טמפרטורות:		
	בהפעלה	0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)
	אחסון	-20°C עד 70°C (-4°F עד 158°F)
⚠ התראה טווחי טמפרטורת ההפעלה והאחסון עשויים להיות שונים בין הרכיבים, כך שהפעלה או אחסון ההתקן מחוץ לטווחים אלה עשויים להשפיע על ביצועי רכיבים ספציפיים.		

סוללה

הטבלה הבאה מפרטת את מפרטי הסוללה של XPS 13 Plus 9320.

טבלה 15. מפרט הסוללה

תיאור		ערכים
סוג סוללה		סוללת ליתיום-יון "חכמה" של 3 תאים, 55Wh
מתח סוללה		11.55 VDC
משקל סוללה (מרבי)		0.219 ק"ג (0.483 ליברות)
מידות סוללה:		
	גובה	238.40 מ"מ (9.39 אינץ')
	רוחב	4.86 מ"מ (0.19 אינץ')
	עומק	97.41 מ"מ (3.84 אינץ')
טווח טמפרטורות:		
	בהפעלה	0°C עד 65°C (32°F עד 149°F)
	אחסון	-20°C עד 65°C (-4°F עד 149°F)
משך הפעולה של הסוללה		משתנה בהתאם לתנאי ההפעלה ועלול להצטמצם מאוד בתנאים של צריכת חשמל מוגברת.
זמן טעינת הסוללה (מקורב)		3 שעות (כאשר המחשב כבוי)

טבלה 15. מפרט הסוללה (המשך)

תיאור	ערכים
הערה שלט בזמן הטעינה, משך הטעינה, שעת ההתחלה והסיום ועוד באמצעות היישום Dell Power Manager. לקבלת מידע נוסף על Dell Power Manager, קרא את <i>Me and My Dell</i> (אני וה-Dell שלי) בכתובת www.dell.com	
סוללת מטבע	לא רלוונטי
התראה טווחי טמפרטורת ההפעלה והאחסון עשויים להיות שונים בין הרכיבים, כך שהפעלה או אחסון ההתקן מחוץ לטווחים אלה עשויים להשפיע על ביצועי רכיבים ספציפיים. התראה Dell ממליצה לטעון את הסוללה באופן סדיר עבור צריכת חשמל אופטימלית. אם מטען הסוללה שלך התרוקן לגמרי, יש לחבר את מתאם החשמל, להפעיל את המחשב ולאחר מכן להפעיל מחדש את המחשב כדי להפחית את צריכת החשמל.	

צג

הטבלה הבאה מפרטת את מפרט הצג של XPS 13 Plus 9320.

טבלה 16. מפרט צג

תיאור	אפשרות ראשונה	אפשרות שנייה	אפשרות שלישית	אפשרות רביעית
סוג צג	Ultra High Definition (+UHD), טכנולוגיית צג עם Eyesafe אור כחול חלש של	Full High-Definition (+FHD), טכנולוגיית צג עם Eyesafe אור כחול חלש של	Full High-Definition (+FHD), טכנולוגיית צג עם Eyesafe אור כחול חלש של	דיודה פולטת אור אורגני 3.5K (OLED), טכנולוגיית צג עם Eyesafe אור כחול חלש של
טכנולוגיית לוח הצג	זווית צפייה רחבה (WVA)	זווית צפייה רחבה (WVA)	זווית צפייה רחבה (WVA)	זווית צפייה רחבה (WVA)
מידות לוח הצג (אזור פעיל):				
גובה	288 מ"מ (11.34 אינץ')	288 מ"מ (11.34 אינץ')	288 מ"מ (11.34 אינץ')	288 מ"מ (11.34 אינץ')
רוחב	180 מ"מ (7.09 אינץ')	180 מ"מ (7.09 אינץ')	180 מ"מ (7.09 אינץ')	180 מ"מ (7.09 אינץ')
אלכסון	339.60 מ"מ (13.37 אינץ')	339.60 מ"מ (13.37 אינץ')	339.60 מ"מ (13.37 אינץ')	339.60 מ"מ (13.37 אינץ')
רזולוציה מקורית של לוח הצג	3840 x 2400	1200 x 1920	1200 x 1920	2160 x 3456
בוהק (אופייני)	500 nits	500 nits	500 nits	400 nits
מגה-פיקסל	9.216	2.304	2.304	7.464
סולם צבעים	DCI-P3 90%	100% sRGB	100% sRGB	DCI-P3 100%
פיקסלים לאינץ' (PPI)	338.67	169.3	169.3	304
יחס ניגודיות (אופייני)	1650:1	2000:1	2000:1	1000000:1
זמן תגובה (מינימלי)	35 אלפיות השנייה	35 אלפיות השנייה	35 אלפיות השנייה	2 אלפיות השנייה
קצב רענון	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
זווית צפייה אופקית	כ-85 מעלות	כ-85 מעלות	כ-85 מעלות	כ-85 מעלות
זווית צפייה אנכית	כ-85 מעלות	כ-85 מעלות	כ-85 מעלות	כ-85 מעלות

טבלה 16. מפרט צג (המשך)

תיאור	אפשרות ראשונה	אפשרות שנייה	אפשרות שלישית	אפשרות רביעית
רוחב פיקסל	0.075 מ"מ	0.150 מ"מ	0.150 מ"מ	0.083 מ"מ
צריכת חשמל (מרבית)	5.01W	2.15W	2.53W	7 ואט
מבטל בוהק לעומת מונע השתקפות	מונע השתקפות	מבטל בוהק	מונע השתקפות	מונע השתקפות
אפשרויות מגע	כן	לא	כן	כן

GPU - משולב

הטבלה הבאה מפרטת את המפרטים של יחידת העיבוד הגרפי (GPU) המשולבת הנתמכת על-ידי XPS 13 Plus 9320.

טבלה 17. GPU - משולב

בקר	גודל הזיכרון	מעבד
כרטיס גרפי Intel Iris X ^e	Shared system memory (זיכרון מערכת משותף)	Intel Core i5/i7 מדור 12

סביבת ההפעלה והאחסון

טבלה זו מפרטת את מפרט ההפעלה והאחסון של XPS 13 Plus 9320.

רמת זיהום אוויר: G1 כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985

טבלה 18. סביבת המחשב

תיאור	בהפעלה	אחסון
טווח טמפרטורות	0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)	-40°C עד 65°C (-40°F עד 149°F)
לחות יחסית (מקסימום)	10% עד 90% (ללא התעבות)	0% עד 95% (ללא התעבות)
מידת תנודה (מרבית)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
מידת זעזועים (מרבית)	110G†	160G†
טווח גבהים	-15.2 עד 3048 מ' (-49.87 עד 10,000 רגל)	-15.2 עד 10,668 מ' (-49.87 עד 35,000 רגל)
⚠ התראה טווחי טמפרטורת ההפעלה והאחסון עשויים להיות שונים בין הרכיבים, כך שהפעלה או אחסון ההתקן מחוץ לטווחים אלה עשויים להשפיע על ביצועי רכיבים ספציפיים.		

* נמדדת תוך שימוש בספקטרום תנודות אקראי המדמה סביבת משתמש.

† נמדדת באמצעות פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה.

קיצורי מקשים של XPS 13 Plus 9320

הערה  תווי מקלדת עשויים להשתנות בהתאם לתצורת שפת המקלדת. מקשים שמשמשים כקיצורי דרך נשארים זהים בתצורות של כל השפות.

על כמה מהמקשים במקלדת מופיעים שני סמלים. ניתן להשתמש במקשים אלו כדי להקליד תווים חלופיים או לבצע פונקציות משניות. הסמל המוצג בחלק התחתון של המקש מתייחס לתו שמוקלד בעת לחיצה על המקש. אם תלחץ על **Shift** ועל המקש, יוקלד הסמל שמופיע על החלק העליון של המקש. לדוגמה, אם תלחץ על **2**, הספרה 2 תוקלד; אם תלחץ על **Shift + 2**, התו @ יוקלד.

השורה העליונה של המקלדת היא לוח מגע קיבולי. המקש המכני **fn** מחליף בין המקשים **F1-F12** ומקשים עבור בקרת מולטימדיה. שחרור המקש **fn** מחליף בחזרה למצב הקודם.

לחיצה על המקש **fn** ועל המקש **esc** נועלת את ה"מצב" של לוח המגע הקיבולי. אם המחשב מופעל מחדש, מצב ברירת המחדל יהיה המצב האחרון שהוגדר על ידי המשתמש לפני הפעלת המחשב מחדש.

בנוסף, בצירוף עם מספר מקשים מסוימים במקלדת, מקש ה-**Fn** משמש להפעלת פונקציות משניות אחרות.

טבלה 19. רשימה של קיצורי מקשים

מקש הפונקציה	התנהגות
fn	החלף בין מצבי לוח המגע הקיבולי
Fn + B	השהה
Fn + S	החלף מצב נעילת גלילה
Fn + R	בקשת מערכת
fn + ctrl + B	Break
Fn + Esc	נעל את המצב של לוח המגע הקיבולי
fn + חץ שמאלה	בית
fn + חץ שמאלה	סוף

קבלת עזרה ופנייה אל Dell

משאבי עזרה עצמית

ניתן לקבל מידע על המוצרים והשירותים של Dell באמצעות משאבי העזרה העצמית המקוונים הבאים:

טבלה 20. משאבי עזרה עצמית

משאבי עזרה עצמית	מיקום משאבים
מידע על מוצרים ושירותים של Dell	www.dell.com
יישום Dell שלי	
עצות	
פנה לתמיכה	בחיפוש Windows, הקלד Contact Support, והקש Enter.
עזרה מקוונת עבור מערכת ההפעלה	www.dell.com/support/windows
קבל גישה לפתרונות, כלי האבחון ומנהלי ההתקנים וההורדות המובילי, וקבלת מידע נוסף על המחשב באמצעות סרטונים, מדריכים ומסמכים.	מחשב Dell מזהה באופן ייחודי על-ידי תגית שירות או קוד שירות מהיר. כדי להציג משאבי תמיכה רלוונטיים עבור מחשב ה-Dell שלך, הזן את תגית השירות או את קוד השירות המהיר בכתובת www.dell.com/support . לקבלת מידע נוסף לגבי איתור תגית השירות של המחשב שלך, ראה איתור תגית השירות במחשב .
מאמרי Knowledge Base של Dell עבור מגוון בעיות מחשב	- עבור אל www.dell.com/support. - בשורת התפריטים שבחלק העליון של דף התמיכה, בחר באפשרות תמיכה < Knowledge Base. - בשדה החיפוש בדף ה-Knowledge Base, הקלד את מילת המפתח, הנושא או מספר הדגם ולאחר מכן לחץ או הקש על סמל החיפוש כדי להציג את המאמרים הקשורים.

פנייה אל Dell

לפנייה אל Dell בנושא מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, ראה www.dell.com/contactdell.

הערה  הזמינות משתנה לפי הארץ/האזור והמוצר, וייתכן שחלק מהשירותים לא יהיו זמינים בארץ/באזור שלך.

הערה  אם אין ברשותך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל למצוא פרטי יצירת קשר בחשבונית הרכישה, תעודת המשלוח, החשבון או קטלוג המוצרים של Dell.