



TS-1264U-RP-8G

CPU	Intel® Celeron® N5095 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,9 GHz
CPU-Architektur	64-Bit x86
Grafikprozessoren	Intel® UHD Graphics
Gleitkommaeinheit	Yes
Verschlüsselungs-Engine	Yes (AES-NI)
Hardware-beschleunigte Transkodierung	Yes
Arbeitsspeicher	8 GB SODIMM DDR4 Seit 2024/01
Maximaler Arbeitsspeicher	16 GB (2 x 8GB)
Flash-Speicher	4GB (Schutz für Dual-Boot-Betriebssystem)
Laufwerk-Schacht	12 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Laufwerk-Kompatibilität	3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplatten 2,5-Zoll SATA Solid-State-Laufwerke
Hot-Swap-fähig	Yes (Nicht unterstütztes M.2 SSD)
M.2 Steckplatz	Optional über einen PCIe-Adapter
SSD-Cache-Beschleunigungsunterstützung	Yes
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M)	2(2,5G/1G/100M/10M)
5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M)	Optional über PCIe-Erweiterungskarte
10 Gigabit Ethernet Port	Optional über PCIe-Erweiterungskarte Optional über PCIe-Erweiterungskarte
Wake on LAN (WOL)	Yes

Jumbo Frame	Yes
PCIe-Steckplatz	1 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x2 Kartenabmessungen für PCIe-Steckplatz: 160 x 68,9 x 28,76 mm / 6,3 x 2,71 x 1,13 Zoll.
USB 2.0 Port	2
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port	2 x Typ-A USB 3.2 Gen2
HDMI™ -Ausgang	1, HDMI™ 1.4b
Formfaktor	2HE-Rackmount
LED-Anzeigen	HDD 1-12, Status, LAN, Erweiterung, Leistung
Tasten	Ein/Aus, Reset
Abmessungen (HxBxT)	88,6 × 432 × 370,7 mm
Gewicht (netto)	10.64 kg
Gewicht (brutto)	14.01 kg
Betriebstemperatur	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Speicher Temperatur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 °C (80,6 °F)
Stromversorgungseinheit	300W (x2), 100-240V
Stromverbrauch: Platte Standby-Modus	37.854 W
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch	70.913 W Getestet mit vollständig bestückten Laufwerken.
Lüfter	2 x 80mm, 12VDC
Systemwarnung	Summer
Standardgarantie	3
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher	1500

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP-Speichermodule, um die Systemleistung und -stabilität zu erhalten. Verwenden Sie bei NAS-Geräten mit mehr als einem Speichersteckplatz QNAP-Module mit identischen Spezifikationen und lesen Sie das Hardware-Benutzerhandbuch, um kompatible QNAP-Speichermodule zu installieren. Bitte beachten Sie, daß Ihre Garantie erlischt wenn Sie Speichermodule verwenden, die nicht von QNAP freigegeben sind.

Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.

QNAP behält sich das Recht vor, Teile oder Zubehör zu ersetzen, wenn das Original nicht mehr vom Hersteller/Lieferanten erhältlich ist. Jeder Ersatz wird vollständig getestet und verifiziert, um strenge Kompatibilitäts- und Stabilitätsrichtlinien zu erfüllen und die gleiche Leistung wie das Original zu liefern.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt. Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.