



TS-864eU-RP-8G	
CPU	Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread processor, burst tot 2.9 GHz
CPU-architectuur	64-bit x86
Grafische processors	Intel® UHD Graphics
Floating Point Unit	Yes
Encryptie-engine	Yes (AES-NI)
Hardware-versnelde transcodering	Yes
Systeemgeheugen	8 GB SODIMM DDR4 Sinds 2024/01
Maximaal geheugen	16 GB (2 x 8GB)
Geheugensleuf	8 GB
Flash-geheugen	4GB (Dual boot OS-beveiliging)
station houder	8 x 3,5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
station compatibiliteit	3,5-inch bays: 3,5-inch SATA harde schijfstations 2,5-inch SATA solid state drives
Hot-swappable	Yes (Niet ondersteunde M.2 SSD)
M.2-sleuf	Optioneel via een PCIe-adapter
SSD-cache acceleratie-ondersteuning	Yes
2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M)	2(2.5G/1G/100M/10M)
5 Gigabit Ethernet-poort (5G/2,5G/1G/100M)	Optioneel via netwerkadapter
10 Gigabit Ethernet-poort	Optioneel via netwerkadapter Optioneel via PCIe-uitbreidingskaart

Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
PCIe-sleuf	1 Sleuf 1: PCIe Gen 3 x2 Afmetingen kaart voor PCIe slot 1: 97 x 68.9 x 18.76 mm / 3.82 x 2.71 x 0.74 inch.
USB 2.0-poort	2
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) poort	2 x Type-A USB 3.2 Gen 2
HDMI™ -uitgang	1, HDMI™ 1.4b
Form Factor	2U Short Depth Rackmount
LED-indicatoren	HDD 1-8, Status, LAN, Uitbreiding, Voeding
Knoppen	Aan/Uit / Reset
Dimensies (HxBxD)	88,6 × 432 × 297,4 mm
Gewicht (netto)	9.21 kg
Gewicht (bruto)	10.71 kg
Bedrijfstemperatuur	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Opslag Temperatuur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relatieve vochtigheid	5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 °C
Stroomvoorzieningseenheid	300W (x2), 100 - 240V
Stroomverbruik: schijf standby-modus	31.742 W
Stroomverbruik: bedrijfsmodus, typisch	55.83 W Getest volledig gevuld met schijven.
Ventilator	3 x 60mm, 12VDC
Systeemwaarschuwing	Zoemer
Standaardgarantie	3
Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen	1500

Opmerking: Gebruik enkel QNAP geheugenmodules om systeem performantie en stabiliteit te behouden. Gebruik voor NAS apparaten met meer dan één geheugenslot geheugenmodules met identieke specificaties, raadpleeg de hardware gebruikershandleiding voor de installatie van compatibele QNAP geheugenmodules.

Waarschuwing: Het gebruik van niet-ondersteunde modules kan de prestaties verslechteren, fouten veroorzaken, of voorkomen dat het besturingssysteem start.

QNAP behoudt zich het recht voor om onderdelen of accessoires te vervangen als het origineel niet meer beschikbaar is bij de fabrikant/leverancier. Elke vervanging is volledig getest en geverifieerd op compatibiliteit en stabiliteit richtlijnen en zal gelijkaardige performantie bieden als het origineel.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Productafbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie bedoeld en kunnen afwijken van het werkelijke product. Als gevolg van verschillen in monitoren kunnen de kleuren van producten eveneens afwijken van wat op de site wordt getoond.

Ontwerpen en de specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder vooraankondiging.