

HP ZBook Fury 16 G10 mobil arbeidsstasjons-PC

Kraft som får deg til å glemme at du bruker en bærbar PC



Håndter de mest krevende arbeidsflytene med ZBook Fury – som tilbyr en CPU i stasjonær klasse i en bærbar PC. Med integrert eller dedikert grafikk, en imponerende skjerm og samarbeidsfunksjoner, kan du redigere 8K-videoer, rendre i 3D eller lære opp maskinlæringsmodeller. Få ekstremt høy ytelse – mens du er på farten.

Håndter flere tunge arbeidsflyter – samtidig

Få uhindret ytelse med en Intel® CPU¹ i stasjonær klasse.² Med opptil en NVIDIA RTX™ 5000 Ada GPU for bærbar PC³ og termikk designet for å holde PC-ens temperatur nede, kan du håndtere oppgaver som modelloplæring og dyp læring, eller 3D-animasjon og visuelle effekter, samtidig.

Oppgrader. Utvid. Utvikle

Få lagring og minne på stasjonært nivå med spor for opptil 128 GB RAM⁴ og kapasitet for 12 TB med lagring.^{4,5} Utvidelser er enkelt med verktøyfri tilgang til avtakbare komponenter og et omfattende utvalg porter for tilkobling av viktig tilbehør.

Fordyp deg i arbeidet

Få full fargenøyaktighet og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz med en HP DreamColor-skjerm³, eller velg en OLED-skjerm for de dypeste svarte fargetonene og de klareste hvite fargetonene.³ Tilpass tastaturets belysning og fremhev snarveier med RGB per-key LED-bakbelysning.⁶

Skap. Kommuniser. Samarbeid

Samarbeid på de mest krevende prosjektene uansett hvor du drar. Med et KI-forbedret 5 MP-kamera med automatisk innramming,⁷ KI støydemperingsprogramvare⁸ som blokkerer bakgrunnsstøyen og Wi-Fi 6E⁹- eller 5G-alternativer¹⁰, kan du koble til sømløst fra nesten hvor som helst.



HP ZBook Fury 16 G10 mobil arbeidsstasjons-PC



Windows 11

Arbeid hvor som helst uten at det går på bekostning av ytelsen eller sikkerheten med Windows 11¹¹ drevet av HPs samarbeids- og tilkoblingsteknologi.

Intel® Core™? Processor

Ta multitasking og produktiviteten til neste nivå med opptil Intel vPro® med 13. generasjons Intel® Core™ i9-prosessor som er designet for å håndtere komplekse, flertrådede apper.^{2,12}

NVIDIA-grafikk

Håndter dine største prosjekter med et valg på opptil NVIDIA RTX™ 5000 Ada GPU for bærbar PC;³ sertifisert for profesjonelle apper.

Lynrask lagring

Med opptil 12 TB lokal NVMe-lagring kommer du deg raskt gjennom flere oppgaver og kan kvitte deg med eksterne stasjoner^{4,5}

Store minnekonfigurasjoner

Akselerer arbeidsflyten. Prosjektene går unna med opptil 128 GB RAM¹³ for rask ytelse i rendring, redigering og visuelle effekter.

HP DreamColor skjerm

Med en valgfri HP DreamColor-skjerm med en fargeskala på 100 % DCI-P3 og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, kan du stole på det du ser på skjermen og får jevne bevegelser i videoer med høy hastighet.³

HP Fast Charge

Med lang batteritid kommer du deg gjennom arbeidsdager fulle av møter uten å koble til strømmen. Lad PC-en raskt med HP Fast Charge. Du vil oppnå 50 % batteritid etter bare 30 minutter med lading.¹⁴

Z Light Space

Med programvaren Z Light Space¹⁵ kan du tilpasse tastaturets belysning med RGB per-key LED-bakbelysning.¹⁶ For vanlig brukte programvareapper, som Adobe Photoshop, AutoCAD eller SOLIDWORKS,¹⁷ kan du bruke forhåndslastede fargekart eller opprette dine egne.

Vaporforce Thermals

HP Vaporforce Thermals¹⁸ med buede metallblader, som holder temperaturen nede uansett arbeidsbelastning, beskytter arbeidsstasjonen mot overoppheting slik at du får unna de tyngste arbeidsmengdene med prosessorkraften på topp.

16:10-format

16:10-formatet reduserer behovet for å bla ved å vise 11 % mer vertikalt innhold enn en skjerm med et størrelsesforhold på 16:9. Se mer av prosjektet uten å minimere programmenyer eller verktøylinjer.

HP Context Aware

HP Context Aware leverer KI-basert optimalisering som maksimerer ytelsen når du jobber med PC-en på et bord, komforten når du jobber med PC-en i fanget og responsen når du jobber mens du er på farten.¹⁹

Enkel batteristyring

Administrer og overvåk batteriets ytelse og tilstand og tilpass ladealternativene med det brukervennlige HP Power Manager-dashbordet.²⁰



HP ZBook Fury 16 G10 mobil arbeidsstasjons-PC

Spesifikasjonstabell

Tilgjengelige operativsystem	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter ¹ Windows 11 Pro (forhåndsinstallert med Windows 10 Pro-nedgradering) ^{1,2} Ubuntu 22.04 LTS FreeDOS 3.0
Prosessorfamilie^{3,4,5,19,25}	13. generasjons Intel® Core™ i9-prosessor; 13. generasjons Intel® Core™ i7-prosessor; 13. generasjons Intel® Core™ i5-prosessor
Tilgjengelige prosessorer^{3,4,5,19,25}	Intel® Core™ i7-13700HX med Intel® UHD-grafikk (1,5 GHz E-kjerners basefrekvens, 2,1 GHz P-kjerners basefrekvens, opptil 3,7 GHz E-kjerners Max Turbo-frekvens, opptil 5,0 GHz P-kjerners Max Turbo-frekvens, 30 MB L3 buffer, 8 P-kjerner og 8 E-kjerner, 24 tråder) Intel® Core™ i9-13950HX med Intel® UHD-grafikk (1,6 GHz E-kjerners basefrekvens, 2,2 GHz P-kjerners basefrekvens, opptil 4,0 GHz E-kjerners Max Turbo-frekvens, opptil 5,5 GHz P-kjerners Max Turbo-frekvens, 36 MB L3 buffer, 8 P-kjerner og 16 E-kjerner, 32 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i7-13850HX med Intel® UHD-grafikk (1,5 GHz E-kjerners basefrekvens, 2,1 GHz P-kjerners basefrekvens, opptil 3,8 GHz E-kjerners Max Turbo-frekvens, opptil 5,3 GHz P-kjerners Max Turbo-frekvens, 30 MB L3 buffer, 8 P-kjerner og 12 E-kjerner, 28 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i5-13600HX med Intel® UHD-grafikk (1,9 GHz E-kjerners basefrekvens, 2,6 GHz P-kjerners basefrekvens, opptil 3,6 GHz E-kjerners Max Turbo-frekvens, opptil 4,8 GHz P-kjerners Max Turbo-frekvens, 24 MB L3 buffer, 6 P-kjerner og 8 E-kjerner, 20 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi
Brikkesett	Intel® WM790
Maksimalt minne	128 GB DDR5-4800 ECC SODIMM; 128 GB DDR5-5600 ikke-ECC SODIMM ⁷ Overføringshastighet opptil 4000 MT/s.
Minnespor	4 SODIMM; støtter to kanaler ^{8,9,10}
Internminne	512 GB inntil 4 TB PCIe® Gen4 x4 NVMe™ M.2 SSD ¹¹ 512 GB inntil 2 TB PCIe® NVMe™ M.2 SED SSD ¹¹
Maksimal lagringskapasitet	Opptil 12 TB
Skjermstørrelse (diagonalt)	15.6"; 16"
Skjermstørrelse (diagonal, metrisk)	39,6 cm (15,6"); 40,6 cm (16")
Skjerm	39,6 cm (15,6") diagonalt, FHD (1920 x 1080), IPS, antirefleks, 250 nits, 45 % NTSC; 40,6 cm (16") diagonalt, WQXGA (3840 x 2400), OLED, touch, BrightView, eDP + PSR, mikrokant, Low Blue Light, 400 nits, 100 % DCI-P3; 40,6 cm (16") diagonalt, WQXGA (3840 x 2400), 120 Hz, IPS, antirefleks, eDP + PSR, mikrokant, 500 nits, 100 % DCI-P3, HP DreamColor; 40,6 cm (16") diagonalt, WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirefleks, eDP + PSR, mikrokant, 1000 nits, 100 % sRGB, HP Sure View integrert innsynsfilter; 40,6 cm (16") diagonalt, WUXGA (1920 x 1200), IPS, BrightView, eDP + PSR, mikrokant, 400 nits, 100 % sRGB ^{21,23,32}
Tilgjengelig grafikk	Integrert: Intel® UHD Graphics Diskret: NVIDIA RTX™ 5000 Ada-generasjonens GPU for bærbar PC (16 GB GDDR6 dedikert) NVIDIA RTX™ 4000 Ada-generasjonens GPU for bærbar PC (12 GB GDDR6 dedikert) NVIDIA RTX™ 3500 Ada-generasjonens GPU for bærbar PC (12 GB GDDR6 dedikert) NVIDIA RTX™ 2000 Ada-generasjonens GPU for bærbar PC (8 GB GDDR6 dedikert) NVIDIA RTX™ A1000 GPU for bærbar PC (6 GB GDDR6 dedikert) (Dedikert grafikk skal etter planen være tilgjengelig på et senere tidspunkt, og krever fabrikkkonfigurasjon på kjøpstidspunktet for maskinvare.)
Lyd	Lyd fra Bang & Olufsen, to stereohøytalere med dedikerte forsterkere, HP World Facing Microphone digitale dual array-mikrofoner, funksjonstaster for volum opp og ned, kombinert kontakt for mikrofon/hodetelefon, HD-lyd med et høypassfilter på 200 Hz ⁴⁵
Minnekortenhets ⁵⁸	1 SD 7.1 mediekortleser (utvalgte modeller)
Porter og kontakter	Høyre side: 1 RJ-45; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 SuperSpeed USB type-A 5 Gbps signalhastighet (lading); 1 SuperSpeed USB type-A 5 Gbps signalhastighet ; Venstre side: 1 strømkontakt; 2 Thunderbolt™ 4 med USB4™ type-C® 40 Gbps signalhastighet (USB-strømforsyning, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 1 HDMI 2.1; 1 Mini DisplayPort™ 1.4a ^{6,15,24,48,57}



HP ZBook Fury 16 G10 mobil arbeidsstasjons-PC

Spesifikasjonstabell

Tastatur	HP Premium Quiet-tastatur, sølebestandig, full størrelse, bakkbelyst, tastatur med en programmerbar tast og talltastatur; HP RGB-tastatur – per-tast RGB-bakkbelyst tastatur i full størrelse
Mus	Ekstra stor 3-knappers styreflate med QuietKey
Kommunikasjon	LAN: Intel® I219-LM GbE, vPro®; Intel® I219-V GbE, ikke-vPro® ⁴⁴ ; WLAN: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort, vPro®; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort, ikke-vPro® ¹³ ; WWAN: Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro kat 16; Intel® 5G-løsning 5000 ¹⁴ ;
Kamera	5 MP IR-kamera ^{17,18}
Programvare ^{12,26,28,29,35,36,52,59}	Bing-søk etter IE11 HP Hotkey-støtte HP Noise Cancellation-programvare HP Recovery Manager HP Support Assistant HP JumpStart Støtte for Native Miracast HP Connection Optimizer Adobe® Creative Cloud HP Cloud Recovery HP Admin myHP HP personverninnstillinger Data Science Stack HP Easy Clean HP PC Hardware Diagnostics HP Services Scan Microsoft 365 og Office (selges separat og Internett-tilgang kreves for aktivering) HP Presence
Tilgjengelig programvare	HP Smart-kundestøtte ⁴³
Sikkerhetsadministrasjon ^{22,27,30,31,34,38,40,46,47,49,50,51}	Absolute Persistence-modul HP Device Access Manager HP Godkjenning ved oppstart HP Security Manager Integrert smartkortleser Master Boot Record-sikkerhet Autentisering før oppstart HP Sure Click Windows Defender HP Secure Erase HP Manageability Integration Kit HP Sure Sense HP Secure Platform HP Sure Recover Gen3 HP BIOSphere Gen6 HP Sure Start Gen6 HP Sure Run Gen3 Nano sikkerhetslås HP Client Security Suite Gen7 Trusted Platform Module TPM 2.0 Windows Secured Core Fysisk kameralukker HP Personvernslås HP Tamper Lock (enkelte modeller)
Lisenser for sikkerhetsprogramvare	HP Wolf Pro Security Edition ⁵⁶
Fingeravtrykksleser	Fingeravtrykksensor (enkelte modeller)
Administrasjonsfunksjoner	HP Power Manager ¹⁶
Strøm	HP Slim Smart 150 W ekstern strømadapter; HP Slim Smart 200 W ekstern strømadapter; HP Slim Smart 230 W ekstern strømadapter ²⁰
Batteritype	HP Long Life 8-cellers, 95 Wh litiumionpolymer ^{37,39,53}
Mål	36,3 x 25,06 x 2,86 cm (WLAN); 36,3 x 25,06 x 2,77 cm (WWAN); 552 x 69 x 345 mm (Package)
Vekt	Starter på 2,4 kg
Ecolabels	EPEAT®-registrerte konfigurasjoner tilgjengelig ⁴¹
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Halogenfattig ⁴²
Garanti	Ett års (1/1/0) begrenset garanti inkluderer ett år med deler og arbeid. Ingen reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.



HP ZBook Fury 16 G10 mobil arbeidsstasjons-PC

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP Nano-kabellås med nøkkel



Lås din bærbare PC eller nettbrett på kontor og offentlige områder med stor trafikk ved å binde den fast til en sikker overflate med den tynnprofil HP Nano-kabellåsen med nøkkel.

Produktnummer: 1AJ39AA

HP 935 Creator trådløs mus



Opplev sømløs og uavbrutt kreativitet med en mus som er utformet for kreativitet. Vær på ditt mest kreative med programmerbare knapper, ergonomisk design og batteritid som varer i opptil 12 uker¹. Gjør den kreative prosessen bedre ved å pare med opptil tre enheter og gled deg over friheten til å jobbe på alle overflater med en track-on-glass-sensor.

Produktnummer: 1D0K8AA

HP Renew Business 17,3-tommers ryggsekk for bærbar PC



Nå kan du føle deg stolt av ryggsekken du bruker til å beskytte den bærbare PC-en. Den 17,3-tommers Renew Business bærbare PC-ryggsekken er designet for å beskytte den bærbare PC-en og organisere tilbehøret, og bruker miljøvennlige materialer som er holdbare, lette å rengjøre og designet for komfort.

Produktnummer: 3E2U5AA

HP 975 trådløst tastatur med to moduser



Nå kan du tilpasse tastaturet etter egne ønsker, samtidig som skriveopplevelsen blir mye bedre. Du kan koble til opptil tre enheter enten via Bluetooth® eller USB-A. Vi har også inkludert mange funksjoner som komfortable, stille og myke returtaster, over 20 av disse kan programmeres med snarveier, kontrollerbart smart bakkelysning og langvarig, oppladbart batteri.

Produktnummer: 3Z726AA

HP ZBook Fury 16 G10 mobil arbeidsstasjons-PC

Fotnoter

¹ Multicore er utformet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer vil dra nytte av å bruke denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i henhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.

² Ubegrenset i beste ytelsesmodus og når den er koblet til.

³ Valgfri funksjon som må konfigureres ved kjøp.

⁴ Valgfri, konfigurerbart funksjon.

⁵ For lagringsstasjoner: 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 35 GB (for Windows) er reservert systemgjenopprettingsprogramvare.

⁶ RGB-tastatur er en tilleggsfunksjon som må være konfigurert ved kjøp. Bare tilgjengelig i USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike.

⁷ Krever myHP-programmet og Windows OS.

⁸ Ki-støydemping leveres automatisk gjennom Windows-oppdateringer eller kan lastes ned fra <https://support.hp.com/us-en/drivers>. Krever Windows 10 eller høyere, samt kompatibilitet med interne PC-høytalere, mikrofon og analogt headsett. Ki-støydempingsinnstillingen kan konfigureres i programmet HP Audio Control.

⁹ Wi-Fi 6E er en valgfri funksjon som må konfigureres ved kjøp. Wi-Fi 6E krever en Wi-Fi 6E-ruter, som selges separat, for å fungere i 6 GHz-båndet. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 6E er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner. Og er bare tilgjengelig i land der Wi-Fi 6E støttes.

¹⁰ Intel® 5G-modul er tilleggsutstyr og må konfigureres på fabrikk. Modul designet med 5G NR NSA (ikke frittstående) nettverk som bærer, distribuerer Evolved-Universal Terrestrial Radio Access New Radio Dual Connectivity (ENDC) med både 100 Mhz med 5G NR og LTE-kanalbandbredder, ved bruk av 256 QAM 4x4 som definert av 3GPP. Modulen krever aktivering og separat innkjøpt tjenestevtale. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Tilkoblings-, opplastings- og nedlastingshastigheter for data vil variere avhengig av nettverk, plassering, miljø, nettverksforhold og andre faktorer. Tilbakevirkende kompatibilitet med 4G LTE- og 3G HSPA-teknologier. 5G-modul skal etter planen være tilgjengelig på utvalgte plattformer og i utvalgte land der operatør støttes.

²¹ NVIDIA RTX™ 2000 Ada GPU for bærbar PC eller høyere GPU kreves for 3D-rendering.

¹¹ Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows oppdateres og aktiveres automatisk. Internett med høy hastighet og en Microsoft-konto kreves. Omkostninger for Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Gå til <http://www.windows.com>.

¹² Intel vPro® krever Windows 10 Pro 64-bits eller høyere, en vPro-støttet prosessor, vPro-aktivert brikkesett, vPro-aktivert kabelt LAN og/eller Wi-Fi 6E WLAN og TPM 2.0. Noe funksjonalitet krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Funksjonene til vPro® Essentials og Enterprise varierer. Se <http://intel.com/vpro>.

¹³ Opptil 64 GB minne er en konfigurerbart tilleggsfunksjon.

¹⁴ Lader batteriet opptil 50 % innen 30 minutter når systemet er slått av eller i hvilemodus. En strømadapter med en minimumskapasitet på 65 watt er nødvendig. Når batteriet er ladet til 50 % kapasitet, går ladehastigheten tilbake til normalen. Ladetid kan variere ±10 % avhengig av systemtoleranse.

¹⁵ Z Light Space krever Windows 10 eller høyere.

¹⁶ RGB-tastatur er en konfigurerbart tilleggsfunksjon. Bare tilgjengelig i USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike.

¹⁷ Programvare selges separat.

¹⁸ HPs tilpassede dampkammer (HP Vaporforce) er bare tilgjengelig på konfigurasjoner med NVIDIA RTX™ A3000 GPU for bærbar PC og høyere GFX.

¹⁹ HP Context Aware krever Windows 10 eller høyere og en Intel-prosessor.

²⁰ HP Power Manager krever Windows 10 eller høyere, og kan lastes ned fra Microsoft-butikken.

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

¹ Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne fullt utnytte funksjonaliteten i Windows . Windows oppdateres og aktiveres automatisk. Høyhastighets Internett og Microsoft-konto kreves. Omkostninger for Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Gå til <http://www.windows.com>.

² Dette systemet har Windows 10 Pro-programvare forhåndsinstallert, og har også lisens for Windows 11 Pro-programvare og er klarlagt for gjenoppsettprogramvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du vil bytte mellom ulike versjoner, må du avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.), før du avinstallerer og installerer operativsystemer, for å unngå tap av data.

³ Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer vil dra nytte av å bruke denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i henhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.

⁴ Intel® Turbo Boost-lytelsen varierer avhengig av maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se www.intel.com/technology/turboboost hvis du vil ha mer informasjon.

⁵ I samsvar med Microsofts støttepolicy støtter ikke HP operativsystemene Windows 8 eller Windows 7 på produkter som er konfigurert med Intel- og AMD-prosessorer fra 7. generasjon og fremover. HP tilbyr derfor ikke drivere for Windows 8 eller Windows 7 på <http://www.support.hp.com>

⁶ HDMI-portkabel ikke inkludert.

⁷ Vi anbefaler HP-merket minne for å sikre kompatibilitet, da noen minnemoduler fra tredjepart ikke følger bransjestandarden. Hvis du blander minnehastigheter, vil systemet benytte den laveste minnehastigheten.

⁸ Maksimert tokenals ytelse krever SODIMM-er av samme størrelse og med samme hastighet i begge minnekanalene.

⁹ Intel® tillater at arkitekturer som er utviklet med fire DIMM-spør, kan kjøre ved opptil 2400 MT/s.

¹⁰ Maksimal minnekapasitet krever at et 64-bits Windows-operativsystem er installert. På grunn av krav til systemressurser er det ikke sikkert at minne over 3 GB er tilgjengelig i 32-bits Windows-operativsystemer.

¹¹ For lagringsstasjoner: 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 35 GB (for Windows) er reservert til programvare for systemgjenoppretting.

¹² HP Services Scan leveres gjennom Windows Update på utvalgte produkter, sjekk rettighetene på hver maskinvareenhet for å avgjøre om det er kjøpt en HP TechPulse-aktivert tjeneste og laster ned gjeldende programvare automatisk. HP TechPulse er en telemetri- og analyseplattform som leverer kritiske data om enheter og programmer. Du finner informasjon om fullstendige systemkrav eller hvordan funksjonen deaktiveres på <http://www.hpdaas.com/requirements>. Gjelder ikke i Kina.

¹³ Wi-Fi 6E krever en Wi-Fi 6E-ruter, som selges separat, for å fungere i 6 GHz-båndet. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 6E er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner. Og tilgjengelig i land der Wi-Fi 6E støttes.

¹⁴ Bruk av WWAN krever en tjenestekontrakt som kjøpes separat. Forhør deg med operatøren om dekning og tilgjengelighet i ditt område. Tilkoblingshastigheter varierer avhengig av region, omgivelser, nettverksforhold og andre faktorer. 4G LTE er ikke tilgjengelig på alle produkter eller i alle regioner.

¹⁵ Mini DisplayPort 1.4 med diskret, 1.2 med UMA.

¹⁶ Administrer og overvåk batteriets ytelse og tilstand, og tilpass ladealternativer med det brukervennlige HP Power Manager-kontrollpanelet.

¹⁷ FHD og HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.

¹⁸ Windows Hello-ansiktsgjenkjenning bruker et kamera som er spesialkonfigurert for nær infrarød (IR)-avbildning, for å godkjenne og låse opp Windows-enheter samt låse opp Microsoft Passport.

¹⁹ Prosessorstøtthet angir maksimal ytelsesmodus; prosessorer vil kjøre med lavere hastighet i batterioptimeringsmodus.

²⁰ 150 W strømadapter kan konfigureres med Intel UMA-grafikk. 200 W strømadapter kan konfigureres med NVIDIA RTX A1000- og RTX A2000-konfigurasjoner. 230 W strømadapter kan konfigureres med NVIDIA RTX A3000 eller høyere.

²¹ UHD-innhold kreves for å vise UHD-bilder.

²² HP BIOSphere Gen6-funksjoner kan variere avhengig av plattform og konfigurasjon.

²³ Oppløsninger avhenger av skjermegenskaper og innstillinger for oppløsning og fargedybde.

²⁴ SuperSpeed USB 20 Gbps er ikke tilgjengelig med Thunderbolt™ 4.

²⁵ Intel vPro® krever Windows 10 Pro 64-bits eller høyere, en vPro-støttet prosessor, vPro-aktivert brikkesett, vPro-aktivert kabelt LAN og/eller Wi-Fi 6E WLAN og TPM 2.0. Noe funksjonalitet krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Funksjonene til vPro® Essentials og Enterprise varierer. Se <http://intel.com/vpro>

²⁶ HP Cloud Recovery er tilgjengelig på HP Elite- og HP Pro stasjonære og bærbare PC-er med Intel®- eller AMD-prosessorer og krever en åpen, kabelt nettverkskobling. Merk: Før bruk må du sikkerhetskopiere viktige filer, data og bilder for å unngå tap av informasjon. For detaljert informasjon, gå til: <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630>.

²⁷ HP Sure Click krever Windows 10 eller 11 Pro eller høyere. Se https://bit.ly/2PILt6A_SureClick for fullstendig informasjon.

²⁸ Miracast er en trådløs teknologi som PC-en kan bruke til å projisere skjermen til TV-er, projektorer og spillere for strømmemidler som også støtter Miracast. Du kan bruke Miracast til å dele det du gjør på PC-en, og presentere en lysbildefremvisning. Her finner du mer informasjon: <http://windows.microsoft.com/en-us/windows/8/project-wireless-screen-miracast>.

²⁹ Tilgjengelig på utvalgte HP PC-er med Windows 10 og høyere og Intel-prosessorer.

³⁰ HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement>

³¹ Absolute Persistence-modul: Absolute-agenten leveres avslått, og blir aktivert når kunder aktiverer et kjøpt abonnement. Abonnementer kan kjøpes for perioder som løper over flere år. Tjenesten er begrenset. Forhør deg med Absolute om tilgjengelighet utenfor USA. Absolute Recovery Guarantee er en begrenset garanti. Visse vilkår gjelder. For fullstendig informasjon, kan du gå til: <http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computer-use-agreement>. Data Delete er en valgfri tjeneste fra Absolute Software. Recovery Guarantee er ugyldig hvis den er benyttet. For å bruke Data Delete-tjenesten må kunder først undertegne en forhåndsgodkjenningsavtale, og enten skaffe seg en PIN-kode eller kjøpe en eller flere RSA SecurID-koder fra Absolute Software.

³² Faktisk lysskyrte vil være lavere med HP Sure View eller berørings skjerm.

³³ Data Science Stack er bare tilgjengelig på enkelte SKU-er.

³⁴ Sikkerhetslås for sikkerhetsspor selges separat.

³⁵ HP Support Assistant krever Windows og Internett-tilgang.

³⁶ HP Connection Optimizer krever Windows 10.

³⁷ Batteriet er internt og kan ikke byttes av kunden. Service under garanti. Batterier har standard begrenset garanti på ett år, med unntak av Long Life Battery som vil ha samme ett års eller tre års begrensede garanti som plattformen.

³⁸ HP Sure Start Gen6 er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er.

³⁹ HP Fact Charge lader batteriet opptil 50 % på 30 minutter når systemet er slått av eller i hvilemodus. En strømadapter med en minimumskapasitet på 65 watt er nødvendig. Etter at ladingen har nådd 50 % kapasitet, går ladingen tilbake til normalt. På grunn av systemtoleranse kan ladetiden variere med +/- 10 %.

⁴⁰ HP Tamper Lock støttes ikke på Ubuntu OS.

⁴¹ basert på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net for mer informasjon.

⁴² Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømdninger, kabler og eksterne enheter er ikke inkludert. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfritt.

⁴³ HP Smart-kundestøtte samler automatisk inn nødvendig telemetri første gangen produktet startes opp for å levere konfigurasjonsdata og helseinsikt på enhetsnivå, og er tilgjengelig forhåndsinstallert på utvalgte produkter, gjennom HP Factory Configuration-tjenester; eller det kan lastes ned. For mer informasjon om aktivering av HP Smart-kundestøtte, eller for nedlasting, kan du gå til <http://www.hp.com/smart-support>.

⁴⁴ GbE – Begrepet «10/100/1000» eller «Gigabit» Ethernet angir kompatibilitet med IEEE-standarden 802.3ab for Gigabit Ethernet, og angir ikke en faktisk driftshastighet på 1 Gb/s. For høyhastighetsoverføringer kreves tilkobling til en Gigabit Ethernet-server og nettverksinfrastruktur.

⁴⁵ Dobbelte mikrofonsett tilbys når det velges webkamera og utadvendt mikrofon som tilleggsutstyr.

⁴⁶ HP Sure View Reflect integrert innsynsfilter er et tilvalg som må konfigureres ved kjøp og er designet for å fungere i liggende modus.

⁴⁷ For metodene som er skissert i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88 om rensenemotene "Clear".

⁴⁸ HP Secure Erase støtter ikke plattformer med Intel® Optane™.

⁴⁹ HDMI 2.0b med diskret, 1.4 med UMA.

⁵⁰ HP Sure Recover Gen3 er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er og krever en åpen nettverkskobling. Du må sikkerhetskopiere viktige filer, data, bilder, videoer osv. før du bruker HP Sure Recover for å unngå tap av data.

⁵¹ HP Sure Sense er tilgjengelig på utvalgte PC-er fra HP og er ikke tilgjengelig med Windows10 Home.

⁵² HP Sure Run Gen3 er tilgjengelig på utvalgte Windows 10 eller 11 Pro eller høyere baserte HP Pro-, Elite- og arbeidsstasjons-PC-er med Intel®- eller AMD-prosessorer.

⁵³ Utvalgte HP-produkter er forberedt med HP Presence. Funksjoner er avhengig av plattform. HPs konferansefunksjoner krever Windows og den nyeste myHP-appen, som er tilgjengelig tildøst eller for nedlasting via sofpaq på HPs kundestøttenettsted. Planlagt tilgjengelig våren 2022.

⁵⁴ Faktisk watt per time for batteri (Wh) vil variere ut i fra designkapasitet. Batterikapasiteten vil naturlig reduseres etter holdbarhet, tid, bruk, miljø, temperatur, systemkonfigurasjon, innlastede apper, funksjoner, strømsytingsinnstillinger og andre faktorer.

⁵⁶ HP Wolf Pro Security Edition (inkludert HP Sure Click Pro og HP Sure Sense Pro) er tilgjengelig forhåndsinstallert på utvalgte SKU-enheter, og inkluderer en betalt etårig eller treårig lisens, avhengig av hvilket HP-produkt som kjøpes. HP Wolf Pro Security Edition-programvaren er lisensiert i henhold til lisensvilkårene i HP Wolf Security-programvaren – EULA-lisensavtalen (sluttbrukerlisensavtalen) som du finner her: https://support.hp.com/us-en/document/sh_3875769-3873014-16 slik EULA er endret av følgende: "7. Periode. Med mindre den er terminert tidligere i henhold til vilkårene i denne EULA, vil lisensen for HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro og HP Sure Click Pro) tre i kraft av aktivering og ha en aktiv lisensperiode på tolv (12) måneder eller tretti seks (36) måneder deretter («Innløsende periode»). På slutten av den innledende perioden kan du enten (a) kjøpe en fornyelseslisens på HP Wolf Pro Security Edition fra HP.com, HP-sal eller en HP-kanalpartner, eller (b) fortsette å bruke standardversjonene av HP Sure Click og HP Sure Sense uten ekstra kostnader, fremtidige programvareoppdateringer eller HPs kundestøtte.

⁵⁷ Den maksimale hastigheten på 40 Gbps for Thunderbolt™ 4 og USB4™ vil bli delt mellom de forskjellige dataarbeidsstrømmene.

⁵⁸ MicroSD 7.1-midlelere støtter SD 4.0-kort med SD 3.0-hastigheter med alle SD 7.0-verter. Tilgjengeligheten av SD 7.0-kort forventes senere i 2022.

⁵⁹ HP Easy Clean krever Windows 10 RS3 og høyere, og vil bare deaktivere tastaturet, touch-skjermen og styreflaten. Portene er ikke deaktivert. Du finner rengjøringsinstruksjoner i brukerhåndboka.

Registrerer deg for oppdateringer www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller uetalelser i dette dokumentet.

Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM og Thunderbolt er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. AMD, Ryzen, Athlon og Radeon er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og brukes av HP Inc. under lisens. GeForce og NVIDIA er varemerker og/eller registrerte varemerker for NVIDIA Corporation i USA og andre land. USB-type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoen er varemerker som tilhører VESA® (Video Electronics Standards Association) i USA og andre land. McAfee og McAfee LiveSafe er varemerker eller registrerte varemerker for McAfee LLC i USA og andre land. ENERGY STAR er et registrert varemerke som tilhører U.S. Environmental Protection Agency. Alle andre varemerker tilhører de respektive eiere.

Oktober 2023

