



QVP-41C

Besturingssysteem	QVR PRO OS (QVP)
CPU	Intel® Celeron® J6412 4-core/4-thread processor, burst up to 2.6 GHz
CPU-architectuur	64-bit x86
Grafische processoren	Intel® UHD Graphics
Hardware-versnelde transcoding	Yes
Systeemgeheugen	8GB
Maximale hoeveelheid geheugen	16 GB (2 x 8 GB)
Geheugensleuf	2 x SO-DIMM DDR4
Flashgeheugen	4GB (Dual boot OS-bescherming)
Max live camera' s (lokale weergave)	24 kan bij All 720p, H.264, 30FPS 12 kan bij All 1080p, H.264, 30FPS
Max weergavecamera' s (lokale weergave)	12
Max aantal gelijktijdige verbindingen (client)	8 (4 live camera' s / per externe client) *Het aantal gelijktijdige verbindingen met de klant verschilt per live-camera
Ingesloten kanaal	8
Max. kanalen	24 H264 / 1920x1080 / 30FPS
Max. doorvoer	300 Mbps
Drive Bay	4 x 3,5-inch SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s Het systeem wordt zonder harde schijven geleverd. Ga voor de HDD-compatibiliteitslijst naar https://www.qnap.com/compatibility/ .
Schijfcompatibiliteit	3,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA solid state harde schijven
Hot-swappable	Yes

M.2 SSD-sleuf	2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2
2,5 Gigabit Ethernet-poort	2
USB 2.0-poort	2
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)-poort	2
HDMI™ -uitgang	2, HDMI™ 1.4b (tot 4096 x 2160 @ 30Hz)
Vormfactor	Toren
LED-indicatoren	HDD 1-4, Status, LAN, USB-poort, M.2-poort
Knoppen	Voeding, Reset, USB Auto Copy
Dimensies (HxBxD)	168,5 × 160,2 × 220,5 mm
Gewicht (netto)	2.21 kg
Gewicht (bruto)	3.61 kg
Bedrijfstemperatuur	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Relatieve vochtigheid	5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 °C
Voedingseenheid	90 W adapter, 100-240 V
Stroomverbruik: HDD slaapstand	28.974 W
Stroomverbruik: Bedrijfsmodus, typisch	35.79 W
Ventilator	1 x 120 mm, 12 V DC
Geluidsniveau	16.9 db(A)
Systeemwaarschuwing	Zoemer
Ladevergrendeling	Ja
Bestandssysteem: Interne harde schijf	EXT4
RAID-herstel	Yes
Online RAID capaciteitsuitbreiding	Yes
Online RAID niveaumigratie	Yes
RAID 10+ hot spare	Yes
RAID 10	Yes
RAID 6	Yes
RAID 5+ spare	Yes

RAID 5	Yes
RAID 1	Yes
RAID 0	Yes
JBOD	Yes
Enkele schijf	Yes
Wake on LAN (WOL)	Yes
Planning In-/Uitschakelen (15 instellingen)	Yes
Telnet- en SSH- aanmeldingen (alleen beheerder)	Yes
Syslog-server en -client	Yes
Taal	Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks

Opmerking: Gebruik enkel QNAP geheugenmodules om systeem performantie en stabiliteit te behouden. Gebruik voor NAS apparaten met meer dan één geheugenslot geheugenmodules met identieke specificaties, raadpleeg de hardware gebruikershandleiding voor de installatie van compatibele QNAP geheugenmodules.

Waarschuwing: Het gebruik van niet-ondersteunde modules kan de prestaties verslechteren, fouten veroorzaken, of voorkomen dat het besturingssysteem start.

QNAP behoudt zich het recht voor om onderdelen of accessoires te vervangen als het origineel niet meer beschikbaar is bij de fabrikant/leverancier. Elke vervanging is volledig getest en geverifieerd op compatibiliteit en stabiliteit richtlijnen en zal gelijkaardige performantie bieden als het origineel.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Productafbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie bedoeld en kunnen afwijken van het werkelijke product. Als gevolg van verschillen in monitoren kunnen de kleuren van producten eveneens afwijken van wat op de site wordt getoond.

Ontwerpen en de specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder vooraankondiging.