



TL-R2400PES-RP

JBOD Connection Interface	PCIe
Drive Bay	24 x 3,5 pouces Le système est livré sans HDD. Pour la liste de compatibilité des HDD, veuillez visiter https://www.qnap.com/compatibility/
Drive Compatibility	Baies de 3,5 pouces: 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s disques durs 2,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s état solide disques durs Vous ne pouvez utiliser qu'un seul type de disque (HDD ou SSD) dans un groupe RAID. La combinaison de différents types de disques dans un même groupe RAID n'est pas prise en charge.
Hot-swappable	Yes
Form Factor	Rackmount 4U
Host Interface	2 x SFF-8644 1x2 (entrée, sortie)
LED Indicators	Panneau avant : HDD 1-24, Alimentation, Statut, Lien, Erreur de ventilateur Panneau arrière : Connecteur SAS, ID de l'enceinte
Buttons	Alimentation
Dimensions (HxWxD)	176,15 × 442,4 × 630,2 mm
Weight (Net)	18.67 kg
Weight (Gross)	26.29 kg
Operating Temperature	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Storage Temperature	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relative Humidity	5~95 % HR sans condensation, bulbe humide : 27°C (80.6°F)
Power Supply Unit	550W(x2), 100-240V
Power Consumption: HDD Sleep Mode	85.9 W

Power Consumption: Operating Mode, Typical	147.2 W Testé avec les disques entièrement peuplés.
Fan	3 x 80mm, 12VDC
System Warning	Buzzer
QTS / QuTS hero	Yes
Supports JBOD cascading	Yes
Supports expanding NAS storage pools	Yes
Standard Warranty	5
Management	Géré via QNAP QTS / QuTS hero OS 1. Prend en charge les informations S.M.A.R.T. du disque 2. Identifiant du boîtier d'expansion RAID 3. Localiser les boîtiers d'expansion RAID 4. Localiser les disques durs sur le boîtier d'expansion RAID 5. Contrôle intelligent du ventilateur en détectant la température du système et du disque dur 6. Prise en charge de la gestion de l'alimentation basée sur l'hôte

Remarque : Veuillez noter qu'il est nécessaire d'utiliser exclusivement des modules de mémoire QNAP afin de garantir les performances et la stabilité du système. Pour les appareils NAS dotés de plusieurs emplacements de mémoire, veuillez choisir des modules QNAP présentant des spécifications identiques et suivre les instructions du manuel utilisateur pour les installer correctement.

Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

QNAP se réserve le droit de remplacer une partie des pièces ou accessoires si l'original n'est plus disponible auprès de son fabricant/fournisseur. Tout remplacement sera entièrement testé et vérifié pour répondre aux directives strictes de compatibilité et de stabilité et offrira des performances identiques à l'original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les images du produit sont uniquement à titre d'illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.

Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.