



TS-h1887XU-RP-E2336-32G

| | |
|--|--|
| Processeur | Intel® Xeon® E-2336 6C/12T 2,9GHz, jusqu' à 4,8 GHz |
| Architecture de processeur | x86 64 bits |
| Unité de calcul en virgule flottante | Yes |
| Moteur de chiffrement | Yes (AES-NI) |
| Mémoire système | 32 Go DDR4 ECC (2 x 16 Go) |
| Mémoire maximale | 128 Go (4 x 32 Go) |
| Emplacement mémoire | 4 x ECC UDIMM DDR4 |
| Mémoire flash | 5 Go (protection de l' OS par Double démarrage) |
| Baie de lecteur | 18 (12 x SATA 3,5 pouces + 6 x SATA 2,5 pouces) |
| Compatibilité des disques | <p>Baies de 3,5 pouces :</p> <p>Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces</p> <p>Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces</p> <p>Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces</p> <p>Baies de 2,5 pouces :</p> <p>SSD SATA 2,5 pouces</p> |
| Emplacement M.2 | Facultatif via un adaptateur QM2 PCIe |
| Prise en charge de l' accélération par cache SSD | Yes |
| Pass-through GPU | Yes |
| Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M) |
| Port Ethernet 10 Gigabit | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) |
| Emplacement PCIe | 3 (2 x Gen4 x4 + 1 x Gen 4 x8) |

| | |
|---|---|
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 4 x USB 3.2 Gen 2 Type A 5 V/1 A 10 Gbit/s |
| Facteur de forme | 2U, monté en rack |
| Témoins lumineux | État (Vert/Rouge) LAN (Vert) USB (Bleu) État du HDD (Vert/Rouge) |
| Boutons | Alimentation, Réinitialisation |
| Dimensions (H x L x P) | 88,6 × 432 × 511,2 mm |
| Poids (net) | 13 kg |
| Poids (brut) | 19 kg |
| Température de fonctionnement | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
| Température du stockage | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Humidité relative | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27 °C (80,6 °F) |
| Bloc d' alimentation | 2 x 550W PSU |
| Consommation électrique : Mode Veille du disque dur | 118.77 W |
| Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique | 148.94 W |
| Ventilateur | 4 x 60mm, 12 V CC |

Remarque : Utilisez uniquement les modules de mémoire QNAP pour maintenir les performances et la stabilité du système. Si votre NAS est équipé de plus d'une fiche mémoire, utilisez des modules QNAP avec des spécifications identiques.

Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les images du produit sont uniquement à titre d' illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.

Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.