

Station d'Accueil Universelle USB4 et Thunderbolt 4, Quatre Écrans sous Windows, Deux Écrans sur MacBook, Station d'Accueil HDMI DP avec Chargeur pour PC Portable 100W

N° de produit: 132UE-TB4USB4DOCK



Conçue pour maximiser les performances et pérenniser votre espace de travail, cette station d'accueil universelle USB4 et Thunderbolt 4 est certifiée Thunderbolt, garantissant une connectivité fiable et une expérience utilisateur optimale.

Repoussez les limites de la productivité avec quatre écrans 4K à 60 Hz sur les ordinateurs portables Windows équipés des derniers processeurs Intel de 12e génération (ou ultérieurs) et du DP 1.4 avec DSC. Les systèmes plus anciens bénéficient toujours de configurations flexibles à deux ou trois moniteurs.

Profitez de deux écrans étendus en 4K sur les MacBook Air et Pro équipés des puces M3 ou M4 (mode clamshell requis pour M3), ainsi que sur les MacBook M1 / M2 Pro ou Max. Pour les ordinateurs Apple dotés uniquement de la puce de base M1/M2/M3, un seul écran est pris en charge.

Livrée avec un adaptateur secteur de 180 W entièrement spécifié, la station permet de recharger l'ordinateur portable avec une alimentation de 98 W tout en conservant suffisamment de puissance pour le port USB 2.0 aval, qui prend en charge BC 1.2 avec 7 W (1,5 A) pour charger des tablettes, smartphones ou autres appareils USB alimentés par batterie.

Les outils de connectivité StarTech.com offrent des utilitaires pratiques pour faciliter la gestion des appareils et améliorer la productivité dans les environnements informatiques modernes. Avec des fonctionnalités comme le transfert d'adresse MAC, la commutation automatique Wi-Fi et la surveillance des périphériques USB, le logiciel aide les équipes IT à simplifier le déploiement et renforcer la sécurité dans des configurations variées.

Visitez www.StarTech.com/Connectivity-Tools pour télécharger les outils de gestion pour les entreprises.,

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Utilisation dans les postes de travail à hot-desk pour l'hébergement des ordinateurs portables des utilisateurs
- Rechargez vos tablettes et smartphones grâce au port USB-A B.C 1.2
- Accès externe aux cartes mémoire SD/mSD, SDHC et SDXC

Spécifications techniques

- **Dock USB4 et TB universel** : Ce dock haute performance offre une compatibilité sans pilote avec Win/macOS. Fonctionne avec les PC Intel/Apple Silicon/AMD/Snapdragon X Copilot+, idéal pour les parcs informatiques mixtes et le renouvellement des PC
- **Quad Display sous Windows** : Permet d'utiliser jusqu'à 4 écrans 4K60Hz lorsqu'il est connecté à des PC Windows avec un processeur Intel de 12e gén (ou ultérieur) et DP 1.4 avec DSC; Prend également en charge 3 ou 2 écrans sur les systèmes
- **Double affichage sur Mac** : Bénéficiez de deux écrans 4K 60 Hz supplémentaires sur MacBook Air / Pro avec M3 ou M4 (mode clamshell requis avec M3); Pour les MacBook Pro M1 et M2, le double affichage nécessite une puce Pro ou Max
- **Alimentation 98 W** : Comprend un adaptateur secteur pour charger simultanément un PC (98W PD) et alimenter tous les ports; Le port USB 2.0 en aval prend en charge 7,5W (1,5A) pour charger d'autres appareils alimentés par batterie
- **Le choix des pros de l'IT** : Nos dock sont testées dans notre laboratoire d'innovation afin de garantir une fiabilité et une compatibilité multiplateforme; Prends en charge les mises à niveau vers Windows 11 et la transition vers des PC avec l'IA

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	4
Nombre d'écrans pris en charge	4
Prise en charge audio	Oui
Interface	Thunderbolt 4
Type de bus	Thunderbolt 4
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot) Kensington Nano Slot
Normes de l'industrie	Thunderbolt 4 USB 3.2 Gen 2 10Gbps HDMI 2.1 DisplayPort 1.4 Secure Digital (SD) 4.0 UHS-II 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-T / 10BASE-T USB Power Delivery 3.0
ID du chipset	Intel - JHL8440 Cypress - HX3PD Parade - FL5801 Realtek - RTL8156BG Genesys Logic - GL3231S Realtek - ALC4030U Realtek - RTD2188 Cypress - CCG5

TI - TPS2546

Performance

Wake On Lan	Oui
Vitesse max. de transfert de données	40Gbps
Résolutions numériques max.	Écran Unique : jusqu'à 7680 x 4320 à 60 Hz Double Écran : jusqu'à 2x 3840x2160p à 60 Hz Triple Écran : jusqu'à 3x 3840x2160p à 60 Hz Quadruple Écran : jusqu'à 4x 3840x2160p à 60 Hz La performance vidéo, telle que la résolution et la fréquence de rafraîchissement, dépend également des capacités vidéo de l'ordinateur hôte. Certains fabricants d'ordinateurs, comme Dell, désactivent la Compression de Flux d'Affichage (DSC) sur certains de leurs modèles, réduisant ainsi les performances vidéo globales.
Type et débit	Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s
Prise en charge UASP	Oui
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
Réseaux compatibles	2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
PXE	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui
MTBF	10 000 Heures

Connecteur(s)

Types de connecteur	2 - HDMI (19 broches) 2 - DisplayPort (20 broches) 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - USB 2.0 A (Fast-Charge, 4 pin)
---------------------	---

		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
		2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)
		2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - 3.5mm Audio (4-Position, Speakers + Mic, CTIA)
		1 - microSD
		1 - SD / MMC
		1 - RJ-45
Connecteurs hôte		1 - Thunderbolt 4 (USB 4.0)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows 11
		Windows 11 ARM
		Windows 10
		macOS Big Sur (11.0)
		macOS Monterey (12.0)
		macOS Ventura (13.0)
		macOS Sonoma (14.0)
		macOS Sequoia (15.0)
		macOS Tahoe (26.1)
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Cette station d'accueil peut fonctionner avec des ports hôtes Thunderbolt 4, USB4 ou USB-C. Pour des performances maximales, un port Thunderbolt 4 ou USB4 est recommandé
		Les ports de sortie vidéo DisplayPort ne prennent pas en charge l'utilisation d'adaptateurs DisplayPort passifs
	Remarque	- Cette station d'accueil utilise la technologie MST (Multi-Stream Transport) pour prendre en charge quatre écrans ; les appareils macOS sont limités à deux écrans externes.

- Les Jumbo Frames ne sont plus prises en charge dans macOS

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - DEL du Bouton d'Alimentation (Vert) : S'allume lorsque la station d'accueil est connectée à une source d'alimentation et qu'elle est sous tension
	1 - Port LAN - DEL d'état du réseau (verte) : S'allume pour indiquer qu'une liaison Ethernet est active
	1 - Port LAN - DEL d'activité réseau (orange) : Clignote pour indiquer le trafic réseau

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Power Delivery	98W
Tension d'entrée	110V-240V AC
Courant d'entrée	2.5 A
Tension de sortie	20V DC
Courant de sortie	9
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
Consommation électrique	180W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0 to 40°C
Température de stockage	-20 to 70°C
Humidité	0% à 95 % (sans condensation) à 25°C

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris sidéral
---------	--------------

Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	3.8 in [9.6 cm]
Largeur du produit	8.3 in [21.0 cm]
Hauteur du produit	1.4 in [3.4 cm]
Poids du produit	7.1 oz [200.0 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	9.1 in [23.0 cm]
Largeur du Colis	9.3 in [23.5 cm]
Hauteur du Paquet	3.5 in [9.0 cm]
Poids brut	3.1 lb [1.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Station d'Accueil Thunderbolt 4/USB4
	1 - Câble Hôte Thunderbolt 4 de 1 m
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (UE, R.-U.)
	1 - Guide de Démarrage Rapide

Informations de garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis