

Switch KM à 4 Ports avec Itinérance de la Souris, Commutateur USB pour Clavier/Souris, Audio 3.5mm/ USB, Commutateur USB 3.0, Partage Périphérique pour 4 Ordinateurs, Conforme TAA

N° de produit: P4A20132-KM-SWITCH



Ce commutateur clavier-souris (KM) permet de basculer un seul clavier et une seule souris entre plusieurs ordinateurs en utilisant la fonction de souris en itinérance, permettant aux utilisateurs de déplacer le curseur de manière transparente sur plusieurs écrans (c'est-à-dire un moniteur par ordinateur).

Basculez entre les ordinateurs en déplaçant la souris entre les moniteurs, sans avoir besoin de raccourcis clavier ou de boutons physiques, permettant un flux de travail ininterrompu et une efficacité accrue. La commutation par raccourcis clavier et par bouton poussoir est universellement compatible. La souris en itinérance est prise en charge par la plupart des principaux systèmes d'exploitation de bureau, y compris Windows, macOS et Linux.

Pour s'adapter à différentes configurations physiques de moniteurs, six configurations d'affichage prédéfinies sont disponibles. Cela permet un mouvement fluide de la souris entre les moniteurs hôtes.

Les raccourcis clavier permettent d'écouter l'audio d'un ordinateur tout en contrôlant un autre. L'audio USB et le passage 3,5 mm sont disponibles, et des LEDs fournissent un état de sélection visuelle du port, tandis qu'une sonnerie audible confirme la sélection par raccourcis clavier.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Gérer simultanément plusieurs ordinateurs, par exemple dans des centres de données, des salles de serveurs ou des centres d'exploitation de réseaux
- Naviguer entre les plates-formes et les postes de travail, en augmentant la productivité et la réactivité

Spécifications techniques

- **MOUSE ROAMING** : Changez instantanément d'ordinateur en déplaçant la souris d'un moniteur à l'autre, sans avoir recours à des touches de raccourci; Des options de commutation par touche de raccourci et par bouton-poussoir sont également disponibles
- **PRÉRÉGLAGES DE LA DISPOSITION DE L'ÉCRAN** : Les dispositions d'écran contrôlées par touches de raccourci sont conçues pour s'adapter à une variété de configurations physiques d'écran; 6 configurations d'affichage prédéfinies différentes sont disponibles
- **CONNECTIVITÉ USB** : Prend en charge jusqu'à 3 périphériques USB Human Interface Device (HID) et 2 périphériques USB 3.2 Gen 1 (5Gbps); Idéal pour les salles de contrôle, les installations de sécurité et les salles de serveurs
- **CONCEPTION PENSÉE** : La commutation audio permet aux utilisateurs d'écouter le son d'un ordinateur tout en en contrôlant un autre; Passage audio USB et 3,5 mm; Les LED indiquent l'état du port; Buzzer sonore pour la confirmation des touches de raccourci
- **COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE** : L'itinérance de la souris est prise en charge par la plupart des OS, y compris Win/macOS/Linux; La commutation par raccourci et par bouton-poussoir est indépendante de l'OS; Fonctionne avec toutes les plates-formes hardware

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	4
Plateformes prises en charge	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Prise en charge écran double	0

Câbles inclus	Non
ID du chipset	GL3523

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Spécifications audio	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Prise en charge sélection de port	Push Button, Hotkeys, and Mouse Roaming
MTBF	156 000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	3 - USB 2.0 Type-A
	3 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Connecteurs hôte	4 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)
	4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Aucun pilote ou logiciel requis
--------------------------------------	---------------------------------

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Sur les ordinateurs équipés de plusieurs moniteurs, la souris et le clavier sont liés à l'écran principal.
	Les fonctions 6-Key Rollover (6KRO) et N-Key Rollover (NKRO) ne sont pas prises en charge par ce produit.

Indicateurs

Indicateurs lumineux	4 - Bleu Fixe: L'ordinateur connecté est sous tension
	4 - Rouge Fixe: Indique le PC sélectionné

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	5A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	0.1W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0 % ~ 80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	8.7 in [22.0 cm]
Largeur du produit	5.1 in [13.0 cm]
Hauteur du produit	1.3 in [3.4 cm]
Poids du produit	1.8 lb [0.8 kg]

Informations
d'emballage

Package Length	9.6 in [24.5 cm]
Package Width	11.6 in [29.5 cm]
Package Height	2.5 in [6.3 cm]
Poids brut	6.4 oz [180.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KM
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
	1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis