

Încărcător de laptop USB-C HP de 110 W

Un încărcător, două dispozitive

Îndeplinește cerințele de putere mari ale laptopului tău cu o soluție de încărcare avansată, care asigură 100 W prin USB-C® și un port USB-A suplimentar de 10 W, pentru încărcarea simultană a telefonului, tabletei sau a altor dispozitive¹. Înlocuiește încărcătorul tău inițial sau cumpără unul de rezervă pentru acasă sau la birou.



*Imaginea produsului poate să fie diferită de produsul real



Încărcare dinamică rapidă

Lucrează productiv cu încărcătorul de laptop universal rapid¹ care asigură o putere mare, de 110 W. Ușor și compact, este partenerul de călătorie ideal care asigură și încărcarea dinamică (5 V, 9 V, 15 V sau 20 V), în funcție de cerințele dispozitivului.



Încărcarea simultană a mai multor dispozitive

Încarcă simultan telefonul și tableta prin USB-C® cu o putere de 100 W și prin portul USB-A suplimentar de 10 W. Este compatibil cu platformele Windows®, Mac® și Chrome, pentru flexibilitate maximă.



Putere mare. Impact redus.

Conform cu cel mai recent standard de siguranță IEC 62368-1 și testat în conformitate cu standardele stricte din domeniu, acest încărcător de laptop are mai multe protecții încorporate, pentru a te proteja pe tine și pe dispozitivele tale împotriva supratensiunii, supraîncălzirii, supracurentului și supraîncălzirii. În plus, conține 30 % materiale reciclate post-consum² și este livrat într-un ambalaj reciclabil³.

Încărcător de laptop USB-C HP de 110 W

Beneficii

Încarcă aproape orice dispozitiv

Încarcă rapid dispozitivele descărcate prin cablul USB-C® sau portul USB-A. Compatibil cu aproape orice dispozitiv și orice marcă, indiferent dacă e vorba de Windows®, Mac® sau Chrome.¹

Încărcarea mai multor dispozitive

Uită de cablurile încurcate și încărcătoarele de mai multe tipuri pe care le iei cu tine. Acum poți să încarci simultan mai multe dispozitive (laptop, telefon, tabletă) cu o singură soluție de încărcare avansată.¹

Încărcare dinamică

Gestionarea dinamică a energiei (5 V, 9 V, 15 V sau 20 V) respectă cerințele dispozitivelor, minimizează timpul de încărcare și reduce consumul de energie.

Garanție de 36 de luni

Bucură-te de calitatea și fiabilitatea produselor HP și, pentru un plus de liniște, de garanția de 36 de luni a încărcătorului de laptop.



Încărcător de laptop USB-C HP de 110 W

Specificații



Număr produs	8B3Y2UT
Platforme acceptate	Putere de până la 100 W
Număr UPC	198122961030
Tipul conexiunii	USB Type-C®; USB Type-A
Frecvență de intrare	47-63 Hz
Curent de intrare în timpul funcționării	Max. 1,6 A la 90 V c.a.
Eficiența intrării	min. 89 % la 115 V c.a./230 V c.a. la 20 V/3,25 A
Tensiune de ieșire	Până la 110 W
Tensiuni de ieșire	5 V/9 V/12 V/15 V/20 V
Timp de menținere	5 ms la intrare de 115 V c.a.
Limita curentului de ieșire	Max. 6,25 A
Lungime cablu	1 m (cablu de alimentare); 1,8 m (cablu USB-C® nedetașabil)
Culoarea produsului	Negru
Cerințe de sistem, minimum	Port USB Type-C®
Certificări și conformități	Marcaj CE; IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; C-UL-US; DENAN; FCC Clasa B; CISPR 32 Clasa B; CCC; NOM-1 NYCE; NORDICS; MTBF; EN55032 Clasa B; EN62368-1; UL62368-1; IEN60950
Ce se găsește în cutie	adaptor de alimentare AC; Cablu USB Type-C®; 1 x cablu de alimentare; Fișă de garanție ¹
Țara de origine	Fabricat în China
Specificații privind impactul de durată	30 % plastic reciclat post-consum; ambalajul este reciclabil
Temperatură de funcționare	0 - 35 °C; 32 to 95°F
Variație temperatură stocare (Celsius)	-20 - 85 °C
Variație temperatură stocare (Fahrenheit)	-4 to 185°F
Umiditate de funcționare	5 - 95%



Încărcător de laptop USB-C HP de 110 W

Note de subsol

Note de subsol privind mesageria

- ¹ Compatibilitate cu majoritatea dispozitivelor care se încarcă prin USB-C®.
- ² Procentul de plastic reciclat din compoziție se bazează pe definiția din standardul EPEAT IEEE 16801-2018.
- ³ Centrele de reciclare nu sunt disponibile în toate locațiile.

Note de subsol privind specificațiile tehnice

- ¹ Cablul USB Type-C® este atașat direct la adaptorul de alimentare de c.a. și nu poate fi deconectat.

