



TS-432X-4G

CPU	AnnapurnaLabs, une société Amazon Alpine AL524, 4 cœurs, 2,0 GHz
Architecture de processeur	ARM 64 bits
Unité de calcul flottant	Yes
Moteur de chiffrement	Yes
Mémoire système	4 Go SODIMM DDR4
Mémoire maximale	16 Go (1 x 16 Go)
Emplacement mémoire	1 x SODIMM DDR4 Supporte la mémoire ECC
Mémoire flash	512 Mo (Protection double boot OS)
Baie lecteur	4 x disques 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Compatibilité lecteur	Baies de 3,5 pouces : Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques durs SATA de 2,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces
Remplaçable à chaud	Yes
Prise en charge de l' accélération Cache SSD	Yes
Port Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M)
Port Ethernet 10 Gigabit	1 x 10GbE SFP+
Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
Emplacement PCIe	1 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x4 Dimensions de la carte pour le slot PCIe : 190 x 68,9 x 18,76 mm / 7,48 x 2,71 x 0,74 pouces.
Port USB 3.2 Gen 1	2

Facteur de forme	Tour
Indicateurs LED	Alimentation, Statut, LAN, USB, HDD1-4
Boutons	Alimentation, Réinitialisation, Copie Auto USB
Dimensions (H x L x P)	165 × 170 × 226,5 mm
Poids (net)	1.99 kg
Poids (brut)	4.8 kg
Température de fonctionnement	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Température Stockage	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
Humidité relative	HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27°C (80,6°F)
Bloc d' alimentation	Adaptateur 90W (12VDC), 100-240VAC
Ventilateur	1 x 120 mm, 12 V CC
Avertissement système	Buzzer
Emplacement Kensington Sécurité	Yes
Garantie standard	2
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max.	700

Remarque : Veuillez noter qu'il est nécessaire d'utiliser exclusivement des modules de mémoire QNAP afin de garantir les performances et la stabilité du système. Pour les appareils NAS dotés de plusieurs emplacements de mémoire, veuillez choisir des modules QNAP présentant des spécifications identiques et suivre les instructions du manuel utilisateur pour les installer correctement.

Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

QNAP se réserve le droit de remplacer une partie des pièces ou accessoires si l'original n'est plus disponible auprès de son fabricant/fournisseur. Tout remplacement sera entièrement testé et vérifié pour répondre aux directives strictes de compatibilité et de stabilité et offrira des performances identiques à l'original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les images du produit sont uniquement à titre d' illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.

Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.