

RM-CI-T22

PRODUKTLINIE
CISRACK

VERKÄUFER
CISCO

UNTERSTÜTZTE MODELLE

ISR 1131 Series
ISR 1110 Series

FARBE
CISCO BLUE

ABMESSUNGEN
(HxBxT)
44 x 483 x 217 mm
1.73 x 19.00 x 8.54 inch



MONTAGEANLEITUNG

Für die ISR-1110 Serie

1. Platzieren Sie das Gerät im Rack, wobei die Anschlüsse nach vorne zeigen.
2. Befestigen Sie das Gerät mit den mitgelieferten Schrauben. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Für die ISR-1131 Serie

1. Entfernen Sie die 2 Schrauben an der Unterseite Ihres Geräts.
2. Platzieren Sie das Gerät im Rack, wobei die Anschlüsse nach vorne zeigen.
3. Verwenden Sie die 2 Schrauben aus Schritt 1, um das Gerät zu befestigen. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
4. Platzieren Sie das Netzteil auf der Rackhalterung und sichern Sie es mit 2 großen Kabelbindern.
5. Führen Sie den Netzstecker zur Vorderseite der Rackhalterung und verbinden Sie ihn mit Ihrem Gerät.
6. Befestigen Sie das überschüssige Netzkabel mit 1 mittleren Kabelbinder.
7. Platzieren Sie die Rackhalterung in Ihrem 19-Zoll-Rack.

Bitte stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung gemäß den Richtlinien des Netzwerkgeräteherstellers sicher.

PACKUNGSGEHALT

- 2x Schrauben
- 2x Kabelbinder groß
- 1x Kabelbinder mittel

Gerät nicht enthalten



**BERÜCKSICHTIGEN SIE DIE
UMWELT, RECYCELN SIE,
WO ES MÖGLICH IST**

FRAGEN

E-Mail an support@rackmount.it oder kontaktieren Sie Ihren Wiederverkäufer.

RACKMOUNT.IT

Install Guide - 20-11-2024