



TS-h765eU-8G

Processeur	Intel Atom x7405C 4 cœurs, jusqu'à 3.4GHz
Architecture de processeur	x86 64 bits
Unité de calcul en virgule flottante	Yes
Moteur de chiffrement	Yes (AES-NI)
Mémoire système	8 Go SODIMM DDR5 (1 x 8 Go), ECC en bande activé
Mémoire maximale	16 Go (1 x 16 Go)
Emplacement mémoire	1 x SODIMM DDR5
Mémoire flash	8 Go (protection de l' OS par Double démarrage)
Baie de lecteur	4 x 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 x E1.S jusqu'à 15mm (Adaptateur pré-installé pour supporter M.2 2280 pour chaque emplacement)
Compatibilité des disques	Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques durs solides SATA de 2,5 pouces SSD PCIe NVMe E1.S SSD PCIe NVMe M.2 2280
Remplaçable à chaud	Yes
Emplacement M.2	3 x E1.S jusqu'à 15mm (Adaptateur pré-installé pour supporter M.2 2280 pour chaque slot)
Prise en charge de l' accélération par cache SSD	Yes
Pass-through GPU	Yes
Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M)
Port Ethernet 10 Gigabit	Optionnel via QXG-ES10G1T
Sortie de veille sur réseau (WOL)	Yes

Trame Jumbo	Yes
Port USB 2.0	1
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)	1 x USB 3.2 Gen 2 Type A 10 Gbit/s
Facteur de forme	Rackmount 1U de profondeur courte
Témoins lumineux	Alimentation/Statut, LAN, USB, HDD1-4, E1.S/PCIe SSD1~3
Boutons	Alimentation, Réinitialisation
Dimensions (H x L x P)	43 x 430 x 292,1 mm
Poids (net)	4.51 kg
Température de fonctionnement	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Température du stockage	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
Humidité relative	HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27°C (80,6°F)
Bloc d' alimentation	150W, 100-240V
Ventilateur	3 x 40 mm
Avertissement système	Buzzer
Garantie standard	3
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max	1500

Remarque : Veuillez noter qu'il est nécessaire d'utiliser exclusivement des modules de mémoire QNAP afin de garantir les performances et la stabilité du système. Pour les appareils NAS dotés de plusieurs emplacements de mémoire, veuillez choisir des modules QNAP présentant des spécifications identiques et suivre les instructions du manuel utilisateur pour les installer correctement.

Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

QNAP se réserve le droit de remplacer une partie des pièces ou accessoires si l'original n'est plus disponible auprès de son fabricant/fournisseur. Tout remplacement sera entièrement testé et vérifié pour répondre aux directives strictes de compatibilité et de stabilité et offrira des performances identiques à l'original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les images du produit sont uniquement à titre d' illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.

Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.