



TS-433eU

CPU	Processeur ARM 4 cœurs Cortex-A55 2,0 GHz
Architecture de processeur	ARM 64 bits
Processeurs graphiques	Mali-G52
Unité de calcul flottant	Yes
Moteur de chiffrement	Yes
Transcodage accéléré matériellement	Yes
Unité de traitement neuronal (NPU)	Yes
Mémoire système	4 Go intégrés (non extensible) Note : Réserve une partie de la RAM pour utilisation comme mémoire graphique partagée.
Mémoire maximale	4 Go intégrés (non extensible)
Mémoire flash	4 Go (protection de double démarrage OS)
Baie lecteur	4 x 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Compatibilité lecteur	Baies de 3,5 pouces : Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces
Remplaçable à chaud	Yes
Port Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M)
Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
Port USB 3.2 Gen 1	2
Facteur de forme	Rackmount 1U de profondeur courte
Indicateurs LED	Statut du système, LAN, USB, HDD1~4

Boutons	Alimentation, Réinitialisation
Dimensions (H x L x P)	43,3 × 430 × 292,3 mm
Poids (net)	4.01 kg
Poids (brut)	5.9 kg
Température de fonctionnement	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Température Stockage	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
Humidité relative	HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27°C (80,6°F)
Bloc d' alimentation	60W, 100-240VAC
Consommation électrique : mode veille disque	9.32 W
Consommation électrique : mode de fonctionnement, typique	23.74 W Testé avec des disques entièrement remplis.
Ventilateur	3 x 40mm, 12VDC
Avertissement système	Buzzer
Emplacement Kensington Sécurité	Yes
Garantie standard	3
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max.	200

Remarque : Veuillez noter qu'il est nécessaire d'utiliser exclusivement des modules de mémoire QNAP afin de garantir les performances et la stabilité du système. Pour les appareils NAS dotés de plusieurs emplacements de mémoire, veuillez choisir des modules QNAP présentant des spécifications identiques et suivre les instructions du manuel utilisateur pour les installer correctement.

Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

QNAP se réserve le droit de remplacer une partie des pièces ou accessoires si l'original n'est plus disponible auprès de son fabricant/fournisseur. Tout remplacement sera entièrement testé et vérifié pour répondre aux directives strictes de compatibilité et de stabilité et offrira des performances identiques à l'original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les images du produit sont uniquement à titre d' illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.

Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.