

# Base de acoplamiento HP Thunderbolt 4 de 100 W G6

## Siempre a la vanguardia

Tu jornada laboral fluye de forma natural gracias a la base de acoplamiento HP Thunderbolt 4 de 100 W G6. Céntrate en lo importante con una gestión sin intervención, conexiones sin fricciones a tus dispositivos y una alimentación siempre que la necesites. Con una seguridad de vanguardia, tus dispositivos permanecen seguros.



\*La imagen del producto puede diferir del producto real



### Potencia durante todo el día

Esta base de acoplamiento empieza a funcionar incluso antes de que te sientes. HP Quick Connect<sup>1</sup> activa tus dispositivos al acercarte para que nunca tengas que bajar el ritmo. Mantén el flujo de energía durante todo el día con una conexión Thunderbolt™ 4 de alta velocidad<sup>1</sup> y multitud de puertos para conectar tus dispositivos.



### Gestión sin intervención

La capacidad de gestión en la nube con Poly Lens<sup>3</sup> permite una gestión sin intervención desde cualquier lugar. Gestiona actualizaciones automáticas de firmware en cualquier momento y supervisa fácilmente la telemetría y los análisis para optimizar los espacios de trabajo y brindar un servicio de asistencia técnica a los usuarios de manera efectiva.



### Protección total

Evita amenazas potenciales con HP Wolf Security<sup>4</sup>, entrelazando HP Sure Start<sup>5</sup> y Zero Trust Framework para ofrecer una seguridad integral completa. Trabaja y descansa tranquilo sabiendo que todo está protegido: desde la base de acoplamiento a la nube.

## Sostenibilidad en acción

### Desarrollado para durar

Diseñado pensando en la durabilidad. Fabricado de forma duradera<sup>6</sup> con piezas sustituibles para maximizar el ciclo de vida de tu flota. Fabricado con un módulo de consumo de energía para supervisar tu consumo de energía. Embalaje sin plásticos<sup>7</sup>.

# Base de acoplamiento HP Thunderbolt 4 de 100 W G6

## Incluye

### Más puertos. Mayor flexibilidad.

Un mayor número de puertos implica un mayor número de funciones. Con un TBT4™, HDMI, RJ-45, dos puertos USB-C®, dos puertos DisplayPort™ y tres puertos USB-A, podrás conectar todos tus dispositivos.<sup>8</sup>

### Diseño intuitivo y compacto

Mantente al tanto de las actualizaciones del estado de los dispositivos con la iluminación LED intuitiva y las notificaciones en pantalla. Conéctate fácilmente a los puertos posteriores y despeja tu escritorio con una conectividad de un solo cable: todo ello en un diseño compacto.

### Un conjunto completo de herramientas de gestión

Permite que tu departamento de IT gestione y supervise las bases de acoplamiento por nombre de producto, número de serie o dirección MAC desde cualquier parte gracias a las herramientas de gestión Electronic Tag (eTag) y HP CMSL, que permiten ahorrar tiempo y son fáciles de utilizar.<sup>9</sup>

### Garantía limitada a 3 años

Obtén una mayor tranquilidad con una garantía limitada de 3 años que incluye un servicio de asistencia técnica, servicios de diagnóstico y la sustitución del hardware.

### Compatible con myHP

Facilita las innovaciones de hardware y software de HP con la aplicación myHP. Este único panel ofrece acceso a los ajustes de la estación de acoplamiento y de otros dispositivos.<sup>10</sup>



# Base de acoplamiento HP Thunderbolt 4 de 100 W G6

## Especificaciones



<b>Número del producto</b>	9X472UT
<b>Plataformas compatibles</b>	Probado y compatible con determinados ordenadores comerciales de HP. Para conocer la compatibilidad de los ordenadores portátiles HP, visita <a href="https://pcb.inc.hp.com/webapp/#!/us-en">https://pcb.inc.hp.com/webapp/#!/us-en</a> y filtra la búsqueda por el ordenador portátil que desees buscar. Probado y compatible con determinados ordenadores de otros fabricantes. Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.
<b>Nota sobre las plataformas compatibles</b>	Nuestras bases de acoplamiento se han probado y validado con la mayoría de sistemas USB-C y Thunderbolt 4 de HP, así como con determinados sistemas de terceros como Dell, Lenovo y Apple. Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.
<b>Número UPC</b>	198415233004
<b>Puertos y conectores</b>	<p>Parte delantera: 1 USB Type-C® con una velocidad de señalización de 10 Gbps (suministro de energía por USB con una potencia de hasta 15 W)</p> <p>Lado derecho: 1 USB Type-A con una velocidad de señalización de 10 Gbps (carga); 1 ranura de bloqueo de seguridad nano; 1 USB Type-C® con una velocidad de señalización de 10 Gbps (suministro de energía por USB con una potencia de hasta 15 W)</p> <p>Parte trasera: 1 Thunderbolt™ 4 USB Type-C® con una velocidad de señalización de 40 Gbps; 2 USB Type-A con una velocidad de señalización de 5 Gbps (carga); 1 HDMI 2.1; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 RJ-45 (2,5 GbE)</p>
<b>Seguridad física</b>	1 ranura de bloqueo Nano Security <sup>14</sup>
<b>Tipo de conexión</b>	Thunderbolt™ 4 <sup>2</sup>
<b>Gestión de la seguridad</b>	Seguridad HP Wolf para empresas <sup>3</sup> ; HP Sure Start <sup>4</sup> ; Sistema de gestión de red en cualquier estado energético (HP con HP);
<b>Software de colaboración certificado</b>	Intel® Thunderbolt™ 4
<b>Fuente de alimentación</b>	Adaptador de alimentación externa de 120 W
<b>Alimentación del sistema</b>	Hasta 100 W vía Thunderbolt™ 4 (tanto dispositivos host HP como de otros fabricantes)
<b>Perfiles de suministro de alimentación (PD)</b>	12 V/5 A; 15 V/5 A; 20 V/5 A; 5 V/3 A; 9 V/3 A
<b>Corriente (máx.)</b>	6,15 A
<b>Tensión operativa</b>	19,5 V
<b>Cantidad mínima para pedidos</b>	1
<b>Software de gestión</b>	Poly Lens con actualizaciones de firmware automáticas <sup>10,11,16</sup>
<b>Características de la capacidad de gestión</b>	<p>HP CMSL</p> <p>Actualizaciones de firmware desconectadas</p> <p>eTag</p> <p>Arranque PXE</p> <p>Wake on LAN (desde los modos apagado, suspensión o hibernación)</p> <p>MAC Address Pass-Through (desde los modos encendido, apagado, suspensión o hibernación)</p> <p>Conmutación LAN/WLAN</p> <p>Deshabilitar LAN</p> <p>Mensajería de eventos<sup>8,9</sup></p>
<b>Conectores de vídeo</b>	HDMI; Salida de DisplayPort™; USB Type-C®; Thunderbolt™
<b>Resolución (máxima)</b>	Hasta 8K
<b>Resoluciones compatibles</b>	Sin Thunderbolt™ en ordenadores multifunción: 4 QHD (2560 x 1440 a 60 Hz) <sup>1</sup> , 3 FHD (1920 x 1080 a 60 Hz), 2 QHD (2560 x 1440 a 60 Hz), 1 5K (5120 x 2880 a 60 Hz) <sup>1</sup> y 1 FHD (1920 x 1080 a 360 Hz); Sin Thunderbolt™ con ordenadores de alta resolución: 4 4K (3840 x 2160 a 60 Hz) <sup>1</sup> , 3 QHD (2560 x 1440 a 60 Hz), 2 4K (3840 x 2160 a 60 Hz), 1 5K (5120 x 2880 a 60 Hz) y 2 FHD (1920 x 1080 a 360 Hz) <sup>1</sup> ; 1 QHD (2560 x 1440 a 360 Hz) <sup>1</sup> ; Thunderbolt™ con transmisiones DisplayPort™ duales: 4 4K (3840 x 2160 a 60 Hz) <sup>1</sup> , 3 QHD (2560 x 1440 a 60 Hz), 2 4K (3840 x 2160 a 60 Hz) y 1 5K (5120 x 2880 a 60 Hz); Thunderbolt™ con transmisión DisplayPort™ única: 4 4K (3840 x 2160 a 60 Hz) <sup>1</sup> , 3 QHD (2560 x 1440 a 60 Hz), 2 4K (3840 x 2160 a 60 Hz) y 1 5K (5120 x 2880 a 60 Hz)
<b>Velocidad de actualización (máxima)</b>	360 Hz
<b>Longitud del cable</b>	1 m
<b>Soporte de monitor externo</b>	Hasta 3 monitores externos y 1 monitor de ordenador, o hasta 4 monitores externos
<b>Tipo de botón de alimentación</b>	Botón de encendido mecánico con indicador LED RGB para encender o activar el sistema host <sup>6</sup>
<b>Led</b>	Barra de LED frontal: LED RGB (blanco, azul, ámbar, verde y rojo); Botón de encendido: LED RGB (blanco, azul, ámbar, verde y rojo) <sup>7</sup>
<b>Tipo de cable</b>	1 cable Thunderbolt™ 4 posterior para conectar al sistema host (suministro de energía por USB de hasta 100 W)
<b>Software incluido</b>	myHP; HP Quick Connect <sup>10,12</sup> ;
<b>Controladores incluidos</b>	Controlador Intel® NIC; Controlador Realtek NIC (ARM); Controlador NIC Realtek (Windows)
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Windows 10, Windows 11 y macOS; Linux; ThinPro; ChromeOS

<b>Garantía</b>	Tres años de garantía limitada HP
<b>Contenido de la caja</b>	Base de acoplamiento HP Thunderbolt 4 de 100 W G6; Adaptador de alimentación de 120 W; Cable Thunderbolt™ 4 (1 m); Cable de alimentación; Aviso sobre el producto; Tarjeta de garantía
<b>País de origen</b>	China (ABT, AB2, AB0, UUZ, ABG, AC8, ABJ, ACQ, ABM, ABU, AB1, AC4, AR6, ACJ, UUF, ABZ, ABB, ABY); Tailandia (ABT, UUZ, ABA, AC8, ACQ, ABU, AC4, AR6, UUF, ABZ, ABB, ABY)
<b>Dimensiones (An x F x Al)</b>	12,1 x 12,1 x 4,95 cm
<b>Peso</b>	740 g
<b>Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)</b>	39,6 x 17,1 x 9,5 cm
<b>Peso del embalaje</b>	1,08 kg
<b>Cantidad de cajas principales</b>	1
<b>Dimensiones de la caja principal (ancho x fondo x alto)</b>	12,1 x 12,1 x 4,95 cm
<b>Caja de cartón por fila</b>	28
<b>Palé (capas)</b>	6 (aire); 14 (océano)
<b>Caja de cartón por pallet</b>	5 (aire); 10 (océano)
<b>Productos por fila</b>	28
<b>Productos por palé</b>	168 (aire); 392 (océano)
<b>Dimensiones del palé (ancho x fondo x alto)</b>	120 x 100 x 14 cm
<b>Especificaciones de impacto sostenible</b>	35% de plástico reciclado posconsumo <sup>15</sup>
<b>Rango de temperaturas operativas</b>	
<b>Temperatura no operativa</b>	De -20 a 60 °C
<b>Altitud operativa</b>	-De 15 a 3048 m;
<b>Altitud no operativa</b>	-De 15 a 12 192 m;
<b>Rango de humedades operativas</b>	De 10 a 90 % sin condensación
<b>Rango de humedad en inactividad</b>	Del 5 al 95% sin condensación



# Base de acoplamiento HP Thunderbolt 4 de 100 W G6

## Notas al pie

### Notas al pie sobre la mensajería

<sup>1</sup> HP Quick Connect debe activarse en el BIOS del ordenador y en la base. HP Quick Connect se encuentra disponible en determinados ordenadores HP G11 Intel, Intel G12 y AMD. Requiere Bluetooth®. No disponible en las versiones TAA. Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.

<sup>2</sup> Para una capacidad completa de datos y vídeo, el ordenador debe admitir: Modo Alt de DisplayPort™, modo Alt de Thunderbolt™ 3 o USB4 a través de su puerto USB-C®. La carga y replicación de puertos es compatible en ordenadores portátiles que han implementado las especificaciones de suministro de energía USB-C®. HP Quick Connect, Wake-on LAN desde una conexión en frío o en caliente, Wake-on LAN desde S4/S5 y MAC Address Pass-Through, S0, S3, S4, S5 al conectar un ordenador portátil encendido o apagado a la base de acoplamiento solo funcionan en ordenadores portátiles HP u ordenadores compatibles con HP. HP no proporciona controladores de audio ni de Ethernet para ordenadores Mac. El botón de alimentación para apagar o activar el sistema depende de la implementación de la especificación de suministro de energía relacionada y opcional.

<sup>3</sup> Poly Lens es una solución de gestión de dispositivos basada en la nube que proporciona información y análisis procesables sobre dispositivos de comunicaciones unificadas, como dispositivos de voz, vídeo y auriculares Poly, así como sobre determinadas estaciones de acoplamiento HP, y que puede venderse como un servicio independiente. Se requiere acceso a Internet. No disponible en las versiones TAA. Visita [lens.poly.com](https://lens.poly.com) para configurar una cuenta.

<sup>4</sup> HP Wolf Security for Business requiere Windows 10, Windows 11 Pro o versiones posteriores, incluye diversas funciones de seguridad de HP y se encuentra disponible en productos HP Pro, Elite, TPV retail y estaciones de trabajo. Consulta la información detallada del producto para conocer las funciones de seguridad que se incluyen.

<sup>5</sup> Basado en el análisis interno de HP de las estaciones de acoplamiento que son Thunderbolt™ 4, tienen un firmware de autovalidación y autorreparación, cumplen los requisitos NIST 800-173, disponen de la capacidad para desactivar el RJ-45 y de una lista autorizada MAPT del BIOS. HP Sure Start en la base de acoplamiento HP Thunderbolt G6 admite la verificación de la integridad del firmware y la recuperación durante el arranque y la desconexión de la base. No se incluyen las protecciones en tiempo real y en tiempo de ejecución, ni la integración de Microsoft SCCM que suelen encontrarse en HP Sure Start en los ordenadores portátiles HP.

<sup>6</sup> Los resultados obtenidos en el Proceso de prueba total de HP no son una garantía del rendimiento futuro bajo estas condiciones de pruebas. Los daños ocurridos bajo las condiciones del Proceso de prueba total de HP o cualquier daño accidental requieren un HP Care Pack opcional de protección contra daños accidentales.

<sup>7</sup> Los proveedores notifican que el embalaje HP de este producto no contiene plástico. Por embalaje se entiende la caja principal del producto y todos los materiales que contiene, con exclusión de las cajas adicionales suministradas por terceros, el embalaje a granel y el embalaje de accesorios y piezas de recambio.

<sup>8</sup> Incluye un cable de alimentación.

<sup>9</sup> Requiere la instalación de Windows Management Instrumentation. Requiere Windows 10 o versiones posteriores.

<sup>10</sup> Requiere Windows 10 o versiones posteriores.

### Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

<sup>1</sup> Requiere compatibilidad con DisplayPort™ 1.4 con Display Stream Compression.

<sup>2</sup> Para una capacidad completa de datos y vídeo, el ordenador debe admitir: Modo Alt de DisplayPort™, modo Alt de Thunderbolt™ 3 o USB4 a través de su puerto USB Type-C®. La carga y la replicación de puertos son compatibles con los ordenadores portátiles que hayan implementado las especificaciones de suministro de energía USB Type-C®. HP Quick Connect, Wake-on LAN desde una conexión en frío o en caliente, Wake-on LAN desde S4/S5 y MAC Address Pass-Through, S0, S3, S4, S5 al conectar un ordenador portátil encendido o apagado a la base de acoplamiento solo funcionan en ordenadores portátiles HP u ordenadores compatibles con HP. HP no proporciona controladores de audio ni de Ethernet para ordenadores Mac. El botón de alimentación para apagar o activar el sistema depende de la implementación de la especificación de suministro de energía relacionada y opcional.

<sup>3</sup> HP Wolf Security for Business requiere Windows 10, Windows 11 Pro o versiones posteriores, incluye diversas funciones de seguridad de HP y se encuentra disponible en productos HP Pro, Elite, TPV retail y estaciones de trabajo. Consulta la información detallada del producto para conocer las funciones de seguridad que se incluyen.

<sup>4</sup> Basado en el análisis interno de HP de las estaciones de acoplamiento que son Thunderbolt™ 4, tienen un firmware de autovalidación y autorreparación, cumplen los requisitos NIST 800-173, disponen de la capacidad para desactivar el RJ-45 y de una lista autorizada MAPT del BIOS. HP Sure Start en la base de acoplamiento HP Thunderbolt G6 admite la verificación de la integridad del firmware y la recuperación durante el arranque y la desconexión de la base. No se incluyen las protecciones en tiempo real y en tiempo de ejecución, ni la integración de Microsoft SCCM que suelen encontrarse en HP Sure Start en los ordenadores portátiles HP.

<sup>5</sup> Sistemas operativos compatibles: Windows 10 22H2 y versiones posteriores, Win 10 IoT Enterprise LTSC 2021, Windows 11 23H2 y versiones posteriores, ChromeOS M133 y versiones posteriores, Ubuntu Linux 22.04 LTS con núcleo 5.15, ThinPro OS 8.0 y MacOS Sonoma 14. No todas las características funcionan con todos los sistemas operativos. Ponte en contacto con tu representante de ventas para obtener información sobre la compatibilidad con tu ordenador. Las pruebas de los sistemas operativos Linux, ChromeOS, MacOS y ThinPro se encuentran actualmente en curso y se espera que finalicen después de la presentación.

<sup>6</sup> El botón de alimentación de la base de acoplamiento puede ser compatible con ordenadores portátiles de otros fabricantes que hayan implementado la especificación de suministro de energía por USB para admitir mensajes de alerta ampliados.

<sup>7</sup> Consulta la guía de usuario para conocer el comportamiento de la luz LED. La guía de usuario se puede encontrar en <https://support.hp.com/>.

<sup>8</sup> El ordenador debe ser compatible con Wake on LAN desde los modos apagado, suspensión o hibernación, o solo cuando el ordenador esté encendido o en suspensión.

<sup>9</sup> El ordenador debería ser compatible con MAC Address Pass-Through en los modos de encendido, apagado, suspensión o hibernación, o solo cuando el ordenador se encuentre encendido o en suspensión. Los sistemas anfitrión Thunderbolt™ requieren un software Thunderbolt™ (SW17.x como mínimo). Los controladores Ethernet deben instalarse por separado en sistemas Windows que no sean de HP para la funcionalidad de conmutación automática de los auriculares. Controladores disponibles en el sitio web de HP. HP no proporciona controladores de audio ni de Ethernet para ordenadores Apple. Actualizaciones de firmware únicamente en sistemas anfitrión basados en Windows. Ciertas características no son funcionales en ordenadores portátiles no compatibles con HP ni en ordenadores portátiles de marcas distintas a HP: • Botón de alimentación para encender o activar el sistema. • Wake on LAN desde una conexión en frío o en caliente. • Wake on LAN desde S4/S5. • MAC Address Pass-Through S0, S3, S4, S5 al conectar un ordenador portátil encendido o apagado a la base de acoplamiento.

<sup>10</sup> Funcione(s) no disponible(s) en las bases de acoplamiento TAA.

<sup>11</sup> Poly Lens es una solución de gestión de dispositivos basada en la nube que proporciona información y análisis procesables sobre dispositivos de comunicaciones unificadas, como dispositivos de voz, vídeo y auriculares Poly, así como sobre determinadas estaciones de acoplamiento HP, y que puede venderse como un servicio independiente. Se requiere acceso a Internet. No disponible en las versiones TAA. Visita [lens.poly.com](https://lens.poly.com) para configurar una cuenta.

<sup>12</sup> HP Quick Connect debe activarse en el BIOS del ordenador y en la base. HP Quick Connect se encuentra disponible en determinados ordenadores HP G11 Intel, Intel G12 y AMD. Requiere Bluetooth®. No disponible en las versiones TAA. Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.

<sup>13</sup> La resolución de vídeo y la compatibilidad dependen de la capacidad máxima del ordenador portátil.

<sup>14</sup> Compatible con los siguientes bloqueos de HP: 63B28AA - Bloqueo de cable con combinación HP Nano, 63B31AA - Bloqueo de cable con combinación HP Essential Nano.

<sup>15</sup> El porcentaje del contenido de plástico reciclado está basado en la definición incluida en la norma IEEE 1680.1-2018.

<sup>16</sup> La Ley de Datos de la Unión Europea es una normativa de cumplimiento relativa a los dispositivos conectados comercializados en el mercado de la Unión Europea.

Los clientes que poseen dispositivos HP vendidos en este mercado pueden solicitar los datos de sus dispositivos. Para obtener más información, consulte [https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_12884929-12885022-16](https://support.hp.com/us-en/document/ish_12884929-12885022-16) o visite <https://compliance-euda.hp.com/>.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Octubre 2025

--

