

HP EliteBook 865 16" G11 Notebook PC

En laptop til virksomheder, der er alt andet end almindelig

Få den rette balance mellem din virksomheds krav til hybridarbejde og den rette ydeevne, sikkerhed samt de rette samarbejdsværktøjer forbedret af AI på HP EliteBook 865. Denne elegante pc hjælper brugerne med at trives i arbejdsmiljøer i konstant forandring, hvor de skal håndtere flere opgaver på samme tid.

Udviklet til virksomheden. Fremstillet til dig.

Den elegant designede HP EliteBook 865 giver dig den ydeevne, du skal bruge til komplekse arbejdsopgaver, og er samtidig særdeles sikker og nem at administrere via fjernadgang med AMD PRO-administration².

Samarbejde tilpasset specielt dig

Bevæg dig frit omkring, og interager naturligt med højtalere, der er tunet af Poly Studio med AI-støjreduktion³, og et kamera på 5 MP med mulighed for automatisk indramning⁴ og dynamisk farvejustering.³ Udvid samarbejdsmulighederne med mulighed for hurtig 5G⁵-forbindelse.

Beskyttet af HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business skaber et hardwareforstærket forsvar, der altid er aktiveret og robust. Lige fra BIOS til browser, over, i og under operativsystemet medvirker disse løsninger, som konstant videreudvikles, til at beskytte din pc mod nye trusler.⁶



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Bæredygtighed, der vil noget

Vær med til at beskytte vores fælles fremtid

Denne pc indeholder mindst 75 % genanvendt genbrugsplast i rammen⁷ og indeholder strømdatasporing og forslag til reducere af energiforbruget, hvilket er det nyeste inden for ansvarligt design fra HP.⁸



HP EliteBook 865 16" G11 Notebook PC

Med

HP anbefaler Windows 11 Pro til virksomheder med Copilot i Windows

Arbejd hvor som helst uden at gå på kompromis med ydeevne med Windows 11¹ og HP's teknologi til samarbejde, sikkerhed og tilslutning. Opsummer og omskriv indhold, få relevante indholdsanbefalinger, og hold styr på tingene med Copilot i Windows.⁹

Imponerende AMD-processor

Få opgaverne fra hånden med en effektiv og pålidelig næste generations AMD Ryzen™ PRO- eller ikke-PRO-processor² med en NPU¹⁰, som giver en meget responsiv oplevelse med tilsluttet moderne standby.

Optimer pc'ens ydeevne

Arbejd uden at blive forstyrret med HP Smart Sense¹¹, som foretager automatiske justeringer, der holder dit system afkølet og stille og lader dig aktivere ydeevnetilstand, når du har mest brug for det.

Nem batteriadministration

Administrer, og overvåg dit batteris ydeevne og tilstand, og tilpas opladningsindstillingerne med det brugervenlige HP Power Manager-dashboard.³

Balanceret lys, som giver et tydeligere billede

Sørg for, at du kan ses tydeligt under opkald med dynamisk farveindstilling³, der justerer kameraets automatiske farve og automatiske hvidbalance, så du får en mere naturlig farve, når du sidder foran en ensfarvet baggrund.

Hør og bliv hørt

Dynamisk stemmeoptimering³ optimerer automatisk din stemme inden for 3 meter fra pc'en. AI-støjreduktion³ bruger støjfiltreringsteknologi til at forbedre lyden i forbindelse med møder.

Man skal se det, før man kan tro det

Få imponerende opløsning og farve på 16" OLED-skærmen (ekstraudstyr).¹²

Automatisk indramning

Bevæg dig lidt omkring uden at miste seernes opmærksomhed under videoopkald med mulighed for automatisk indramning.⁴ Kameraet på 5 MP (ekstraudstyr) og lyd følger dig, når du bevæger dig inden for kameraets ramme.

Se farverne, som de er i virkeligheden

Få farverne på din skærm til at se ens ud uanset lysforholdene med tilpasset farve¹¹, som automatisk justerer skærmen efter lyset i rummet, så du stadig ser indholdets rigtige farver.

Behagelig visning

Mulighed for TÜV-certificerede HP Eye Ease-paneler med lavt blå lys og uden genskær¹³ er med til at fjerne bølger af blå lys, samtidig med at de levende farver bevares.

Bevar forbindelsen

Dit "kontor" kan være der, hvor du har brug for det, da du kan oprette forbindelse næsten overalt med mulighed for understøttelse af 5G trådløs bredbåndsteknologi med 4x4-antenner, der kan levere hurtige download- og uploadhastigheder.⁵

Hurtigt og effektivt trådløst LAN

Hvor du kan arbejde afgøres af, hvor nem din pc er at tage med og pålideligheden af en hurtig forbindelse. Få en hurtig og pålidelig forbindelse i tætte trådløse miljøer med data i gigabithastighed med Wi-Fi 6E.^{14,15}



HP EliteBook 865 16" G11 Notebook PC

Tekniske specifikationer

Tilgængelige operativsystemer	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv ¹ Windows 11 Home Single Language – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv ¹ Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise eller Windows 10 Enterprise fås med en mængdelicensaftale) ¹ FreeDOS
Processorfamilie	AMD Ryzen™ 3-processor AMD Ryzen™ 5 PRO-processor AMD Ryzen™ 5-processor AMD Ryzen™ 7 PRO-processor AMD Ryzen™ 7-processor
Tilgængelige processorer ^{2,3}	AMD Ryzen™ 7 8840HS med Radeon™ Graphics (basisfrekvens på 3,3 GHz, burst-frekvens på op til 5,1 GHz, 16 MB L3 cache, 8 kerner, 16 tråde) AMD Ryzen™ 5 PRO 8640HS med Radeon™ Graphics (basisfrekvens på 3,5 GHz, burst-frekvens på op til 4,9 GHz, 16 MB L3 cache, 6 kerner, 12 tråde) AMD Ryzen™ 7 PRO 8840HS med Radeon™ Graphics (basisfrekvens på 3,3 GHz, burst-frekvens på op til 5,1 GHz, 16 MB L3 cache, 8 kerner, 16 tråde) AMD Ryzen™ 7 PRO 8840U med Radeon™ Graphics (basisfrekvens på 3,3 GHz, burst-frekvens på op til 5,1 GHz, 16 MB L3 cache, 8 kerner, 16 tråde) AMD Ryzen™ 7 8840U med Radeon™ Graphics (basisfrekvens på 3,3 GHz, burst-frekvens på op til 5,1 GHz, 16 MB L3 cache, 8 kerner, 16 tråde) AMD Ryzen™ 5 PRO 8540U med Radeon™ Graphics (basisfrekvens på 3,2 GHz, burst-frekvens på op til 4,9 GHz, 16 MB L3 cache, 6 kerner, 12 tråde) AMD Ryzen™ 5 8540U med Radeon™ Graphics (basisfrekvens på 3,2 GHz, burst-frekvens på op til 4,9 GHz, 16 MB L3 cache, 6 kerner, 12 tråde) AMD Ryzen™ 3 8440U med Radeon™ Graphics (basisfrekvens på 3,0 GHz, burst-frekvens på op til 4,7 GHz, 8 MB L3 cache, 4 kerner, 8 tråde)
Neural behandlingseenhed	AMD Ryzen™ AI
Produktfarve	Sølvfarvet
Maksimal hukommelse	64 GB DDR5-5600 MT/s RAM; (Overførselshastigheder på op til 5600 MT/s.) Understøttelse af Dual channel-funktionalitet. ⁴
Hukommelsessokler	2 SODIMM
Internt storage	512 GB op til 2 TB PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 SSD TLC ⁵ op til 512 GB PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 SED SSD TLC ⁵ 256 GB op til 1 TB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD ⁵ op til 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SED SSD-drev ⁵
Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk)	16"
Skærm ^{12,13,14,15,16}	16", WUXGA (1920 x 1200), IPS, uden genskær, 400 nits, lavt strømforbrug, 100 % sRGB med HP Eye Ease; 16", WUXGA (1920 x 1200), IPS, uden genskær, 1000 nits, 100 % sRGB, integreret HP Sure View Reflect-privacy-skærm med HP Eye Ease; 16", 2,8K (2880 x 1200), BrightView, 400 nits, lavt strømforbrug, 100 % sRGB; 16", WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, uden genskær, 300 nits, 45 % NTSC; 16", WUXGA (1920 x 1200), IPS, refleksfri, 300 nits, 45 % NTSC
Tilgængelige grafikkort	Integreret: AMD Radeon™-grafikkort (Understøtter HD-afkodning, DX12HDMI 2.1.)
Lyd	Lyd fra Poly Studio, to stereohøjttalere med dedikerede forstærkere, to integrerede mikrofoner
Porte og stik	2 USB Type-A 5 Gbps signalhastighed (1 opladning, 1 strøm); 1 HDMI 2.1; 1 kombineret stereohovedtelefon-/mikrofonstik; 2 Thunderbolt™ 4 med USB Type-C® 40 Gbps signalhastighed (USB-strømforsyning, DisplayPort™ 2.1) ³⁵ ; (HDMI-kabel skal købes separat.); Ekstra porte: 1 Smartcard-læser (ekstraudstyr)
Inputenheder	HP Premium-tastatur – væskeafvisende, bagbelyst tastatur med afløb og DuraKeys ⁵¹ ; Klikkefelt, der understøtter stryg og tryk med flere fingre Microsoft Precision Touchpad; HP Sure-platform; Termisk sensor; Adaptiv farvesensor; HP Tamper Lock; Hall-effekt-sensor ²⁹ ; Lyssensor til måling af omgivende lys
Kommunikation	(Kompatibel med Miracast-certificerede enheder. ⁹); ; Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE 802.11a/b/g/n/ax (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort; MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort ; Qualcomm® 9205 LTE Cat-M1; HP 4000 4G LTE Advanced Pro; HP 5000 5G Solution ; Modul til nærfeltskommunikation (NFC) ⁶
Kamera	5 MP-kamera; IR-kamera (udvalgte modeller) ¹¹
Software	Adobe-tilbud; Bing-søgning for IE11; Microsoft 365 og Office (sælges separat og skal aktiveres via internettet); HP-forbindelsesoptimering; HP Easy Clean; HP Easy Clean Keyboard Driver; Understøtter Hotkey; HP MAC Address Manager; Copilot i Windows med Copilot-tast ⁴¹ ; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Power Manager; HP Privacy-indstillinger; HP Services Scan ¹⁷ ; HP Smart Support ¹⁷ ; HP Supportassistent ¹⁸ ; Miro-tilbud ¹⁹ ; myHP
Sikkerhedsstyring	HP Client Security Manager; HP Sure Admin ²⁴ ; HP Sure Click ²⁵ ; HP Sure Recover ²⁶ ; HP Sure Run ²⁷ ; HP Sure Sense; HP Sure Start ²⁸ ; HP Tamper Lock ²⁹ ; Secured-Core PC-aktiveret ³⁰ ; Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) Enable; Absolute Persistence-modul ³¹ ; BIOS-opdatering via netværk; HP BIOSphere Gen6 ³² ; HP DriveLock og automatisk DriveLock; HP Secure Erase ³³ ; HP Wake on WLAN; Holder til sikkerhedslås
Sikkerhedssoftwarelicenser	HP Wolf Pro Security Edition ⁵⁶
Fingeraftryksslæser	Fingeraftrykssensor (udvalgte modeller)



HP EliteBook 865 16" G11 Notebook PC

Tekniske specifikationer

Administrative funktioner	HP Client Catalog (download); HP Client Management Script Library (download); HP Cloud Recovery ²⁰ ; HP Driver Packs; HP Connect til Microsoft Endpoint Manager ²¹ ; HP Image Assistant (download); HP Manageability Integration Kit (download) ²² ; HP Patch Assistant (download) ²³
Hukommelseskortenhed	1 nano SIM (ekstra udstyr)
Strømforsyning	HP 65 W USB Type-C®-adapter, slank; 65 W USB Type-C®-adapter; HP 100 W USB Type-C®-adapter, slank ³⁸
Batteritype	6-cellers HP-polymerbatteri med lang levetid, 76 Wh; 3-cellers HP-litiumion-polymerbatteri på 56 Wh med lang levetid ³⁶ ; Batteriet er indbygget og kan ikke udskiftes af kunden. Kan serviceres under garantien. Oplad hurtigt til 50 % på 30 minutter. ³⁷
Batteritid	Op til 20 timer og 15 minutter ⁴²
Mål	35,87 x 25,12 x 0,9 cm (for); 35,87 x 25,12 x 1,63 cm (bag); (Højdemålingen foran er nær den forreste kant, hvor kabinettets bunddæksel tilspidses. Højdemålingen bagpå er nær bagkanten, hvor kabinettets bunddæksel tilspidses.); 2.7 x 21.7 x 13.5 in 6,9 x 55,2 x 34,5 cm (Pakke)
Vægt	Fra 1,75 kg; (Vægten afhænger af konfigurationen. Inkluderer ikke strømadapter.)
Miljømærker	EPEAT®-registrerede konfigurationer tilgængelig; TCO-certificerede konfigurationer tilgængelig; EPEAT® Gold-registreret i USA ³⁹
Energy Star-certificeret	ENERGY STAR®-certificeret
Certificering og overensstemmelser	CSA/UL 62368-1; FCC/ICES/CISPR/VCCI; CE-mærkning; Kina CCC/SRRC; Taiwan BSMI/NCC; Korea KCC/KC/KES; Ukraine NSoC/TEC; Overholdelse i EAEU; Overholdelse i Saudi-Arabien; Lavt blått lys; WW RoHS
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Lavt halogenindhold; Bulk-emballage fås; Støddæmpende indlæg i kassen stammer fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Yderemballage og bølgepap stammer fra 100 % bæredygtig kilder og kan genanvendes; 60 % genbrugsplastik; Ocean-bound plastik i højtalerkabinet(ter); 65 % genbrugsmetal ^{40,43,44,45,46}
Garanti	1 års garanti og 90-dages begrænset softwaregaranti afhængigt af land. Batterier har som standard en begrænset garanti på 1 år. Få flere oplysninger om batteri på http://www.hp.com/support/batterywarranty/ . Der er også mulighed for at få service på stedet og udvidet dækning. HP Care Pack Services er udvidede serviceaftaler, der forlænger den begrænsede standardgaranti. Brug HP Care Pack Services-søgeværktøj på http://www.hp.com/go/cpc til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt.



HP EliteBook 865 16" G11 Notebook PC

Fodnoter

Fodnoter, meddelelser

- ¹ Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows bliver automatisk opdateret og aktiveret. Kræver internet med høj hastighed og Microsoft-konto. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se <http://www.windows.com> .
- ² Multi-core er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokkefrekvens afhænger af applikationens ydeevne samt software- og hardwarekonfigurationen. AMD's nummerering er ikke et udtryk for klokkefrekvens. Kræver internetforbindelse, som ikke medfølger.
- ³ Kræver myHP-program og Windows OS.
- ⁴ Automatisk indramning er en valgfri funktion i Windows Studio og kræver Windows 11 OS og en valgfri AMD[®] Ryzen R7-procressor med en NPU.
- ⁵ 5G-modul er ekstraudstyr og skal konfigureres på fabrikken. Modul, der er designet til 5G SA- (separat) og 5G NR NSA-netværk (ikke separat), når operatører installerer ENDC (Evolved-Universal Terrestrial Radio Access New Radio Dual Connectivity), med bånd 100 MHz 5G NR- og LTE-kanalbåndbredder ved hjælp af 256QAM 4x4, som defineret af 3GPP. Modul kræver aktivering og separat køb af servicekontrakt. Kontakt din serviceudbyder vedrørende dækning og tilgængelighed i dit område. Dataforbindelses-, upload- og downloadhastigheder afhænger af placering, miljø, netværksforhold og andre faktorer. Bagudkompatibel med 4G LTE og 3G HSPA-teknologier. 5G-modul forventes tilgængeligt på udvalgte platforme og i udvalgte lande, hvor udbydere understøtter dette.
- ⁶ HP Wolf Security for Business kræver Windows 10 eller 11 Pro og nyere, inkluderer forskellige HP-sikkerhedsfunktioner og fås på HP Pro-, Elite-, Workstation- og RPOS-produkter. Se de inkluderede sikkerhedsfunktioner i produktoplysningerne.
- ⁷ Procentdele af genbrugsplast er baseret på den definition, der er fastlagt i IEEE 16801-2018-standarden.
- ⁸ Energi-forbrugsmåler kræver Windows 10 og registrering til Workforce Experience-platformen hos <https://admin.hp.com>. Nogle funktioner og egenskaber kræver muligvis yderligere køb af HP-services og/eller kommerciel hardware, der kan understøtte HP Insights-ogenten til Windows, Mac og Android. Aktivering og begrænsninger kan være gældende. Udvalgte HP Workforce Solutions kræver en HP Insights-agent til Windows, Mac og Android, som kan downloades på <https://admin.hp.com/software>. Se de komplette systemkrav og tjenester, der kræver agenten, på <https://admin.hp.com/requirements>. Agenten indsamler telemetri og analyser vedrørende enheder og programmer, der er integreret i Workforce Experience-platformen, og sælges ikke som en enkeltstående service. Internetadgang med forbindelse til Workforce Experience-platformen er påkrævet. HP følger strenge GDPR-regler for beskyttelse af personlige oplysninger, og platformen er ISO27001-, ISO27701-, ISO27017- og SOC2 Type2-certificeret til informationssikkerhed. Flådestyring kræver HP Proactive Insights.
- ⁹ Kræver Windows 11. Nogle funktioner kræver en NPU. Tidspunktet for levering og tilgængelighed af funktioner afhænger af marked og enhed. Kræver en Microsoft-konto for at logge på. Hvor Copilot i Windows ikke er tilgængelig, fører Copilot-tasten til Bing-søgemaskinen. Se <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.
- ¹⁰ Funktioner og software, der kræver en NPU, kan kræve køb af software, abonnement eller aktivering af en software- eller platformsudbyder, og tredjepartssoftware kan have specifikke konfigurations- eller kompatibilitetskrav. Ydeevnen afhænger af brug, konfiguration og andre faktorer.
- ¹¹ Kræver Windows 11 OS.
- ¹² Visning af QHD-billeder kræver Quad HD-indhold (QHD). Ekstraudstyr, som skal konfigureres ved køb.
- ¹³ Wi-Fi 6E kræver en Wi-Fi 6E-router for at kunne fungere på 6 GHz-båndet. Sælges separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. Wi-Fi 6E er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer. Og fås i lande, hvor Wi-Fi 6E understøttes.
- ¹⁴ Wi-Fi*-understøttelse af data i gigabit-hastighed kan opnås med Wi-Fi 6E (802.11ax), når filer overføres mellem to enheder, der er forbundet til den samme router. Kræver en trådløs router, der understøtter 160-MHz kanaler. Sælges separat.
- ¹⁵ Genoplader dit batteri op til 50 % inden for 30 minutter, når computeren er slukket eller på standby. Strømadapter med maks. kapacitet på 65 watt er påkrævet. Når batteriet er opladet 50 %, fortsætter genopladningen som normalt. Opladningstiden kan variere med +/-10 % som følge af systemets tolerance.

Fodnoter til specifikationer

- ¹ Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows bliver automatisk opdateret og aktiveret. Kræver internet med høj hastighed og Microsoft-konto. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se <http://www.windows.com> .
- ² Multi-core er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokkefrekvens afhænger af applikationens ydeevne samt software- og hardwarekonfigurationen. AMD's nummerering er ikke et udtryk for klokkefrekvens. Kræver internetforbindelse, som ikke medfølger.
- ³ Ydeevnen for Max Boost-klokkefrekvens varierer, afhængigt af hardware-, software- og systemkonfigurationen.
- ⁴ Da hukommelsesmodulerne fra nogle tredjeparter ikke lever op til branchestandarderne, anbefales det at bruge HP-hukommelsesmoduler for at sikre kompatibilitet. Hvis du blander hukommelseshastigheder, vil systemet køre på den laveste hukommelseshastighed.
- ⁵ I forbindelse med lagedrøv er 1 GB = 1 milliard bytes. TB = 1 billion bytes. Den faktiske formaterede kapacitet er mindre. Der er reserveret op til 30 GB til systemgendannelsessoftware (i Windows 10 og 11).
- ⁶ Wi-Fi 6E kræver en Wi-Fi 6E-router, som sælges separat, for at kunne fungere på 6 GHz-båndet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. Wi-Fi 6E er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer. Og fås kun i lande, hvor Wi-Fi 6E understøttes.
- ⁷ WWAN-modulet er valgfrit og kræver fabrikskonfiguration og at du køber en separat servicekontrakt. Kontakt din serviceudbyder om dækning og tilgængelighed i dit område. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, omgivelser, netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE findes ikke til alle produkter og alle områder.
- ⁸ Qualcomm[®] 9205 LTE Cat-M1; LPWAN (også kaldet Mobile Narrowband) understøtter HP Protect & Trace med Wolf Connect-tjenesten i hele abonnementsperioden, men understøtter ikke brug af mobil bredbånd.
- ⁹ Miracast er en trådløs teknologi, din computer kan bruge til at projicere din skærm til tv'er, projektorer og streaming.
- ¹⁰ Infrarødt (IR) kamera sælges separat eller som ekstraudstyr.
- ¹² Der kræves WUXGA-indhold for at kunne se indhold i WUXGA-opløsning.
- ¹³ Opløsningen afhænger af skærmens egenskaber samt indstillingerne for opløsning og forvejdede.
- ¹⁴ Den integrerede privacy-skærm HP Sure View Reflect er ekstraudstyr, som skal konfigureres ved køb og er designet til at bruges i liggende tilstand.
- ¹⁵ Den faktiske lysstyrke vil være lavere med touchskærm eller Sure View.
- ¹⁶ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere.
- ¹⁷ HP Smart Support/HP Services Scan er forudinstalleret og/eller leveres via Windows Update og kontrollerer, om der er servicerettigheder på hver enkelt hardwareenhed, og downloader automatisk HP Insights-agenten. Hvis du vil deaktivere denne funktion, skal du følge vejledningen på <http://www.hpdocs.com/requirements>. HP Insights-agenten er en telemetrisk analyseplatform, som leverer data om kritisk tilstand om enheder og programmer og sælges ikke som en separat serviceydelse. Udvalgte HP Workforce-løsninger kræver en HP Insights-ogent til Windows, Mac og Android, som kan downloades på <https://admin.hp.com/software>. Se de komplette systemkrav og tjenester, der kræver agenten, på <https://admin.hp.com/requirements>. Agenten indsamler telemetri og analyser vedrørende enheder og programmer, der er integreret i Workforce Experience-platformen, og sælges ikke som en enkeltstående service. Internetadgang med forbindelse til Workforce Experience-platformen er påkrævet. HP følger stringent GDPR-forordningen om beskyttelse af personlige oplysninger, og platformen er ISO27001-, ISO27701-, ISO27017- og SOC2 Type2-certificeret til informationssikkerhed. Fås ikke i Kina.
- ¹⁸ HP Support Assistant fås til Windows. Få flere oplysninger på www.support.hp.com/help/hp-support-assistant.
- ¹⁹ HP-kunder kvalificerer sig til en 90-dages prøveversion af Mira. Dette tilbud slutter i september 2025. Komplette vilkår og betingelser leveres af Mira, når du accepterer tilbuddet.
- ²⁰ HP Cloud Recovery fås på Z by HP-, HP Elite- og Pro-desktops samt laptop-pc'er med Intel[®]- eller AMD-processorer og kræver en åben, almindelig netværksforbindelse. Bemærk: Du skal sikkerhedskopiere vigtige filer, data, fotos, videoer osv. inden brug for at undgå tab af data. Få flere oplysninger på: <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630>
- ²¹ HP Connect til Microsoft Endpoint Manager fås via Market Place til HP Pro, Elite, Z og Salgsterminaler, der administreres ved hjælp af Microsoft Endpoint Manager. Kræver abonnement på Microsoft Endpoint Manager, som sælges separat. Kræver netværksforbindelse.
- ²² HP Manageability Integration Kit kan downloades fra <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.
- ²³ HP Patch Assistant er tilgængeligt på udvalgte HP-pc'er med HP Manageability Kit, som administreres via Microsoft System Center Configuration Manager. HP Manageability Integration Kit kan downloades fra <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>. Pc'er med Intel[®]- eller AMD-processorer og kræver en åben netværksforbindelse. Bemærk: Du skal sikkerhedskopiere vigtige filer, data, fotos, videoer osv. inden brug for at undgå tab af data. Få flere oplysninger på: <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630>.
- ²⁴ HP Sure Admin kræver HP G8 eller nyere platforme, Windows 10 eller højere, HP BIOS, HP Manageability Kit eller KMS Service fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement> og HP Sure Admin Local Access Authenticator-app til smartphone fra Android- eller Apple Store.
- ²⁵ HP Sure Click kræver Windows 10 eller nyere. Få flere oplysninger på <https://bit.ly/2PrLT6A>, SureClick.
- ²⁶ HP Sure Recover er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 eller 11 og en åben netværksforbindelse. Du skal sikkerhedskopiere vigtige filer, data, fotos, videoer osv., inden du begynder at bruge HP Sure Recover, for at undgå tab af data.
- ²⁷ HP Sure Run fås på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 eller nyere.
- ²⁸ HP Sure Start fås på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 og nyere.
- ²⁹ HP Tamper Lock skal aktiveres af kunden eller din administrator.
- ³⁰ Secured-Core PC-aktivering kræver en Intel[®]- vPro[®]-, AMD Ryzen[™] Pro-processor eller Qualcomm[®]-processor med SD850 eller nyere og kræver 8 GB eller mere systemhukommelse. Secured-core PC er aktiveret fra fabrikken.
- ³¹ Absolute-firmwaremodul leveres deaktiveret og kan kun aktiveres med et licensabonnement og fuld aktivering af softwareagenten. Licensabonnementer kan købes, så de gælder i perioder på flere år. Tjenesten er begrænset. Spørg Absolute, om den er tilgængelig uden for USA. Visse betingelser gælder. Få flere oplysninger på <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/>
- ³² Funktionerne i HP BIOSphere kan variere afhængigt af platformen og konfiguration.
- ³³ HP Secure Erase implementerer de metoder, som er fastlagt i National Institute of Standards and Technologys specialudgivelse nr. 800-88r "Clear" sanitation method. HP Secure Erase understøtter ikke platforme med Intel[®] Optane[™].
- ³⁴ HP-fingeraftrykslæser er ekstraudstyr; der kræver Windows 10 eller 11 og skal konfigureres ved køb.
- ³⁵ USB 20 Gbps fås ikke med Thunderbolt[™] 4
- ³⁶ Faktiske watt-timer (Wh) for nye batterier kan afvige fra designkapaciteten og kan have en fuld opladningskapacitet, der afviger med op til 10, hvilket er typisk for lithium-ion-batterier. Batteriets kapacitet falder naturligt over tid og ved brug, afhængigt af flere faktorer som f.eks. indstillinger for batteritilstand, holdbarhed, temperatur, miljø, indlæste programmer, funktioner, systemkonfiguration og strømindstillinger.
- ³⁷ Genoplader batteriet til 50 % inden for 30 min., når systemet er slukket eller i standbytilstand. Kræver en strømadapter på mindst 65 W. Når opladningen har nået 50 %, oplades der igen på normal vis. Opladningen kan variere med +/- 10 %, afhængigt af systemets tolerance.
- ³⁸ Udbuddet kan variere fra land til land.
- ³⁹ Baseret på US EPEAT[®]-registrering i overensstemmelse med IEEE 16801-2018 EPEAT[®]. Status varierer fra land til land. Find yderligere oplysninger på www.epeat.net.
- ⁴⁰ Eksterne strømforstyringer, strømkabler, kabler og tilbehør har ikke lavt halogenindhold. Service dele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
- ⁴¹ Kræver Windows 11 og en NPU. Tidspunktet for levering og tilgængelighed af funktioner afhænger af marked og enhed. Kræver en Microsoft-konto for at logge på. Hvor Copilot i Windows ikke er tilgængelig, fører Copilot-tasten til Bing-søgemaskinen. Se <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.
- ⁴² Windows MM18-batteriid afhænger af forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, brug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tid og afhængigt af brug. Få flere oplysninger på www.bapcco.com.
- ⁴³ Formstøbte puder fremstillet af 100 % genanvendt træfibrer og organiske materialer.
- ⁴⁴ 100 % af den ydre emballage og bølgepap er fremstillet af certificerede bæredygtige kilder og genanvendte fibre.
- ⁴⁵ Procenten af genbrugsplast er baseret på definitionen i IEEE 16801-2018-standarden.
- ⁴⁶ Procentdelen af ocean-bound plastik i hver enkelt komponent varierer efter produkt.
- ⁴⁷ Tastatur med bogbelysning er tilkøb.
- ⁴⁸ HP Wolf Pro Security Edition fås forudinstalleret på udvalgte varenumre og omfatter, afhængigt af det købte HP-produkt, en licens med en varighed, som du bliver oplyst om i forbindelse med købet og i din ordrebekræftelses-e-mail. HP Wolf Pro Security Edition-software er licenseret i henhold til licensvilkårene i slutbrugerlicensaftalen (EULA) for HP Wolf Security Software, som kan ses på: https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16, da slutbrugerlicensaftalen er ændret med følgende: 7. Periode. Medmindre licensen er ophørt tidligere i henhold til vilkårene den slutterbrugerlicensafale, er licensen til HP Wolf Pro Security Edition gældende i 4 måneder efter den dato, hvor HP-produktet blev afsendt af HP, og den fortsætter i en periode, som du blev oplyst om ved købet og i din ordrebekræftelses-e-mail (Opstartstperiode). I slutningen af opstartstperioden kan du enten (a) købe en fornyelse af licensen til HP Wolf Pro Security Edition på HP.com, HP Sales eller en HP Channel Partner eller (b) fortsætte med at bruge standardversionerne af HP Sure Click og HP Sure Sense uden fremtidige softwareopdateringer eller HP Support uden yderligere omkostninger. Uanset ovenstående udløber licensen, senest et år efter at den pågældende licens' faste periode eller til slut.
- ⁴⁹ Afhængigt af den version, der er tilgængelig for din enhed, og den indstilling, du vælger, bruger HP Battery Health Manager (BHM) et beskyttet sæt algoritmer til at optimere batteriets tilstand i hele batteriets levetid. Nye laptops til erhvervsbrug er udstyret med BHM, som er indstillet til Lad HP administrere mit batteri som standard. Denne indstilling reducerer opladningskapaciteten over tid for at optimere batteriets tilstand og afbøde faktorer, der kan fremskynde batteriforringelsen. Som et resultat af denne reduktion reduceres batteriets driftstid over tid, efterhånden som den tilgængelige opladningskapacitet reduceres. HP kan til enhver tid opdatere HP Battery Health Manager for at forbedre de tilgængelige indstillinger, funktionalitet og ydeevne. Istandsatte produkter kan have tilpassede standardindstillinger for at optimere brugeroplevelsen. Få flere oplysninger om opdateringer eller ændring af HP Battery Health Manager-indstillinger på HPCOM/SUPPORT/BATTERY .

