



QSW-L3208-2C6T

Tipo di gestione	Lite Managed
Numero di porte	8
10GbE BASE-T (RJ45)	6
	10G/5G/2,5G/1G/100M
Porte combinate 10GbE SFP+/RJ45	2
	Nota: Le porte 10GbE SFP+ sono retrocompatibili con 1GbE SFP; la porta combinata RJ45 (rame) supporta fino a cinque velocità (10G/5G/2,5G/1G/100M).
Descrizione alimentatore	Adattatore
Consumo energetico massimo	36W
Tipo alimentazione in ingresso	CC
Tensione nominale in ingresso	12V/3A
Tabella indirizzi MAC	16K
Velocità di trasmissione senza blocco totale	80Gbps
Capacità di commutazione	160Gbps
Interfaccia di gestione	Web
Console	RJ45
Energy Efficient Ethernet (conforme IEEE 802.3az)	Yes
Ventola	Sistema: 4 da 4 cm (12V)

Standard supportati	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3ae 10G Fibra IEEE 802.3x Controllo di flusso full-duplex IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1p Classe di servizio IEEE 802.3az EEE
Fattore di forma	Desktop
Indicatori LED	Per porta: Velocità/Collegamento/Attività Per sistema: Alimentazione/Loop/Ventola
Pulsanti	Pulsante di reset
Dimensioni (A x L x P)	44 x 210 x 160 mm
Peso (Netto)	1.29 kg
Peso (Lordo)	2.61 kg
Temperatura operativa	Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)
Umidità relativa	0~90% Non condensante
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, IC, VCCI, RCM, BSMI, LVD, KC
Conformità elettromagnetica	CLASS A
Jumbo Frame	12K
Garanzia	2 anni

Nota: QNAP si riserva il diritto di sostituire parti o accessori parziali nel caso in cui l' originale non sia più disponibile dal produttore/fornitore. Ogni componente sostitutivo sarà completamente testato e verificato per rispettare rigorose linee guida di compatibilità e stabilità, garantendo prestazioni identiche all' originale.

Le immagini dei prodotti sono a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale. A causa delle differenze tra i monitor, i colori dei prodotti potrebbero apparire diversi da quelli mostrati sul sito.

I design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.