

Dock HP USB-C 100W G6

Potenziare ogni scrivania con una dock che ridefinisce gli standard

Iniziate la giornata con meno problemi e più efficienza. La dock HP USB-C 100 W G6 vi segue ovunque, si connette istantaneamente¹ con un unico cavo USB-C® e semplifica la configurazione con una ricca serie di porte e connettività sicura e diretta, il tutto rimanendo sempre aggiornati grazie alle funzionalità di gestione da remoto.



*L'immagine del prodotto può differire dal prodotto reale



Attivate la vostra postazione di lavoro, ancora prima di sedervi

Mettetevi subito al lavoro grazie ad HP Quick Connect¹, che riattiva la vostra postazione di lavoro non appena vi avvicinate. La dock HP USB-C da 100 W G6 offre connettività veloce e fluida con una ricca serie di porte e alimentazione fino a 100 W tramite un singolo cavo², per una produttività istantanea e un ingombro ridotto.



Gestione automatica

La gestione tramite cloud con Poly Lens³ rende possibile il monitoraggio da remoto, ovunque vi troviate. Gestite gli aggiornamenti automatici del firmware in qualsiasi momento e monitorate facilmente dati di telemetria e analisi per ottimizzare gli spazi di lavoro e supportare gli utenti in modo efficace.



Tutto al sicuro

Prevenite le potenziali minacce con HP Wolf Security⁴, che integra HP Sure Start⁵ e Zero Trust Framework per fornire una sicurezza end-to-end completa. Lavorate serenamente sapendo che tutto, dalla dock al cloud, è protetto.

Sostenibilità in azione

Costruito per durare

Progettata⁶ con parti sostituibili per estendere al massimo il ciclo di vita del vostro parco dispositivi. Realizzata con un modulo dedicato per il monitoraggio del consumo energetico. Fornita in un imballaggio privo di plastica⁷.

Dock HP USB-C 100W G6

Con funzioni

Più porte. Più flessibilità.

Più porte significa maggiori possibilità. Con una porta HDMI 2.1, due DisplayPort™ 1.4, due porte USB-C® e tre porte USB-A, potete collegare tutti i vostri dispositivi.⁸

Design compatto e versatile

Tenete sotto controllo lo stato degli aggiornamenti grazie alle luci LED intuitive e alle notifiche su schermo. Collegatevi facilmente alle porte poste sul retro e ottimizzate lo spazio di lavoro con un singolo cavo, tutto in un design compatto.

Una suite completa di strumenti per la gestione

Consentite al personale IT di gestire e monitorare le dock in base a nome del prodotto, numero di serie e indirizzo MAC da qualsiasi luogo con gli strumenti di gestione HP CMSL e un'etichettatura elettronica (eTag) semplice da utilizzare ed efficiente.⁹

3 anni di garanzia limitata

Ottenete maggiore tranquillità con una garanzia limitata di 3 anni che include assistenza tecnica, servizi diagnostici e sostituzione dell'hardware.

Compatibile con myHP

L'applicazione myHP offre accesso a tutte le innovazioni hardware e software di HP. Questa dashboard centralizzata consente di accedere alle impostazioni della docking station e degli altri dispositivi.¹⁰



Dock HP USB-C 100W G6

Specifiche



Numero prodotto	9X3V1UT
Piattaforme supportate	Testato e supportato su PC business HP selezionati. Per la compatibilità con i notebook HP, consultare https://pcb.inc.hp.com/webapp/#/!us-en ed eseguire una ricerca per notebook. Testato e supportato su una selezione di PC di terze parti. Per saperne di più, contattate il vostro rappresentante di vendita locale.
Numero UPC	(ABB) 198415314048; (ABZ) 198415314123
Porte e connettori	Fronte: 1 USB Type-C® da 10 Gbps (dati e USB Power Delivery da 15 W) Lato destro: 1 USB Type-A a 10 Gbps (ricarica); 1 slot per blocco di sicurezza Nano Posteriore: 2 USB Type-A a 5 Gbps (ricarica); 1 porta HDMI 2.1; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 RJ-45 (2,5 GbE); 1 USB Type-C® da 10 Gbps (dati e USB Power Delivery da 15 W)
Sicurezza fisica	1 slot per blocco di sicurezza Nano ¹³
Tipo di connessione	USB Type-C®
Gestione sicurezza	HP Wolf Security for Business ² ; HP Sure Start ³ ; Gestione della rete di sistema in qualsiasi stato di alimentazione (HP con HP);
Software di collaborazione certificato	DisplayPort™
Alimentazione del sistema	Fino a 100 W tramite USB Type-C® (dispositivi host HP e non HP)
Profili Power Delivery (PD)	12 V/5 A; 15 V/5 A; 20 V/5 A; 5 V/3 A; 9 V/3 A
Corrente (max)	6,15 A
Tensione operativa	19,5 V
Software di gestione	Poly Lens (Cloud, Desktop) ^{9,10,15}
Funzioni di gestione	HP CMSL Aggiornamenti firmware da stato disconnesso eTag PXE Boot Wake on LAN (dagli stati Spento, Sospensione o Ibernazione) MAC Address Pass-Through (dagli stati Acceso, Spento, Sospensione o Ibernazione) Commutazione LAN/WLAN ^{7,8}
Connettori video	HDMI; Uscita DisplayPort™
Risoluzione (massima)	Fino a 4K
Risoluzioni supportate	PC multifunzione: 1 x 4K (3840 x 2160 a 120 Hz) ¹ , 2 x risoluzione QHD (2560 x 1440 a 120 Hz) ¹ , 3 x FHD (1920 x 1080 a 120 Hz) ¹ ; PC ad alta risoluzione con modalità alternativa DisplayPort™: 1 x 4K (3840 x 2160 a 120 Hz) ¹ , 2 x 4K (3840 x 2160 a 120 Hz) ¹ , 3 x 4K (3840 x 2160 a 60 Hz) ¹
Frequenza di refresh (massima)	120 Hz
Lunghezza cavo	1 m
Supporto per monitor esterni	Fino a 3 monitor esterni e 1 display del PC o fino a 3 monitor esterni
Tipo di pulsante di accensione	Pulsante meccanico di accensione con indicatore LED RGB per l'accensione o la riattivazione del sistema host ⁵
LED	Barra a LED anteriore: LED RGB (bianca, blu, giallo, verde, rosso); Pulsante di accensione: LED RGB (bianca, blu, giallo, verde, rosso) ⁶
Tipo di cavo	1 cavo USB Type-C® posteriore per la connessione al sistema host (USB Power Delivery fino a 100 W)
Colore prodotto	Jet Black
Software incluso	myHP; HP Quick Connect ^{9,11} ;
Driver inclusi	Driver scheda di rete Realtek (ARM); Driver scheda di rete Realtek (Windows)
Sistemi operativi supportati	Windows 11; Windows 10; macOS; Linux; ThinPro; ChromeOS
Tecnologia wireless	WLAN Realtek RTL8721DM 802.11a/b/g/n; Bluetooth®
Garanzia	Tre anni di garanzia limitata HP
Contenuto della confezione	Dock HP USB-C 100 W G6; Alimentatore da 120 W; Scheda informativa del prodotto; Scheda di garanzia
Paese di origine	Cina (UUZ, ABZ, ACQ, UUF, ABU, ABJ, ABG, AB2, ABB, ABT, AB0, ACJ, ABY, AR6, AB1); Thailandia (UUZ, ABZ, ACQ, UUF, ABU, ABB, ABT, ABY)
Dimensioni (L x P x A)	12,1 x 12,1 x 5,1 cm
Peso	680 g
Dimensioni confezione (L x P x A)	39,6 x 95 x 171 cm
Peso confezione	1085,5 g
Dimensioni pallet (L x P x A)	120 x 100 x 14,5 cm
Ecolabel	Imballaggio privo di plastica; Almeno il 35% di plastica riciclata post-consumo; Packaging realizzato con almeno il 35% di materiale in cartone ondulato riciclato ^{14,15}
Intervallo temperatura in esercizio	
Temperatura non in esercizio	Da -20 a 60 °C
Altitudine in esercizio	Da -15 a 3.048 m;
Altitudine a riposo	Da -15 a 12.192 m;
Intervallo umidità in esercizio	Da 10 a 90% senza condensa
Intervallo umidità non in funzione	Da 5 a 95% senza condensa



Dock HP USB-C 100W G6

Note legali

Messaggistica - Note a piè di pagina

¹ HP Quick Connect deve essere abilitato nel BIOS del PC e nella dock. HP Quick Connect è disponibile su PC selezionati HP G11 Intel e G12 Intel e AMD. È richiesta la connettività Bluetooth. Non disponibile nelle versioni TAA. Per saperne di più, contattate il vostro rappresentante di vendita locale.

² Per usufruire della piena funzionalità dati e video, il PC deve supportare: DisplayPort™ Alt Mode, Thunderbolt™ 3 Alt Mode o USB4 tramite la relativa porta USB-C®. La ricarica e la replica delle porte sono supportate nei notebook che implementano le specifiche USB-C® Power Delivery. Le funzioni HP Quick Connect, Wake-on LAN da dock a caldo e a freddo, Wake-on LAN da S4/S5, e MAC Address Pass-Through S0, S3, S4, S5 da dock a caldo e a freddo funzionano solo su notebook HP o supportati da HP. HP non fornisce driver Ethernet e audio su PC Mac. Il pulsante per lo spegnimento o la riattivazione del sistema dipende dall'implementazione della relativa specifica Power Delivery opzionale.

³ Poly Lens è una soluzione di gestione dei dispositivi basata su cloud che fornisce dati di insights e analytics sugli endpoint Unified Communications, come dispositivi Poly per voce, video e cuffie, e può essere venduta come servizio autonomo. È necessario l'accesso a Internet. L'app Poly Lens è disponibile per il download dal sito <https://www.poly.com/us/en/products/services/cloud/poly-lens/app>.

⁴ HP Wolf Security for Business richiede Windows 10 o 11 Pro o versioni successive, include varie funzioni di sicurezza HP ed è disponibile su prodotti HP Pro, Elite, RPOS e Workstation. Consultare i dettagli del prodotto per le funzionalità di sicurezza incluse.

⁵ Sulla base di analisi interne di HP di docking station dotate di firmware con convalida automatica e autoriparazione, conformità ai requisiti NIST 800-173, possibilità di disabilitare la porta RJ-45 e elenco autorizzato BIOS MAPT. HP Sure Start su dock HP Thunderbolt e USB-C G6 supporta la verifica dell'integrità del firmware e il ripristino durante l'avvio e lo scollegamento della dock. Non include le protezioni in tempo reale e di runtime o l'integrazione Microsoft SCCM tipicamente presente in HP Sure Start nei notebook HP.

⁶ I risultati dei test HP Total Test Process non costituiscono una garanzia di prestazioni future alle medesime condizioni di test. Eventuali danni in condizioni di test HP Total Test Process, o qualsiasi danno accidentale, richiedono un HP Care Pack opzionale per la protezione contro i danni accidentali.

⁷ Gli imballaggi HP per questo prodotto sono dichiarati dai fornitori come plastic-free. Per imballaggio si intende la scatola primaria del prodotto e tutti i materiali al suo interno, escluse eventuali scatole aggiuntive fornite da terzi, imballaggi in blocco sfuso e imballaggi per accessori e parti di ricambio.

⁸ Con cavo di alimentazione in dotazione.

⁹ È necessaria l'installazione di Strumentazione gestione Windows. Richiede Windows 10 o superiore.

¹⁰ Richiede Windows 10 o versione superiore.

Specifiche tecniche - Note a piè di pagina

¹ Richiede il supporto per DisplayPort™ 1.4 con Display Stream Compression.

² HP Wolf Security for Business richiede Windows 10 o 11 Pro o versioni successive, include varie funzioni di sicurezza HP ed è disponibile su prodotti HP Pro, Elite, RPOS e Workstation. Consultare i dettagli del prodotto per le funzionalità di sicurezza incluse.

³ Sulla base di analisi interne di HP di docking station dotate di firmware con convalida automatica e autoriparazione, conformità ai requisiti NIST 800-173, possibilità di disabilitare la porta RJ-45 e elenco autorizzato BIOS MAPT. HP Sure Start su dock HP Thunderbolt e USB-C G6 supporta la verifica dell'integrità del firmware e il ripristino durante l'avvio e lo scollegamento della dock. Non include le protezioni in tempo reale e di runtime o l'integrazione Microsoft SCCM tipicamente presente in HP Sure Start nei notebook HP.

⁴ Sistemi operativi supportati: Windows 10 22H2 e versioni successive, Win 10 IoT Enterprise LTSC 2021, Windows 11 23H2 e versioni successive, ChromeOS M133 e versioni successive, Ubuntu Linux 22.04 LTS con kernel 5.15, ThinPro OS 8.0 e MacOS Sonoma 14. Non tutte le funzionalità sono compatibili con tutti i sistemi operativi, consultare il proprio rappresentante di vendita per informazioni sulla compatibilità con il proprio PC. I test per Linux, ChromeOS, MacOS e ThinPro OS sono attualmente in corso e dovrebbero essere completati dopo il lancio.

⁵ Il pulsante di accensione della dock potrebbe supportare notebook non HP nei quali è stata implementata la specifica USB Power Delivery per il supporto dei messaggi di avviso estesi.

⁶ Per informazioni sugli stati delle luci LED, consultare la Guida utente. La Guida utente è disponibile all'indirizzo <https://support.hp.com/>.

⁷ Il computer potrebbe supportare la funzionalità Wake on LAN dagli stati Spento, Sospensione o Ibernazione, oppure solo quando il computer è acceso o in modalità Sospensione.

⁸ Il computer potrebbe supportare la funzionalità MAC Address Pass-Through negli stati Acceso, Spento, Sospensione e Ibernazione, oppure solo quando il computer è acceso o in modalità Sospensione. I sistemi Thunderbolt™ necessitano del software Thunderbolt™ (minimo SW17.x). Per la funzione di attivazione automatica dell'headset è necessario installare separatamente i driver Ethernet sui sistemi Windows non HP. I driver sono disponibili sul sito web di HP. HP non fornisce driver Ethernet e audio per computer Apple. Aggiornamenti del firmware disponibili solo per i sistemi host basati su Windows. Alcune funzionalità non sono compatibili con i notebook HP non supportati e con i notebook non HP: • Pulsante di accensione per l'accensione o la riattivazione del sistema; • Wake-on-LAN da dock calda e fredda; • Wake-on-LAN da S4/S5; • MAC Address Pass-Through S0, S3, S4, S5 quando si collega un notebook acceso o spento alla dock.

⁹ Funzionalità non disponibile(i) sulle dock TAA.

¹⁰ Poly Lens è una soluzione di gestione dei dispositivi basata su cloud che fornisce dati di insights e analytics sugli endpoint Unified Communications, come dispositivi Poly per voce, video, cuffie e docking station HP, e può essere venduta come servizio autonomo. È necessario l'accesso a Internet. Non disponibile nelle versioni TAA. Visitare lens.poly.com per creare un account.

¹¹ HP Quick Connect deve essere abilitato nel BIOS del PC e nella dock. HP Quick Connect è disponibile su PC selezionati HP G11 Intel e G12 Intel e AMD. È richiesta la connettività Bluetooth®. Non disponibile nelle versioni TAA. Per saperne di più, contattate il vostro rappresentante di vendita locale.

¹² La risoluzione e il supporto video dipendono dalla capacità massima del notebook.

¹³ Compatibile con i seguenti lucchetti HP: 63B28AA - Blocco a combinazione per cavo nano HP, 63B31AA - Blocco a combinazione per cavo nano HP Essential.

¹⁴ La percentuale di materiale in plastica riciclata è basata sulla definizione stabilita nello standard IEEE 1680.1-2018.

¹⁵ L'European Union Data Act è un regolamento di conformità relativo ai dispositivi connessi immessi sul mercato dell'Unione Europea. I clienti che possiedono dispositivi HP venduti in questo mercato possono richiedere i dati dai propri dispositivi. Per ulteriori informazioni, consultare https://support.hp.com/us-en/document/ish_12884929-12885022-16 o visitare <https://compliance-euda.hp.com/>.

