HP Poly Studio A2 ljudbrygga med CAT6A och mikrofonförlängningskabel och monteringsplatta



*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten

Bryggan till framtidens ljud

Omvandla ljudanslutningarna i konferensrum och lämna komplexa installationer bakom er. Utöka täckningen med en plug-and-play-lösning som ger sömlös flexibilitet och skalbarhet, och säkerställ att era utrymmen alltid är redo för framtida samarbete.

Lätt att ansluta. Enkel skalbarhet
Förenkla och skala ljudinstallationen smidigt. Stöd för upp till 32 ljudingångskanaler med nästa generationens Poly-videorumsenheter[1].

Enkel och skalbar implementering
En enkel, skalbar och kostnadseffektiv lösning som enkelt kan anpassas till organisationens föränderliga behov.

Smidig installation
Få optimal positionering med magnetisk fattning, enkel hantering med Poly Lens och en diskret installation med en enda standard Ethernet-kabel.

Höjdpunkter

Smidig ljudkonfiguration
Anslut sömlöst upp till 32 ljudingångskanaler för att uppnå en naturlig ljudupplevelse som täcker alla rum, oavsett storlek.

Det är bara att ansluta och sätta igång
Plug and play-lösning utan krångel. Kom igång redan idag med nästa generationens HP Poly-videoenheter via HP Poly StudioNet.

Implementera och skala utan svårighet
En lättimplementerad ljudlösning – anslut HP Poly Studio A2-ljudbryggan via Poly StudioNet för en enkel och sömlös installation.

Anpassar sig i takt med att ni utvecklas
Anpassa enkelt till föränderliga affärsbehov och utrymmeskrav. Flytta anslutna enheter på nolltid.

Snabb och enkel installation
Slipp dyra och komplicerade kablar i konferensrum med en enda Ethernet-kabel.

Placera den var som helst
Diskret installation, ultimat flexibilitet och optimal positionering var som helst i rummet med en kompakt formfaktor, färgkodade portar och magnetfäste.

Åtgärder med hållbarhet
Ändamålsenlig design

Ljudbryggan innehåller minst 45 % återvunnen plast[3] och levereras i pappersbaserad förpackning[4] för mer effektfulla möten med mindre påverkan på miljön.

HP Poly Studio A2 ljudbrygga med CAT6A och mikrofonförlängningskabel och monteringsplatta





*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten

Specifikationer

Kompatibilitet

Kompatibel med Poly Studio G62, Poly Studio X72 och Poly Studio V72, Poly Studio X52 och Poly Studio V52, Poly Studio X32[1].

Utseende

Produktens färg: Svart
Kabellängd: 6 m

Anslutningar och kommunikation

Externa I/O-portar:
1 RJ-45 Ethernet-port; 4 A2B-bussportar

Ljud

Ljudstandarder: A2B Ljudbuss

Andra funktioner

Specialfunktioner: Poly StudioNet[1]

Strömspecifikationer

Nätaggregatstyp: Externt
Driftsspänning: 56 V
Strömegenskaper: Power over Ethernet (PoE+/++), kompatibel med IEEE 802.3at/bt klass 4, 5, 6, 8
100–240 V, 2 A, 50/60 Hz

Miljö

Drifthöjd: 3 048 m
Luftfuktighet vid drift: 15 till 80 %
Luftfuktighet vid förvaring: 5 till 95 %
Driftstemperatur: 0 till 40°C
Temperatur då enheten är avstängd: -40 till 70 °C -40 to 158 °F
Specifikationer för hållbar inverkan: Innehåller minst 45 % återvunnen plast; Pappersbaserade förpackningar[3,4]

HP Poly Studio A2 ljudbrygga med CAT6A och mikrofonförlängningskabel och monteringsplatta

Specifikationer

Administrationsprogramvara
Poly Lens

Säkerhet
Plats för Standard Kensington-lås

Nätverk
Nätverksfunktioner: 1 x 10/100/1G Ethernet

Vikt och dimensioner
Vikt: 330 g
Produktmått: 147 x 103 x 24 mm
Vikt inklusive emballage: 1800 g
Förpackningens yttermått: 327 x 213 x 89 mm

Logistikinformation
Kvantitet i huvudkarton: 5
Huvudförpackningens mått: 47 x 23 x 35 cm
Huvudkartongens vikt: 9,2 kg
Kartonger per lager: 10
Lager per pall: 4 (flygfrakt); 5 (sjöfrakt)
Kartonger per pall: 40 (flygfrakt); 50 (sjöfrakt)
Produkter per lager: 50
Produkter per pall: 200 (flygfrakt); 250 (sjöfrakt)
Pallvikt: 382,2 kg
Palldimensioner: 120 x 100 x 154,5 cm (sjöfrakt); 120 x 100 x 190 cm (flygfrakt)

Mer information
UPC-nummer: (AB1) 199642005488; (AC3) 198828502667
Produktnummer: B22X2AA
Produktnamn: HP Poly Studio A2 ljudbrygga med CAT6A och mikrofonförlängningskabel och monteringsplatta

Garanti
Ett års HP-standardgaranti

Ursprungsland
Taiwan(ABT, AC3); Thailand(ABT, AC3)

Medföljer
Poly Studio A2 Audio Bridge
Mounting plate
CAT 6A cable (3.66 m)
Microphone extension cable (8 m)
Safety guide
Quick start guide
Warranty card

HP Poly Studio A2 ljudbrygga med CAT6A och mikrofonförlängningskabel och monteringsplatta

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

Poly 45W 2.5Gbps PoE++ Adapter w magnets /0.23M CAT6A Cable w Power Cord

Produktnummer: A02F9AA

Fotnoter

Fotnoter

[1] HP Poly Studio A2 ljudbrygga är kompatibel med Poly Studio G62, V72, X72, V52, X52 och X32. HP Poly Studio A2 ljudbrygga är inte bakåtkompatibel. HP Poly Studio X70/50/30, USB och Poly G7500 kommer att fortsätta att använda befintliga analoga mikrofoner respektive IP-expansionsmikrofoner.
[2] HP Poly StudioNet ansluter flera enheter via Ethernet med inbyggd kod som möjliggör direktkommunikation med kompatibla Poly-enheter via godkända switchar och videoenhetens LLN-port.
[3] Återvunnen plast uttrycks som en procentandel av plastens totala vikt. Återvunnet hushållsmaterial baseras på den definition som anges i EPEAT-standarden för datorer, IEEE 1680.1-2018-standarden.
[4] Andel pappersbaserade förpackningar som är tillverkade av hållbart framtagna, certifierade och återvunna fibrer.

Fotnoter med tekniska specifikationer

[1] HP Poly StudioNet ansluter flera enheter via Ethernet med inbyggd kod som möjliggör direktkommunikation med kompatibla Poly-enheter via godkända switchar och videoenhetens LLN-port.
[2] Poly Lens hanterar ljudbryggan via den primära Poly-videoenheten.
[3] Återvunnen plast uttrycks som en procentandel av plastens totala vikt. Återvunnet hushållsmaterial baseras på den definition som anges i EPEAT-standarden för datorer, IEEE 1680.1-2018-standarden.
[4] Andel pappersbaserade förpackningar som är tillverkade av hållbart framtagna, certifierade och återvunna fibrer.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

September 2026
se-sv