

2-Port 4K 60Hz DisplayPort KVM Switch - USB 5Gbps Hub - EDID Emulation

Produkt-IDs

P2AD122-KVM-SWITCH

Informationen zum Produkt

Die neueste Software, Handbücher, Produktinformationen, technische Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie im Internet:

www.StarTech.com/de-de/P2AD122-KVM-SWITCH

Hotkey-Befehle

Hotkey-Befehle sind Tastenkombinationen, die Computer-/Gerätefunktionen auslösen. Hotkey-Befehle können zum Auslösen von KVM-Umschalterfunktionen verwendet werden. Eine Hotkey-Befehlssequenz muss durch den HK_LCode eingeleitet werden, gefolgt von 1-2 weiteren Tastendrücken. Erfolgreiche Hotkey-Befehlseingaben führen zu einem hohen Piepton. Nicht erfolgreiche Hotkey-Befehlseingaben führen zu einem tiefen Signalton.

Anmerkungen:

- Alle Tastenkombinationen müssen in schneller Folge eingegeben werden.
- Drücken Sie die angegebenen Tasten und lassen Sie sie los, sofern nicht anders angegeben.
- Zahlen, die während der Hotkey-Sequenz eingegeben werden, können nicht über einen Nummernblock eingegeben werden.

HK_LCode

Option 1

- Scr Lck + Scr Lck

Option 2

- Linke Strg-Taste + Linke Strg-Taste

Option 3

- Linke Umschalttaste (Halten) + Num Lck + Num Lck + Loslassen Linke Umschalttaste

Hotkey-Befehl	Funktion
HK_LCode + 1 ~ 2	• Wählen Sie PC 1 ~ PC 2
HK_LCode + F1	• Auto-Scan starten
HK_LCode + F2	• Manuellen Scan starten - Manuelles Hin- und Herschalten zwischen PCs • Drücken Sie die Pfeil-nach-oben oder Pfeil-nach-unten Taste, um den nächsten/vorherigen PC auszuwählen.
HK_LCode + F3	• Scan-Rate einstellen - Der KVM-Umschalter erzeugt einen bis vier Pieptöne, die die Dauer der Scan-Zeit anzeigen: • Ein Piepton = 3 Sekunden • Zwei Pieptöne = 8 Sekunden • Drei Pieptöne = 15 Sekunden • Vier Pieptöne = 30 Sekunden
HK_LCode + F5	• Aktivieren/Deaktivieren Sie die Verbindung von PC und Audio Switching. • Standardmäßig werden PC und Audio zusammen geschaltet • Ungebunden= PC Audio folgt beim Umschalten nicht mehr dem ausgewählten PC (1 Piepton) • Gebunden = PC Audio stimmt mit dem ausgewählten PC überein (2 Pieptöne)
HK_LCode + A	• Audio erzwingen, um dem ausgewählten PC zu folgen • Wenn Audio nicht gebunden war, bindet dieser Befehl Audio wieder an den Switch mit den PC-Ports
HK_LCode + Alt (Halten) + Rechts Strg+ Loslassen Alt	• Ändern Sie die Tastenkombination von Links Strg + Links Strg in Rechte Strg + Rechte Strg
HK_LCode + Alt (Halten) + Links Strg+ Loslassen Alt	• Ändern Sie die Tastenkombination von Rechts Strg + Rechts Strg in Linke Strg + Linke Strg