

TBS-h574TX-i5U-16G

CPU	Intel® Core™ i5-1235U, 10C (2P+8E)/12T, 4,4GHz
CPU-architectuur	64-bit x86
Grafische processors	Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Floating Point Unit	Yes
Encryptie-engine	Yes
Hardware-versnelde transcodering	Yes
Systeemgeheugen	16 GB aan boord (niet uitbreidbaar)
Maximaal geheugen	16 GB aan boord (niet uitbreidbaar)
Flash-geheugen	5GB (Dual boot OS-beveiliging)
station houder	5 x E1.S tot 15mm (5x PCIe Gen 3 x2) Voorgeïnstalleerde adapter ter ondersteuning van M.2 2280 voor elke slot
station compatibiliteit	E1.S of M.2 2280 PCIe NVMe Heatsinks van M.2 mogen niet hoger zijn dan 4,5 mm
Hot-swappable	Yes
M.2-sleuf	5 x M.2 2280 PCIe Gen 3 slots (via vooraf geïnstalleerde adapter) Het systeem wordt zonder SSD verzonden. Voor de SSD compatibiliteitslijst, bezoekhttps://www.qnap.com/compatibility/
SSD-cache acceleratie-ondersteuning	Yes
2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M)	1
10 Gigabit Ethernet-poort	1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)
Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes

Thunderbolt Poort	2 (Thunderbolt ™ 4) Ondersteunt alleen Thunderbolt verbindingen voor Windows & Mac hosts en USB opslagapparaten. Externe opslagapparaten van derden met Thunderbolt worden niet ondersteund.
USB 2.0-poort	1
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) poort	2
HDMI™ -uitgang	1, HDMI™ 1.4b
Form Factor	Set-top design
LED-indicatoren	Status, USB-kopie, SSD 1-5
Knoppen	Status, USB kopiëren, Reset
Dimensies (HxBxD)	60 × 215 × 199 mm
Gewicht (netto)	2.24 kg
Bedrijfstemperatuur	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Opslag Temperatuur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relatieve vochtigheid	5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C
Stroomvoorzieningseenheid	120W Adapter (19VDC uitgang, 100-240VAC ingang)
Stroomverbruik: bedrijfsmodus, typisch	46 W
Ventilator	Systeemventilator: 2 x 40mm
Systeemwaarschuwing	Zoemer
Standaardgarantie	3
Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen	1500

Opmerking: Gebruik enkel QNAP geheugenmodules om systeem performantie en stabiliteit te behouden. Gebruik voor NAS apparaten met meer dan één geheugenslot geheugenmodules met identieke specificaties, raadpleeg de hardware gebruikershandleiding voor de installatie van compatibele QNAP geheugenmodules.
Waarschuwing: Het gebruik van niet-ondersteunde modules kan de prestaties verslechteren, fouten veroorzaken, of voorkomen dat het besturingssysteem start.
QNAP behoudt zich het recht voor om onderdelen of accessoires te vervangen als het origineel niet meer beschikbaar is bij de fabrikant/leverancier. Elke vervanging is volledig getest en geverifieerd op compatibiliteit en stabiliteit richtlijnen en zal gelijkaardige performantie bieden als het origineel.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
Productafbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie bedoeld en kunnen afwijken van het werkelijke product. Als gevolg van verschillen in monitoren kunnen de kleuren van producten eveneens afwijken van wat op de site wordt getoond.
Ontwerpen en de specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder vooraankondiging.