



TS-h966TX-8G

CPU	Processore Intel® Core™ i3 a 6 core, fino a 4,4 GHz
Architettura CPU	64-bit x86
Processori grafici	Intel® UHD Graphics
Motore di crittografia	Yes (AES-NI)
Secure Boot	Yes
Transcodifica hardware accelerata	Yes
Memoria di sistema	8 GB SODIMM DDR5
Memoria massima	64GB (2 x 32GB)
Slot di memoria	2 x SODIMM DDR5
Memoria Flash	4GB (Protezione dual boot OS)
unità bay	5 slot SATA da 3,5 pollici 6Gb/s + 4 slot U.2 PCIe NVMe da 2,5 pollici
unità Compatibilità	Bay da 3,5 pollici: SATA da 3,5 pollici dischi rigidi Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici dischi rigidi Bay da 2,5 pollici: Unità a stato solido U.2 PCIe NVMe da 2,5 pollici dischi rigidi
Sostituibile a caldo	Yes
Cache SSD Supporto accelerazione	Yes
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)	1(2.5G/1G/100M/10M)
Porta 10 Gigabit Ethernet	1 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)
Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
Porta Thunderbolt	2 (Thunderbolt™ 4)

Porta USB 2.0	1
Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)	2
Uscita HDMI™	1 x HDMI™ (up to 4K@60Hz)
Fattore di forma	Tower
Indicatori LED	3.5-inch HDD, 2.5" U.2 SSD, Stato, LAN, Stato porta USB
Pulsanti	Alimentazione, Ripristino, Copia USB
Dimensioni (A x L x P)	182,7 × 224,6 × 223,6 mm
Peso netto	3.57 kg
Peso lordo	5.08 kg
Temperatura operativa	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura Archiviazione	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
Umidità relativa	5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F)
Unità di alimentazione	Adattatore da 150W, AC 100-240 V
Consumo energetico: disco modalità standby	38.619 W
Consumo energetico: modalità operativa, tipica	55.186 W Test con dischi tutti popolati.
Ventola	1 x 140mm, 12VDC
Avviso di sistema	Cicalino
Slot di sicurezza Kensington Sicurezza	Yes
Garanzia standard	3 anni
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima	2000

Nota: Utilizza solo moduli di memoria QNAP per mantenere le prestazioni e la stabilità del sistema. Per i dispositivi NAS con più di uno slot di memoria, utilizzare moduli QNAP con specifiche identiche e fare riferimento al manuale d'uso dell'hardware per installare moduli di memoria QNAP compatibili.

Attenzione: l'uso di moduli non supportati potrebbe ridurre le prestazioni, causare errori od impedire l'avvio del sistema operativo. QNAP si riserva il diritto di sostituire parti o accessori se l'originale non è più disponibile presso il produttore/fornitore. Qualsiasi sostituzione sarà completamente testata e verificata per soddisfare le rigorose linee guida di compatibilità e stabilità e fornirà prestazioni identiche all'originale.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Le immagini del prodotto sono solo illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. A causa delle differenze nei monitor, i colori dei prodotti potrebbero apparire diversi da quelli mostrati sul sito.

Design e specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

