



Philips

Głośniki multimedialne 2.1

SPA2335/12

Dynamiczny dźwięk

Moc 28 W oraz technologia Bass Reflex zapewniają głębokie brzmienie. Dzięki rozszerzanej tubie basowej ten zgodny ze wszystkimi nośnikami głośnik emituje bogaty dźwięk o pełnym spektrum z mniejszą ilością zniekształceń.

Korzyści

Bogaty, złożony dźwięk

- Całkowita moc wyjściowa 28 W RMS
- Głośniki Bass Reflex zapewniają głębokie i potężne brzmienie tonów niskich
- Dobre wy tłumienie przetwornika zmniejszające ilość drgań i zniekształceń dźwięku

Nowoczesna konstrukcja

- Zaprojektowany w dobrym stylu – wygląda i brzmi równie dobrze

Prostota

- Zgodność ze wszystkimi nośnikami

Cechy

28 W RMS

Zestaw głośników z systemem Bass Reflex

Komora za przetwornikiem głośnika kieruje powietrze do akustycznie dostrojonych otworów wbudowanych w głośnik, zapewniając bardziej dynamiczne i rzeczywiste brzmienie.

Zgodność ze wszystkimi nośnikami

Dobre wy tłumienie przetwornika

Krawędzie membrany pojedynczego przetwornika głośnikowego często wpadają w drgania związane z dzieleniem częstotliwości. Może to powodować zniekształcenia dźwięku. Sposobem na uniknięcie tego problemu może być otoczenie cewki przetwornika mylarem — coraz częściej używanym jednolitym monomerem o dużo mniejszej wadze. Otoczenie cewki idealnie symetrycznym pierścieniem pozwala uzyskać efekt wy tłumienia powstrzymujący asynchroniczne drgania. Dzięki temu dźwięk jest bardziej zrównoważony i naturalny.

PHILIPS

Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Wymiary produktu

Szerokość	27 cm
Wysokość	22,5 cm
Głębokość	20 cm
Waga	2,93 kg

Zestawy audio

Zakres częstotliwości	20 Hz–20 kHz
Impedancja wejściowa	25 omów
Całkowita moc wyjściowa	28 W
Moc	220 V, 50 Hz
Stosunek sygnału do szumu	> 75 dB
THD	< 1%

Kanały L/P zestawów audio

Wzmacniacz dźwięku	Wzmacniacz klasy AB
Separacja kanałów	> 45 dB
Czułość wejściowa	450 mV
Znamionowa moc wyjściowa	2 x 6 W

Zestawy audio z subwooferem

wzmacniacz dźwięku	Wzmacniacz klasy AB (BTL)
Czułość wejściowa	180 mV
Znamionowa moc wyjściowa	16 W

Głośnik lewy i prawy

Zakres mocy przetwornika	2 x 1–20 W
Zakres częstotliwości	100 Hz–18 kHz
Impedancja nominalna	6 omów

Czułość	85 dB (2,83 V/1 m)
Przetwornik głośnika	Głośnik pełnozakresowy 2,5"

Głośnik subwoofera

Zakres mocy przetwornika	2–60 W
Zakres częstotliwości	55–250 Hz
Impedancja nominalna	8 omów
Czułość	86 dB (2,83 V/1 m)

Możliwości połączeń

Długość przewodu	1,5 m
Złącze	3,5 mm, stereo
Wejście audio dla danych	Audio stereo (gniazdo 3,5 mm) 1x

Moc

Wskaźnik zasilania LED	Bursztynowy
------------------------	-------------

Zawartość opakowania

Liczba głośników satelitarnych	2
Subwoofer	TAK
Przewód stereo z wtyczkami 3,5 mm	Stała
Instrukcja szybkiej instalacji	TAK
Pilot zdalnego sterowania	Przewodowa



Dane wkrótce ulegną zmianie
2015, Marzec 18
Version: 1.2.7
EAN: 6923410717938

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com