



Energibesparende stikpære

- 8 W (42 W)
- E27-sokkel
- Varm hvid

8718291658474

Brug lidt, spar meget

Kvalitet fra Philips til en fair pris

Hvis du har brug for en almindelig energibesparende pære i et kompakt design, er denne Philips Economy lyspære det mest økonomiske valg. Denne kompakte pære holder op til 6 år og giver en besparelse på op til 80 % både økonomisk og energimæssigt.

Fordele

Sparer energi og penge

- Sparer op til 80 % energi
- Lang levetid - holder op til 6 år

PHILIPS

Funktioner

Sparer op til 80 % energi



Denne pære bruger op til 80 % mindre energi end traditionelle lyskilder, så du kan spare penge på elregningen og gøre noget for miljøet.

Lang levetid - op til 6 år



Energibesparende pærer fra Philips er designet til at holde. Med en levetid på op til 6 år undgår du besværet og omkostningerne ved udskiftning af pærer hele tiden, og samtidig sparer du energi år efter år.

Specifikationer

Bemærk, at dette er en salgsfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Egenskaber for pære

Facon	Stav
Sokkel/fatning	E27
Spænding	220-240 V
Kan dæmpes	Nej

Strømforbrug

Energimærke	A
Watt-tal	8 W
Tilsvarende watt-tal	42 W
Strømforbrug pr. 1000 timer	8 kW-timer

Lyskarakteristika

Lyseffekt/finish	Varm hvid
Lysudbytte	460 lumen
Starttid	0,3 s
Strålevinkel	N/A °
Nominel intensitet af lysstråle i midten	N/A cd
Farve	Varm hvid
Farvetemperatur	2.700 K
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	5-40 s
Farvegengivelsesindeks (CRI)	81
Anvendelse	Kun lys

Komfortabelt lys

Holdbarhed

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag)	6 år
Pærens levetid	6.000 time(r)
Antal tændingscyklusser	6.000
Lumen-vedligeholdelsesfaktor	0,7

Mål for pære

Højde	122 mm
Bredde	40 mm

Andre karakteristika

Kviksølvindhold	<= 2,0 mg
Strømfaktor	0,6
Pærespænding	60 mA

Nominelle værdier

Nominel effekt	8,0 W
Nominel lysstrøm	460 lm
Nominel levetid	6.000 time(r)
Nominel strålevinkel	N/A °

* Hvis lyskilden knuses, vil det efter al sandsynlighed ikke påvirke dit helbred. Hvis en lyskilde knuses, skal lokalet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (gerne ved brug af handsker). Læg delene i en plastikpose, og indlever den på dit lokale genbrugscenter. Benyt ikke støvsuger.

** Kompakte fluorescerende lyskilder skal håndteres som specialaffald og skal indleveres på genbrugscentre af hensyn til genanvendelse. Den europæiske belytningsbranche har oprettet en infrastruktur, som er i stand til at håndtere genbrug af kviksølv, øvrige materialer, glas, m.v.



registrerede til at ændre
2016, november 16

Version: 1.0.0
EAN: 8718291658474

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com