

La pantalla que está conectando debe tener un puerto HDMI que pueda aceptar una señal HDMI convertida. Consulte al fabricante de su pantalla para confirmar que trabajará con un convertidor de VGA + Audio a HDMI. Si su pantalla no lo soporta, una solución alternativa es el adaptador USB a HDMI U244-001-HDMI-R de Tripp Lite.

Convertidor Adaptador VGA con Audio a HDMI para audio estéreo y video

NÚMERO DE MODELO: P116-000-HDMI



Convierta la señal de VGA y Audio de una laptop o PC para usarla en una pantalla HDMI

General

El convertidor VGA + Audio a HDMI P116-000-HDMI de Tripp Lite es la solución perfecta para usar su Laptop o PC antigua con su nueva pantalla HDMI. Simplemente conecte los puertos VGA y de Audio de su computadora al convertidor y el convertidor al puerto HDMI en su pantalla y está listo para funcionar. No se necesitan ni software ni controladores. Si su computadora tiene sólo un enchufe de Audio Mini Estéreo de 3.5 mm, conéctelo al convertidor usando un cable adaptador de 3.5 mm a RCA como el P314-006 de Tripp Lite. Puede también convertir las señales de Video RGB y Audio Estéreo en su reproductor de DVD, DVR, etc., para usarlos en su pantalla HDMI (se requiere adaptador de Video Componente a VGA). Más aún, usted reduce sus costos de equipo eliminando la necesidad de actualizar la tarjeta de video de su computadora.

El P116-000-HDMI soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1280 x 1024 y resoluciones de HD hasta 1080p. Soporta Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal) y compatibilidad con HDCP.

Características

- Conecte su laptop o PC con VGA a una pantalla HDMI para disfrutar video y audio de alta definición
- Convierta las señales de Video RGB y Audio Estéreo desde su reproductor DVD, DVR, etc., para usarla en una pantalla HDMI (Se requiere adaptador de Video Componente a VGA)
- Conecte y Use, no requiere software ni controladores
- Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1280 x 1024 y resoluciones de HD hasta 1080p
- Soporta Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal)
- Reduce costos del equipo al eliminar la necesidad de actualizar la tarjeta de video de su computadora

Destacado

- Conecte su laptop o PC con VGA a una pantalla HDMI para disfrutar video y audio de HD
- Convierta señales de Video RGB y Audio Estéreo para uso en una pantalla HDMI
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software para una instalación fácil e inmediata
- Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1280 x 1024 y resoluciones de HD hasta 1080p
- Reduce costos del equipo al eliminar la necesidad de actualizar la tarjeta de video de su computadora

Requisitos del Sistema

- La pantalla que está conectando debe tener un puerto HDMI que pueda aceptar una señal HDMI convertida. Consulte al fabricante de su pantalla para confirmar que trabajará con un convertidor de VGA + Audio a HDMI. Si su pantalla no lo soporta, una solución alternativa es el adaptador USB a HDMI U244-001-VGA-R de Tripp Lite.
- Computadoras con un conector de Video VGA y conectores de Audio de 3.5 mm o RCA (Si su computadora tiene sólo un conector de Audio Mini Estéreo de 3.5 mm, puede usar un cable adaptador de 3.5 mm a RCA como el P314-006 de Tripp Lite).
- Reproductor de DVD, DVR, etc. con conectores de Video RGB y Audio Estéreo (Se requiere adaptador de Video Componente a VGA)
- **Resoluciones de Video de PC Soportadas** - 640 x 480 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz, 800 x 600 @ 56Hz, 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz, 1024 x 768 @ 60Hz, 70Hz, 75Hz, 80Hz, 85Hz, 1280 x 1024 @ 60Hz, 75Hz
- **Resoluciones de Video de HD Soportadas** - 480i @ 60Hz, 480p @ 60Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 60Hz

El Paquete Incluye

- Convertidor de VGA + Audio a HDMI P116-000-HDMI

- Fuente de Alimentación Externa con Clavija NEMA 1-15P (Entrada: 100-240V, 50/60Hz, 0.5 A; Salida: 5V, 1.2A, 1.5 m [4.9 pies])
- Manual del Propietario

Especificaciones

| GENERALIDADES | |
|---|--|
| Código UPC | 037332180162 |
| Tecnología | HDMI; VGA / SVGA; Audio Estéreo |
| POTENCIA | |
| Especificaciones de la Entrada de Alimentación Externa (V / Hz / A) | 100-240V/ 50/60Hz/ 0.35A |
| Especificaciones de la Salida de Alimentación Externa (V / A) | 5V / 2A |
| Longitud de Cable de Alimentación Externa (pies) | 4.0 |
| Clavija de Barril de CD | Diámetro Exterior: 5.5 x 2.1 x 10 mm, Punta Positiva, Casquillo Negativo |
| FÍSICAS | |
| Color | Negro |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm) | 14.48 x 6.35 x 20.57 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas) | 5.70 x 2.50 x 8.10 |
| Peso de Envío (kg) | 0.41 |
| Peso de Envío (lb) | 0.90 |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm) | 3.18 x 8.89 x 6.99 |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas) | 1.25 x 3.5 x 2.75 |
| Peso de la Unidad (kg) | 0.18 |
| Peso de la Unidad (lb) | 0.40 |
| AMBIENTALES | |
| Rango de Temperatura de Operación | 5 a 131 F (-15 a 55 C) |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | 14 to 176 F (-10 to 80 C) |
| Rango de Humedad de Operación | 10 to 85% RH, Non-Condensing |



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

| | |
|--|------------------------------|
| Rango de Humedad de Almacenamiento | 5 to 90% RH, Non-Condensing |
| CONEXIONES | |
| Lado A - Conector 1 | HD15 (HEMBRA) |
| Lado A - Conector 2 | (2) RCA (HEMBRA) |
| Lado B - Conector 1 | HDMI (HEMBRA) |
| GARANTIA | |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada por 2 años |

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.