

DC Netzteil - 12 Volt, 2 Ampere

Product ID: SVA12M2NEUA



Dieses 12 V DC-Netzteil dient als Stromquelle für elektronische Geräte mit M-Type-Barrel-Stromanschluss, die 12 Volt und bis zu 2 Ampere Strom benötigen.

Ersetzen Sie Ihr defektes oder verlorenes Netzteil

Das Netzteil ist der perfekte Ersatz für ein verloren gegangenes oder beschädigtes 12 Volt/2 Ampere-Netzteil, das Sie zur Stromversorgung Ihrer elektronischen Geräte verwendet haben.

Halten Sie ein Ersatz-Netzteil bereit

Wenn Ausfallzeiten nicht in Frage kommen, vermeiden Sie durch das Bereithalten von Ersatz-Netzteilen, dass Sie auf eine Ersatzlieferung warten oder gar Ihre Geräte ersetzen müssen, nur um an eine kompatible Stromquelle zu gelangen.

Dieses 12 V/2 A DC-Netzteil ist der direkte Ersatz für Netzteile, die mit den folgenden StarTech.com-Produkten geliefert werden:

80 m VGA-zu-Cat 5-Monitor-Extender-Kit
1 km VDSL2-Extender-Kit
40 km Gigabit-Single-Mode-Glasfaser-Medien-Konverter LC
550 m Gigabit-Single-Mode-Glasfaser-Medien-Konverter LC
550 m Gigabit-Multi-Mode-Glasfaser-Medien-Konverter SC
2 km Glasfaser-Multi-Mode-Medien-Konverter SC
2 km Multi-Mode-Glasfaser-Medien-Konverter ST
USB 3.0-Festplattengehäuse für 3,5-Zoll-SATA-Festplatten
USB 3.0-SATA-Festplatten-Dockingstation für 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-Festplatten
USB 3.1-Dock mit Einzelaufwerk für 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-HDD
eSATA- oder USB 3.0-SATA-Festplatten-Dock
Externe Dockingstation für 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-Festplatten
HDMI über CAT5 HDBaseT-Extender
HDMI über CAT5-Extender
VGA über CAT5-Extender
2-Port-Dual-DVI-USB-KVM-Switch
2-Port-DVI-VGA-Dual-Monitor-KVM-Switch
2-Port-Dual-DisplayPort-USB-KVM-Switch
2-Port-Dual-VGA-KVM-Switch
2-Port-Vierfach-DVI-KVM-Switch
4-Port-Dual-DVI-KVM-Switch
4-Port-DVI-VGA-Dual-Monitor-KVM-Switch
4-Port-DisplayPort-KVM-Switch
4-Port-Dual-VGA-KVM-Switch

Das SVA12M2NEUA wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ersetzen Sie ein verloren gegangenes oder beschädigtes 12 V DC-Netzteil
- Halten Sie einen zusätzlichen Netzadapter bereit für geschäftskritische Geräte

Features

- Unterstützt zahlreiche Geräte, die 12 Volt und 2 Ampere Strom (oder weniger) sowie einen M-Type-Barrel-Anschluss benötigen
- Reduziert die Ausfallzeit bei Problemen, indem Sie ein Ersatznetzteil bereithalten

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|
| | Warranty | 2 Years |
| Steckverbinder | Ausgangssteckverbinder | 1 - M-Type Barrel (Inner Diameter: 2.1 mm, Outer Diameter: 5.5 mm) Stecker Output |
| Strom | Ausgangsspannung | 12 DC |
| | Ausgangsstrom | 2 A |
| | Eingangsspannung | 100 ~ 240 AC |
| | Eingangsstrom | 0.6 A |
| | Mit Stromadapter | Mit Netzadapter |
| | Polarität der Mittelspitze | Positiv |
| | Steckertyp | M |
| | Stromverbrauch | 24 |
| Physische Eigenschaften | Produktbreite | 1.6 in [40 mm] |
| | Produktgewicht | 4.8 oz [137 g] |
| | Produktgröße | 1.7 in [43 mm] |
| | Produktlänge | 3 in [75 mm] |
| Verpackungsinformationen | Versandgewicht (Verpackung) | 0.5 lb [0.2 kg] |
| Verpackungsinhalt | Im Paket enthalten | 1 - Universalnetzteil (NA, EU, UK, AU) |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.